

# Rad tlačiarňí HP LaserJet Pro M402



## Impozantná rýchlosť. Dôkladné zabezpečenie.

Výkon tlače a robustné zabezpečenie prispôsobené vášmu štýlu práce. Táto agilná tlačiareň dokončí svoju prácu rýchlejšie a poskytuje komplexné funkcie zabezpečenia, ktoré chránia pred hrozbami.<sup>1</sup> Originálne tonerové kazety HP s funkciou JetIntelligence vám poskytnú viac výtlačkov.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro M402dne



HP LaserJet Pro M402n

### Hlavné body

- Až 38 str./min A4 (ČB)
- Tlač prvej strany z režimu spánku/Auto-Off za 8,1 sekundy
- Rýchla obojstranná tlač: 30 obr./min
- Pripojenie ku gigabitovej sieti Ethernet
- Nízka spotreba energie vďaka technológii HP Auto-On/Auto-Off
- Tlač s kódom PIN cez voliteľný kľúč USB
- Voliteľný zásobník na 550 listov
- Voliteľná čierna kazeta s vysokou výťažnosťou 9 000 strán



Low energy



USB drive



Ethernet



2-sided printing



Mobile printing

### Rýchla tlač. Silná ochrana.

- Vezmite výtlačky a choďte – bez čakania. Toto zariadenie sa prebúdz a tlačí vysokou rýchlosťou.<sup>1</sup>
- Urýchlite spracovanie viacstranových dokumentov s rýchlou obojstrannou tlačou.<sup>1</sup>
- Tlačte bezpečne od spustenia až po vypnutie vďaka bezpečnostným funkciám, ktoré chránia pred komplexnými hrozbami.

### Viac. Strany, výkon a ochrana.

- Získajte za svoje peniaze čo najviac výtlačkov – s originálnymi čiernymi tonerovými kazetami HP s vysokou výťažnosťou a funkciou JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Spoločte sa na konzistentné výsledky pri vysokých rýchlostiach s precíznym čiernym tonerom.
- Uistite sa, že dostávate autentickú kvalitu od HP, za ktorú ste zaplatili, s inovatívnou ochranou proti podvodu.
- S predinštalovanými tonerovými kazetami môžete hneď tlačiť. Voliteľne ich môžete vymeniť za kazety s vysokou výťažnosťou.

### Úspora energie a jednoduchá správa úloh

- Šetrite energiu s technológiou HP Auto-On/Auto-Off.<sup>3</sup>
- Tlačte s nižšou spotrebou energie vďaka originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence.<sup>4</sup>
- Maximálne využite priestor v kancelárii s tlačiarňou, ktorá sa dokonale prispôbi vášmu štýlu práce.
- Jednoducho spravujte zariadenia a nastavenia pomocou nástroja HP Web Jetadmin s množstvom nevyhnutných funkcií na správu.<sup>5</sup>

### Zostaňte v spojení pomocou možností jednoduchéj mobilnej tlače

- Využívajte jednoduchú tlač zo smartfónov a tabletov – vo všeobecnosti sa nevyžaduje žiadne nastavenie ani aplikácie.<sup>6</sup>
- Jednoduché nastavenie, tlač a zdieľanie pomocou zabudovaného sieťového rozhrania Ethernet.

## Popis príslušenstva výrobu

### Zobrazená je tlačiareň HP LaserJet Pro M402dne

1. 2-riadkový ovládací panel LCD
2. Tlačidlo uvoľnenia predných dvierok (prístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
3. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov
4. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
5. Výstupný zásobník na 150 listov
6. Tlačidlo zapnúť/vypnúť
7. Automatická obojstranná tlač
8. Port USB na ukladanie úloh a tlač s kódom PIN
9. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
10. Port Ethernet
11. Zadné dvierka (na prístup k tlačovej dráhe)
12. Protiprachový kryt pre zásobník 2 – otvára sa po vložení papiera formátu A4



## Letmý pohľad na produktový rad



| Model   | HP LaserJet Pro M402dne  | HP LaserJet Pro M402n   |
|---|--|---|
| Číslo produktu  | C5J91A   | C5F93A  |
| Viacúčelový zásobník na 100 hárkov, zásobník 2 na 1 250 hárkov          | Áno  | Áno   |
| Zásobník 3 na 550 listov  | Voliteľné  | Voliteľné   |
| Rýchlosť tlače, A4  | Až 38 str./min.  | Až 38 str./min.   |
| Obojstranná tlač, A4  | Automaticky: až 30 obr./min.                                   | Ručná   |
| Pamäť   | 256 MB   | 128 MB  |
| Sieť  | Zabudované pripojenie 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet     | Zabudované pripojenie 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet      |
| Mobilná tlač  | HP ePrint, AirPrint, certifikát Mopria, Google Cloud Print 2.0 | HP ePrint, AirPrint, certifikát Mopria, Google Cloud Print™ 2.0 |
| Zadný hosťateľský port USB umožňujúci ukladanie úloh a tlač s kódom PIN | Áno  | Áno   |

## Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

|                  |  |
|------------------|--|
| Príslušenstvo    | <b>D9P29A</b> Podávač/zásobník HP LaserJet Pro na 550 listov   |
| Doplňky          | <b>CF226A</b> Čierna originálna tonerová kazeta HP 26A LaserJet 3 100 strán                                |
|                  | <b>CF226X</b> Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 26X LaserJet 9 000 strán          |
| Servis a podpora | <b>U8TM2E</b> – podpora hardvéru tlačiarnie HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 3 roky           |
|                  | <b>U8TM5E</b> – služba výmeny tlačiarnie HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 3 roky              |
|                  | <b>U8TM6E</b> – služba servisu hardvéru tlačiarnie LaserJet HP M402 s možnosťou vrátenia, 3 roky           |
|                  | <b>U8TM7PE</b> – pozáručná podpora hardvéru tlačiarnie HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 1 rok |
|                  | <b>U8TM8PE</b> – pozáručná služba výmeny tlačiarnie LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 1 rok       |
|                  | <b>U8TM9PE</b> – pozáručná služba vrátenia tlačiarnie HP LaserJet M402, 1 rok                              |

## Technické špecifikácie

| Model                              | HP LaserJet Pro M402dne   | HP LaserJet Pro M402n  |
|------------------------------------|---|--|
| Číslo produktu                     | C5J91A  | C5F93A   |
| Funkcie                            | Tlač  | Tlač   |
| Ovládací panel                     | Dvojiadkový podsvietený grafický displej LCD; Tlačidlá (OK, Ponuka, Zrušiť, Späť); Indikátory LED (upozornenie, pohotovostný režim)   |  |
| <b>Tlač</b>                        |   |  |
| Technológia tlače                  | Laser   |  |
| Rýchlosť tlače <sup>1</sup>        | <b>Čiernobielo (A4, normálna kvalita):</b> Až 38 str./min.; <b>Čiernobielo (A4, obojstranne):</b> Až 30 obr./min.   |  |
| Výstup prvej strany <sup>2</sup>   | <b>Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti):</b> Už za 5,7 s; <b>Čiernobielo (A4, z režimu spánku):</b> Už za 8,1 sekundy   |  |
| Rozlíšenie tlače                   | <b>Čiernobielo (najvyššia kvalita):</b> HP FastRes 1200; <b>Technológia:</b> Technológia HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi   |  |
| Mesačná zatažiteľnosť <sup>3</sup> | Až 80 000 strán (A4); <b>Odporúčaný mesačný objem strán<sup>4</sup>:</b> 750 až 4 000   |  |
| Štandardné tlačové jazyky          | HP PCL 5, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3, priama tlač súborov PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG  |  |
| Písma a typy písem                 | 84 škálovateľných písiem TrueType   |  |
| Oblasť tlače                       | <b>Tlačové okraje:</b> Horný: 5 mm, Dolný: 5 mm, Ľavý: 4 mm, Pravý: 4 mm  |  |
| Duplexná tlač                      | Automatická (štandardne)  | Ručná (podpora ovládača zaistená)  |
| Rýchlosť procesora                 | 1200 MHz  |  |
| <b>Konektivita</b>                 |   |  |
| Štandardné                         | 1x vysokorychlostný port USB 2.0; 1x hostiteľský port USB; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T   |  |
| Bezdrôtová                         | Nie   |  |
| Možnosť mobilnej tlače             | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™; Google Cloud Print 2.0; Mobilné aplikácie   |  |
| Podporované sieťové protokoly      | TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, HP ePrint; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; Konfigurácia protokolu IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne), IPv6 (pripojenie v nastavovom režime – lokálne a cez smerovač, v režime so stavmi cez DHCPv6), správa zabezpečenia SSL a certifikátov; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, sťahovanie firmvéru cez FTP   |  |
| Použitelnosť v sieti               | Štandard (zabudovaný Gigabit Ethernet)  |  |
| Pevný disk                         | Žiadne  |  |
| Pamäť                              | <b>Štandardné:</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND Flash; <b>Maximum :</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND Flash  | <b>Štandardné:</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash; <b>Maximum :</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash |
| <b>Manipulácia s papierom</b>      |   |  |
| Počet zásobníkov papiera           | <b>Štandardné:</b> 2; <b>Maximum:</b> 3   |  |
| Typy médií                         | Papier (obyčajný, EcoFFICIENT, ľahký, ťažký, kancelársky, farebný, hlavičkový, predtlačný, perforovaný, recyklovaný a drsný), obálky, štítky, priehľadné fólie  |  |
| Veľkosť médií                      | <b>Vlastné (metrické jednotky):</b> Zásobník 1: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; Zásobníky 2 a 3: 104,9 x 148,59 – 215,9 x 355,6 mm<br><b>Podporované (metrické):</b> Zásobník 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), obálka B5, C5, DL, vlastné veľkosti; Zásobníky 2 a 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), vlastné veľkosti  |  |
| Manipulácia s médiami              | <b>Štandardný vstup:</b> Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 250 hárkov<br><b>Štandardný výstup:</b> Výstupný zásobník na 150 listov<br><b>Voliteľný vstup:</b> Voliteľný tretí zásobník na 550 listov  |  |
| Hmotnosť médií                     | Zásobník 1: 60 až 175 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 2, voliteľný zásobník 3 na 550 hárkov: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>   |  |
| Vstupná kapacita                   | <b>Zásobník 1:</b> Listy: 100; obálky: 10<br><b>Zásobník 2:</b> Listy: 250<br><b>Zásobník 3:</b> Listy: 550<br><b>Maximum:</b> Až 900 hárkov  |  |
| Výstupná kapacita                  | <b>Štandardné:</b> Až 150 listov<br>Obálky: Až 10 obálok<br>Fólie: Až 75 hárkov<br><b>Maximum:</b> Až 150 listov  |  |
| Kompatibilné operačné systémy      | Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows Vista – všetky 32-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atď.); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom Universal Print Driver (z lokality HP.com): Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows Vista – všetky 32-/64-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atď.); Mac OS (ovládače tlače HP sú k dispozícii na stránke HP.com a v obchode Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilné operačné systémy (ovládače ako súčasť operačného systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operačné systémy Linux (ovládače HPLIP ovládače ako súčasť operačného systému, automatická inštalácia): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Operačné systémy Linux (ovládače HPLIP ovládače ako súčasť operačného systému, manuálna inštalácia): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Iné operačné systémy: UNIX |  |

| Model                                       | HP LaserJet Pro M402dne   | HP LaserJet Pro M402n  |
|---|---|--|
| Číslo produktu                              | C5J91A  | C5F93A   |
| Kompatibilné sieťové operačné systémy       | Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows Server 2008 R2, 64-bitový (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008, 32-/64-bitový (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom UPD (Universal Print Driver) alebo ovládačmi pre konkrétny produkt z lokality HP.com: Windows Server 2012/2012 R2, 64-bitový Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32- a 64-bitový (SP1/SP2) Standard/ Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 a 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3); Servery Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 a SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pre systémy Linux; NetWare 6.5/SP8; Klientsi Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 pre systémy Vista, Win 7 a Win 8 (32- a 64-bitové vydania), Novell iPrint Client v5.4 pre systém Win XP (32- a 64-bitové vydania) |  |
| Minimálne požiadavky na systém              | <b>Windows:</b> Windows 10 (32-bitový a 64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový a 64-bitový), Windows 8 (32-bitový a 64-bitový), Windows 7 (32-bitový a 64-bitový): Procesor 1 GHz, 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém) alebo 2 GB RAM (64-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Vista (32-bitová verzia): 32-bitový procesor 1 GHz (x86), 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2003 (32-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2003 R2 (32-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový) (SP1 alebo novší): 32-bitový procesor 1 GHz (x86), 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2008 (64-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2008 R2 (64-bitový), Windows Server 2008 R2 (64-bitový) (SP1): 64-bitový procesor 1 GHz (x64), 2 GB pamäte RAM (64-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, prístup internet, port USB, 1 GB voľného miesta na pevnom disku, hardvér kompatibilný s operačným systémom (hardvérové požiadavky k jednotlivým operačným systémom nájdete na stránke http://www.apple.com)  |  |
| Zahrnutý softvér                            | Windows 7: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, štúdia vylepšenia produktov HP, prekonfigurovanie zariadenia HP, záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka; Windows 8: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka, prekonfigurovanie zariadenia HP; Windows XP, Windows Vista a súvisiace servery: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka; Mac OS: Úvítacia obrazovka (nasmeruje používateľov na stránku http://www.hp.com alebo OS App Source pre softvér LaserJet)   |  |
| Správa zabezpečenia                         | Vstavaný webový server: ochrana heslom, zabezpečené prehľadávanie cez protokol SSL/TLS; Sieť: zapnutie/vypnutie sieťových portov a funkcií, zmena spoločného hesla SNMPv1 a SNMPv2; HP ePrint: HTTPS s overením certifikátu, protokol HTTP so základným overením prístupu, overenie SASL; Firewall a ACL; SNMPv3, 802.1X, bezpečné spúšťanie  |  |
| Správa tlačiarne                            | Súprava zdrojov správcu tlačiarne (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Softvér HP Web Jetadmin; Softvér HP Proxy Agent; Centrum zabezpečenia pre HP Imaging a Printing; Nástroj HP Utility (Mac); Sada nástrojov zariadenia HP  |  |
| <b>Rozmery a hmotnosť</b>                   |   |  |
| Rozmery tlačiarne (Š x H x V) <sup>5</sup>  | <b>Minimálne:</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>Maximálne:</b> 381 x 634 x 241 mm  |  |
| Rozmery balenia (Š x H x V)                 | 443 x 274 x 464 mm  |  |
| Hmotnosť tlačiarne                          | 8,58 kg   |  |
| Hmotnosť balíka                             | 11,36 kg  |  |
| Prevádzkové prostredie                      | <b>Teplota:</b> 15 až 32,5 °C; <b>Vlhkosť:</b> od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti  |  |
| Ukladacie zariadenia                        | <b>Teplota:</b> -20 až 40 °C; <b>Vlhkosť:</b> 10 až 90 % relatívnej vlhkosti  |  |
| Akustika <sup>6</sup>                       | <b>Emisie akustického výkonu:</b> 6,8 B(A); <b>Emisie akustického tlaku:</b> 54 dB(A)   |  |
| Napájanie                                   | <b>Požiadavky:</b> Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Spotreba:</b> 591 W (tlač), 6,1 W (pohotovostný režim), 2,8 W (režim spánku), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, cez pripojenie USB), 0,1 W (vypnuté); <b>Bežná spotreba elektrickej energie (TEC):</b> 1,54 kWh/týždeň (Energy Star), 1,40 kWh/týždeň (Blue Angel); <b>Typ napájania:</b> Vstavaný zdroj napájania   |  |
| Technológie s funkciami na šetrenie energie | Technológia HP Auto-On/Auto-Off   |  |
| Certifikáty                                 | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (trieda B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010<br>Splňa normu ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205  | Tlačiareň HP LaserJet Pro M402n; Predinštalovaná úvodná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (1 500 strán); Príručka s úvodnými informáciami; Inštalračný leták; Informačný leták; Návod k uplatneniu záruky; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel |
| Obsah balenia                               | Tlačiareň HP LaserJet Pro M402dne; Predinštalovaná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán); Príručka Úvodné informácie; Inštalračný sprievodca; Informačný leták; Sprievodca k záruke; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel  | Tlačiareň HP LaserJet Pro M402n; Predinštalovaná úvodná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (1 500 strán); Príručka s úvodnými informáciami; Inštalračný leták; Informačný leták; Návod k uplatneniu záruky; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel |
| Záruka                                      | Záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o oceňovaných službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašej oblasti nájdete na stránke http://www.hp.com/support.  |  |

## Poznámky

- <sup>1</sup> Na základe interného testu rýchlosti vytlačenia prvej strany z režimu spánku a obojstrannej tlače, ktorý spoločnosť HP vykonala v auguste 2015. Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
- <sup>2</sup> Na základe výťažnosti kaziet HP 80X v porovnaní s originálnymi tonerovými kazetami HP 26X pre tlačiarnu HP LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarny a nastavení; Môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.
- <sup>4</sup> Na základe testovania spoločnosti HP metódou typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR®. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
- <sup>5</sup> Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>6</sup> Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Technické špecifikácie zrieknutie

- <sup>1</sup> Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- <sup>2</sup> Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629 s výnimkou prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- <sup>3</sup> Zapažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.
- <sup>4</sup> V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.
- <sup>5</sup> S kazetou 26A (C5F94A, C5F93A) alebo 26X (G3V21A).
- <sup>6</sup> Akustické hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier formátu A4 pri priemernej rýchlosti 38 str./min.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

