

# HP LaserJet Pro M402 serisi

Etkileyici hız. Sağlam güvenlik.



Çalışma biçiminize uygun baskı performansı ve sağlam güvenlik. Bu becerikli yazıcı işleri daha hızlı tamamlar ve sizi tehditlere karşı koruyan kapsamlı güvenlik sunar.<sup>1</sup> JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner kartuşları daha fazla sayfa sunar.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro M402dne



HP LaserJet Pro M402n

## Önemli Haberler

- 38 sayfa/dk A4 siyah
- 8,1 sn'de uykudan/Otomatik Kapanma modundan ilk sayfa çıktısı
- Hızlı çift taraflı baskı: 30 resim/dk
- Gigabit Ethernet bağlantısı
- Daha az enerji tüketimi için HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma
- İsteğe bağlı USB üzerinde PIN ile baskı
- İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi
- İsteğe bağlı yüksek kapasiteli siyah kartuş 9.000 sayfa

## Hızlı baskı. Güçlü koruma.

- Bastığınız sayfaları hiç beklemeden alın. Bu yazıcı hızla uyanır ve basar.<sup>1</sup>
- Otomatik çift taraflı baskı ile çok sayfalı belgeleri hızla basın.<sup>1</sup>
- Karmaşık tehditlere karşı koruma sağlayan güvenlik özellikleriyle aygıtı açtığınız andan kapatana kadar güven içinde yazdırın.

## Daha Fazla. Sayfa, Performans ve Koruma.

- JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Yüksek Kapasiteli Siyah Toner kartuşlarıyla paranızın karşılığında en fazla sayıda baskı alın.<sup>2</sup>
- Hassas siyah tonerle yüksek hızlarda tutarlı sonuçlar elde edeceğinizden emin olun.
- Yenilikçi sahteciliği önleme teknolojisi sayesinde satın aldığımız gerçek HP kalitesini elde edin.
- Önceden takılmış toner kartuşları sayesinde hemen baskı alın. Kartuşları isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlarla değiştirin.

## Enerji tasarrufu edin ve görevleri kolayca yönetin

- HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi ile enerji tasarrufu yapın.<sup>3</sup>
- JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Tonerler sayesinde daha az enerji kullanarak baskı alın.<sup>4</sup>
- Çalışma biçiminize uyum gösteren bu yazıcı sayesinde ofis alanınızı en iyi şekilde kullanın.
- Temel yönetim özelliklerine sahip HP Web Jetadmin sayesinde aygıtları ve ayarları kolayca yönetin.<sup>5</sup>

## Kolay mobil baskı seçenekleri sayesinde bağlı kalın

- Genellikle herhangi bir kurulum veya uygulamaya gerek olmadan, çok çeşitli akıllı telefonlardan ve tabletlerden kolayca baskı alın.<sup>6</sup>
- Yerleşik Ethernet ağ bağlantısıyla kolayca kurun, yazdırın ve paylaşın.



Low energy



USB drive



Ethernet



2-sided printing



Mobile printing

## Ürün tanıtımı

### HP LaserJet Pro M402dne görünümü

1. 2 satırlı LCD kontrol paneli
2. Ön kapağı açma düğmesi (HP JetIntelligence Toner kartuşlarına erişim)
3. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
4. 250 yapraklık giriş tepsi 2
5. 150 yapraklık çıktı kutusu
6. Açma/kapatma düğmesi
7. Otomatik çift taraflı baskı
8. PIN ile baskıda iş saklama için USB bağlantı noktası
9. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
10. Ethernet bağlantı
11. Arka kapak (baskı yoluna erişim sağlar)
12. Tepsi 2 için toz önleyici kapak - A4 kağıt yüklendiğinde yukarı kalkar



## Seriye bakış



Model	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Ürün numarası	C5J91A	C5F93A
100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 1.250 yapraklık tepsi 2	Evet	Evet
550 yapraklık tepsi 3	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Baskı hızı, A4	Dakikada 38 sayfaya kadar	Dakikada 38 sayfaya kadar
Çift taraflı baskı, A4	Otomatik: 30 ipm'ye kadar	Elle
Bellek	256 MB	128 MB
Ağ kullanımı	Dahili 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet	Dahili 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet
Mobil baskı	HP ePrint, AirPrint, Mopria sertifikalı, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, AirPrint, Mopria sertifikalı, Google Cloud Print™ 2.0
Arka ana bilgisayar USB'si, iş saklama ve PIN ile baskı özelliği	Evet	Evet

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550 Yapraklık Besleyici Tepsi
Sarf Malzemeleri	<b>CF226A</b> HP 26A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 3.100 sayfa <b>CF226X</b> HP 26X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 9.000 sayfa
Servis ve Destek	<b>U8TM2E</b> HP 3 yıl Sonraki iş günü LaserJet M402 Donanım Desteği <b>U8TM5E</b> HP 3 yıl Sonraki iş günü Değişim LaserJet M402 Hizmeti <b>U8TM6E</b> HP 3 yıl lade LaserJet M402 Donanım Hizmeti <b>U8TM7PE</b> HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü LaserJet M402 Donanım Desteği <b>U8TM8PE</b> HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü Değişim LaserJet M402 Hizmeti <b>U8TM9PE</b> HP 1 yıl Garanti Sonrası lade LaserJet M402 Hizmeti

## Teknik Özellikler

Model	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Ürün numarası	C5J91A	C5F93A
İşlevler	Baskı al	Baskı al
Kontrol Paneli	2 satırlı arkadan aydınlatmalı LCD grafik ekran; Düğmeler (Tamam, Menü, İptal, Geri); LED göstergeler (Dikkat, Hazır)	
<b>Baskı</b>		
Baskı teknolojisi	Lazer	
Baskı hızı <sup>1</sup>	<b>Siyah (A4, normal):</b> Dakikada 38 sayfaya kadar; <b>Siyah (A4, çift taraflı):</b> Dakikada en fazla 30 görüntü	
İlk sayfa çıkış hızı <sup>2</sup>	<b>Siyah (A4, hazır):</b> 5,7 sn kadar kısa sürede; <b>Renkli (A4, uyku):</b> 8,1 sn kadar kısa sürede	
Baskı çözünürlüğü	<b>Siyah (en iyi):</b> HP FastRes 1200; <b>Teknoloji:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Aylık Çalışma Döngüsü <sup>3</sup>	80.000 sayfaya kadar (A4); <b>Önerilen aylık sayfa sayısı<sup>4</sup>:</b> 750 - 4.000	
Standart Yazıcı Dilleri	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Düzey 3 öykünme, doğrudan PDF (v1.7) yazdırma, URF, PCLM, PWG	
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi	
Yazdırma Alanı	<b>Yazdırma kenar boşlukları:</b> Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 4 mm, Sağ: 4 mm	
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)	El ile (sürücü desteği var)
İşlemci hızı	1200 MHz	
<b>Bağlanabilirlik</b>		
Standart	1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Ana Bilgisayar USB girişi; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı	
Kablosuz	Hayır	
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Google Cloud Print 2.0; Mobil Uygulamalar	
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteği), Web Baskı Hizmetleri, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Yerel Bağlantı Üzerinde ve Yönlendirici ile Durum Bilgisi Olmayan, DHCPv6 ile Durum Bilgisi), SSL güvenlik ve Sertifika yönetimi; Yönetim: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW İndirme	
<b>Ağ Üzerinde Çalışmaya Hazır</b>	Standart (yerleşik Gigabit Ethernet)	
<b>Sabit disk</b>	Yok	
<b>bellek</b>	<b>Standart:</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND Flash; <b>En yüksek :</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND Flash	<b>Standart:</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash; <b>En yüksek :</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND Flash
<b>Kağıt kullanma</b>		
Kağıt tepsisi sayısı	<b>Standart:</b> 2; <b>En yüksek:</b> 3	
Baskı malzemesi tipleri	Kağıt (düz, EcoEFFICIENT, hafif, ağır, dosya, renkli, antetli, önceden basılmış, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, sert), zarflar, etiketler, saydamlar	
Baskı malzemesi boyutu	<b>Özel (ölçü):</b> Tepsisi 1: 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm; Tepsisi 2, 3: 104,9 x 148,59 mm - 215,9 x 355,6 mm <b>Desteklenen (ölçü):</b> Tepsisi 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), zarf B5, C5, DL, özel boyut; Tepsisi 2 ve Tepsisi 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), özel boyut	
Ortam kullanımı	<b>Standart giriş:</b> 100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1, 250 yapraklık giriş Tepsisi 2 <b>Standart çıkış:</b> 150 yapraklık çıktı kutusu <b>İsteğe bağlı giriş:</b> İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü tepsisi	
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsisi 1: 60-175 g/m <sup>2</sup> ; Tepsisi 2, isteğe bağlı 550 yapraklık Tepsisi 3: 60-120 g/m <sup>2</sup>	
Girdi kapasitesi	<b>Tepsisi 1:</b> Yaprak: 100; Zarf: 10 <b>Tepsisi 2:</b> Yaprak: 250 <b>Tepsisi 3:</b> Yaprak: 550 <b>En yüksek:</b> En fazla 900 yaprak	
Çıkış Kapasitesi	<b>Standart:</b> En fazla 150 yaprak Zarf: 10 adede kadar zarf Saydam: En fazla 75 yaprak <b>En yüksek:</b> En fazla 150 yaprak	
<b>Uyumlu İşletim Sistemleri</b>	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (HP.com adresinden) ile uyumlu Windows işletim sistemleri: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit ve 64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Mac işletim sistemi (HP Yazdırma Sürücüleri HP.com adresinden ve Apple Store'dan edinilebilir): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil işletim sistemi (işletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 RT; Linux işletim sistemi (işletim sistemindeki HPLIP, otomatik yükleme): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux işletim sistemi (işletim sistemindeki HPLIP, elle yükleme): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Diğer işletim sistemleri: UNIX	

Model	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Ürün numarası	C5J91A	C5F93A
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) veya HP.com adresinden indirilebilen ürüne özgü sürücülerle uyumlu Windows işletim sistemleri: Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 32 ve 64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 32 ve 64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services); Windows Server 2012 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Windows Server 2012 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Windows Server 2008 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; Windows Server 2008 Terminal Services: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 ve 3; Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ve 3); Novell Sunucuları ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Linux için Novell Open Enterprise Server 2; NetWare 6.5/SP8; Novell İstemcileri ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 (32 ve 64 bit) için Novell iPrint Client v5.4, Windows XP (32 ve 64 bit) için Novell iPrint Client v5.4	
Asgari Sistem İhtiyaçları	<b>Windows:</b> Windows 10 (32 ve 64 bit), Windows 8.1 (32 ve 64 bit), Windows 8 (32 ve 64 bit), Windows 7 (32 ve 64 bit): 1 GHz işlemci, 1 GB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Windows Vista (32 bit): 1 GHz 32 bit (x86) işlemci, 1 GB RAM (32 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Windows Server 2003 (32 bit) (SP1 veya üstü), Windows Server 2003 R2 (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit) (SP1 veya üstü): 1 GHz 32 bit (x86) işlemci, 1 GB RAM (32 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Windows Server 2008 (64 bit) (SP1 veya üstü), Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1): 1 GHz 64 bit (x64) işlemci, 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası;; <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı, OS uyumlu donanım (OS için donanım gereklilikleri için bkz. <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
Yazılım Dahil	Windows 7 için: HP Yazılım Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 Yazdırma Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Yazıcı Durumu ve Uyarılar, HP Ürün İyileştirme Çalışması, HP Aygıtınızı yeniden yapılandırın, Garanti ve Yasal Kılavuz, Kullanım Kılavuzu; Windows 8+ için: HP Yazılım Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 Yazdırma Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), Garanti ve Yasal Kılavuz, Kullanım Kılavuzu, HP Aygıtınızı yeniden yapılandırın; Windows XP, Windows Vista ve ilişkili sunucular için: HP Yazılım Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 Yazdırma Sürücüsü, Garanti ve Yasal Kılavuzlar, Kullanım Kılavuzu; Mac OS için: Karşılama Ekranı (kullanıcıları <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> adresine veya LaserJet Yazılımları için İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir)	
Güvenlik Yönetimi	Gömülü Web Sunucusu: parola korumalı, SSL/TLS ile güvenli arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, SNMPv1 ve SNMPv2 topluluk parolasını değiştirme; HP ePrint: Sertifika doğrulama ile HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulama, SASL kimlik doğrulaması; Güvenlik Duvarı ve ACL; SNMPv3, 802.1X, Güvenli Önyükleme	
Yazıcı Yönetimi	Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Sürücü Yapılandırma Yardımcı Programı, Sürücü Dağıtım Yardımcı Programı, Yönetilen Baskı Yöneticisi); HP Web JetAdmin Yazılımı; HP Proxy Agent Yazılımı; HP Görüntüleme ve Baskı Güvenliği Merkezi; HP Yardımcı Programı (Mac); HP Araç Kutusu	
<b>Boyutlar ve Ağırlık</b>		
Yazıcı boyutları (G x D x Y) <sup>5</sup>	<b>Minimum:</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>En yüksek:</b> 381 x 634 x 241 mm	
Paket Boyutları (G x D x Y)	443 x 274 x 464 mm	
Yazıcı ağırlığı	8,58 kg	
Paket Ağırlığı	11,36 kg	
<b>Çalıştırma koşulları</b>	<b>Sıcaklık:</b> 15 - 32,5°C; <b>Nem:</b> % 30 - 70 RH	
<b>Bilgi Depolama</b>	<b>Sıcaklık:</b> -20 - 40°C; <b>Nem:</b> % 10 - 90 RH	
<b>Akustik<sup>6</sup></b>	<b>Akustik güç emisyonları:</b> 6,8 B(A); <b>Akustik Basınç Emisyonları:</b> 54 dB(A)	
<b>Güç</b>	<b>Gereksinimler:</b> Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Tüketim:</b> 591 watt (baskı), 6,1 watt (hazır), 2,8 watt (uyku), 0,6 watt (Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, USB bağlantısı aracılığıyla), 0,1 watt (kapalı); <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> 1,54 kWh/hafta (Energy Star), 1,40 kWh/hafta (Blue Angel); <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili güç kaynağı	
<b>Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji</b>	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi	
<b>Sertifikalar</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Sınıf B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205	HP LaserJet Pro M402n Yazıcı; Önceden Takılmış Tanıtım Amaçlı HP 26A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (1.500 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; Kurulum posteri; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Yazıcı belgeleri ve yazılımı içeren CD-ROM; Güç kablosu
<b>Kutudakiler</b>	HP LaserJet Pro M402dne; Önceden Takılmış HP 26A Siyah LaserJet Toner (3.100 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; Kurulum posteri; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Yazıcı belgeleri ve yazılımı içeren CD-ROM; Güç kablosu	HP LaserJet Pro M402n Yazıcı; Önceden Takılmış Tanıtım Amaçlı HP 26A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (1.500 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; Kurulum posteri; Destek broşürü; Garanti kılavuzu; Yazıcı belgeleri ve yazılımı içeren CD-ROM; Güç kablosu
<b>Garanti</b>	Bir yıllık garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereklere göre farklılık gösterir. Bölgenizde sunulan HPD nin ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .	

## Dipnotlar

- <sup>1</sup> Uyku modundan ilk sayfa çıkışı ve çift taraflı baskı hızı hakkında yapılan ve 8/2015'te tamamlanan HP dahili testlerine dayanmaktadır. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar değişebilir.
- <sup>2</sup> HP 80X kartuşlarının baskı kapasitesinin HP 26X Orijinal HP LaserJet Toner Kartuşları ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; Ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.
- <sup>4</sup> ENERGY STAR® programının Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) yöntemi kullanılarak yapılan HP testlerine dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar değişebilir.
- <sup>5</sup> HP Web Jetadmin ücretsiz olarak sunulur ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- <sup>6</sup> Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Bazı özellikler için isteğe bağlı aksesuar satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

- <sup>1</sup> ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>2</sup> ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>3</sup> Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırılmasını ve yazıcılar ile MFPO lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- <sup>4</sup> HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- <sup>5</sup> 26A kartuşu (C5F94A, C5F93A) veya 26X kartuşu (G3V21A) ile birlikte
- <sup>6</sup> Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için <http://www.hp.com/support> adresine bakın. Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 38 sayfa hızında A4 kağıt.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

