



# HP ScanJet Pro 3500 f1 planskanner

Ideell for små og mellomstore bedrifter som ønsker allsidig, fullfunksjons skanning for alt fra raske målrettede oppgaver til kompliserte prosjekter.



## Rask og pålitelig tosidig utskrift

- Produser opptil 50 bilder (25 sider) i minuttet<sup>1</sup> med tosidig skanning. Skann opptil 3000 ark om dagen.
- Skann hver side enkelt – selv ved stabler av blandede medier – med HP EveryPage og en ultrasonisk sensor.<sup>2</sup>
- Skann dokumenter på opptil 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122") gjennom ADM-en, og bruk planskanneren for tykke medier.
- Bruk mindre tid på å vente – skanninger når målet ved høye hastigheter takket være en USB 3.0-tilkobling.

## Arbeid smartere med rask og enkel skanning

- Definer skanneprofiler for vanlige dokumenttyper og skann til flere mål med HP Scan-programvare.
- Lag én-knapps skanneinnstillinger for regelmessige oppgaver, og gjør valgene ved bruk av LCD-kontrollpanelet.
- Du kan raskt dele eller arkivere skanninger direkte til populære skydestinasjoner med HP Scan-programvare.
- Skann direkte til programmer, uten å åpne et annet program, med HPS fullfunksjons TWAIN-driver.

## Skarpe bilder og nøyaktige fanging av tekst

- Nøyaktig merking av tekst fra dokumenter for enkel redigering med HP Scan og I.R.I.S. Readiris™ Pro OCR-programvare.
- Få skarpe, virkelighetstro skanninger av dokumenter, grafikk og bilder med en oppløsning på opptil 1200 dpi.
- Bökkant-skanning hindrer forvrengt tekst, selv i nærheten av rygger på bøker og andre innbundne dokumenter.
- Funksjonene for automatisk bildebehandling i HPS skanneprogramvare lar deg forbedre bilder og fjerne tomme sider.

<sup>1</sup> Skannehastigheter på opptil 50 bpm (25 spm), målt ved 300 dpi (svart-hvitt, gråtoner og farger). Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskintype og programvare.

<sup>2</sup> HP EveryPage refereres til som HP Precision Feed på HP Scanjet-enheter som ble lansert før mai 2013.



# HP ScanJet Pro 3500 f1 planskanner

## TEKNISKE DATA

Skanneteknologi	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Skannetype	Planskanner, ADM; Fargeskanning: Ja
Skanehastighet	Opptil 25 spm/50 bpm (300 ppt)
skanneoppløsning	<b>Maskinvare:</b> Opptil 600 x 600 dpi (farger og svart/hvitt, ADM); Opptil 1200 x 1200 dpi (farger og svart/hvitt, planskanner) <b>Optisk:</b> Opptil 600 dpi (farger og svart/hvitt, ADM); Opptil 1200 dpi (farger og svart/hvitt, planskanner)
Filformat for skanning	For tekst og bilder: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (tekst), RTF (rik tekst) og søkbar PDF
Inndatamodi for skanning	Skannefunksjoner på frontpanelet for Lagre som PDF, Lagre som JPEG, E-post som PDF, E-post som JPEG, Send til nettskyen, Dagligdags skann og Lagre som redigerbar tekst (OCR). HP Scan i operativsystemer fra Windows, HP Easy Scan/ICA i Mac OS og tredjepartersprogrammer via TWAIN
Lyskilde (skanning)	Lysdiode (LED)
Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning	75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 og 1200 dpi
Gråtonenivåer/bitdybde	256; Bitdybde: 24-bit
Kapasitet (daglig)	3000 sider (ADM)
Oppdaging av flermating	Ja
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 50 ark
Tosidig ADM-skanning	Ja
Mediestørrelse (ADM)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Medievækt (ADM)	45 til 120 g/m <sup>2</sup>
Eksterne I/O-porter	Hi-Speed USB 2.0 eller USB 3.0
Standard tilkoplingsmuligheter	Hi-Speed USB 2.0 og USB 3.0
Kontrollpanel	2-linjers LCD; 5 knapper (enkeltstående/dupleks, strøm, avbryt, tilbake og verktøy/vedlikehold)
Papirtyper som støttes	Papir (banner, inkjet, foto, vanlig), konvolutter, etiketter, kort (gratulasjon, indeks)
Twain-versjon	TWAIN-sertifisert. Versjon 2.1
Inkludert programvare	Enhetsdriver for HP skanner, HP WIA-skannerdriver, HP TWAIN-skannerdriver (sertifisert), HP Scan, HP Scanner Tools-verktøy, HP Event-program (knapp), HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, LPDF (fil med link for nedlasting av programvare); Ingen Mac-programvare på CD
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (32-biters/64-biters), Windows 8.1 (32-biters/64-biters), Windows 8 (32-biters/64-biters), Windows 7 (32-biters/64-biters); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
Minimum systemkrav	<b>PC:</b> Windows 7 eller nyere, 2 GHz prosessor, 2 GB minne, 170 MB tilgjengelig harddiskplass (kun driver installasjon), USB 2.0, 1024 x 768 SVGA-skjerm; <b>Mac:</b> Mac OS X v10.9 (Mavericks) eller nyere, 1 GB ledig harddiskplass, Internett-tilgang

Driftsmiljø	<b>Temperaturverdier ved drift:</b> 10–35°C <b>Lagringstemperatur:</b> –40–60°C <b>Anbefalte temperaturverdier ved drift:</b> 10–35°C <b>Anbefalte fuktighetsverdier ved drift:</b> 15–80 % RF (ikke-kondenserende) <b>Fuktighetsområde når uaktiv:</b> 0–90 % RF (ikke-kondenserende)
Strøm	<b>Strømforbruk:</b> 4,51 watt (klar), 1,40 watt (hvilemodus), 0,22 watt (auto-av), 0,22 watt (manuelt av) <b>Strømtilførsel:</b> Inngangsspenning: 90–264 VAC, 50/60 Hz
Akustisk effektemisjon	5,8 B(A)
ENERGY STAR	Ja
informasjon om samsvar med forskrifter/sikkerhet	IEC 60950-1:2005 +A1 og alle aktuelle tillegg; EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC-sikkerhet; EU, CE; Kenya, PVOC; Nigeria, SON; Saudi-Arabia, SASO; Sør-Afrika, (NRCS); Ukraina, sikkerhetsgodkjenning
Elektromagnetisk kompatibilitet	Klasse B-Utslipp; CISPR 22:2008 (Internasjonal); EU EMC-direktiv 2004/108/EF; EN 55022:2010 (CE-merket); EAC EMC-sertifikat; Ukraina, EMC-godkjenning; EN 61000-3-2:2014 (harmonisert); EN 61000-3-3:2013 (flimring); Immunitet CISPR 24:2010, EN 50024:2010
Produktmål	460 x 387 x 145 mm; med emballasje: 579 x 245 x 499 mm
produktvekt	5,58 kg; med emballasje: 7,6 kg
innhold i esken	<b>L2741A:</b> HP ScanJet Pro 3500 f1-skanner; HP ScanJet Pro 3500 f1-planskannermotor; Installasjonsveiledning; HP Skanneprogramvare og CD med drivere; HP bonuspakke programvare-CD; Støtteflygeblad; Puter; USB-kabel; Strømadapter; Strømledninger
tilbehør	<b>L2742A</b> HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 fn1 ADM-valseutskiftingssett
Garanti	Ett års kommersiell maskinvaregaranti, telefon- og nettsøtte inkludert. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokale lover. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.
Service- og støttealternativer	<b>U8TF9E</b> HP 3 års utskiftingstjeneste neste virkedag for ScanJet Pro 3500 SVC <b>U8TG1E</b> HP 3 års utskiftingstjeneste på stedet neste virkedag for ScanJet Pro 3500 <b>U8TG4PE</b> SVC 1 års ettergaranti, utskiftingstjeneste neste virkedag for ScanJet Pro 3500 SVC <b>U8TG5PE</b> HP 1 års ettergaranti, utskiftingstjeneste på stedet neste virkedag for ScanJet Pro 3500 SVC

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Besøk nettstedet vårt på <http://www.hp.com> for mer informasjon

HP ScanJet Pro 3500 f1 planskanner L2741A

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA Mai 2016 4AA6-1038NOE