



# HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner

Soluție ideală pentru IMM-urile care doresc scanări versatile, cu caracteristici complete pentru orice, de la activități rapide, ad-hoc până la proiecte complexe.



## Scanare față-verso rapidă, fiabilă

- Produci până la 50 de imagini (25 de pagini) pe minut<sup>1</sup> cu scanarea față-verso. Scazezi sigur 3.000 de coli pe zi.
- Capturezi ușor fiecare pagină – chiar și pentru teancuri de suporturi amestecate – cu HP EveryPage și un senzor ultrasonic.<sup>2</sup>
- Scazezi documente de până la 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 inch) din ADF și utilizezi suportul plat pentru materialele voluminoase.
- Petreci mai puțin timp așteptând – cu o conexiune USB 3.0, scanările ajung la destinație la viteze mari.

## Lucrezi mai inteligent cu scanarea rapidă și simplă

- Definești profiluri de scanare pentru tipurile de documente obișnuite și scazezi către mai multe destinații cu software-ul HP Scan.
- Creezi setări de scanare pentru un buton pentru activitățile recurente și faci selecții utilizând panoul de control LCD.
- Partajezi sau arhivezi rapid scanările, direct către destinații cunoscute din cloud, cu software-ul HP Scan.
- Scazezi direct în aplicații, fără să deschizi un alt program, cu driverul TWAIN complex de la HP.

## Capturezi imagini clare și text curat

- Capturezi cu precizie text din documente pentru editare simplă cu HP Scan și I.R.I.S. Software OCR Readiris™ Pro.
- Beneficiezi de scanarea clară și realistă a documentelor, imaginilor și fotografiilor, cu o rezoluție de până la 1200 dpi.
- Scanarea de la marginea cărții previne distorsionarea textului, chiar și lângă cotorul cărților și altor materiale legate.
- Funcțiile imagistice automate din software-ul HP Scan inclus îți permit să îmbunătățești imaginile și să ștergi paginile goale.

<sup>1</sup> Viteze de scanare de până la 50 ipm (25 ppm) măsurate la 300 dpi (alb-negru, nuanțe de gri și color). Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

<sup>2</sup> Pentru dispozitivele HP ScanJet lansate înainte de luna mai 2013, HP EveryPage trebuie înțeles ca HP Precision Feed.



# HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tehnologie de scanare	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Tip scanare	Suport plat, ADF; Scanare color: Da
Viteză de scanare	Până la 25 ppm/50 ipm (300 dpi)
rezoluție de scanare	<b>Hardware:</b> Până la 600 x 600 dpi (color și monocrom, ADF); până la 1200 x 1200 dpi (color și monocrom, suport plat) <b>Optic:</b> Până la 600 dpi (color și monocrom, ADF); până la 1200 dpi (color și monocrom, suport plat)
Format fișier scanat	Pentru text și imagini: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (text), RTF (rich text) și PDF în care se pot face căutări
Moduri de intrare scanare	Funcție de scanare de la panoul frontal pentru salvare ca PDF, salvare ca JPEG, e-mail ca PDF, e-mail ca JPEG, trimitere în Cloud, scanare de zi cu zi și salvare ca text editabil (OCR). HP Scan în SO Windows, HP Easy Scan/ICA în Mac OS și aplicații de la terți prin TWAIN.
Sursă de lumină (scanare)	Diodă electroluminiscentă (LED)
Setări rezoluție de ieșire (dpi)	75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 și 1200 ppi
Niveluri nuanțe de gri/adâncime bit	256; Adâncime biți: 24 biți
Volum de lucru (zilnic)	3.000 pagini (ADF)
Detectie alimentare multiplă	Da
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Standard, 50 coli
Scanare duplex cu alimentator automat de documente	Da
Dimensiune suport (ADF)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Greutate suport (ADF)	45 – 120 g/m <sup>2</sup>
Porturi externe I/O	USB 2.0 de mare viteză sau USB 3.0
Conectivitate standard	USB 2.0 de mare viteză și USB 3.0
Panou de control	LCD cu 2 linii; 5 butoane (Simplex/Duplex, Alimentare, Anulare, Inapoi și Instrumente/intreținere)
Tipuri suport acceptate	Hârtie (banner, inkjet, foto, simplă), plicuri, etichete, cartele (felicitări, index)
Versiune TWAIN	Certificat TWAIN. Versiunea 2.1
Software inclus	HP Scanner Device Driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver (certificat), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Event (Button) Handler, HP Windows Installer, I.R.I.S., Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, LPDF (fișier cu legătură pentru descărcarea software-ului); fără software pentru Mac pe CD
Sisteme de operare compatibile	Windows 10 (32 biți/64 biți), Windows 8.1 (32 biți/64 biți), Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
Cerințe minime de sistem	<b>PC:</b> Windows 7 sau superior, procesor de 2 GHz, 2 GB RAM, 170 MB de spațiu disponibil pe hard disc (instalare numai driver), USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768; <b>Mac:</b> Mac OS X v10.9 (Mavericks) sau versiuni ulterioare, 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk, acces la Internet

Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: 10–35 °C Variație temperatură stocare: -40–60 °C Temperatură de funcționare recomandată: 10–35 °C Interval de umiditate de funcționare recomandată: 15–80% umiditate relativă (fără condensare) Interval de umiditate pt. nefuncționare: 0–90% umiditate relativă (fără condensare)
putere	Consum energie: 4,51 wați (pregătit), 1,40 wați (repaus), 0,22 wați (oprire automată), 0,22 wați (oprire manuală) Cerințe de alimentare: Tensiune de intrare: 90–264 V c.a., 50/60 Hz
Emisii de putere acustică	5,8 B(A)
ENERGY STAR	Da
informații despre reglementările privind conformitatea/siguranța	IEC 60950-1:2005 +A1 și toate amendamentele aplicabile; EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A2 +A2; siguranță EAC; CE Uniunea Europeană; PVOOC Kenya; SON Nigeria; SASO Arabia Saudită; NRCS Africa de Sud; aprobare siguranță Ucraina
Compatibilitate electromagnetică	Emisii Clasa B; CISPR 22:2008 (Internațional); Directiva EMC 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marcaj CE) pentru Uniunea Europeană; certificat EAC EMC; aprobare EMC Ucraina; EN 61000-3-2:2014 (armonici); EN 61000-3-3:2013 (licărire); imunitate CISPR 24:2010, EN 50024:2010
Dimensiunile produsului	460 x 387 x 145 mm; împachetat: 579 x 245 x 499 mm
greutate produs	5,58 kg; împachetat: 7,6 kg
Ce se găsește în cutie	<b>L2741A:</b> Scaner HP ScanJet Pro 3500 f1; HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner Engine; ghid de instalare; CD cu software HP Scan și drivere; CD cu pachet bonus de software HP; pliante de asistență; garnituri; cablu USB; adaptor de alimentare; cabluri de alimentare
accesorii	<b>L2742A</b> Kit de înlocuire a rolelor ADF pentru HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 f1
Garanție	Un an de garanție comercială pentru hardware, inclusiv asistență telefonică și pe Web. Garanția poate varia în funcție de țară, conform legii. Consultă <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea ta.
Opțiuni de servicii și asistență	<b>U8TF9E</b> - SVC HP cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare, ScanJet Pro 3500, 3 ani <b>U8TG1E</b> - SVC HP cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu, ScanJet Pro 3500, 3 ani <b>U8TG4PE</b> - SVC HP post-garanție cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare ScanJet Pro 3500, 1 an <b>U8TGSPE</b> - SVC HP post-garanție cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu, ScanJet Pro 3500, 1 an

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerea — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitați site-ul nostru Web la <http://www.hp.com>

HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner L2741A

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA Mai 2016 4AA6-1038ROE