



# Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw

Impresión, escaneo, copiado y fax con velocidad, más buena seguridad integral pensada para su forma de trabajo. Esta impresora multifunción termina tareas clave más rápido y protege de amenazas.<sup>1</sup> Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence le brindan más páginas.<sup>2</sup>



## Cumpla con sus tareas más rápido. Proteja los datos.

- Escanee archivos digitales directamente a correo electrónico, USB, carpetas en redes, y la nube con aplicaciones empresariales precargadas.<sup>3</sup>
- Finalice con éxito documentos de múltiples páginas con una impresión a doble cara que es más rápida que la de la competencia.<sup>1</sup>
- Tome las hojas y márchese: no necesita quedarse haciendo nada. Esta impresora multifunción se reactiva e imprime más rápido que las de la competencia.<sup>1</sup>
- Controle el acceso a trabajos de impresión y proteja la impresión con recursos de seguridad como la autenticación LDAP.

## Fácil administración. Impresión eficiente.

- Administre trabajos de impresión con facilidad desde la impresora multifunción: solo pose y deslice el dedo por la pantalla táctil de 3" (7,6 cm).<sup>6</sup>
- Imprima fácilmente documentos de Microsoft® Word y PowerPoint®: ahora directamente desde su unidad USB.<sup>5</sup>
- Administre los dispositivos y las configuraciones con facilidad mediante HP Web Jetadmin con un conjunto de recursos de administración esenciales.<sup>7</sup>
- Imprima con menor consumo de energía que los competidores, aún menor con los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence.<sup>8</sup>

## Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Obtenga la máxima cantidad de impresiones por lo que pagó, con los cartuchos de tóner originales HP de alta capacidad negros con JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Obtenga calidad profesional a altas velocidades con el tóner negro preciso.
- Ayude a garantizarse que está obteniendo la auténtica calidad HP por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.
- Imprima de inmediato con los cartuchos de tóner instalados previamente. Reemplácelos por cartuchos de alta capacidad opcionales.

## Permanezca conectado con opciones de impresión inalámbrica sencillas

- Imprima fácilmente desde una serie de teléfonos inteligentes y tablets: en general no se requiere configuración ni aplicaciones.<sup>9</sup>
- Tenga impresión inalámbrica directa en la oficina, desde dispositivos móviles, sin acceder a la red de la empresa.<sup>11</sup>
- Ayude a los empleados a imprimir con solo tocar la impresora con su dispositivo móvil NFC, sin necesidad de red alguna.<sup>12</sup>
- Acceda, imprima y comparta recursos con facilidad con la red Ethernet y la conexión inalámbrica.<sup>10</sup>



<sup>1</sup> Basado en pruebas internas de HP de los tres competidores líderes respecto de la salida de la primera página desde el modo de suspensión y la velocidad de copiado e impresión a doble cara finalizadas en 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite [hp.com/go/ljclaims](http://hp.com/go/ljclaims) <sup>2</sup> Basado en rendimientos de cartuchos HP 80X en comparación con los cartuchos de tóner originales LaserJet HP 26X. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies) <sup>3</sup> Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registrarse. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para ver detalles, visite [hpconnected.com](http://hpconnected.com) <sup>4</sup> Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft. El recurso funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos. <sup>5</sup> Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro. La disponibilidad de las aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos, y requiere una actualización de firmware. Para ver más detalles, visite [hpconnected.com](http://hpconnected.com) <sup>6</sup> HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar desde [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin) <sup>7</sup> Basado en pruebas de HP usando el método de Consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o según lo informado en [energystar.gov](http://energystar.gov) respecto de los tres competidores líderes al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite [hp.com/go/ljclaims](http://hp.com/go/ljclaims) <sup>8</sup> Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2.4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) <sup>9</sup> Recurso solo disponible en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede verse limitado durante conexiones VPN activas. <sup>10</sup> Recurso solo disponible en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora multifunción compatible con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Obtenga más información en [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting) <sup>12</sup> Recurso solo disponible en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw. Requiere un dispositivo móvil compatible habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles compatibles habilitados para impresión NFC, consulte [hp.com/go/nfcprinting](http://hp.com/go/nfcprinting)

# Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426fdw Tabla de especificaciones

<b>Funciones/Compatible con tareas múltiples</b>	Impresión, copiado, fax, escaneo / Si
<b>Velocidad de impresión</b>	<b>Carta:</b> Hasta 40 ppm Negro; <b>6</b> <b>Primer</b> <b>página impresa:</b> Hasta apenas 5,4 segundos; Hasta apenas 12,9 segundos (100 V) Negro; <b>7</b>
<b>Resolución de impresión</b>	<b> Negro (óptima):</b> 600 x 600 dpi, Hasta 4.800 x 600 dpi mejorada
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser
<b>Tec. de resolución de impresión</b>	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
<b>Cantidad de cartuchos de impresión</b>	1 (negro)
<b>Idiomas estándar de impresora</b>	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 HP; impresión de PDF directa (v 1.7) URf; PCLM, PwG, Office nativo
<b>Funciones del software inteligente de la impresora</b>	Impresión dúplex automática; Impresión de varias páginas en una, compaginado, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, Google Cloud Print, impresión inalámbrica directa, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, panel de control en pantalla táctil de 3” de uso intuitivo, impresión desde la nube con aplicaciones empresariales en el panel de control, HP JetAdvantage Private Print, almacenamiento de trabajos con impresión por PIN, impresión desde USB, tecnología de cartuchos JetIntelligence
<b>Administración de impresoras</b>	Kit de recursos para administradores de impresoras Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); Caja de herramientas de dispositivo HP;
<b>Tipo de escaneo/tecnología</b>	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) / (CIS) Sensor de imagen de contacto
<b>resolución de escaneado</b>	<b>Hardware:</b> Hasta 1200 x 1200 pp; <b>Óptica:</b> Hasta 1 200 x 1200 ppp
<b>Modos de entrada de datos para escaneado</b>	Compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT]
<b>Tamaño de escaneado</b>	<b>ADF:</b> 8.5 x 14 pulg. máximo; 4 x 6 in Míimos; <b>Cama plana:</b> 11,7 x 8,5 pulg
<b>Velocidad de escaneado</b>	Hasta 26 ppm/47 ipm (b&n), hasta 21 ppm/30 ipm (color) <sup>16</sup> <b>Impresión a doble cara:</b> Up to 47 ipm (b&n), up to 30 ipm (color)
<b>Funciones avanzadas del escáner</b>	Escanear a correo electrónico; Escanear a nube; Escanear a USB; Escanear a carpeta de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; AAD para escanear doble cara en una pasada (50 hojas)
<b>Formato de archivo de escaneo nativo</b>	PDF, JPG
<b>Formato de archivo de escaneo con software</b>	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
<b>Profundidad de bits</b>	24 bits / <b>Niveles de escala de grises:</b> 256
<b>Funciones estándar de envío digital</b>	Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a nube
<b>Velocidad de copia</b>	<b>Negro (carta):</b> Hasta 40 cpm; <b>8</b>
<b>Resolución de copia</b>	<b>Negro (texto y gráficos):</b> 600 x 600 ppp; 600 x 600 ppp; <b>Color (texto y gráficos):</b> 600 x 600 ppp
<b>Número máximo de copias</b>	Hasta 99 copias
<b>Redimensionado de copia</b>	25 to 400%
<b>Configuraciones de copia</b>	Claro/Más oscuro; A doble cara; Copiado de identificación; Optimizar
<b>velocidad del fax</b>	<b>Hasta:</b> 33,6 kbps (4,2 kB/s); <b>Carta:</b> 3 seg. por página <sup>9</sup>
<b>Resolución de fax</b>	<b>Negro (óptima):</b> Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado); <b>Negro (estándar):</b> 203 x 98 ppp
<b>Funciones de software inteligente de cop fax</b>	Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reducción automática de fax; Remarcado automático; Envío retardado; Reenvío de faxes; Interfaz TAM; Sondeo; Barrera para correo no deseado; Detección de timbres distintivos; Asistente para portadas; Bloquear faxes; Códigos de facturación; Guardar y cargar; Sondeo para recibir; Informes de actividad de fax; Configuración del prefijo de marcación; Imprimir registro de faxes; Asistente de configuración de fax digital; Asistente de configuración de fax; HP Send Fax
<b>Funciones de fax</b>	<b>Memoria de fax:</b> 4 MB (250 páginas slerex con resolución estándar); <b>Soporte de Reducción automática de fax:</b> Sí; <b>Re-llamada automática:</b> Sí; <b>Envío de fax retardado:</b> Sí; <b>Soporte de Detección de llamada:</b> Sí; <b>Soporte de reenvío de fax:</b> Sí; <b>Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax:</b> Sí; <b>Soporte de polling de fax:</b> Sí (sólo sondeo para recibir); <b>Soporte de modo teléfono fax:</b> Sí; <b>Soporte de Junk barrier:</b> Sí; <b>Capacidad máxima para números de marcación rápida:</b> Hasta 120 números (119 marcaciones de grupo); <b>Soporte de interfaz de PC:</b> Sí; <b>Soporte de capacidad de recuperación remota:</b> No; <b>Soporte de handset telefónico:</b> No
<b>Conectividad estándar</b>	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; USB de fácil acceso
<b>Capacidad de integración en red</b>	Mediante Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Gigabit incorporado; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1X
<b>Preparada para trabajar en red</b>	Estándar (Ethernet y WiFi incorporados) [Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA]
<b>Capacidad inalámbrica</b>	Sí, WiFi incorporado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Impresión inalámbrica directa, Certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 256 MB; <b>Máximo:</b> 256 MB
<b>Velocidad del procesador</b>	1200 MHz / <b>disco duro:</b> No
<b>Ciclo de trabajo</b>	<b>Mensual, carta:</b> Hasta 80.000 páginas
<b>Vol. de pág. mensuales recomendado</b>	750 a 4000 <sup>5</sup>
<b>Tipos de soportes admitidos</b>	Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, embretado, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias
<b>Gramaje de soportes admitido</b>	Bandeja 1: 16 a 46,6 lb; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 16 a 32 lb
<b>Tamaños de soportes de impresión admitidos</b>	Bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (UIS) Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre núm. 10; Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; AS-R; 4 x 6 pulg.; 5 x 8 pulg.; B6 (UIS); 10 x 15 pulg.; declaración; Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (UIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; AS-R; 5 x 8 pulg.; B6 (UIS); declaración
<b>Tamaños de soportes personalizados</b>	Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg., Bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg
<b>Manejo de papel</b>	Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja 2 de 250 hojas; Bandeja salida de 150 hojas; <b>Opciones de dúplex:</b> Automática (estándar); <b>Capacidad del alimentador automático de documentos:</b> Estándar, 50 hojas; <b>Alimentador de sobres:</b> No; <b>Bandejas de papel estándar:</b> 2; <b>Capacidades de entrada:</b> Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas); <b>Capacidades de salida:</b> Hasta 150 hojas; Hasta 10 sobres; Hasta 75 hojas
<b>Contenido de la caja</b>	<b>F6W15A</b> HP LaserJet Pro M426fdw; Cartucho de tóner preinstalado HP 26A LaserJet negro (~3100 páginas); Guía de primeros pasos; Póster de instalación; Folleto de soporte; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable telefónico; Cable USB <sup>1</sup>

<sup>[1]</sup> Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.
<sup>[2]</sup> Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 16.54 x 15.35 x 17.80 pulg. (420 x 390 x 452 mm)
<sup>[3]</sup> El recurso de almacenamiento de trabajo requiere la adquisición por separado de una unidad flash USB con 16 GB de capacidad como mínimo.
<sup>[4]</sup> HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP de un vendedor minorista asociado. Para obtener más información, visite hp.com/go/SureSupply. Solo disponible con consumibles HP originales; Requiere acceso a Internet.
<sup>[5]</sup> HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.
<sup>[6]</sup> Medido con la prueba de rendimiento de recursos ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
<sup>[7]</sup> Medido con ISO/IEC 17629, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función del voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
<sup>[8]</sup> Basado en imagen de prueba ITU-7 con resolución número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o de mayor resolución aumentará el tiempo de transmisión.
<sup>[9]</sup> Para compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTf] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]
<sup>[10]</sup> No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; El software de la solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas [operativos, impresoras y servidores equivalentes] solo obtienen los controladores de impresión; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modelscripts UNIX están disponibles en HP.com (los modelscripts son controladores de impresora para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo; El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar desde hp.com; el controlador y la utilidad para Mac están instalados en los sistemas operativos Mac.
<sup>[12]</sup> Con cartucho 26A 15 Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
<sup>[16]</sup> Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.

© Copyright 2015 - 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

4AA6-1272SPL , Abril 2016 Rev. 2

<b>Cartuchos de reemplazo</b>	Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3100 páginas aprox.) CF226A; Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9000 páginas aprox.), CF226X <sup>1</sup>
<b>Dimensiones del producto</b>	<b>Ancho x fondo x alto:</b> 16,54 x 15,35 x 12,72 pulg. <sup>2</sup> ; <b>Máximo:</b> 16,93 x 25 x 12,8 pulg
<b>peso del producto</b>	28,35 lb <sup>12</sup>
<b>Características de la garantía</b>	Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado HP
<b>Conformidad de eficiencia de energía</b>	Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver
<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil color de 3” (7,5 cm)
<b>Descripción de pantalla</b>	Pantalla táctil color de uso intuitivo de 3” (7,5 cm)
<b>Software incluido</b>	Windows 7: Instalador/Desinstalador de software HP; Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Alertas y estado de impresora HP; Estudio de mejora de productos HP; Aplicación y controlador de escaneo HP; Reconfigure su dispositivo HP; Asistente de escaneo a correo electrónico, Asistente de escaneo a carpeta en red, Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Windows 8+ : Instalador/Desinstalador de software HP; Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Aplicación y controlador de escaneo HP; Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Reconfigure su dispositivo HP; Windows XP/Windows Vista y servidores relacionados: Instalador/Desinstalador de software HP; Controlador de impresora HP PCL 6; Aplicación y controlador de escaneo HP; Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Mac OS: Pantalla de bienvenida (envía a los usuarios a http://www.HP.com u OS App Source para obtener el software de LaserJet)

**Fuentes y tipos de caracteres**
84 fuentes TrueType escalables

**Sistemas operativos compatibles**

SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en http://www.HP.com); Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 8 (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en http://www.HP.com o Apple Store); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; 50 móviles (controladores incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/11/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO); Instalación automática; BOSS (3,0, 5, 0); DEBIAN (6, 0.6, 1.0, 6.0, 2.0, 6.0, 4.0, 6.0, 5.0, 6.0, 6.0, 7.0, 6.0, 8.0, 6.0, 9.0, 6.0, 10.0, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Instalación manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); GOS (1.0); LIMPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Otros SO; UNIX<sup>11</sup>

**Sistemas operativos de red compatibles**
SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (UPD) o los controladores específicos de producto de http://www.HP.com; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits (Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones 1, 2 y 3); Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint); Novell Open Enterprise Server 11/SP1 iSP2; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint); Novell iPrint Client v5.4 para Vista, Win7 y Win8 (32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)

**Requisitos mínimos del sistema**

**PC:** Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits): Procesador 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits): Procesador (x86) 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows XP (32 bits) (SP2): Procesador Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1); Procesador (x64) de 1 GHz y 64 bits, 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; **Mac:** OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; Disco duro de 1 GB; Hardware compatible con el SO (para conocer los requisitos de hardware del SO visite http://www.apple.com)

**Alimentación**
**Tipo de fuente de alimentación:** Fuente de alimentación interna (integrada).
**Requisitos de alimentación:** Voltaje de entrada de 110 voltios; 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios; 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción);
**Consumo de energía:** 583 vatios (impresión/copiado), 9,1 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión), 0,7 vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0,1 vatios (apagada)

**Acústica**
**Emisiones de potencia acústica:** 6,8 B(A) (impresión a 38 ppm); **Emisiones de presión acústica:** 55 dB(A)<sup>20</sup>

**Ambiente operativo**
**Temperatura operativa: límites:** 59 a 90,5 °F; **Temperatura operativa recomendada:** 63,5 a 77°F; **Temperatura de almacenamiento: límites:** 4 a 104°F; **Rango de humedad en inactividad:** 10 a 90% RH; **Humedad operativa, límites:** 10 a 80% RH; **Humedad recomendada: Entorno operativo:** 30 a 70% RH

**Gestión de la seguridad**
Servidor web incorporado; protección con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básica HTTP autenticación SASL; autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro, autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP

**accesorios**
Bandeja de alimentador de 550 hojas para HP LaserJet D9P29A; Unidad Mini USB de 16 GB hp v22w POR81AA

**Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP**
UBTROE 4 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; UBTRQ9E 3 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; UBTRQ8E 2 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; UBTR4PE 1 año de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; UBTR4PE 1 año de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426

## Aprenda más en hp.com

