



HP ScanJet Pro 4500 fn1-netværksscanner

Ideel til arbejdsgrupper, der har behov for trådløs scanning med fremragende papirhåndtering, digital overførsel og fleksible arbejdsgangsfunktioner.



Effektiv digital overførsel – også til mobilenheder

- Send scanninger direkte fra scanneren til e-mail, netværksmapper eller en pc via en Gigabit Ethernet-forbindelse.²
- Du kan scanne direkte til mobilenheder vha. appen HP JetAdvantage Capture og derefter redigere og gemme filerne.¹
- Du kan overvåge og administrere opgaver via en fjernforbindelse og aktivere sikkerhedsindstillinger ved hjælp af den integrerede webserver.
- Send scanninger via netværket med sikkerhedsprotokoller og til mobilenheder via Wi-Fi Direct.¹

Hurtig og jævn scanning – af hver eneste side

- Scanning af op til 60 billeder (30 sider) pr. minut³ med tosidet scanning – anbefalet til 4.000 ark om dagen.
- Ingen sider springes over – selv i forbindelse med stakke af blandede papirtyper – med HP EveryPage og en ultrasonisk sensor.⁴
- Du kan scanne dokumenter på op til 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122") gennem den automatiske dokumentføder og bruge flatbed-enheden til store og besværlige papirtyper.
- Du vil nyde godt af de effektive funktioner – herunder netværks- og flatbed-scanning – i en lille enhed, der passer perfekt på skrivebordet.

Brugerdefineret scanning i strømlinede arbejdsgange

- Billeder kan scannes direkte til programmer vha. den medfølgende Kofax VRS Pro[®]-, TWAIN- og ISIS[®]-software med alle funktioner.
- Definer scanningsprofiler til almindelige dokumenttyper, og scan til flere forskellige destinationer med HP Scan-softwaren.
- Find hurtigt den rigtige tekst i dokumenter til nem redigering med HP Scan og I.R.I.S. Readiris[™] Pro OCR-software.
- Du kan scanne og organisere dokumenter, visitkort og andre filtyper vha. de mange softwarefunktioner.

¹ Kræver appen HP JetAdvantage Capture. Du kan downloade appen på <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser. Wi-Fi Direct-scanning kræver, at mobilenheden er forbundet direkte med scannerens Wi-Fi-netværk.

² Der skal være installeret driver og software på den pc, der scannes til, og den skal være tilsluttet det samme netværk som scanneren. Der kan være registreret op til 10 pc'er samtidig.

³ Scanningshastigheder på op til 60 billeder/min. (30 sider/min.) målt ved 300 dpi (sort/hvid, gråtoner og farve). Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.

⁴ HP EveryPage kaldes HP Precision Feed på HP Scanjet-enheder, der blev lanceret før maj 2013.



HP ScanJet Pro 4500 fn1-netværksscanner

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Scanning - teknologi	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Scanningstype	Flatbed. ADF. Fargescanning: Ja
Scanningshastighed	Op til 30 sider/min. og 60 billeder/min.
scanningsopløsning	Hardware: Op til 600 x 600 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentfæder); Op til 1200 x 1200 dpi (farver og sort-hvid, flatbed) Optisk: Op til 600 x 600 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentfæder); Op til 1200 x 1200 dpi (farver og sort-hvid, flatbed)
Scan-filformat	Tekst og billeder: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, tekst (.txt), RTF (Rich Text Format) og søgbar PDF
Scan-inputmetoder	Scanningsfunktion via frontpanelet: Gem som PDF, Gem som JPEG, Send med e-mail som PDF, Send til skyen, Almindelig scanning og Gem som redigerbar tekst (OCR); HP Scan i Windows, HP Easy Scan/ICA i Mac OS og tredjepartsprogrammer via TWAIN (USB & Netværk)
Lyskilde (scanning)	Lysdiode (LED)
Område for billedskalering eller forstørrelse	Der udføres ikke vilkårlig skalering
Indstillinger for opløsnings-dpi	75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 og 1200 ppi
Gråtoneniveauer/bitdybde	256. Bitdybde: 24 bit
Normeret forbrug (dagligt)	4.000 sider (ADF), 100 sider (flatbed)
Registrering af indførsel af flere ark	Ja
Automatiske dokumentfremførers kapacitet	Standard, 50 ark (75 g/m ²)
Dupleks ADF-scanning	Ja
Papirstørrelse (ADF)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Gramvægt (ADF)	45 til 120 g/m ²
Ekstern I/O-porte	Hi-Speed USB 2.0 eller USB 3.0; indbygget Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport
Standardtilslutningsmuligheder	Hi-Speed USB 2.0 og USB 3.0; indbygget Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport
Netværksparat	Indbygget Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6, webtjenester; Netværksregistrering: Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (DHCP, manuel), IPv6 (DHCPv6); Administration: HTTPS, HTTP
Kontrolpanel	Berøringskærm på 7,11 cm (2,8"), 3 knapper (Tilbage, Start, Hjælp)
Avancerede scannerfunktioner	Fjernelse af tomme sider; Automatisk retning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring; Automatisk eksponering; Fjernelse af huller; Udretning af indhold; Sletning af kanter; Oprydning af baggrund; Automatisk grænseværdi; Farvefiltrering; OCR
Digital afsending – standardegenskaber	Scan til e-mail; Scan til pc; Scan til netværk
Understøttede medietyper	Papir (banner, inkjet, foto, almindeligt), kuverter, etiketter, kort (lykønskingskort, kartotekskort)
Twain-version	TWAIN-certificeret. Version 2.1
Software inkluderet	Enhedsdriver til HP-scanner; HP WIA-scannerdriver; HP TWAIN-scannerdriver (USB og netværk); HP Scan; Værktøjsprogram til HP-scanner; HP-installationsprogram til Windows; I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris; Nuance PaperPort; ISIS-driver; Kofax VRS
Kompatible operativsystemer	Windows 7 og nyere; Mac: OS X El Capitan 10.11
Minimumskrav til system	PC: Windows 7 eller nyere, 2 GHz-processor, 2 GB RAM, 170 MB ledig plads på harddisken (installation kun med driver), USB 2.0, SVGA-skærm på 1024 x 768. Mac: Mac OS X El Capitan 10.11, 1 GB ledig plads på harddisken, USB- eller Ethernet-port

Driftsmiljø	Temperaturområde ved drift: 10 til 35 °C Temperaturområde ved opbevaring: -40 til 60 °C Anbefalet temperaturområde ved drift: 10 til 35 °C Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 15 til 80 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) Fugtighedsinterval ved opbevaring: 0 til 90 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
Strømforsyning	Strømforsyning: 6,11 watt (klar), 1,35 watt (dvale), 0,05 watt (slukket automatisk), 0,05 watt (slukket) Energikrav: Indgangsspænding: 100 til 240 V AC
Lydentensitet	6,3 B(A)
ENERGY STAR	Ja
oplysninger om lovmæssige forhold/sikkerhed	IEC 60950-1:2005 +A1 + alle relevante rettelser; CSA/UL 60950-1, 2. udgave (2007); EN 60950-1:2006 +A1 +A12 +A2; EAC-sikkerhed; EU (CE); Kenya PVO; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudi-Arabien SASO; Sydafrika NRC; Ukrainisk sikkerhedsgodkendelse
Elektromagnetisk kompatibilitet	Klasse B-udledninger; CISPR 22:2008 (internationalt); EU's EMC-direktiv 2004/108/EF; EN 55022:2010 (CE-mærkning); EAC EMC-certifikat; Ukrainisk EMC-godkendelse; EN 61000-3-2:2014 (harmoniske svingninger); EN 61000-3-3:2013 (flimmer); Immunitet iht. CISPR 24:2010, EN 50024:2010
Produktmål	520 x 387 x 145 mm. emballeret: 640 x 245 x 486 mm
produktvægt	5,98 kg. emballeret: 7,9 kg
Kassens indhold	L2749A: HP ScanJet Pro 4500 fn1-netværksscanner; Installationsvejledning; Cd med HP-scannersoftware og -driver; Cd med HP Bonus Pack-software; Pjecer med praktiske oplysninger; Polstring; USB-kabel; Strømadapter; Strømledninger
tilbehør	L2742A HP Scanjet Pro 3500 f1/4500 fn1 ADF-valseudskiftningsæt
Garanti	Et års erhvervs-mæssig hardwaregaranti, telefonisk support og websupport inkluderet. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokal lovgivning. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.
Service- og supportløsninger	U4939E HP's 3-års service med ombytning næste hverdag til ScanJet 82xx/N6350/45xx U8254PE HP's 1-års service efter garantiudløb med ombytning næste hverdag til ScanJet 45xx UH365E HP's 3-års service med returnering til ScanJet 82xx/N6350/45xx UH361E HP's 2-års service med ombytning næste hverdag på stedet til ScanJet 82xx/N6350/45xx U8Z55PE 1-års service efter garantiudløb med ombytning næste hverdag på stedet til ScanJet 45xx UJ999E 3-års standardservice med ombytning til ScanJet 82xx/N6350/45xx U8Z53PE 1-års standardservice efter garantiudløb med ombytning næste hverdag på stedet til ScanJet 45xx UG837E HP's installationsservice til ScanJet 5000/N6350/7xxx/8xxx/45xx (U4939E, U8Z54PE: Alle lande undtagen Baltikum, Sydafrika og Tyrkiet. UH365E: Tyrkiet. UH361E, U8Z55PE: Frankrig, Spanien, Portugal, Østrig, Schweiz, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Holland, Polen, Rusland, Grækenland. UJ999E, U8Z53PE: Baltikum, Sydafrika)

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

HP ScanJet Pro 4500 fn1-netværksscanner L2749A

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA Maj 2016 4AA6-3018DAE