



HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner

Ideale per gruppi di lavoro che necessitano di scansione wireless con eccellente gestione della carta, invio digitale e funzionalità del flusso di lavoro versatili.



Invio digitale affidabile, anche verso i dispositivi mobili

- Invio delle scansioni direttamente dallo scanner verso e-mail, cartelle di rete o PC tramite connessione gigabit Ethernet.²
- Eseguite la scansione direttamente verso i dispositivi mobili con l'app HP JetAdvantage Capture, quindi modificate e salvate i file.¹
- Monitorate e gestite le attività da remoto e abilitate le impostazioni di sicurezza con il server web integrato.
- Invio delle scansioni attraverso la rete con protocolli di sicurezza e verso i dispositivi mobili tramite Wi-Fi Direct.¹

Scansione rapida e senza intoppi, pagina dopo pagina

- Realizzate fino a 60 immagini (30 pagine) al minuto³ con la scansione fronte/retro, consigliata per 4.000 fogli al giorno.
- Facile acquisizione di ogni pagina, anche per pile di supporti misti: con HP EveryPage e un sensore a ultrasuoni.⁴
- Scansione di documenti fino a 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122") con l'ADF e uso della superficie piana per i supporti di grandi dimensioni.
- Scoprite le avanzate funzionalità, tra cui scansione di rete e superficie piana, in un piccolo dispositivo, perfetto per il desktop.

Scansione personalizzata per flussi di lavoro semplificati

- Scansione delle immagini direttamente alle applicazioni con Kofax VRS Pro®, TWAIN e ISIS® inclusi e dotati di complete funzionalità.
- Definite i profili di scansione per i tipi di documenti comuni ed eseguite la scansione su più destinazioni con il software HP Scan.
- Catturate con precisione testo dai documenti per modifica semplificata con HP Scan e I.R.I.S. Software Readiris™ Pro OCR.
- Acquisizione e organizzazione di documenti, biglietti da visita e altri tipi di file con un software ricco di funzionalità.

¹ Richiede l'app HP JetAdvantage Capture. Scaricate l'app dal sito <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive. La scansione Wi-Fi Direct richiede la connessione del dispositivo mobile direttamente alla rete Wi-Fi dello scanner.

² Il PC di destinazione deve avere driver e software installati e deve utilizzare la stessa rete dello scanner. Possono essere registrati fino a 10 PC contemporaneamente.

³ Velocità di scansione fino a 60 ipm (30ppm) misurate a 300 dpi (bianco e nero, scala di grigio e colore). Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.

⁴ HP EveryPage viene indicato come HP Precision Feed sui dispositivi HP ScanJet introdotti prima di maggio 2013.



HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia di scansione	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Tipo di scansione	Superficie piana; ADF; Scansione a colori: Sì
Velocità di scansione	Fino a 30 ppm/60 ipm
Risoluzione di scansione	Hardware: Fino a 600 x 600 dpi (a colori e monocromatica, ADF); Fino a 1200 x 1200 dpi (a colori e monocromatica, a superficie piana) Ottica: Fino a 600 x 600 dpi (a colori e monocromatica, ADF); Fino a 1200 x 1200 dpi (a colori e monocromatica, a superficie piana)
Formato file di scansione	Per testo e immagini: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, testo (.txt), Rich Text (rtf) e PDF ricercabile
Modalità di acquisizione con scansione	Funzione di scansione da pannello frontale: Salva come PDF, salva come JPEG, e-mail in formato PDF, e-mail in formato JPEG, invio verso cloud, scansione e salvataggio come testo modificabile (OCR); HP Scan con Win OS, HP Easy Scan/ICA con Mac OS e applicazioni di terzi tramite TWAIN (USB & Rete)
Sorgente luminosa (scansione)	Diodo a emissione luminosa (LED)
Scalatura immagini o campo riduzioni/ingrandimenti	Non esegue ridimensionamenti arbitrari
Impostazioni dpi per la risoluzione della stampa	75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 e 1200 ppi
Livelli gradazione di grigio/profondità di bit	256; Profondità bit: 24 bit
Duty cycle (giornaliero)	4.000 pagine (ADF), 100 pagine (superficie piana)
Rilevamento alimentazione automatica	Sì
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, 50 fogli (carta da 75 g/m ²)
Scansione ADF fronte/retro	Sì
Dimensione dei supporti (ADF)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Peso dei supporti (ADF)	da 45 a 120 g/m ²
Porte I/O esterne	USB Hi-Speed 2.0 o USB 3.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata
Connessione standard	USB Hi-Speed 2.0 e USB 3.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata
Pronta per il collegamento in rete	Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrati
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6, servizi web; Rilevamento: Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (DHCP, manuale), IPv6 (DHCPv6); Gestione: HTTPS, HTTP
Pannello di controllo	Touchscreen da 7,11 cm (2,8"), 3 pulsanti (indietro, Home, Help)
Funzionalità avanzate dello scanner	Rimozione pagina vuota; Orientamento automatico; Rilevamento automatico del colore; Ritaglio automatico; Esposizione automatica; Rimozione dei fori; Raddrizzamento del contenuto; Eliminazione dei bordi; Rimozione dello sfondo; Soglia automatica; Eliminazione del colore; OCR
Funzionalità standard di invio digitale	Scansione verso e-mail; Scansione verso PC; Scansione verso rete
Tipi di supporti di stampa supportati	Carta (banner, getto d'inchiostro, foto, semplice), buste, etichette, carte (greeting, indice)
Versione Twain	Certificato TWAIN. Versione 2.1
Software compreso	HP Scanner Device Driver; HP WIA Scan Driver; HP TWAIN (USB e rete) Scan Driver; HP Scan; HP Scanner Tools Utility; Programma di installazione HP per Windows; I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris; Nuance PaperPort; Driver ISIS; Kofax VRS
Sistemi operativi compatibili	Windows 7 o superiore; Mac OS X El Capitan 10.11
Requisiti minimi di sistema	PC: Windows 7 o versioni successive, processore 2 GHz, 2 GB RAM, 170 MB di spazio disponibile su disco rigido (installazione solo driver), USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768; Mac: Mac OS X El Capitan 10.11, 1 GB di spazio libero su disco fisso, porta USB o Ethernet

Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: Da 10 a 35°C Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 60°C Temperatura di funzionamento consigliata: Da 10 a 35°C Umidità di funzionamento consigliata: dal 15 all'80% di UR (senza condensa) Intervallo umidità non in funzione: dallo 0 al 90% di UR (senza condensa)
Corrente	Consumo energetico: 6,11 watt (on), 1,35 watt (sleep), 0,05 watt (auto off), 0,05 watt (off) Requisiti di alimentazione: Tensione d'ingresso: da 100 a 240 VCA
Emissioni di potenza acustica	6,3 B(A)
ENERGY STAR	Sì
informazioni sulle conformità alle norme e sicurezza	IEC 60950-1:2005 +A1 e tutte le modifiche applicabili; CSA/UL 60950-1, seconda edizione (2007); EN 60950-1:2006 +A1 +A1 +A2 +A2; Sicurezza EAC; Unione Europea CE; Kenya PVO; Kuwait TER; Nigeria SON; Arabia Saudita SASO; Repubblica Sudafricana NRCS; Approvazione in materia di sicurezza Ucraina
Compatibilità elettromagnetica	Emissioni Classe B; CISPR 22:2008 (Internazionale); Direttiva EMC dell'Unione Europea 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marchio CE); Certificato EAC EMC; Approvazione EMC Ucraina; EN 61000-3-2:2014 (armoniche); EN 61000-3-3, 2013-3-3 (sfarfallio); Immunità CISPR 24:2010, EN 55024:2010
Dimensioni del prodotto	520 x 387 x 145 mm; imballato: 640 x 245 x 486 mm
peso del prodotto	5,98 kg; imballato: 7,9 kg
Contenuto della confezione	L2749A: HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner; Manuale di installazione; CD con software di scansione e driver HP; CD con il software HP Bonus Pack; Opuscoli di supporto; Cuscinetti; Cavo USB; Adattatore di alimentazione; Cavi di alimentazione L2742A Kit di sostituzione rullo ADF HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 fn1
Accessori	L2742A Kit di sostituzione rullo ADF HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 fn1
Garanzia	Un anno di garanzia commerciale sull'hardware, incluso supporto telefonico e via Web. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli paesi. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.
Opzioni di assistenza e supporto	U4939E 3 anni di assistenza HP entro il giorno lavorativo successivo con servizio di sostituzione ScanJet 82xx/N6350/45xx U8Z54PE 1 anno di assistenza postgaranzia HP entro il giorno lavorativo successivo con servizio di sostituzione ScanJet 45xx UH365E 3 anni di assistenza HP con servizio di restituzione ScanJet 82xx/N6350/45xx UH361E 2 anni di assistenza HP in loco entro il giorno lavorativo successivo con servizio di sostituzione ScanJet 82xx/N6350/45xx U8Z55PE 1 anno di assistenza postgaranzia HP in loco entro il giorno lavorativo successivo con servizio di sostituzione ScanJet 45xx UJ999E 3 anni di assistenza standard con servizio di sostituzione ScanJet 82xx/N6350/45xx U8Z53PE 1 anno di assistenza postgaranzia entro il giorno lavorativo successivo con servizio standard di sostituzione ScanJet 45xx UG837E servizio di installazione HP ScanJet 5000/N6350/7xxx/8xxx/45xx (U4939E, U8Z54PE: tutti i paesi eccetto paesi baltici, RSA, Turchia. UH365E: Turchia. UH361E, U8Z55PE: Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera, Finlandia, Norvegia, Svezia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Grecia. UJ999E, U8Z53PE: Repubbliche baltiche, RSA)

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner L2749A

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Publicato in EMEA Maggio 2016 4AA6-3018ITE