



HP ScanJet Pro 4500 fn1 Nätverksskanner

Idealisk för arbetsgrupper i behov av trådlös skanning med enastående pappershantering, digital sändning och mångsidig arbetsflödeskapacitet.



Stabil digital sändning – även till mobila enheter

- Skicka skannade filer direkt från skannern till e-post, nätverksmappor eller till en dator via en Gigabit Ethernet-anslutning.²
- Skanna direkt till mobila enheter med appen HP JetAdvantage Capture för att sedan redigera och spara filerna.¹
- Övervaka och hantera arbeten på distans och aktivera säkerhetsinställningar med den inbäddade webbservern.
- Skicka skannade filer genom nätverket med säkerhetsprotokoll och till mobila enheter via Wi-Fi Direct.¹

Snabb och smidig skanning – på varje sida

- Skapa upp till 60 bilder (30 sidor) per minut³ med dubbelsidig skanning (rekommenderas för 4 000 ark/dag).
- Fånga varje sida enkelt – även vid buntar med blandat material – med HP EveryPage och en ultraljudssensor.⁴
- Skanna dokument om upp till 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 tum) med den automatiska dokumentmataren (ADM) och använd flatbädden för skrymmande material.
- Dra nytta av stabila funktioner – inklusive nätverks- och flatbäddsskanning – i en liten enhet som är perfekt för skrivbordet.

Anpassad skanning för effektiva arbetsflöden

- Skanna bilder direkt till program med fullständiga Kofax VRS Pro®, TWAIN och ISIS® som medföljer.
- Ange skanningsprofiler för vanliga dokumenttyper och skanna till flera destinationer med HP Scan-programvara.
- Exakt inläsning av text från dokument och enkel redigering med HP Scan och I.R.I.S. OCR-programvaran Readiris™ Pro.
- Fånga och organisera dokument, visitkort och andra filtyper med funktionsspäckad programvara.

¹ Kräver appen HP JetAdvantage Capture. Hämta appen på <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar. Skanning med Wi-Fi Direct kräver att den mobila enheten är ansluten direkt till skannerns Wi-Fi-nätverk.

² Destinationsdatorn måste ha drivrutiner och programvara installerat och vara på samma nätverk som skannern. Upp till tio datorer kan vara registrerade samtidigt.

³ Skanning med hastigheter på upp till 60 bild/min (30 sid/min) uppmätt vid 300 dpi (svartvitt, gråskala och färg). De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

⁴ HP EveryPage benämns HP Precision Feed på HP ScanJet-enheter som lanserades före maj 2013.



HP ScanJet Pro 4500 fn1 Nätverksskanner

TEKNISK INFORMATION

Avläsningsteknik	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
Skanningstyp	Flatbädd; ADF; Färgskanning: Ja
Skanningshastighet	Upp till 30 sid/60 bld per min
Skanningsupplösning	Hårdvara: Upp till 600 x 600 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1200 x 1200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd) Optisk: Upp till 600 x 600 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1200 x 1200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd)
Filformat för skanning	För text och bilder: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf) och sökbar PDF
Metod för inläsning vid skanning	Funktion för att skanna frontpanel: Spara som PDF, Spara som JPEG, E-post som PDF, E-post som JPEG, Skicka till molnet, Vardagsskanning och Spara som redigerbar text (OCR); HP Scan i Win OS, HP Easy Scan/ICA i Mac OS och tredje parts program via TWAIN (USB & Nätverks)
Ljuskälla (skanning)	Ljusdiod (LED)
Bildskalning eller förstöringsintervall	Utför ingen godtycklig skalning
Upplösningsinställningar för utmatning	75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 och 1200 ppi
Gräskalenivåer/Bitdjup	256; Bitdjup: 24-bitars
Driftscykel (per dag)	4 000 sidor (ADM), 100 sidor (flatbädd)
Detektering av flerarksinmatning	Ja
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	Standard, 50 ark (75 g/m ² papper)
Dubbesidig ADM-skanning	Ja
Mediestorlek (ADM)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Medievikt (ADM)	45 till 120 g/m ²
Externa I/O-portar	USB 2.0 med hög hastighet eller USB 3.0; inbyggt, snabbt Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport
Standardanslutning	USB 2.0 med hög hastighet och USB 3.0; inbyggt, snabbt Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport
Nätverksklar	Inbyggt Ethernet, Wi-Fi 802,11 b/g/n
Nätverksprotokoll som stöds	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6, Webbtjänster; Discovery: Bonjour, Discovery-webbtjänster; IP-konfig: IPv4 (DHCP, manuellt), IPv6 (DHCPv6); Administration: HT TPs, HTTP
Kontrollpanel	Pekskärm 7,11 cm (2,8 tum), tre knappar (Bakåt, Hem, Hjälp)
Avancerade skannerfunktioner	Borttagning av tomma sidor; Automatisk orientering; Automatisk färgidentifiering; Automatisk beskärning; Automatisk exponering; Borttagning av håll; Rätta till innehåll; Ta bort kanter; Rensa bakgrund; Automatisk tröskel; Färgbortfall; OCR
Standardfunktioner för digital sändning	Skanna till e-post; Skanna till dator; Skanna till nätverk
Media som stöds	Papper (banderoll, bläckstråle, foto, vanligt), kuvert, etiketter, kort (gratulations-, index-)
Twain-version	TWAIN-certifierad. Version 2.1
Medföljande program	Drivrutin för HP Scanner; Drivrutin för HP WIA Scan; Drivrutin för HP TWAIN (USB och nätverk); HP Scan; HP Scanner Tools Utility (HP Skannerverktyg); HP Windows Installer (installationsprogram); I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris; Nuance PaperPort; Drivrutin för ISIS; Kofax VRS
Kompatibla operativsystem	Windows 7 eller senare; Mac: OS X El Capitan 10.11
Lägsta systemkrav	PC: Windows 7 eller senare, 2 GHz-processor, 2 GB RAM, 170 MB ledigt hårddiskutrymme (endast installation av drivrutin) USB 2.0, 1 024 x 768 SVGA-skärm; Mac: Mac OS X El Capitan 10.11, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme, USB- eller Ethernet-port

Driftsmiljö	Driftstemperatur: 10 till 35 °C Förvaringstemperatur: -40 till 60 °C Rekommenderad driftstemperatur: 10 till 35 °C Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 15 till 80% RH (icke-kondenserande) Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 90 % RH (icke-kondenserande)
Strömförsörjning	Strömförbrukning: 6,11 W (startklar), 1,35 W (viloläge), 0,05 W (automatisk avstängning), 0,05 W (avstängd) Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V AC
Ljudeffekt	6,3 B(A)
ENERGY STAR	Ja
anpassning till normer/säkerhet	IEC 60950-1:2005 +A1 och alla tillämpliga ändringar; CSA/UL 60950-1, andra utgåvan (2007); EN 60950-1:2006 +A1 +A12 +A2; EAC-säkerhet; Europeiska unionen, CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudiarabien SASO; Sydafrika NRCS; Ukraina, säkerhetsgodkännande
Elektromagnetisk kompatibilitet	Klass B-utsläpp; CISPR 22:2008 (internationell); Europeiska unionens EMC-direktiv 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-märkning); EAC EMC-certifikat; EMC-godkännande i Ukraina; EN 61000-3-2:2014 (övertoner); EN 61000-3-3:2013 (flimmer); Immunitet CISPR 24:2010, EN 50024:2010
Produktmått	520 x 387 x 145 mm; med emballage: 640 x 245 x 486 mm
produkts vikt	5,98 kg; med emballage: 7,9 kg
Medföljer	L2749A: HP ScanJet Pro 4500 fn1 Nätverksskanner; Installationsguide; HP Scan-programvara och drivrutiner på CD; HP Bonus Pack-programvara på CD; Supportbroschyrer; Kuddar; USB-kabel; Nätdapter; Nätsladdar
tillbehör	L2742A HP Scanjet Pro 3500 f1/4500 fn1 ersättningsatts för ADM-vals
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti, telefon- och webbsupport ingår. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.
Service- och supporttillval	U4939E HP 3 års ScanJet 82xx/-N6350/45xx-service med utbyte nästa arbetsdag U8T64PE HP 1 års ScanJet 45xx-service efter garantitiden med utbyte nästa arbetsdag UH365E HP 3 års ScanJet 82xx/-N6350/45xx-service med retur UH361E HP 2 års 82xx/-N6350/45xx-service med utbyte nästa arbetsdag på plats U8Z55PE 1 års ScanJet 45xx-service med utbyte nästa arbetsdag på plats UJ999E 3 års ScanJet 82xx/-N6350/45xx-service med normalt utbyte U8Z53PE 1 års ScanJet 45xx-service efter garantitiden med normalt utbyte nästa arbetsdag UG837E HP Installation Scanjet 5000/N6350/7xxx/8xxx/45xx-service (U4939E, U8Z54PE: alla förutom Baltikum, Sydafrika, Turkiet. UH365E: Turkiet. UH361E, U8Z55PE: Frankrike, Spanien, Portugal, Österrike, Schweiz, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Nederländerna, Polen, Ryssland, Grekland. UJ999E, U8Z53PE: Baltikum, Sydafrika)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på <http://www.hp.com>

HP ScanJet Pro 4500 fn1 Nätverksskanner L2749A

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information här.

Publicerad inom EMEA Maj 2016 4AA6-3018SVE