**Folheto de especificações**

# MFP HP Color LaserJet Enterprise M680dn

Lide com trabalhos de alto volume com o MFP colorido de alto desempenho. Impressão e cópia em Carta e A4. Recursos aprimorados de digitalização e tela de toque colorida de 8 pol. agilizam o fluxo de trabalho. Opções de impressão móvel ajudam você a manter-se produtivo enquanto em trânsito.[2]

### Dê asas ao seu fluxo de trabalho

- Faça mais, em menos tempo. Digitalize documentos em frente e verso em uma única etapa. Sem perda de páginas e sem a necessidade de virar as páginas manualmente.
- Visualize e edite digitalizações, ajuste imagens e inicie processos-padrão—tudo em uma tela de toque colorida de 8 polegadas.
- Recarregue com menos frequência: lide com trabalhos de impressão de grande volume, graças a uma capacidade para até 3100 folhas de papel.[3]
- Digitalize e envie arquivos digitais diretamente para e-mail, pastas de rede ou a nuvem.[2]

### Dê mobilidade à impressão empresarial

- Imprima sem fios e sem rede. Tenha acesso fácil ao MFP, através de impressão Wireless Direct opcional.[4]
- Impressão móvel com um toque: habilite a praticidade do toque para imprimir de dispositivos móveis.[5]
- Imprima facilmente do smartphone, tablet ou notebook em casa, no trabalho ou em trânsito; Certificação Mopria.[1]
- Leve os trabalhos de impressão no seu bolso—vá até a impressora e imprima usando uma unidade USB.

### Preparar, apontar, crescer

- Confie em um MFP capaz de expandir junto com seus negócios, sempre que as soluções avançarem.
- Nada de adivinhações na hora de gerenciar a frota: monitore e controle seus MFPs de maneira centralizada com o HP Web Jetadmin.[6]
- Tenha a certeza de que os dados de negócios confidenciais estarão protegidos com segurança avançada e um disco rígido criptografado.

### Equipado para a produtividade

- Recarregue com menos frequência: lide com impressão de grande volume, graças a uma capacidade para até 3100 folhas de papel.[3]
- Reduza o tempo gasto no MFP usando o alimentador automático de documentos.
- Obtenha valor excepcional, usando cartuchos de tinta de alta capacidade originais HP.
- Economize tempo com os recursos automáticos de organização e acabamento de trabalhos, usando a caixa de correio grampeadora com três escaninhos opcional.

[1] A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede sem fio ou tenham uma conexão via Wireless Direct com a impressora. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota exige uma conexão com a Internet para uma impressora HP conectada à web. Um aplicativo ou software, assim como registro de conta HP ePrint, também podem ser necessários. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Consulte o provedor de serviços quanto à cobertura e a disponibilidade em sua área. Acesse hp.com/go/businessmobileprinting para mais detalhes. Os dispositivos com certificação Mopria seguem um padrão comum que habilita impressão móvel prática, com pouca ou nenhuma configuração. [2] Digitalização para SharePoint e/ou a nuvem requer uma conexão com a Internet para a impressora. Os serviços podem requerer registro. A disponibilidade varia de acordo com país, idioma e contratos. Para detalhes, consulte hp.com/go/mfp [3] A capacidade máxima de papel requer a aquisição de bandejas de papel adicionais para a HP LaserJet Enterprise M680f e M680dn. [4] A impressão Wireless Direct requer a aquisição de módulo opcional. O dispositivo móvel pode exigir um aplicativo ou driver. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância da impressora. Para detalhes, consulte hp.com/go/businessmobileprinting [5] O recurso de toque para imprimir requer a aquisição de módulo opcional. O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para NFC. Para uma lista de dispositivos suportados, consulte hp.com/go/businessmobileprinting [6] O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin

# MFP HP Color LaserJet Enterprise M680dn Tabela de especificações

| | |
|---|---|
| **Funções / Multitarefa suportada** | Imprimir, copiar, digitalizar, enviar digital, digitalizar p/ USB fácil acesso / Sim |
| **Velocidade de impressão** | **Carta**: Até 45 ppm Preto; Até 45 ppm Cor[9] **Velocidade de impressão da primeira página**: Em até 9,2 segundos Preto; Velocidade máxima 10 seg. Cor[10] |
| **Resolução de impressão** | **Preto (Melhor)**: Até 1200 x 1200 dpi; **Cor (Melhor)**: Até 1200 x 1200 dpi |
| **Tecnologia de impressão** | Laser |
| **Tecnologias de resolução de impressão** | HP ImageREt 4800, 600 x 600 dpi, HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), calibração Pantone© |
| **Número dos cartuchos de impressão** | 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) |
| **Idiomas padrão de impressora** | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF e AirPrint (URF e PDF) |
| **Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora** | HP ePrint, Apple AirPrint™, certificação Mopria, Open Extensibility Platform, Firmware FutureSmart, tecnologia Liga/desliga programado, tecnologia Instant-on, tecnologia Liga/desliga automático HP, HP Easy Color, calibração Pantone©, visualização de impressão de envio digital, duplex, imprimir várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenar trabalhos de impressão |
| **Gestão da Impressora** | HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac) |
| **Tipo de digitalização / Tecnologia** | Base plana, alimentador automático de documentos / (CCD: Dispositivo de transferência de Cargas) |
| **resolução da digitalização** | **Hardware**: Até 600 x 600 dpi; **Ótica**: Até 600 ppp |
| **Formatos dos arquivos digitalizados** | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A |
| **Modos de Entrada para Digitalização** | Aplicativos no painel frontal: Cópia, E-mail, salvar para pasta na rede, salvar para USB, salvar para memória de dispositivo, aplicativos Open Extensibility Platform (OXP) |
| **Tamanho da digitalização** | **Alimentador automático de documentos**: 8.5 x 14 pol. máximo; 2.7 x 5.8 in Mínimos; **Base plana**: 8.5 x 14 pol. |
| **Velocidade de Digitalização** | Até 60 ppm (preto e branco), até 45 ppm (colorido)[14]**Duplex**: Up to 60 ipm (b&w), up to 45 ipm (color) |
| **Funções avançadas do scanner** | Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de trabalhos; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação automática de trabalho; Supressão de página em branco; HP Quick Sets |
| **Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza** | 24 bits / 256 |
| **Características padrão transmissão digital** | Digitalizar para e-mail; Pasta salvar na rede; Salvar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax LAN; Enviar para fax na internet; Catálogo de endereços locais; SMTP sobre SSL |
| **Velocidade de cópia** | **Preto (carta)**: Até 45 cpm; **Colorido (carta)**: Até 45 cpm[7] |
| **Resolução de cópia** | **Preto (textos e gráficos)**: Até 600 x 600 dpi (vidro do scanner), 300 x 600 dpi (ADF); Até 600 x 600 dpi (vidro do scanner), 300 x 600 dpi (ADF); **Cor (texto e gráficos)**: Até 600 x 600 dpi (vidro do scanner), 300 x 600 dpi (ADF) |
| **Número Máximo de Cópias** | Até 9999 cópias |
| **Dimensionamento da Copiadora** | 25 até 400% |
| **Definições de copiadora** | Cópia em frente e verso, capacidade de expansão, ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza do plano de fundo, nitidez), orientação de conteúdo com ordenação N-up, N ou Z, intercalação, livreto, criação de trabalho, borda a borda, armazenamento de trabalho |
| **Funcionalidades de Software Inteligente de Fax** | Faxes armazenados; arquivamento de fax; encaminhamento de fax; ajuste para caber; catálogo de endereços de fax; Fax de LAN/Internet; confirmação de número de fax |
| **Conectividade padrão** | 1 USB 2.0 para dispositivo de alta velocidade; 2 host USB 2.0 (para conexões de terceiros); 1 Jetlink; 1 Acessório (para trava Kensington); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000; 1 FIH |
| **Capacidades de Rede** | Sim, via servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (padrão), suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão); Conexão de rede sem fio 802.11b/g/n (opcional). Lembre-se: Os acessórios HP Jetdirect 2800W (J8029A) e HP Jetdirect 2700W (J8026A) não podem ser instalados ao mesmo tempo. |
| **Pronto para trabalhar em rede** | Padrão (Gigabit Ethernet incorporada); Toque incluído para impressão e Wireless Direct |
| **Capacidade sem fios** | Opcional, ativado com a compra do servidor de impressão USB sem fio HP Jetdirect 2700w J8026A ou Servidor de impressão sem fio 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A |
| **Capacidade de impressão móvel** | HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificação Mopria, Aplicativos móveis, Toque para imprimir opcional, impressão Wireless Direct opcional[6] |
| **Memória** | **Padrão**: 2 GB (memória do sistema); **Máximo**: 2 GB (memória do sistema) |
| **Velocidade do processador** | 800 Mhz / **Disco rígido:** Padrão, mínimo de 320 GB de disco rígido seguro de alto desempenho HP (criptografia de hardware AES 256 ou superior) |
| **Ciclo de trabalho** | **Mensal, carta**: Até 175.000 páginas (impressora)[11] |
| **Volume mensal de páginas recomendado** | 3000 a 17000[12] |
| **Tipos de Suportes de Impressão comportados** | Papel (comum, leve, vegetal, reciclado, média gramagem, alta gramagem, média gramagem brilhante, alta gramagem brilhante, extra gramagem, extra gramagem brilhante, cartolina, cartão brilhante) transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, áspero, película opaca, definido pelo usuário |
| **Peso suportado da mídia** | Bandeja 1: 16 a 58 lb. (comum), 28 a 58 lb. (brilhante), 16 a 24 lb. (envelopes); Bandejas 2, 3, 4, 5: 16 a 32 lb. (comum), 28 a 58 lb. (brilhante) |
| **Tamanhos de mídia suportados** | Bandeja 1: Carta, ofício, 8,5 x 13 polegadas, meio-carta, executivo, envelopes [No. 9, No. 10, Monarch (7 3/4)], 4 x 6 polegadas; Bandejas 2, 3, 4: Carta, ofício, 8,5 x 13 pol., executivo, Bandeja 5: Carta, ofício |
| **Tamanhos personalizados das mídias** | Bandeja 1: 4,0 x 6,0 a 8,5 x 14 pol.; Bandeja 2: 5,8 x 8,3 a 8,5 x 14 pol. |
| **Manuseamento de papel** | Bandeja multiuso para 100 folhas, bandeja de entrada 2 para 500 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 100 folhas, impressão dúplex automática; Bandeja de saída para 500 folhas; **Opções de frente e verso**: Automático; **Capacidade do alimentador automático de documentos**: Padrão, 100 folhas; **Bandejas para Papel Standard**: 2; **Capacidades de entrada**: Até 600 folhas; **Capacidades de saída**: Até 500 folhas; Até 75 envelopes; Até 200 folhas |
| **Conteúdo da caixa** | **CZ248A** Multifuncional HP Color LaserJet; Cartuchos de toner HP Color LaserJet preto, ciano, magenta e amarelo (instalados); CD com drivers e documentação de software; Documentação (Guia de instalação do hardware); Cabo de alimentação; Servidor de Impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado); Bandeja 1 multiuso para 100 folhas; bandeja de entrada 2 para 500 folhas; unidade duplexadora automática (incorporada); Disco rígido criptografado |
| **Cartuchos substitutos** | Cartucho de toner preto HP 652A LaserJet CF320A original (rendimento ~ 11.500 páginas); Cartucho de toner preto HP 653X LaserJet CF320X original de alto rendimento (rendimento ~ 21.000 páginas); Cartucho de toner ciano HP 653A LaserJet CF321A original (rendimento ~ 16.500 páginas); Cartucho de toner amarelo HP 653A LaserJet CF322A original (rendimento ~ 16.500 páginas); Cartucho de toner magenta HP 653A LaserJet CF323A original (rendimento ~ 16.500 páginas)[4] |
| **Dimensões do produto** | **Largura x profundidade x altura**: 31,1 x 25 x 23 pol.[1]; **Máximo**: 45,8 x 34,9 x 33,5 pol. |
| **peso do produto** | 124,3 lb[2] |
| **Características da garantia** | Garantia de um ano no local |
| **Conformidade com standards de eficiência energética** | Qualificação ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver |
| **Painel de controle** | Tela de toque capacitiva SVGA (resolução de 800 x 600) de 8" (20,3 cm); suporte a gestos |
| **Descrição do visor** | Tela de toque capacitiva SVGA (resolução de 800 x 600) de 8" (20,3 cm) com suporte a gestos |
| **Software Incluído** | Windows: Instalador/desinstalador HP, Driver de impressão HP PCL 6, Assistente, Assistente de configuração de digitalização para pasta, Assistente de configuração de digitalização para e-mail, HP Send Fax, DXP (experiência do dispositivo), Centro de ajuda e aprendizado HP, Assistente de registro de produto. Mac: Instalador/Desinstalador HP, Driver HP Postscript, Utilitário HP, Alertas HP, Atualizador de firmware HP |
| **Fontes e tipos de caracteres** | 105 fontes TrueType escaláveis internas na HP PCL, 92 fontes escaláveis internas na emulação HP postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| **Sistemas operacionais compatíveis** | Windows XP SP3 ou superior (32 bit e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows 10 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2003 SP2 ou superior (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks Para suporte aos sistemas operacionais mais recentes, consulte: Air Print http://www.support.apple.com/kb/ht4356, Android Citrix e Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Driver de software HP ePrint http://www.hp.com/go/eprintsoftware, Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivo SAP http://www.hp.com/go/sap/drivers, Impressão SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX http://www.hp.com/go/unix, UNIX JetDirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software, Unix Model Scripts http://www.hp.com/go/unixmodelscripts[15] |
| **Sistemas operacionais de rede compatíveis** | HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 ou superior, OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, Windows 2000, PE-iX, Citrix MetaFrame Server, Novell 5.1 ou superior, Red Hat Linux 7.x ou superior, Solaris 2.5 ou superior (apenas sistemas SPARC), SuSe Linux 8.x ou superior, Windows 2003 SP2+ 64 bit, Windows Server 2003 SP2+, Windows Terminal Services, Windows Vista 32 bit e 64 bit, Windows Vista Ready, Windows XP SP3+ 64 bit, Windows XP SP3+ Home, Windows XP SP3+ Home, Windows XP SP3+ Professional, Windows XP SP3+ Professional e Windows Vista, Windows 7 SP1 ou superior 32 bit e 64 bit, Windows 8 32 bit e 64 bit, Windows Server 2008 32 bit e 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2012 64 bit, (para compatibilidade com Microsoft IPv6, use Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional e Windows Vista) |
| **Requisitos Mínimos do Sistema** | **PC**: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 ou superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou superior), Windows Server 2003 (SP1 ou superior), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; Barramento serial universal dedicado (USB 1.1 ou 2.0) ou conexão de rede; Para ver os requisitos de sistema de hardware compatível com o sistema operacional, consulte http://www.microsoft.com; **Mac**: OS X 10.6 Snow Leopard; OS X 10.7 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; Barramento serial universal dedicado (USB 1.1 ou 2.0) ou conexão de rede; 1 GB de espaço disponível no disco rígido |
| **Alimentação** | **Tipo de fonte de alimentação**: Fornecimento de energia incorporado; **Requisitos de Energia**: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; Tensão de entrada de 220 volts: 220 A 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A (sem voltagem dupla, fonte de alimentação varia de acordo com número de peça com identificador de código de opção de número); **Consumo de energia**: 797 watts (imprimindo), 83 watts (pronta), 7 watts (suspensão), 0,07 watt (desligamento manual), 1,53 watt (desligamento automático/Wake on LAN), 0,07 watt (desliga automático/liga manual)[3] |
| **Acústica** | **Emissões de potência acústica**: 7,1 B(A); **Emissões de Pressão Acústica**: 54 dB(A)[8] |
| **Ambiente de funcionamento** | **Amplitude Térmica em Funcionamento**: 59 A 86 ºF; **Temperatura de funcionamento recomendada**: 62,6 a 77 ºF; **Amplitude Térmica de Armazenamento**: 32 a 95 ºF; **Faixa de umidade quando fora de operação**: 10 to 90% RH; **Amplitude de umidade em Funcionamento**: 10 a 80% RH; **Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento**: 30 a 70% RH |
| **Gestão de Segurança** | Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1000 usuários, soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachá); Rede: IPsec/firewall com certificado, Chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos, suporte a plug-in de configuração WJA-10 IPsec, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, Lista de controle de acesso; Dados: Criptografia de armazenamento, PDF e e-mail criptografados (usa bibliotecas criptográficas validadas por FIPS 140 da Microsoft), Apagar com segurança, SSL/TLS (HTTPS), credenciais criptografadas; Dispositivo: Encaixe para trava de segurança, desativação de porta USB, pacote de integração de hardware para soluções de segurança; Gerenciamento de segurança: Compatível com o Centro de segurança de impressão e imagem HP |
| **acessórios** | Gabinete e alimentador de papel para 500 folhas HP Color LaserJet CZ262A, Suporte e alimentador de papel de alta capacidade para 1.500 folhas 2x500-sheet HP Color LaserJet CZ263A, Caixa de correio grampeadora HP com 3 escaninhos para 900 folhas CZ264A, Acessório para fax analógico 500 HP LaserJet MFP CC487A, Servidor de impressão sem fio HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A, Servidor de impressão sem fio USB HP Jetdirect 2700w J8026A, Acessório NFC/Wireless Direct HP JetDirect 2800w J8029A |
| **Opções de Serviço e Suporte HP** | Suporte LJ M680MFP Color Pdu + RMD 5a HP - U1PG0E Suporte LJ M680MFP Color Pdu + RMD 4a HP - U1PF9E Suporte LJ M680MFP Color Pdu + RMD 3a HP - U1PF8E Suporte LJ M680MFP Color PG Pdu +RMD 1a HP - U1PH4PE |

## Aprenda mais em
## hp.com

[1]Todas as bandejas fechadas, escaninho de saída e painel de controle estendidos [2]Inclui cartuchos de impressão [3]Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. [4]Média de rendimentos declarados de composição de cor (C/M/Y) e preto com base na norma ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies [5]Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, visite hp.com/go/learnaboutsupplies, os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies [6]Pode requerer uma atualização de firmware para ser compatível, download em hp.com/go/support [7]Velocidade de cópia e de saída da primeira cópia medida usando-se ISO/IEC 29183, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. [8]Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse hp.com/support. Configuração testada: Modelo M680f, impressão simples, papel A4 em uma média de 43 ppm. [9]Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. [10]Medições usando o ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do software, do driver e da complexidade do documento. [11]O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e multifuncionais, para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados. [12]A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do equipamento durante o período de garantia estendida. [13]O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra on-line ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Para mais informações, visite hp.com/go/SureSupply; disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à Internet. [14]Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. [15]O instalador do Windows tem o mesmo suporte para sistema operacional do driver da impressora, exceto para os seguintes: Windows XP (SP3+) (somente 32 bits); Windows Server 2003 (SP2+) (somente 32 bits); O Windows Vista Starter não é compatível com o driver nem com o instalador; Para Windows Server 2003 (32 bits) e 2008 (32 e 64 bits), apenas o driver de impressora é instalado

© Copyright 2015 - 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

4AA6-3348PTL, Janeiro 2016