

Scanner de rede fn1 HP ScanJet Pro 4500



Obtenha digitalização rápida em frente e verso com um scanner de rede, recomendado para 4.000 folhas por dia. O envio digital é fácil a partir da tela sensível ao toque por meio da rede sem fio ou de Wi-Fi Direct. Envie digitalizações para dispositivos móveis usando o aplicativo JetAdvantage Capture.¹



Easy access USB



Mac



Envio digital robusto, até mesmo para dispositivos móveis

- Envie digitalizações diretamente do scanner para email, pastas de rede ou um PC por meio de uma conexão Gigabit Ethernet.²
- Digitalize diretamente para dispositivos móveis com o aplicativo HP JetAdvantage Capture e edite e salve arquivos.¹
- Monitore e gerencie trabalhos remotamente e habilite as configurações de segurança com o Servidor da Web Incorporado.
- Envie digitalizações através da rede com protocolos de segurança e para dispositivos móveis por meio de Wi-Fi Direct.¹

Digitalização rápida/perfeita de páginas

- Produza até 60 imagens (30 páginas) por minuto³ com digitalização frente e verso (recomendada para 4.000 folhas por dia).
- Capture todas as páginas facilmente (mesmo para pilhas de mídias mistas) com o HP EveryPage e um sensor ultrassônico.⁴
- Digitalize documentos de até 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 pol.) através do ADF e use o scanner de mesa para grandes volumes de mídia.
- Desfrute de recursos robustos (incluindo rede e digitalização de mesa) em um dispositivo pequeno perfeito para a mesa.

Digitalização personalizada para fluxos de trabalho aprimorados

- Digitalize imagens diretamente em aplicativos com Kofax VRS Pro[®], TWAIN e ISIS[®] incluídos e repletos de recursos.
- Defina os perfis de digitalização para tipos de documentos comuns e digitalize para vários destinos com o software HP Scan.
- Precisão na captura de texto de documentos para edição fácil com HP Scan e I.R.I.S. Software de OCR Readiris[™] Pro.
- Capture e organize documentos, cartões de visita e outros tipos de arquivos com software rico em recursos.

¹ Requer o aplicativo HP JetAdvantage Capture. Baixe o aplicativo em <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas. A digitalização Wi-Fi Direct requer que o dispositivo móvel esteja conectado diretamente à rede Wi-Fi do scanner. ² O PC de destino deve ter drivers e softwares instalados e estar na mesma rede que o scanner. Até 10 PCs podem ser registrados de uma vez. ³ Velocidades de digitalização de até 60 ipm (30 ppm) medidos em 300 dpi (preto e branco, escala de cinza e em cores). A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. ⁴ O HP EveryPage chama-se HP Precision Feed nos produtos HP ScanJet lançados antes de maio de 2013. ⁷ Um dispositivo em conformidade com emissões FCC Classe A atende aos níveis menos restritos (mais altos) de emissões permitidos pelo FCC para o funcionamento de um produto em um ambiente comercial. Um dispositivo FCC Classe A não pode ser colocado no mercado para uso em ambiente residencial e não deve ser adquirido para uso em tais ambientes, devido ao risco maior de interferências nas comunicações de rádio.

Scanner de rede fn1 HP ScanJet Pro 4500 Tabela de especificações

Digitalização em cores	Sim
Tecnologia de Digitalização	CMOS CIS (sensor de imagem por contacto)
Tipo de digitalização	Base plana; Alimentador automático de documentos
resolução da digitalização	Hardware: Até 600 x 600 dpi (cores e monocromático, ADF); Até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); Ótica: Até 600 x 600 dpi (cores e monocromático, ADF); Até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa)
Formatos dos arquivos digitalizados	Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF pesquisável.
Modos de Entrada para Digitalização	Função de digitalização no painel frontal para Salvar como PDF; Salvar como JPEG, Email como PDF, Email como JPEG, Enviar para nuvem, Digitalização comum e Salvar como texto editável (OCR). HP Scan no Win, HP Easy Scan/ICA no Mac OS e em aplicativos de terceiros, via TWAIN.
Velocidade de Digitalização	Até 30 ppm/60 ipm
Tamanho máximo da digitalização	Alimentador automático de documentos: 8,5 x 122 pol.; Base plana: 8,5 x 14 pol.
Funções avançadas do scanner	Remoção de páginas em branco; Orientação automática; Detecção automática de cor; Corte automático; Exposição automática; Remoção de furo; Corrigir conteúdo; Apagar bordas; Limpar fundo; Limite automático; Remoção de cor; OCR
Digitalização ADF duplex	Sim
Capacidade do alimentador automático de documentos	Padrão, 50 folhas (papel de 75 g/m ²)
Detecção multi-alimentação	Sim
Emissor ótico (digitalização)	Diodo emissor de luz (LED)
Definições de dpi de resolução de saída	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; e 1200 ppi
Versão TWAIN	Certificação TWAIN. Versão 2.1
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits; 256
Características padrão transmissão digital	Digit. p/ email; Digitalizar p/ PC; Digitalizar para rede
Conectividade	Padrão: USB 3.0 (Super Speed); Porta de rede Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX incorporada; Rede sem fio 802.11b/g/n com Wi-Fi Direct
Portas de E/S externas	USB 3.0 (Super Speed); Porta de rede Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX incorporada
Pronto para trabalhar em rede	Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporados
Memória	Padrão: 1 GB
Velocidade do processador	550 MHz
Ciclo de trabalho (diário)	Ciclo de trabalho diário recomendado: 4.000 páginas (ADF), 100 páginas (de mesa)
tipos de suportes de impressão	Papel (faixas, jato de tinta, fotográfico, liso), envelopes, etiquetas, cartões (felicitações, fichários)
Gramatura dos suportes de impressão	12 to 32 lb
formatos dos suportes de impressão	Carta; Ofício (Legal); Executivo; A4; A5; A6; B5; B5 (IS)
Conteúdo da caixa	L2749A Scanner de rede HP ScanJet Pro 4500 fn1; Guia de instalação; CD de softwares e drivers HP Scan; CD de software HP Bonus Pack; Folhetos de suporte; Almofadas; Cabo USB; Adaptador de energia; Cabos de força

Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 20,5 x 15,2 x 5,7 pol.; Máximo: 20,5 x 15,2 x 5,7 pol.
peso do produto	13,2 lb.
Características da garantia	Garantia limitada de 1 ano para o hardware; Para obter mais informações, visite http://support.hp.com
Conformidade com standards de eficiência energética	Certificado pela ENERGY STAR®
Painel de controle	Tela de toque de 2,8 polegadas (7,11 cm), botões (Voltar, Início, Ajuda)
Software Incluído	Driver de dispositivo de scanner HP; Driver de digitalização HP WIA; Driver de digitalização HP TWAIN; HP Scan; HP Scanner Tools Utility; HP Windows Installer; I.R.I.S. Reader Pro; I.R.I.S. Cardiris; Nuance PaperPort; Driver para ISIS; Kofax VRS
Sistemas operacionais compatíveis	Win 7 ou superior; Mac: OS X El Capitan 10.11
Requisitos Mínimos do Sistema	Windows 7 ou superior; Processador de 2 GHz, 2 GB de RAM, disco rígido de 170 MB (instalação somente de driver); USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Adaptador de corrente externo; Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA; Consumo de energia: 6,11 watts (pronta), 1,35 watts (suspensão), 0,05 watts (desligamento automático), 0,2 watts (desligada)
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,3 B(A)
Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35 °C (50 a 95 °F); Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 35 °C (50 a 95 °F); Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 140 °F; Faixa de umidade quando fora de operação: 0 a 90% UR (sem condensação); Amplitude de umidade em Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação)
Gestão de Segurança	Servidor Web incorporado para funcionamento em rede, protegido por senha
acessórios	Kit de substituição de rolo de ADF HP ScanJet Pro 4500 fn1 L2742A
Opções de Serviço e Suporte HP	Serviço troca no local próximo dia útil 2 anos SJ 4500 HP; Serviço troca próximo dia útil 3 anos SJ 4500 HP; Serviço troca próximo dia útil 3 anos SJ 4500 HP; Serviço troca no local próximo dia útil 3 anos SJ 4500 HP; Serviço troca no local próximo dia útil 3 anos SJ 4500 HP; Serviço troca padrão 3 anos SJ 4500 HP; Serviço devolução 3 anos SJ 4500 HP; Serviço troca próximo dia útil PG 1 ano SJ 4500 HP; Serviço troca no local próximo dia útil PG 1 ano SJ 4500 HP; Serviço troca padrão PG 1 ano SJ 4500 HP

Aprenda mais em
hp.com

