

# Scanner HP Scanjet Pro 2000 s1 com alimentação de folhas



Rápido, acessível e concebido para lidar com tudo, desde trabalhos a cores simples até fluxos de trabalho complexos. Digitalize projetos de maior dimensão de forma rápida e fiável com velocidades de digitalização que atingem até 24 ppm/48 ipm e um ADF para 50 páginas.<sup>1</sup> Recomendado para 2 000 páginas por dia.



## Tamanho pequeno. Digitalização rápida. Os mesmos resultados fiáveis.

- Digitalize documentos a velocidades que atingem até 24 ppm/48 ipm<sup>1</sup> com digitalização frente e verso que capta ambos os lados numa única passagem.
- Tenha mais espaço para trabalhar. Este HP ScanJet Pro é pequeno e fino e apresenta um design moderno e perfeito para o ambiente de trabalho.
- Não espere para o dispositivo se aquecer—HP Instant-on Scanning permite começar a digitalizar rapidamente.
- Carregue até 50 páginas no alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização rápida, não-assistida.

## Otimize os fluxos de trabalho com a digitalização de um só toque

- Agilize o trabalho de rotina com digitalização em 1 toque—crie as configurações de 1 botão, personalizadas para digitalizações recorrentes.
- Digitalize imagens diretamente em aplicativos com TWAIN e ISIS® incluídos completos.
- Transfira facilmente digitalizações em texto editável, ficheiros PDF seguros e mais tipos de ficheiros, utilizando o OCR incorporado.
- Compartilhe rapidamente ou archive digitalizações diretamente para destinos de nuvem populares, com o software HP Scan.

## Capte documentos empresariais como um profissional

- Defina os perfis de digitalização para tipos de documentos comuns e digitalize para vários destinos com o software HP Scan.
- Capture e organize documentos, cartões de visita e outros tipos de arquivos com software rico em recursos.
- Crie digitalizações legíveis e nítidas com uma resolução máxima de 600 ppp.



<sup>1</sup> Velocidade de digitalização medida a 300 ppp (preto e branco, escala de cinzentos e a cores). As velocidades reais de processamento poderão variar dependendo da resolução da digitalização, das condições de rede, do desempenho do computador e do software de aplicações.

## Scanner HP Scanjet Pro 2000 s1 com alimentação de folhas Tabela de especificações

<b>Digitalização em cores</b>	Sim	<b>Dimensões do produto</b>	<b>Largura x profundidade x altura:</b> 1300 x 172,9 x 152,1 mm; 11,8 x 6,8 x 6 pol. <sup>1</sup> ; <b>Máximo:</b> 300 x 488 x 303 mm; 11,8 x 19,2 x 11,94 pol.
<b>Tecnologia de Digitalização</b>	CIS CMOS	<b>peso do produto</b>	2,6 kg; 5,7 lb
<b>Tipo de digitalização</b>	Folha solta	<b>Características da garantia</b>	Garantia limitada de 1 ano para substituição da unidade completa, suporte Web e telefônico incluídos. A garantia poderá variar conforme a legislação de cada país. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para saber mais sobre as opções de serviço e suporte da HP na sua região.
<b>resolução da digitalização</b>	<b>Hardware:</b> Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas); <b>Ótica:</b> Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas)	<b>Painel de controle</b>	Botão Digitalizar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para indicação de erros
<b>Formatos dos arquivos digitalizados</b>	Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF pesquisável	<b>Software Incluído</b>	Windows: HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (apenas Windows), I.R.I.S. Readiris, I.R.I.S. Cardiris (apenas Windows), EMC ISIS (apenas Windows)
<b>Modos de Entrada para Digitalização</b>	Um modo de digitalização predefinido no painel frontal para digitalização HP no sistema operativo Windows, HP Easy Scan/ICA no sistema operativo Mac e aplicações de terceiros através de TWAIN, ISIS e WIA	<b>Sistemas operacionais compatíveis</b>	OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit ou 64-bit
<b>Velocidade de Digitalização</b>	Até 24 ppm/48 ipm	<b>Requisitos Mínimos do Sistema</b>	Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; HD 1 GB; Necessário acesso à Internet; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer
<b>Tamanho mínimo da digitalização</b>	<b>Alimentador automático de documentos:</b> 50,8 x 50,8 mm; 2 x 2 pol.	<b>Alimentação</b>	<b>Tipo de fonte de alimentação:</b> Adaptador alimentação externa; <b>Requisitos de Energia:</b> Faixa de tensão de entrada: 90 - 264 VCA, Frequência nominal: 50 - 60 Hz, uso no mundo todo; <b>Consumo de energia:</b> 3,6 watts (modo pronto), 1,0 watts (modo de suspensão), 0,1 watts (desligar automático), 0,1 watts (desligada)
<b>Tamanho máximo da digitalização</b>	<b>Alimentador automático de documentos:</b> 216 x 3100 mm; 8,5 x 122 pol.	<b>Ambiente de funcionamento</b>	<b>Amplitude Térmica em Funcionamento:</b> 10 a 35 °C (50 a 95 °F); <b>Temperatura de funcionamento recomendada:</b> 10 a 35 °C (50 a 95 °F); <b>Temperatura de Armazenamento:</b> -40 a 60 °C (-40 a 140 °F); <b>Faixa de umidade quando fora de operação:</b> 0 a 90% UR (sem condensação); <b>Amplitude de umidade em Funcionamento:</b> 15 a 80% UR (sem condensação); <b>Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento:</b> 15 a 80% UR (sem condensação)
<b>Funções avançadas do scanner</b>	Deteção automática de cores, corte automático, autoexposição, auto-orientação, OCR, remover borda, limpar plano de fundo, remover orifício, eliminar cores, endireitar página, digitalizar p/ nuvem, digitalizar p/ email, segurança de PDF	<b>Acessórios</b>	Kit de substituição de rolo do HP ScanJet Pro 2000 s1 (L2760A)
<b>Capacidade do alimentador automático de documentos</b>	50 folhas	<b>Opções de Serviço e Suporte HP</b>	Serviço HP, 2 anos, troca no dia útil seguinte, para ScanJet Pro 2000; Serviço HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, para ScanJet Pro 2000; 3 anos de suporte de troca de hardware HP no seguinte dia útil no local para ScanJet Pro 2000; Serviço HP 3 anos, troca padrão para Scanjet Pro 2000; Serviço de devolução de hardware da Scanjet Pro 2000 anos HP
<b>Definições de dpi de resolução de saída</b>	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 ppp	<b>Aprenda mais em <a href="http://hp.com">hp.com</a></b>	
<b>Versão TWAIN</b>	Windows: versão TWAIN 2.1; Mac: não disponível		
<b>Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza</b>	24 bits externo 48 bits interno; 256		
<b>Conectividade</b>	<b>Padrão:</b> USB 2.0 (de alta velocidade)		
<b>Portas de E/S externas</b>	1 X USB 2.0		
<b>Memória</b>	<b>Padrão:</b> 64 MB		
<b>Velocidade do processador</b>	120 MHz		
<b>Ciclo de trabalho (diário)</b>	Recomendado para 2000 páginas al dia		
<b>Tipos de suportes</b>	Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos		
<b>Gramatura dos suportes de impressão</b>	50 a 180 g/m <sup>2</sup> ; 13 a 47 lb		
<b>formatos dos suportes de impressão</b>	Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos.		
<b>Conteúdo da caixa</b>	<b>L2759A</b> Scanner HP Scanjet Pro 2000 s1 com alimentação de folhas; Guia de instalação; Folhetos de suporte; Cartões de garantia; 2 CDs; Cabos de alimentação; Transformador; Cabo USB (todas as regiões)		

<sup>1</sup> Com bandejas de entrada e saída dobradas e tampas fechadas <sup>2</sup> As velocidades reais podem variar dependendo da resolução de digitalização, tipo de conexão, desempenho do computador e aplicativo.

