

Scanner HP Scanjet Pro 2000 s1 com alimentação de folhas



Rápido, acessível e concebido para lidar com tudo, desde trabalhos a cores simples até fluxos de trabalho complexos. Digitalize projetos de maior dimensão de forma rápida e fiável com velocidades de digitalização que atingem até 24 ppm/48 ipm¹ e um ADF para 50 páginas.¹ Recomendado para 2 000 páginas por dia.



Tamanho pequeno. Digitalização rápida. Os mesmos resultados fiáveis.

- Digitalize documentos a velocidades que atingem até 24 ppm/48 ipm¹ com digitalização frente e verso que capta ambos os lados numa única passagem.
- Tenha mais espaço para trabalhar. Este HP ScanJet Pro é pequeno e fino e apresenta um design moderno e perfeito para o ambiente de trabalho.
- Não espere para o dispositivo se aquecer—HP Instant-on Scanning permite começar a digitalizar rapidamente.
- Carregue até 50 páginas no alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização rápida, não-assistida.

Otimize os fluxos de trabalho com a digitalização de um só toque

- Agilize o trabalho de rotina com digitalização em 1 toque—crie as configurações de 1 botão, personalizadas para digitalizações recorrentes.
- Digitalize imagens diretamente em aplicativos com TWAIN e ISIS® incluídos completos.
- Transfira facilmente digitalizações em texto editável, ficheiros PDF seguros e mais tipos de ficheiros, utilizando o OCR incorporado.
- Compartilhe rapidamente ou archive digitalizações diretamente para destinos de nuvem populares, com o software HP Scan.

Capte documentos empresariais como um profissional

- Defina os perfis de digitalização para tipos de documentos comuns e digitalize para vários destinos com o software HP Scan.
- Capture e organize documentos, cartões de visita e outros tipos de arquivos com software rico em recursos.
- Crie digitalizações legíveis e nítidas com uma resolução máxima de 600 ppp.



¹ Velocidade de digitalização medida a 300 ppp (preto e branco, escala de cinzentos e a cores). As velocidades reais de processamento poderão variar dependendo da resolução da digitalização, das condições de rede, do desempenho do computador e do software de aplicações.

Scanner HP Scanjet Pro 2000 s1 com alimentação de folhas Tabela de especificações

Digitalização em cores	Sim
Tecnologia de Digitalização	CIS CMOS
Tipo de digitalização	Folha solta
resolução da digitalização	Hardware: Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas); Ótica: Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas)
Formatos dos arquivos digitalizados	Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF pesquisável
Modos de Entrada para Digitalização	Um modo de digitalização predefinido no painel frontal para digitalização HP no sistema operativo Windows, HP Easy Scan/ICA no sistema operativo Mac e aplicações de terceiros através de TWAIN, ISIS e WIA
Velocidade de Digitalização	Até 24 ppm/48 ipm
Tamanho máximo da digitalização	Alimentador automático de documentos: 216 x 3100 mm; 8,5 x 122 pol.
Funções avançadas do scanner	Deteção automática de cores, corte automático, autoexposição, auto-orientação, OCR, remover borda, limpar plano de fundo, remover orifício, eliminar cores, endireitar página, digitalizar p/ nuvem, digitalizar p/ email, segurança de PDF
Capacidade do alimentador automático de documentos	50 folhas
Definições de dpi de resolução de saída	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi
Versão TWAIN	Windows: versão TWAIN 2.1; Mac: não disponível
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits externo 48 bits interno; 256
Conectividade	Padrão: USB 2.0 (High Speed)
Portas de E/S externas	1 X USB 2.0
Memória	Padrão: 64 MB
Velocidade do processador	120 MHz
Ciclo de trabalho (diário)	Recomendado para 2000 páginas al dia
Tipos de suportes	Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos
Gramatura dos suportes de impressão	50 a 180 g/m ²
formatos dos suportes de impressão	Carta EUA: 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.) Ofício EUA: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) Executivo EUA: 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.) ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.) JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.) ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 pol.) ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.) ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pol.) ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pol.) ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 pol.)
Conteúdo da caixa	L2759A Scanner HP Scanjet Pro 2000 s1 com alimentação de folhas; Guia de instalação; Folhetos de suporte; Cartões de garantia; 2 CDs; Cabos de alimentação; Transformador; Cabo USB (todas as regiões)

Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 300 x 172,9 x 152,1 mm; 11,8 x 6,8 x 6 pol.; Máximo: 300 x 488 x 303 mm; 11,8 x 19,2 x 11,94 pol.
peso do produto	2,6 kg; 5,7 lb
Características da garantia	Garantia limitada de 1 ano para substituição da unidade completa, suporte Web e telefónico incluídos. A garantia poderá variar conforme a legislação de cada país. Visite http://www.hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte da HP na sua região.
Painel de controle	Botão Digitalizar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para indicação de erros
Software Incluído	Windows: HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (apenas Windows), I.R.I.S. Readiris, I.R.I.S. Cardiris (apenas Windows), EMC ISIS (apenas Windows)
Sistemas operacionais compatíveis	OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit ou 64-bit
Requisitos Mínimos do Sistema	Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; HD 1 GB; Necessário acesso à Internet; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Adaptador alimentação externa; Requisitos de Energia: Faixa de tensão de entrada: 90 - 264 VCA, Frequência nominal: 50 - 60 Hz, uso no mundo todo; Consumo de energia: 3,6 watts (modo pronto), 1,0 watts (modo de suspensão), 0,1 watts (desligar automático), 0,1 watts (desligada)
Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 35°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60 °C; Faixa de umidade quando fora de operação: 0 a 90% UR (sem condensação); Amplitude de umidade em Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação)
Acessórios	Kit de substituição de rolo do HP ScanJet Pro 2000 s1 (L2760A)
Opções de Serviço e Suporte HP	Serviço HP, 2 anos, troca no dia útil seguinte, para ScanJet Pro 2000; Serviço HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, para ScanJet Pro 2000; 3 anos de suporte de troca de hardware HP no seguinte dia útil no local para ScanJet Pro 2000; Serviço HP 3 anos, troca padrão para Scanjet Pro 2000; Serviço de devolução de hardware da Scanjet Pro 2000 anos HP

Aprenda mais em hp.com

