

# Escáner HP Scanjet Pro 2000 s1 con alimentación de hojas



Rápido, asequible y diseñado para gestionar todo, desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitalice de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneo de hasta 24 ppm/48 ipm y un AAD de 50 páginas.<sup>1</sup> Recomendado para 2000 páginas al día.



## Tamaño pequeño. Escaneo rápido. Mismos resultados confiables.

- Realice escaneos de hasta 24 ppm/48 ipm<sup>1</sup> con el escaneo a doble cara que captura ambas caras a la vez.
- Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet Pro es pequeño y delgado, con un diseño perfecto para el escritorio.
- No espere el proceso de calentamiento: HP Instant-on Scanning le permite comenzar a escanear rápidamente.
- Cargue hasta 50 páginas en el alimentador automático de documentos para un escaneo rápido y sin supervisión.

## Optimice el flujo de trabajo con el escaneo de un toque

- Optimice el trabajo de rutina al escanear con solo tocar un botón, personalice la configuración para trabajos de escaneo recurrentes.
- Escanee imágenes directamente a aplicaciones, con las completas opciones incluidas: TWAIN e ISIS®.
- Convierta fácilmente escaneos en texto editable, archivos PDF seguros y más tipos de archivos, mediante el reconocimiento óptico de caracteres incorporado.
- Comparta de forma rápida o archive escaneos directamente a destinos en la nube populares con el software HP Scan.

## Capture documentos empresariales como un profesional

- Defina perfiles de escaneo para tipos de documentos habituales y escanee a varios destinos con el software de Escaneo HP.
- Capture y organice documentos, tarjetas de presentación y otros tipos de archivos con software de muchos recursos.
- Genere escaneos claros y legibles, con una resolución de hasta 600 ppp.



<sup>1</sup> Velocidad de escaneo medida a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

## Escáner HP Scanjet Pro 2000 s1 con alimentación de hojas Tabla de especificaciones

<b>Conectividad estándar</b>	USB 2.0 (High Speed)
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 64 MB
<b>Velocidad del procesador</b>	120 MHz
<b>Tipos de soportes admitidos</b>	Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques bancarios, tarjetas de visita, facturas de flete, formularios sin carbono, soportes sin grapa que habían sido previamente grapados
<b>Manejo de papel</b>	<b>Capacidad del alimentador automático de documentos:</b> 50 hojas, Transparencias
<b>Contenido de la caja</b>	<b>L2759A</b> Scanner HP Scanjet Pro 2000 s1 com alimentação de folhas; Guia de instalação; Folhetos de suporte; Cartões de garantia; 2 CDs; Cabos de alimentação; Transformador; Cabo USB (todas as regiões)
<b>Dimensiones del producto</b>	<b>Ancho x fondo x alto:</b> 300 x 172,9 x 152,1 mm; 11,8 x 6,8 x 6 pulgadas <sup>1</sup> ; <b>Máximo:</b> 300 x 488 x 303 mm; 11,8 x 19,2 x 11,94 pulgadas
<b>Peso del producto</b>	2,6 kg ; 5,7 lb
<b>Características de la garantía</b>	Un año de garantía limitada de la unidad completa en un centro autorizado, incluye soporte telefónico y web. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para conocer las opciones de soporte y servicio de HP en su región.
<b>Panel de control</b>	Botón Escanear, botón de encendido con LED e indicador LED de error
<b>Software incluido</b>	Windows: Controlador HP WIA Scan, Controlador HP TWAIN Scan, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (solo Windows), I.R.I.S. Readiris, I.R.I.S. Cardiris (solo Win), EMC ISIS (solo Windows)
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit o 64-bit
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>PC:</b> Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; disco duro de 1 GB; Requiere acceso a Internet; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer; <b>Mac:</b> Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; disco duro de 1 GB; Requiere acceso a Internet; USB
<b>Alimentación</b>	<b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Adaptador de alimentación externa; <b>Requisitos de alimentación:</b> Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 HZ, Uso internacional; <b>Consumo de energía:</b> 3,6 vatios (preparado), 1,0 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado)
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura operativa: límites:</b> de 10 a 35°C; <b>Temperatura operativa recomendada:</b> de 10 a 35°C; <b>Temperatura de almacenamiento: límites:</b> -40 a 60°C; <b>Rango de humedad en inactividad:</b> 0 a 90% de HR sin condensación; <b>Humedad operativa, límites:</b> 15 a 80% de HR sin condensación; <b>Humedad recomendada: Entorno operativo:</b> 15 a 80% de HR sin condensación
<b>Accesorios</b>	Kit de rodillo de remplazo HP ScanJet Pro 2000 s1 (L2760A)
<b>Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP</b>	Servicio HP de 2 años cambio al siguiente día laborable para ScanJet Pro 2000; Servicio HP de 3 años cambio al siguiente día laborable para ScanJet Pro 2000; 3 años de soporte de cambio de hardware HP en el sitio al próximo día hábil para ScanJet Pro 2000; Asist. HP sustitución estándar para Scanjet Pro 2000 de 3 años; Servicio de hardware HP de devolución para la impresora ScanJet Pro 2000 durante 3 años

Aprenda más en [hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> Con bandejas de entrada y salida dobladas y cubiertas cerradas <sup>2</sup> Las velocidades reales puede variar según la resolución del escaneo, el tipo de conectividad, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

