



Impresora multifunción HP LaserJet Pro M26nw

Imprima, escanee y copie de forma segura con la impresora multifunción láser inalámbrica compacta con el precio más bajo de HP.¹ Obtenga resultados de calidad profesional y el rendimiento que espera.



Calidad fantástica y confiable, sin sacrificar nada

- Obtenga siempre documentos de texto negro nítido con el líder de la industria en impresión láser.²
- Aborde las tareas de forma rápida y fácil con el panel de control sencillo.
- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.⁷
- Comience a imprimir enseguida con el cartucho original de tóner HP LaserJet preinstalado.

Excelente productividad para la empresa en un tamaño compacto

- Tenga productividad con velocidades de impresión de hasta 19 páginas por minuto.³
- Imprima, escanee y copie con una impresora láser compacta que se adapta a espacios reducidos.
- Obtenga páginas de calidad profesional y el rendimiento que espera con los cartuchos de tóner Originales HP.

Impresora multifunción con conexión óptima que se adapta a su forma de trabajar

- Acceda, imprima y comparta recursos con facilidad mediante la red Ethernet y la conexión inalámbrica⁴.
- Imprima fácilmente desde dispositivos móviles con Android™ 4.4 o versiones posteriores, o con los sistemas operativos Google Chrome™.⁵
- Imprima directamente desde su dispositivo móvil, sin acceder a la red.⁶
- Imprima con la simplicidad de enviar un correo electrónico, directamente desde su teléfono inteligente, tablet o notebook, mediante HP ePrint.⁸

¹ Precio más bajo basado en el precio de venta minorista sugerido por el fabricante. Los precios reales pueden variar. ² Basado en cuota del mercado mundial de unidades distribuidas entre 1996 y 2015, categorías láser color y monocromáticas mundiales. Fuente: IDC 2015Q4 Quarterly Hardcopy Peripheral Tracker (Seguimiento de periféricos para copias impresas del 4to trimestre de 2015 de IDC). ³ Medido utilizando ISO/IEC 24734 y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁴ El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz. ⁵ El recurso no funciona con iPhone®, iPad® ni dispositivos móviles que usen Windows®. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Vea más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁶ El recurso funciona con dispositivos que ejecuten Android™ 4.4 o posteriores. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi® de una impresora común o multifunción Wi-Fi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Vea más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. ⁷ La tecnología Auto-On/Auto-Off de HP depende de la impresora y la configuración. ⁸ La impresora debe tener una cuenta de ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o un software. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Obtenga más información en [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M26nw Tabla de especificaciones

Funciones/Compatible con tareas múltiples	Impresión, copia, escaneado / Sí
Velocidad de impresión	A4: Hasta 18 ppm; Carta: Hasta 19 ppm Negro; ¹⁰ Primera página impresa: En solo 9,2 segundos Negro; ¹²
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp
Tecnología de impresión	Láser
Tecnologías de resolución de impresión	HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Cantidad de cartuchos de impresión	1 negro
Idiomas estándar de impresora	PCLm/PCLmS
Funciones del software inteligente de la impresora	HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Mopria y servidor web integrado
Administración de impresoras	Windows: HP Device Toolbox, Alertas de estado (instalación predeterminada)
Tipo de escaneo/tecnología	Cama plana / CIS
resolución de escaneado	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp
Formato de archivos escaneados	El SW de escaneo de Windows admite estos formatos de archivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; El SW de escaneo de Mac admite estos formatos de archivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF buscable, RTF, TXT
Modos de entrada de datos para escaneado	Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) o Device Stage (Windows® 7, 8); Software compatible con TWAIN o WIA
Tamaño de escaneado	Cama plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pulg.
Formato de archivo de escaneo nativo	JPG
Formato de archivo de escaneo con software	El SW de escaneo de Windows admite estos formatos de archivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; El SW de escaneo de Mac admite estos formatos de archivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF buscable, RTF, TXT
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Funciones estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico con SW HP; escanear a aplicación con SW HP; escanear a archivo con SW HP
Velocidad de copia	Negro (A4): Hasta 18 cpm; Color (A4): ¹³
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 400 dpi; Hasta 600 x 600 ppp
Número máximo de copias	Hasta 99 copias
Redimensionado de copia	25 to 400%
Configuraciones de copia	Cantidad de copias; Más claro/Más oscuro; Reducir/Ampliar; Optimizar (borrador, texto, mixto, foto); Tamaño del papel
Funciones de fax	Re-llamada automática: No; Envío de fax retardado: No; Soporte de reenvío de fax: No; Soporte de polling de fax: No; Soporte de modo teléfono fax: No
Conectividad estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado; Wi-Fi 802.11b/g/n integrada
Capacidad de integración en red	Mediante conexión 10/100 Base-TX incorporada
Preparada para trabajar en red	Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n incorporados)
Capacidad inalámbrica	Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Mopria
Memoria	Estándar: 128 MB
Velocidad del procesador	600 MHz
Ciclo de trabajo	Mensual, A4: Hasta 5000 páginas ⁹
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 100 a 1000
Tipos de soportes admitidos	Papel (LaserJet, normal), sobres, transparencias, etiquetas, postales
Gramaje de soportes admitido	De 60 a 163 g/m ²
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; A5; B5-Japanese: sobres (ISO DL, C5, B5, Com #10, Monarca #7 3/4); 16 K; tarjetas postales (Estándar #10, JIS individual y doble)
Tamaños de soportes personalizados	De 76 x 127 a 216 x 356 mm
Manejo de papel	Hasta 150 hojas; Hasta 100 hojas. Opciones de dúplex: Impresión manual a dos caras; Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 1. Capacidades de entrada: Hasta 150 hojas Estándar; Hasta 10 hojas; Capacidades de salida: Hasta 100 hojas Estándar; Hasta 10 sobres; Hasta 10 hojas Transparencias
Contenido de la caja	TOLSOA Impresora HP LaserJet Pro M26nw; Cartucho original de tóner inicial preinstalado HP LaserJet negro (~500 páginas); Guía de instalación, póster de instalación, folleto de soporte, guía de garantía; Documentación y controladores de software en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB ¹
Cartuchos de reemplazo	Cartucho original de tóner HP LaserJet 79A negro, CF279A ⁶

Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 42 x 26,6 x 25,4 cm; 16,5 x 14,4 x 10 pulg. ² ; Máximo: 42 x 36,5 x 41 cm; 16,5 x 17,2 x 16,1 pulg.
peso del producto	8,0 kg; 17,6 lb
Características de la garantía	Garantía limitada de un año
Panel de control	2 luces (conexión inalámbrica, alimentación); 13 botones (conexión inalámbrica, ePrint, configuración, copia, izquierda, derecha, aceptar, atrás, cancelar, número de copia, oscuro/claro, ajuste de copia, alimentación)
Descripción de pantalla	LCD de 2 líneas
Software incluido	Windows: Instalador/desinstalador de HP, controlador de impresión HP PCLmS, controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN, HP Scan, alertas de estado, HP Update y DXP; Instalador/desinstalador de HP para Mac, controlador de impresión HP PCLmS, HP Scan, asistente de configuración de HP, HP Utility, alertas de HP y actualizador de firmware de HP
Fuentes y tipos de caracteres	Depende de las fuentes del SO
Sistemas operativos compatibles	Windows: La instalación de todo el software es compatible con: Windows® 10 de 32 bits/64 bits, Windows® 8 y 8.1 de 32 bits/64 bits, Windows® 7 de 32 bits/64 bits y Windows Vista® de 32 bits/64 bits, Windows® XP 32 bit (SP2 o superior); Las instalaciones exclusivamente realizadas con controlador se admiten en: Windows® 2012; Windows® Server 2008 de 32 bits/64 bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 de 32 bits/64 bits (SP1 o superior), Windows® XP 32 bit (SP2 o superior); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio en el disco duro disponible, se requiere Internet ¹⁴
Sistemas operativos de red compatibles	Windows: La instalación de todo el software es compatible con: Windows® 10 de 32 bits/64 bits, Windows® 8 y 8.1 de 32 bits/64 bits, Windows® 7 de 32 bits/64 bits y Windows Vista® de 32 bits/64 bits, Windows® XP 32 bit (SP2 o superior); Las instalaciones exclusivamente realizadas con controlador se admiten en: Windows® 2012; Windows® Server 2008 de 32 bits/64 bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 de 32 bits/64 bits (SP1 o superior), Windows® XP 32 bit (SP2 o superior); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio en el disco duro disponible, se requiere Internet
Requisitos mínimos del sistema	PC: Windows® 10 (32 bits/64 bits), Windows® 8 (32 bits/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits): procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB* de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista® de 32 bits: procesador de 1 GHz y 32 bits, 400 MB* de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows® XP (32 bit) SP2: Procesador Pentium® de 233 MHz, 512 MB de memoria RAM, 400 MB de espacio en la unidad de disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 de 32 bits (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 de 32 bits, Windows Server 2008 de 32 bits (SP1 o superior), Windows Server 2008 de 64 bits (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1); procesador de 1 GHz y 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB* de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Mac: Mac OS X v 10.9, 10.10, 10.11; 1 GB de espacio libre, requiere Internet
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 110 a 127 VCA (+/-12%), 60 Hz (+/-3 Hz); De 220 a 240 Vca (+/-12%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Consumo de energía: 355 vatios (impresión activa), 2,2 vatios (listo), 1,4 vatios (modo de suspensión), 0,8 vatios (apagado automático/despertar en USB, activado en el envío), 0,15 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,15 (apagado manual) ³
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,2 B(A); Emisiones de presión acústica: 47 dB(A)
Ambiente operativo	Temperatura operativa: límites: 15 a 32,5°C; Temperatura operativa recomendada: 17,5 a 25°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -20 a 60°C; Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RH; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH; Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH
Gestión de la seguridad	Servidor web incorporado de red protegido por contraseña; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1

Aprenda más en hp.com

¹ Cartucho original de tóner inicial HP LaserJet negro (~500 páginas). Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ² Bandejas y cubiertas no extendidas ³ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115 V. ⁴ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor Energy Star basado típicamente en medición de dispositivo de 115 V. ⁵ En función del método de BA TEC con las siguientes posibles excepciones: configuración de demora de suspensión de 1 minuto o menos, WiFi desactivado ⁶ Valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información más detallada, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁷ Valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información más detallada, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁸ HP SureSupply le avisa cuándo se está acabando su cartucho de impresión y le ayuda a comprar en línea o a nivel local a través de HP o uno de sus vendedores minoristas. Sólo disponibles con los consumibles originales de HP; Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>. ⁹ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. ¹⁰ Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ¹¹ Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte. ¹² Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ¹³ Medido con ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ¹⁴ Las instalaciones exclusivamente realizadas con controlador se admiten en: Windows® 2012; Windows® Server 2008 de 32 bits/64 bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 de 32 bits/64 bits (SP1 o superior), Windows® XP 32 bit (SP2 o superior)

