

Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas



Efetue a gestão de projetos e fluxos de trabalho de forma rápida e fiável. Lide facilmente com suportes mistos e tire partido da digitalização frente e verso numa única passagem a velocidades que atingem até 35 ppm/70 ipm.¹ Digitalize para dispositivos móveis em viagem.² Recomendado para 3 500 páginas por dia.



Digitalização rápida. Ótimos resultados. Todas as páginas.

- Digitalize documentos a velocidades que atingem até 35 ppm/70 ipm¹ com digitalização frente e verso que capta ambos os lados numa única passagem.
- Capture todas as páginas facilmente (mesmo para pilhas de mídias mistas) com o HP EveryPage e um sensor ultrassónico.³
- Tenha mais espaço para trabalhar. Este HP ScanJet Pro é pequeno e fino e apresenta um design moderno e perfeito para o ambiente de trabalho.
- Trabalhe com papel a partir de 11 lb (40 gsm) até 110 lb (413 gsm) e com dimensões de até 8,5 x 122 pol. (21,6 x 309,9 cm).

Otimize os fluxos de trabalho com a digitalização de um só toque

- Agilize o trabalho de rotina com digitalização em 1 toque—crie as configurações de 1 botão, personalizadas para digitalizações recorrentes.
- Digitalize imagens diretamente em aplicativos com TWAIN e ISIS® incluídos completos.
- Transfira e converta facilmente digitalizações em texto editável, ficheiros PDF seguros e mais tipos de ficheiros, utilizando o OCR incorporado.
- Compartilhe rapidamente ou arquive digitalizações diretamente para destinos de nuvem populares, com o software HP Scan.

Capte documentos empresariais como um profissional

- Defina os perfis de digitalização para tipos de documentos comuns e digitalize para vários destinos com o software HP Scan.
- Digitalize diretamente para dispositivos móveis, com o aplicativo HP JetAdvantage Capture e edite e salve arquivos.²
- Capture e organize documentos, cartões de visita e outros tipos de arquivos com software rico em recursos.



¹ Velocidade de digitalização medida a 300 ppp (preto e branco, escala de cinzentos e a cores). As velocidades reais de processamento poderão variar dependendo da resolução da digitalização, das condições de rede, do desempenho do computador e do software de aplicações. ² A digitalização a partir de um dispositivo móvel requer o HP Wireless Adapter 100 (L2761A), que deve ser adquirido separadamente, e o aplicativo HP JetAdvantage Capture. O aplicativo está disponível para dispositivos móveis que executam Android™ versão 4.0 e posterior e pode ser baixado na Google Play™ Store. Para mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas. A digitalização Wi-Fi Direct³ requer que o dispositivo móvel esteja conectado diretamente à rede Wi-Fi[®] do scanner. Wi-Fi e Wi-Fi Direct são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance[®]. ³ O HP EveryPage chama-se HP Precision Feed nos produtos HP ScanJet lançados antes de maio de 2013.

Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas Tabela de especificações

Digitalização em cores	Sim
Tecnologia de Digitalização	CIS CMOS
Tipo de digitalização	Folha solta
resolução da digitalização	Hardware: Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas); Ótica: Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas)
Formatos dos arquivos digitalizados	Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF pesquisável
Modos de Entrada para Digitalização	Um modo de digitalização predefinido no painel frontal para digitalização HP no sistema operativo Windows, HP Easy Scan/ICA no sistema operativo Mac e aplicações de terceiros através de TWAIN, ISIS e WIA
Velocidade de Digitalização	Até 35 ppm/70 ipm
Tamanho mínimo da digitalização	Alimentador automático de documentos: 50,8 x 74 mm; 2 x 2,9 pol.
Tamanho máximo da digitalização	Alimentador automático de documentos: 216 x 3100 mm; 8,5 x 122 pol.
Funções avançadas do scanner	Deteção automática de cores, corte automático, autoexposição, auto-orientação, OCR, remover borda, limpar plano de fundo, remover orifício, eliminar cores, endireitar página, digitalizar p/ nuvem, digitalizar p/ email, segurança de PDF, configuração avançada de deteção de alimentação incorreta
Capacidade do alimentador automático de documentos	50 folhas
Definições de dpi de resolução de saída	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 ppp
Versão TWAIN	TWAIN versão 2.1
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits externo 48 bits interno; 256
Conectividade	Padrão: USB 2.0 e USB 3.0 (SuperSpeed); Opcional: Porta USB 2.0 para acessório Wi-Fi
Portas de E/S externas	1 x porta USB 3.0 e 1 x USB 2.0
Memória	Padrão: 512 MB
Velocidade do processador	550 MHz
Ciclo de trabalho (diário)	Recomendado para 3 500 páginas
Tipos de suportes	Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos
Gramatura dos suportes de impressão	40 a 413 g/m ²
formatos dos suportes de impressão	Carta EUA: 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.) Ofício EUA: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) Executivo EUA: 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.) ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.) JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.) ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 pol.) ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.) ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pol.) ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pol.) ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 pol.)
Conteúdo da caixa	L2753A Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas; Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia; 2 CDs; Cabo de força; Cabo USB; Adaptador de alimentação

Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 310 x 198 x 190 mm; 12,20 x 7,79 x 7,48 pol.; Máximo: 342 x 310 x 319 mm; 13,46 x 12,20 x 12,56 pol.
peso do produto	3,4 kg; 7,5 lb.
Características da garantia	Garantia limitada de 1 ano para substituição da unidade completa, suporte Web e telefónico incluídos. A garantia poderá variar conforme a legislação de cada país. Visite http://www.hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte da HP na sua região.
Painel de controle	Botão Digitalizar, botão Cancelar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para indicação de erros.
Software Incluído	HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (apenas Windows), I.R.I.S. Readiris OCR, I.R.I.S. Cardiris (apenas Windows), EMC ISIS (apenas Windows)
Sistemas operacionais compatíveis	OS X El Capitan 10.11, Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits
Requisitos Mínimos do Sistema	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits); qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Adaptador alimentação externa; Requisitos de Energia: Faixa de tensão de entrada: 90 - 264 VCA, Frequência nominal: 50 - 60 Hz, uso no mundo todo; Consumo de energia: 4,2 watts (modo pronto), 0,7 watts (modo de suspensão), 0,1 watts (desligar), 0,1 watts (desligar automático)
Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 35°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60 °C; Faixa de umidade quando fora de operação: 0 a 90% UR (sem condensação); Amplitude de umidade em Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação)
Acessórios	Kit de substituição de rolo para HP ScanJet Pro 3000 s3 L2754A
Opções de Serviço e Suporte HP	Serviço HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, para Scanjet N6310 y SJPro3xxx; 3 anos de suporte de troca de hardware HP no seguinte dia útil no local para ScanJet N6310 y SJPro3xxx

Aprenda mais em hp.com

¹ Com bandejas de entrada e saída dobradas e tampas fechadas ² Os requisitos de alimentação dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar o scanner e anular a garantia do produto. ³ As velocidades reais podem variar dependendo da resolução de digitalização, tipo de conexão, desempenho do computador e aplicativo.

