

Escáner HP Scanjet Pro 3000 s3 con alimentación de hojas



Gestione proyectos y flujos de trabajo de forma rápida y segura. Gestione de manera fácil los soportes mixtos y obtenga escaneado dúplex de una sola pasada con velocidades de hasta 35 ppm/70 ipm.¹ Escanee a dispositivos móviles para un control sobre la marcha.² Recomendado para 3500 páginas al día.



Escaneo rápido. Excelentes resultados. Todas las páginas.

- Realice escaneados de hasta 35 ppm/70 ipm¹ con el escaneado a doble cara que captura ambas caras a la vez.
- Capture cada página fácilmente, incluso con pilas de soportes mixtos, con HP EveryPage y un sensor ultrasónico.³
- Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet Pro es pequeño y delgado, con un diseño perfecto para el escritorio.
- Gestione el papel de 11 libras (40 gsm) a 110 libras (413 gsm) y hasta 8,5 x 122 pulgadas (21,6 x 309,9 cm).

Optimice el flujo de trabajo con el escaneado de un toque

- Optimice el trabajo de rutina al escanear con solo tocar un botón, personalice la configuración para trabajos de escaneo recurrentes.
- Escanee imágenes directamente a aplicaciones, con las completas opciones incluidas: TWAIN e ISIS®.
- Transfiera fácilmente los escaneados en texto editable, archivos PDF seguros y más tipos de archivos, al utilizar el OCR integrado.
- Comparta de forma rápida o archive escaneos directamente a destinos en la nube populares con el software HP Scan.

Capture documentos empresariales como un profesional

- Defina perfiles de escaneo para tipos de documentos habituales y escanee a varios destinos con el software de Escaneo HP.
- Escanee directamente a dispositivos móviles con la aplicación HP JetAdvantage Capture, y luego edite y guarde los archivos.²
- Capture y organice documentos, tarjetas de presentación y otros tipos de archivos con software de muchos recursos.



¹ Velocidad de escaneado medida a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación. ² Para escanear desde dispositivos móviles se necesita el adaptador inalámbrico HP ScanJet 100 (L2761A), que debe adquirirse por separado, y la aplicación HP JetAdvantage Capture. Descargue la aplicación en hp.com/go/documentmanagement. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede verse limitado durante conexiones VPN activas. El escaneo Wi-Fi Direct® exige que el dispositivo móvil esté conectado directamente a la red Wi-Fi® del escáner. Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®. ³ HP EveryPage se conoce como HP Precision Feed en los dispositivos HP Scanjet presentados antes de mayo de 2013.

Escáner HP Scanjet Pro 3000 s3 con alimentación de hojas Tabla de especificaciones

Conectividad estándar	USB 2.0 y USB 3.0 (SuperSpeed)
Memoria	Estándar: 512 MB
Velocidad del procesador	550 MHz
Tipos de soportes admitidos	Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques bancarios, tarjetas de visita, facturas de flete, formularios sin carbono, soportes sin grapa que habían sido previamente grapados
Manejo de papel	Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas, Transparencias
Contenido de la caja	L2753A Escáner HP Scanjet Pro 3000 s3 con alimentación de hojas; Guía de instalación, folleto de soporte, guía de garantía; 2 CD; Cable de alimentación; Cable USB; Adaptador de alimentación
Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 310 x 198 x 190 mm; 12,20 x 7,79 x 7,48 pulg ¹ ; Máximo: 342 x 310 x 319 mm; 13,46 x 12,20 x 12,56 pulg
Peso del producto	3,4 kg ; 7,5 lb
Características de la garantía	Un año de garantía limitada de la unidad completa en un centro autorizado, incluye soporte telefónico y web. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visite http://www.hp.com/support para conocer las opciones de soporte y servicio de HP en su región.
Panel de control	Botón Escanear, botón Cancelar, botón de encendido con LED y LED indicador de error.
Software incluido	Controlador HP WIA Scan, Controlador HP TWAIN Scan, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (solo Win), I.R.I.S. Readiris OCR, I.R.I.S. Cardiris (solo Win), EMC ISIS (solo Win)
Sistemas operativos compatibles	OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 o 64 bits
Requisitos mínimos del sistema	PC: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista:(solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 GB HD; requiere acceso a Internet; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bits o 64-bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de alimentación externa; Requisitos de alimentación: Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 HZ, Uso internacional; Consumo de energía: 4,2 vatios (preparado), 0,7 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado), 0,1 vatios (apagado automático) ²
Ambiente operativo	Temperatura operativa: límites: de 10 a 35°C; Temperatura operativa recomendada: de 10 a 35°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a 60°C; Rango de humedad en inactividad: 0 a 90% de HR sin condensación; Humedad operativa, límites: 15 a 80% de HR sin condensación; Humedad recomendada: Entorno operativo: 15 a 80% de HR sin condensación
Accesorios	Kit de reemplazo de rodillos para HP ScanJet Pro 3000 s3 L2754A
Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	Servicio HP de 3 años cambio al siguiente día laborable para Scanjet N6310 y SJPro3xxx; 3 años de soporte de cambio de hardware HP en el sitio al próximo día hábil para Scanjet N6310 y SJPro3xxx

Aprenda más en hp.com

¹ Con bandejas de entrada y salida dobladas y cubiertas cerradas ² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende el escáner. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará el escáner y anulará la garantía del producto. ³ Las velocidades reales pueden variar según la resolución de escaneo, el tipo de conectividad, el rendimiento del equipo y el software.

