

# Серия МФУ HP LaserJet Pro M227



Будьте на шаг впереди.

МФУ HP LaserJet Pro с картриджами JetIntelligence обеспечат более высокий уровень производительности и защиты<sup>1</sup>. Задайте новые стандарты производительности для вашего бизнеса. Выполняйте быструю двустороннюю печать, сканирование, копирование и пересылку документов по факсу с простым управлением для повышения эффективности.



МФУ HP LaserJet Pro M227sdn



МФУ HP LaserJet Pro M227fdw

#### Особо отмечено

- Печать, сканирование, копирование и факсимильная связь (M227fdw)
- Высокая скорость печати (28 стр/мин, формат A4)<sup>2</sup>
- Модуль автоматической двусторонней печати (стандартная комплектация).
- Сканирование в электронную почту, на USB-накопитель и в сетевые папки (M227fdw).
- 2-строчный ЖК-дисплей (M227sdn) и цветной сенсорный экран диагональю 6,9 см (M227fdw)
- Устройство автоматической подачи документов на 35 листов.
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Технологии WiFi Direct и Touch-to-Print на основе NFC (M227fdw)
- JetIntelligence



Вывод первой страницы через 7,3 сек



Порт Ethernet



Отправка сканов по электронной почте



Печать Wireless Direct



Тонер Precision Black



Технология Auto On/Off



Автоматическое беспроводное подключение



Устройство АПД



Автоматическая двусторонняя печать



Автоматическая двусторонняя печать



Картридж увеличенной емкости

#### Высокие скорости, низкое энергопотребление

- Выполняйте печать, сканирование, копирование и отправку документов по факсу с помощью компактного многофункционального лазерного принтера, который занимает совсем немного места.
- Скорость печати соответствует требованиям развивающегося бизнеса: этот принтер оснащен модулем быстрой двусторонней печати, на печать первой страницы уходит всего 7 секунд<sup>2</sup>.
- Экономьте электроэнергию благодаря технологии HP Auto-On/Auto-Off<sup>3</sup>.
- Используйте цветной сенсорный экран с диагональю 6,9 см<sup>4</sup>, чтобы управлять заданиями и отправлять отсканированные документы по электронной почте или в сетевые папки.

#### Удобная мобильная печать

- Печать с iPhone® и iPad® с помощью технологии AirPrint® с автоматическим подбором масштаба в соответствии с форматом бумаги.<sup>5</sup>
- Благодаря технологиям Wi-Fi Direct® и Touch-to-Print (на основе NFC) можно выполнять печать напрямую с мобильных устройств (подключение к сети не требуется)[6, 7].
- С помощью функции HP ePrint® можно выполнять печать непосредственно со смартфонов, планшетов и ноутбуков так же легко, как отправлять сообщения по электронной почте.
- Отправляйте задания со смартфона, планшета или ПК на любой принтер компании, используя технологию Google Cloud Print™ 2.0.<sup>9</sup>

#### Управляйте печатью в масштабах компании легко и уверенно

- HP Web Jetadmin обеспечивает централизованное управление парком устройств и оптимизацию рабочих процессов<sup>10</sup>.
- Оцените возможности удаленного управления ПО HP Web Jetadmin для обнаружения новых устройств и отслеживания процесса печати<sup>10</sup>.
- Дополнительное ПО HP JetAdvantage Security Manager — это основанная на политиках защита всего парка устройств<sup>11</sup>.

#### Неизменно высокое качество печати HP

- Тонер Precision Black обеспечивает высокую контрастность черно-белых текстов и графических изображений.
- С дополнительными оригинальными лазерными картриджами HP увеличенной емкости объем печати возрастет более чем в 2 раза<sup>12</sup>.
- Пусть альтернативы, имитирующие оригинальные картриджи HP, не вводят вас в заблуждение. Печатайте больше, быстрее и получайте качество, за которое заплатили<sup>13</sup>.

## Обзор устройства

### МФУ HP LaserJet Pro M227fdw (показано с открытым лотком для бумаги)

1. Устройство АПД на 35 листов
2. Планшетный сканер поддерживает бумажные носители до формата 216 x 297 мм
3. Цветной сенсорный экран диагональю 6,9 см
4. Порт USB с удобным доступом
5. Модуль автоматической двухсторонней печати
6. Разъем для факса, высокоскоростной разъем USB 2.0, сетевой разъем Fast Ethernet, разъем доступа для дополнительного замка
7. Лоток приема на 100 листов
8. Функции прямой беспроводной печати Wi-Fi Direct и Touch-to-Print на основе NFC
9. Верхняя крышка (доступ к лазерному картриджу)
10. Основной входной лоток на 10 листов
11. Входной лоток на 250 листов (показан открытым)
12. Встроенный модуль беспроводной сети (802.11b/g/n)



## Кратко о серии



Модель	МФУ HP LaserJet Pro M227sdn	МФУ HP LaserJet Pro M227fdw
Номер устройства	G3Q74A	G3Q75A
Функции	Печать, копирование, сканирование	Печать, копирование, сканирование, факс
Факс	Нет	Да
Скорость печати	До 28 стр/мин (до 18 изобр./мин, двухсторонняя печать)	До 28 стр/мин (до 18 изобр./мин, двухсторонняя печать)
Автоматическая двухсторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)	Автоматически (в комплекте поставки)
Панель управления	2-строчный ЖК-дисплей	Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 6,9 см (цветной)
Устройство АПД	Да, 35 листов	Да, 35 листов
Сеть	Встроенный интерфейс Ethernet	Встроенный модуль Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Мобильная печать	HP ePrint; AirPrint 1.5 с контролем размера носителей; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; печать Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 с контролем размера носителей; Google Cloud Print™ 2.0; поддержка технологии Touch-to-Print на основе NFC

## Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	<b>CF230A</b> HP 30A, Оригинальный тонер-девелопер картридж HP LaserJet, Черный 1 600 страниц
	<b>CF230X</b> HP 30X, Оригинальный тонер-девелопер- картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный 3 500 страниц
	<b>CF232A</b> HP 32A, Оригинальный картридж фотобарабана HP LaserJet 23 000 страниц
Сервис и поддержка	<b>UH761E:</b> обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет со стандартной заменой <b>UH757E:</b> обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день <b>UH764E:</b> обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет с возможностью возврата в сервисный центр (UH761E: все страны Европы, UH757E: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия, UH764E: страны Ближнего Востока и Африки, ЮАР, Израиль и Турция)

## Технические характеристики

Модель	МФУ HP LaserJet Pro M227sdn	МФУ HP LaserJet Pro M227fdw
Номер устройства	G3Q74A	G3Q75A
Функции	Печать, копирование, сканирование	Печать, копирование, сканирование, факс
Панель управления	2-строчный ЖК-дисплей; 2-строчный текстовый ЖК-дисплей; кнопки («ОК», «Назад», «Вперед/Назад», «Отмена», «Число копий», «Темнее/Светлее», «Меню копирования», «Начать копирование», «Основные настройки»); 2 светодиодных индикатора («Готовность», «Внимание»).	Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 6,9 см (цветной)
<b>Печать</b>		
Технология печати	Лазерная	
Скорость печати <sup>1</sup>	<b>Ч/Б (A4, обычный режим): До 28 стр./мин.; Ч/Б (A4, двусторонняя обработка):</b> До 18 изображений/мин.	
Время выхода первой страницы <sup>2</sup>	<b>Ч/Б (A4, режим готовности):</b> Всего за 6,4 секунды; <b>Ч/Б (A4, режим сна):</b> Всего за 7,7 секунды	<b>Ч/Б (A4, режим готовности):</b> Всего за 6,8 секунды; <b>Ч/Б (A4, режим сна):</b> Всего за 8,1 секунды
Разрешение при печати	<b>Черно-белый режим (наилучшее качество):</b> До 1200 x 1200 т/д; <b>Технология:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Ежемесячная нагрузка <sup>3</sup>	До 20,000 страниц (A4); <b>Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)<sup>4</sup>:</b> 250–2500	
Расширенные программные функции принтера	AirPrint 1.5 с контролем размера носителей, технология мгновенного закрепления тонера, технология HP Auto-On/Auto-Off, картриджи JetIntelligence, двусторонняя печать	AirPrint 1.5 с контролем размера носителей, технология мгновенного закрепления тонера, технология HP Auto-On/Auto-Off, картриджи JetIntelligence, сертификация Moipia, печать Wi-Fi Direct, двусторонняя печать
Стандартные языки печати	PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG	
Шрифты и гарнитуры	84 масштабируемых шрифтов TrueType	
Область печати	<b>Поля печати:</b> Сверху: 4 мм, Снизу: 4 мм, Слева: 4 мм, Справа: 4 мм; <b>Максимально допустимая область печати:</b> 214 x 356 мм	
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)	
<b>Копирование</b>		
Скорость копирования <sup>5</sup>	<b>Ч/Б (A4):</b> До 28 копий/мин	
Технические характеристики копира	Количество копий; светлее/темнее; оптимизация; бумага; копия на нескольких страницах; разбор по копиям; черновой режим <b>Максимальное количество копий:</b> До 99 копий; <b>Разрешение при копировании:</b> 600 x 600 т/д; <b>Уменьшение/Увеличение:</b> от 25 до 400%	
<b>Сканирование</b>		
Скорость сканирования <sup>6</sup>	<b>Обычный режим (A4):</b> До 15 стр./мин.	
Формат файлов сканирования	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Технические характеристики сканера	<b>Технология сканирования:</b> Контактный датчик изображения; <b>Версия TWAIN-интерфейса:</b> Версия 1.9 (устаревшая ОС); версия 2.1 (Windows 7 или более поздней версии); <b>Устройство автоматического двустороннего сканирования документов:</b> Нет; <b>Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF):</b> 215,9 x 297 мм	
Расширенные функции сканера	Сканирование в электронную почту и сетевые папки	
Сканируемая область	<b>Минимальный формат носителей (планшетный сканер):</b> Нет <b>Максимальный формат носителей (планшетный сканер):</b> 215,9 x 297 мм	
Глубина цвета/ градации серого	24 бит / 256	
<b>Факс</b>		
Факс	Нет	
Характеристики факса	<b>Да, 33,6 кбит/с</b> <b>Память факса:</b> До 1000 страниц; <b>Разрешение факса:</b> Стандартная: 203 x 98 т/д; Высокоточное: 203 x 196 т/д; высшее качество: 300 x 300 т/д (без полутонов); <b>быстрый набор:</b> До 120 номеров (119 номеров группового набора); <b>совместимость с Telecom:</b> Беспроводная связь: директива EC R&TTE 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1/EN301 893 V1.8.1; телекоммуникационные стандарты факсимильной связи: ES 203 021, директива R&TTE 1999/5/EC (приложение II) с маркировкой CE (Европа)	
Дополнительные функции факсимильного ПО	Адресная книга факса; быстрый набор; коды оплаты факсимильной связи; архивирование и пересылка факсимильных сообщений; блокировка входящих факсимильных сообщений	
Быстродействие процессора	800 Мбайт	
<b>Подсоединяемость</b>		
Стандартная	1 высокоскоростной разъем USB 2.0; 1 разъем Ethernet 10/100Base-TX	1 высокоскоростной разъем USB 2.0; 1 высокоскоростной разъем USB 2.0 (хост); 1 разъем Ethernet 10/100Base-TX; 1 телефонный разъем (вход); 1 телефонный разъем (выход); беспроводная связь; NFC
Опционально	Нет	
Беспроводное подключение	Нет	Встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g/n
Мобильная печать	HP ePrint; AirPrint 1.5 с контролем размера носителей; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; печать Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 с контролем размера носителей; Google Cloud Print™ 2.0; поддержка технологии Touch-to-Print на основе NFC
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; обнаружение веб-служб; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS	
Память	<b>Стандартная:</b> 256 Мбайт; <b>Максимум :</b> 256 Мбайт	
<b>Управление бумагой</b>		
Количество лотков для бумаги	<b>Стандартная:</b> 1 основной лоток и контейнер приоритетной подачи на 10 листов; <b>Максимум:</b> 1 основной лоток и контейнер приоритетной подачи на 10 листов	
Типы печатных носителей	Бумага (для лазерной печати, обычная, фотобумага, грубая, веленевая), конверты, наклейки, плотная бумага, почтовые открытки	
Форматы носителей	<b>Поддерживаемые параметры:</b> A4; A5; A6; B5 (JIS) <b>устройство автоматической подачи документов:</b> A4	

Модель	МФУ HP LaserJet Pro M227sdn	МФУ HP LaserJet Pro M227fdw
Номер устройства	G3Q74A	G3Q75A
Использование носителей	<b>Стандартная входная емкость:</b> Лоток подачи 250 листов, лоток приоритетной подачи 10 листов <b>Стандартная выходная емкость:</b> Приемный лоток на 150 листов <b>Дополнительные входные лотки:</b> Нет <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> 35 листов	
Плотность печатного носителя	От 60 до 163 г/м <sup>2</sup> ; <b>устройство автоматической подачи документов:</b> от 60 до 163 г/м <sup>2</sup>	
Входная емкость	<b>Лоток 1:</b> Листы: 10; конверты: 10 <b>Лоток 2:</b> Листы: 250; конверты: 10 <b>Лоток 3:</b> Нет <b>Максимум:</b> До 260 листов <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> 35 листов	
Выходная емкость	<b>Стандартная:</b> До 150 листов Конверты: До 10 конвертов <b>Максимум:</b> До 150 листов	
Совместимые операционные системы	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Гбайт свободного дискового пространства, подключение к Интернету, разъем USB; Linux (дополнительную информацию можно найти на сайте <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ); Unix (дополнительные сведения см. на веб-сайте <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	
Совместимые сетевые операционные системы	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Гбайт свободного дискового пространства, подключение к Интернету, разъем USB; Linux (дополнительную информацию можно найти на сайте <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ); Unix (дополнительные сведения см. на веб-сайте <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	
Минимальные системные требования	<b>Windows:</b> Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, разъем USB	
Прилагаемое программное обеспечение	Для ОС Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (кроме Windows 8+), драйвер печати HP PCL6, HP Device Experience (DXP), справка для веб-служб HP (HP Connected), установка устройств и ПО, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, интерактивные руководства пользователя, драйвер сканера HP, приложение HP Scan, драйвер факса HP (только комплект 4:1), приложение HP Fax (только комплект 4:1); для Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на веб-сайт <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> или источник приложения для ПО LaserJet)	
Управление принтером	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
<b>Размеры и вес</b>		
Размеры принтера (Ш x Г x В) <sup>7</sup>	<b>Минимум:</b> 403 x 407,4 x 311,5 мм; <b>Максимум:</b> 403 x 624,4 x 455,6 мм	
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	490 x 392 x 490 мм	
Вес принтера	9,4 кг	
Масса упаковки	13,2 кг	
Требования к окружающей среде	<b>Температура:</b> от 15 до 32,5 °C; <b>Влажность:</b> От 30 до 70 % относительной влажности	
Хранение информации	<b>Температура:</b> от -20 до 60 °C; <b>Влажность:</b> От 10 до 90 % относительной влажности	
Уровень шума	<b>Акустическое давление:</b> 52 дБ (А)	
Питание	<b>Требования:</b> Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/- 10 %), 50/60 Гц, 3,3 А; <b>Расход:</b> 475 Вт (активное состояние, печать), 4,5 Вт (режим готовности), 1 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (автоматическое выключение и включение при подключении к разьему USB, отключено при поставке), 0,05 Вт (автоматическое выключение/включение вручную), 0,05 Вт (выключение вручную); <b>Типичное энергопотребление (ТЕС):</b> Blue Angel: 0,941 кВт·ч в неделю; Energy Star: 0,926 кВт·ч в неделю; <b>Тип источника питания:</b> Внутренний	
Технология энергосбережения	Технология HP Auto-On/Auto-Off	
Сертификаты	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (класс B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010	
Комплектация <sup>3</sup>	МФУ HP LaserJet Pro M227sdn; лазерный картридж HP LaserJet, Черный (1600 стр.); картридж фотобарабана HP LaserJet (23 000 стр.); шнур питания; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру	МФУ HP LaserJet Pro M227fdw; лазерный картридж HP LaserJet, Черный (1600 стр.); картридж фотобарабана HP LaserJet (23 000 стр.); шнур питания; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; кабель USB; телефонный шнур
Гарантия	Гарантия на замену запчастей сроком на один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .	

## Примечания

- <sup>1</sup> Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для оригинальных лазерных картриджей HP 30A LaserJet (черный) в сравнении с оригинальными лазерными картриджами HP 83A LaserJet (черный) и для оригинальных лазерных картриджей HP 30X LaserJet увеличенной емкости (черный) в сравнении с оригинальными лазерными картриджами HP 83X LaserJet увеличенной емкости (черный). Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Измерения выполнены по стандарту ISO/IEC 17629. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>3</sup> Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от принтера и его настроек.
- <sup>4</sup> Требуется подключение принтера к сети Интернет. Для использования услуг может потребоваться регистрация. Доступность приложений зависит от страны, языка и соглашений. Дополнительную информацию см. на сайте [hpconnected.com](http://hpconnected.com).
- <sup>5</sup> На мобильном устройстве должна быть установлена iOS v7.0 или более поздняя версия. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Требуется совместимое мобильное устройство с поддержкой технологии NFC. Список совместимых мобильных устройств с поддержкой технологии NFC см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- <sup>7</sup> Функция доступна только на определенных моделях принтеров. Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®.
- <sup>8</sup> Требуется регистрация учетной записи в системе ePrint. Может потребоваться приложение или ПО. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>9</sup> Требуется регистрация Google Cloud Print™ и аккаунт Google. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>10</sup> В модели HP LaserJet Pro M227 поддерживаются не все функции МФУ HP Web Jetadmin. Приложение HP Web Jetadmin можно загрузить бесплатно с веб-сайта <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>11</sup> На основе внутреннего исследования предложений конкурентов, проведенного компанией HP (сравнение системы безопасности устройств, январь 2015 года), и отчета по решению HP JetAdvantage Security Manager 2.1, подготовленного лабораторией Buyers Lab в феврале 2015 года. Приобретается отдельно. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>12</sup> Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO 24711 для оригинальных тонер-девелопер-картриджей HP 30X LaserJet увеличенной емкости (черный) в сравнении с оригинальными тонер-девелопер-картриджами HP 30A LaserJet (черный). Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>13</sup> По сравнению с индикаторами расхода в моделях HP предыдущих поколений.

## Технические спецификации Ограничение ответственности.

- <sup>1</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- <sup>2</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.
- <sup>3</sup> За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.
- <sup>4</sup> Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.
- <sup>5</sup> Скорость копирования и время печати первой копии измерены в соответствии со стандартом ISO/IEC 29183 без учета первого набора тестовых документов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- <sup>6</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17991 без учета первого набора тестовых документов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы и сложности документа.
- <sup>7</sup> Габариты зависят от конфигурации.
- <sup>8</sup> HP 30A, Оригинальный тонер-девелопер-картридж, Черный, (1600 стр.), HP 32A, Оригинальный картридж фотобарабана LaserJet (23 000 стр.). Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробности см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA6-7490RURU, Сентябрь 2016

