

## Сводка

# Экран большого формата HD LD5511 диагональю 139 см (55")



## Экран большого формата — идеальный инструмент для совместной работы.

Осуществляйте совместные проекты и проводите конференции на современном техническом уровне. Большой экран HP LD5511 139 см (55") превратит вашу комнату для совещаний в конференц-зал мирового класса и обеспечит исключительную четкость изображения и насыщенность цвета.



### Отличный экран с большими углами обзора

- Просматривайте контент практически из любой точки — на экране Full HD с диагональю 139 см (55") и углом обзора 178 градусов. Высокая яркость и контрастность обеспечивают превосходное качество изображения и чтения. Система идеально подходит для конференц-залов вместимостью до 12 человек.

### Создайте законченное решение для конференций.

- Подключитесь к мини-компьютеру HP Elite для конференц-залов, ПК для совместной работы HP Collaboration PC с программным обеспечением Intel® Unite™ или HP Chromebox<sup>1</sup> и эффективно взаимодействуйте с коллегами или клиентами на большом экране, оснащенный встроенными динамиками для кристально чистого звучания.

### Долговременная надежность.

- Получите превосходное качество картинки, благодаря дисплею высочайшего класса, которому по силам любые задачи. Добавьте к этому 3 года стандартной ограниченной гарантии и дополнительный пакет услуг HP Care.<sup>2</sup>

### Особенности

- Быстрое подключение к источнику видео с помощью разъемов HDMI, DVI и VGA. По беспроводной сети регулируйте яркость и громкость звука с помощью пульта удаленного управления, который входит в комплект поставки.
- С помощью нескольких вариантов монтажа VESA установите дисплей так, как вам нравится. Дисплей можно установить на стену<sup>3</sup> или воспользоваться стационарной подставкой или передвижной тележкой.<sup>4</sup>
- Воспользуйтесь программным обеспечением HP Network Sign Manager (входит в комплект поставки) для удаленного управления всеми подключенными дисплеями для конференц-залов.<sup>5</sup> Задавайте команды, выставляйте время включения/выключения, регулируйте яркость, пользуйтесь другими командами экранного меню, блокируйте кнопку питания и средства управления экранным меню.
- Подключите дисплей к мини-компьютеру HP Elite Slice для конференц-залов<sup>4</sup> с сенсорными кнопками и управляйте приложением Skype Business<sup>6</sup> и программным обеспечением Intel® Unite™ для беспроводного обмена информацией.

## Экран большого формата HD LD5511 диагональю 139 см (55")

### Таблица спецификации



<b>Номер продукта</b>	T5X84AA;
<b>Цвет продукта</b>	Черный
<b>Размер дисплея (диагональ)</b>	138,78 см (54,64 дюймов)
<b>Тип дисплея</b>	Матрица VA со светодиодной подсветкой
<b>Активная область панели</b>	120,96 x 68,04 см;
<b>Угол обзора</b>	178° по горизонтали, 178° по вертикали
<b>Яркость</b>	350 кд/м <sup>2</sup>
<b>Контрастность</b>	1200:1, статическая <sup>1</sup>
<b>Скорость реагирования</b>	9 мс (серый-серый) <sup>1</sup>
<b>Соотношение сторон</b>	16:9
<b>Подлинное разрешение</b>	1920 x 1080 при 60 Гц
<b>Поддерживаемые разрешения</b>	1152 x 900; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 848 x 480; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400; 640 x 350
<b>Характеристики монитора</b>	Антибликовое покрытие; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек;
<b>Пользовательские органы управления</b>	Меню; Громкость («-» / «+»); Вверх; Вниз; Ввод; Отключение звука; Питание
<b>Входной сигнал</b>	1 разъем VGA; 1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI (с поддержкой HDCP)
<b>Порты и разъемы</b>	встроенный USB 2.0; 1 аудиовыход <sup>1</sup> (USB вход для обновления микропрограммного обеспечения и воспроизведения мультимедийных файлов)
<b>Входное питание</b>	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
<b>Потребляемая мощность</b>	Класс энергоэффективности: A; Активная область панели: 120,96 x 68,04 см; Энергопотребление во включенном состоянии: 103 Вт; Ежегодное энергопотребление: 149 кВт·ч; Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 4,49 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 4,74 Вт; Энергопотребление: 179 Вт (максимум), 141 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц
<b>Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)</b>	123,86 x 32,96 x 75,17 см
<b>Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)</b>	123,86 x 5,99 - 6,17 x 71,11 см
<b>Вес</b>	17,87 кг / (16,00 кг) (С подставкой / (Без подставки))
<b>Web-камера</b>	Нет
<b>Мультимедиа</b>	Нет; Два встроенных динамика 10 Вт
<b>Сертификация и соответствие</b>	CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка); сертификация Microsoft WHQL
<b>Экологическая</b>	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути
<b>Комплектация</b>	Монитор; Кабель питания переменного тока; кабель VGA; кабель HDMI; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы); Дистанционное управление
<b>Гарантия</b>	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

## Экран большого формата HD LD5511 диагональю 139 см (55")

### Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

---

Поддержка оборудования  
HP, только для  
сверхкрупных мониторов,  
с ответом на следующий  
рабочий день, 5 лет



Если проблему невозможно решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения в течение 5 лет (опциональное расширение гарантии).

**Номер продукта: UE370E**

---

## Экран большого формата HD LD5511 диагональю 139 см (55")

### Примечания к рассылке

<sup>1</sup> Мини-компьютер HP Elite Slice для конференц-залов, ПК для совместной работы HP Collaboration PC с программным обеспечением Intel® Unite™ и HP Chromebox приобретаются отдельно.

<sup>2</sup> Пакеты услуг HP Care приобретаются отдельно. Уровень обслуживания в рамках пакета услуг HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.hp.com/go/cps](http://www.hp.com/go/cps). Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

<sup>3</sup> Монтажные крепления на стену в комплект поставки не входят.

<sup>4</sup> Приобретается отдельно.

<sup>5</sup> Требуется подключение к сети (приобретается отдельно).

<sup>6</sup> Требуется подписка на Skype for Business®.

### Технические спецификации Отказ от ответственности

<sup>1</sup> Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

**Подробнее см. на веб-сайте по адресу:**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Узнайте больше о ежемесячных платежах и планах обновления технологий, обеспечивающих дополнительную гибкость в достижении ИТ-задач. Дополнительную информацию см. на веб-сайте [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Подписаться на обновления**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

