



HP Color LaserJet Pro M254 Yazıcı serisi

Hızlı ve rahat baskı ile olağanüstü renkler

Renklerle etkileyin ve verimliliği artırın. Sınıfındaki en yüksek çift taraflı baskı ve İlk Sayfa Çıkış Süresine (FPOT) sahip olun.^{1,2} Kullanımı kolay güvenlik çözümlerine güvenin, olağanüstü renkli baskılar alın ve mobil baskı kolaylığından yararlanın.³



HP Color LaserJet Pro M254nw



HP Color LaserJet Pro M254dw

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Önemli Haberler

- Dakikada 21 A4 siyah/renkli sayfaya kadar
- Uyku (Otomatik Kapanma) modundan Hızlı İlk Sayfa Çıkışı
- Ethernet, Kablosuz
- Otomatik çift taraflı baskı (M254dw)
- 6,9 cm renkli dokunmatik ekran (M254dw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- Doğrudan USB'den baskı (M254dw)



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct

Hızlı renkli baskı ile verimliliği artırın

- HP'nin sınıfındaki en yüksek çift taraflı baskı hızını ve İlk Sayfa Çıkış Hızını (FPOT) elde edin.^{1,2}
- Otomatik çift taraflı baskı özelliğini kullanın (yalnızca M254dw modelinde) ve 250 yaprak kapasiteli kağıt tepsisi ile kağıdı daha uzun aralıklarla değiştirin.
- HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisiyle enerjiden tasarruf edin.⁴ Verileri, aygıtları ve belgeleri koruyun.⁵
- Pratik dokunmatik ekran sayesinde görevleri aygıtta kolaylıkla yönetin. Belgeleri doğrudan USB sürücüsünden basın (yalnızca M254dw modelinde bulunur).

Daha Fazla. Sayfa, Performans ve Koruma.

- JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler ile yüksek kaliteli renkler ve daha fazla sayfa elde edersiniz.⁶
- Sahtecilikle mücadele teknolojisiyle karşılığını ödediğiniz Orijinal HP kalitesini elde edin.
- İsteğe bağlı yüksek verimli kartuşlar sayesinde toner değiştirmek için daha az zaman harcayın.
- Önceden takılmış Orijinal HP Tonerleri kullanarak kutusundan çıkar çıkmaz baskı almaya başlayın.

HP Smart uygulamasıyla kolay mobil baskı ve tarama

- HP Smart uygulaması ile akıllı telefonunuzdan baskı ve tarama alın ve kolayca toner sipariş edin.⁷
- Çift bantlı Wi-Fi® ile sağlanan sabit performansla bağlantınıza güvenin.⁸
- Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi doğrudan yazıcıya bağlayın ve bir ağa erişmeden kolayca baskı alın.⁹
- Akıllı telefon veya tabletinizdeki Yazdır düğmesine dokunmanız yeterlidir.³

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Pro M254dw gösterilmektedir

1. Ön USB baskı bağlantı noktası
2. 100 yapraklık çıktı tepsisi
3. Sınıfındaki en hızlı otomatik çift taraflı baskı
4. Tek yapraklık öncelikli tepsi 1
5. 250 yapraklık giriş tepsisi 2
6. Pratik kontroller içeren 6,85 cm renkli dokunmatik ekran
7. Ön kapak (toner kartuşlarına erişim)
8. Wi-Fi Direct®
9. HP Smart Uygulamasıyla kolay mobil baskı
10. Güç bağlantısı
11. USB 2.0 bağlantı noktası
12. Ethernet bağlantı
13. Çift Bantlı kablosuz ağ kullanımı



Seriye bakış



Model	HP Color LaserJet Pro M254 Yazıcı serisi	HP Color LaserJet Pro M254 Yazıcı serisi
Ürün numarası	T6B59A	T6B60A
Baskı hızı (A4)	Dakikada 21/21 sayfaya kadar (siyah/renkli)	
Kontrol paneli	2 satırlı LCD grafik ekran ve tuş takımı	6,85 cm (2,7 inç) renkli dokunmatik ekran
Ağ kullanımı	Hızlı Ethernet, kablosuz 802.11b/g/n	
Çift taraflı baskı, hız (A4)	Elle	Otomatik, dakikada 12 resme kadar (ipm)
Ön USB bağlantı noktası	Hayır	Evet
Kartuş kapasitesi, siyah beyaz/renkli (sayfalarda)	Kutuda: ~1.400/700 A: ~1.400/1.300 X: ~3.200/2.500	
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı; Mobil Uygulamalar

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CF540A HP 203A Siyah Orijinal LaserJet Toner (1.400 sayfa)
	CF540X HP 203X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (3.200 sayfa)
	CF541A HP 203A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (1.300 sayfa)
	CF541X HP 203X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (2.500 sayfa)
	CF542A HP 203A Sarı Orijinal LaserJet Toner (1.300 sayfa)
	CF542X HP 203X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner (2.500 sayfa)
	CF543A HP 203A Macenta Orijinal LaserJet Toner (1.300 sayfa)
	CF543X HP 203X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner (2.500 sayfa)
	CG964A HP Professional Parlak Lazer Kağıdı 120 g/m ² , 250 yaprak/A4/210 x 297 mm ()
	CG965A HP Professional Parlak Lazer Kağıdı 150 g/m ² , 150 yaprak/A4/210 x 297 mm ()
	CHP110 HP Ofis Kağıdı, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm ()
	CHP210 HP Yazıcı Kağıdı, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm ()
	CHP370 HP Renkli Lazer Kağıdı 90 g/m ² , 500 yaprak/A4/210 x 297 mm ()
Servis ve Destek	UG206E HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Standart Değişim hizmeti içeren Care Pack
	UG086E HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Sonraki Gün Değişim hizmeti içeren Care Pack
	UG289E HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Depoya İade Desteği içeren Care Pack
	(UG206E Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye hariç tüm EMEA ülkelerinde mevcuttur, UG086E Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya ülkelerinde mevcuttur, UG289E Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye ülkelerinde mevcuttur)

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Pro M254 Yazıcı serisi	HP Color LaserJet Pro M254 Yazıcı serisi
Ürün numarası	T6B59A	T6B60A
İşlevler	Baskı al	
Kontrol paneli	2 satırlı grafik LCD ekran; 5 düğme (İptal, Seç, Geri Dön, Sağ/Sol oklar); LED gösterge ışıkları (Dikkat, Hazır)	Sol tarafında 3 adet düğme (Ana Ekran, Yardım ve Geri) bulunan 6,85 cm (2,7 inç) renkli grafik dokunmatik ekran
Baskı		
Baskı teknolojisi	Lazer	
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 21 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 21 sayfaya kadar;	Siyah (A4, normal) Dakikada 21 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 21 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 12 sayfaya kadar; Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 12 sayfaya kadar;
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 10,70 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, hazır): 12,10 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 12,3 sn kadar kısa sürede;	Siyah (A4, hazır): 10,30 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, hazır): 11,90 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 12 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uyku): 12,3 sn kadar kısa sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi'ye kadar; Renkli (en iyi): 600 x 600 dpi'ye kadar; Teknoloji: ImageRET 3600;	
Aylık baskı kapasitesi	40.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 150-2.500 arası	
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Kablosuz baskı; Ethernet ağ bağlantısı; Kablosuz doğrudan baskı; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria sertifikalı; Google Cloud Print; HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi; HP Smart Uygulaması; HP JetAdvantage Secure Print	6,85 cm (2,7 inç) renkli dokunmatik ekran, otomatik çift taraflı baskı, kablosuz baskı, Ethernet ağ bağlantısı, kablosuz doğrudan baskı, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Google Cloud Print, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi, HP Smart Uygulaması, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Düzey 3 Emülasyonu, PCLm PDF, URF	
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi. Ek Yazı Tipi Çözümlerine http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinden ulaşabilirsiniz	
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı:	
Çift taraflı baskı	Hayır	Evet, otomatik

Model	HP Color LaserJet Pro M254 Yazıcı serisi	HP Color LaserJet Pro M254 Yazıcı serisi
Ürün numarası	T6B59A	T6B60A
İşlemci hızı	800 MHz	
Bağlantı		
Standart	Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası; Dahili Hızlı Ethernet 10/100 Base-TX ağ bağlantı noktası; 802.11 b/g/n kablosuz	Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası; Dahili Hızlı Ethernet 10/100 Base-TX ağ bağlantı noktası; 802.11 b/g/n kablosuz; USB host bağlantı noktası
Kablosuz	Dahili 802.11 b/g/n; WEP, WPA/WPA2 veya 802.11x ile kimlik doğrulama; AES veya TKIP ile şifreleme; WPS; Wi-Fi Direct	
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı; Mobil Uygulamalar
Desteklenen ağ protokolleri	TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Hizmetleri Baskısı; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Elle), IPv6	
Bellek	Standart: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash; En yüksek: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash	Standart: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash; En yüksek: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash
Ortam kullanımı		
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 2	
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (yazı kağıdı, broşür, renkli, parlak, kalın, antetli, hafif, fotoğraf, düz, basılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü), saydam kağıtlar, etiketler, zarflar, kartlar	
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 76 x 127 - 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 JIS (182 x 257 mm); B6 JIS (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Kartpostal (JIS) (100 x 147 mm); Çift Kartpostal (JIS) (147 x 200 mm); Zarf 10 (105 x 241 mm); Monarch Zarf (98 x 191 mm); B5 Zarf (176 x 250 mm); C5 Zarf (162 x 229 mm); DL Zarf (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm);	
Ortam kullanımı	Standart giriş: 250 yapraklık giriş tepsisi Standart çıkış: 100 yapraklık çıktı tepsisi	Standart giriş: 250 yapraklık giriş tepsisi; 1 yapraklık öncelikli tepsi Standart çıkış: 100 yapraklık çıktı tepsisi
Baskı malzemesi ağırlığı	60 - 163 g/m ² (1. Hamur/Mat, önerilen), ancak sürücüde 175 g/m ² 'ye kadar Kartpostal ve 200 g/m ² 'ye kadar HP Mat kağıt için izin verilir; 60 - 163 g/m ² (Kuşe/Parlak, önerilen), ancak sürücüde 175 g/m ² 'ye kadar Kartpostal ve 220 g/m ² 'ye kadar HP Parlak kağıt için izin verilir;;	

Model	HP Color LaserJet Pro M254 Yazıcı serisi	HP Color LaserJet Pro M254 Yazıcı serisi
Ürün numarası	T6B59A	T6B60A
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: 1 sayfalık tüm ortam türleri Tepsi 2: 25 mm kağıt destesi yüksekliği (75 g/m ² kağıt) En yüksek: Tepsi 2'de en fazla 250 yaprak (25 g/m ² kağıt destesi yüksekliği)	Tepsi 1: 1 sayfalık tüm ortam türleri Tepsi 2: 25 mm kağıt destesi yüksekliği (75 g/m ² kağıt) En yüksek: Tepsi 1'de 1 yaprak; Tepsi 2'de en fazla 250 yaprak (25 mm kağıt destesi yüksekliği)
Çıktı kapasitesi	Standart: 100 yaprağa kadar (10 g/m ² istif yüksekliği) Zarf: 10 mm istif yüksekliği Saydam: 10 mm istif yüksekliği En yüksek: 100 yaprağa kadar (10 g/m ² istif yüksekliği)	
Uyumlu işletim sistemi	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 bit/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer; Windows Vista: (Yalnızca 32 bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32 bit): tüm Intel® Pentium® II, Celeron® veya 233 MHz uyumlu işlemciler, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8. Windows Server desteği komut satırı yükleyici ile sunulur ve Win Server 2008 R2 ve üzeri sürümleri destekler. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet gereklidir, USB Linux (Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/unixmodelscripts adresine bakın). Unix (Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/unixmodelscripts adresine bakın)	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 bit/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer; Windows Vista: (Yalnızca 32 bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32 bit): tüm Intel® Pentium® II, Celeron® veya 233 MHz uyumlu işlemciler, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8. Windows Server desteği komut satırı yükleyici ile sunulur ve Win Server 2008 R2 ve üzeri sürümleri destekler. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet gereklidir, USB Linux (Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/unixmodelscripts adresine bakın). Unix (Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/unixmodelscripts adresine bakın)
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 bit/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer; Windows Vista: (Yalnızca 32 bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32 bit): tüm Intel® Pentium® II, Celeron® veya 233 MHz uyumlu işlemciler, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8. Windows Server desteği komut satırı yükleyici ile sunulur ve Win Server 2008 R2 ve üzeri sürümleri destekler. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet gereklidir, USB Linux (Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/unixmodelscripts adresine bakın). Unix (Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/unixmodelscripts adresine bakın)	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 bit/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer; Windows Vista: (Yalnızca 32 bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32 bit): tüm Intel® Pentium® II, Celeron® veya 233 MHz uyumlu işlemciler, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8. Windows Server desteği komut satırı yükleyici ile sunulur ve Win Server 2008 R2 ve üzeri sürümleri destekler. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet gereklidir, USB Linux (Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/unixmodelscripts adresine bakın). Unix (Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/unixmodelscripts adresine bakın)
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 bit/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer; Windows Vista: (Yalnızca 32 bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32 bit): tüm Intel® Pentium® II, Celeron® veya 233 MHz uyumlu işlemciler, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, İnternet Explorer 8. Windows Server desteği komut satırı yükleyici ile sunulur ve Win Server 2008 R2 ve üzeri sürümleri destekler.; Mac: Apple® OS X Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet gereklidir; USB	
Ürünle gelen yazılım	HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP PCL6 Printer Driver; HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, HP Printer Assistant, HP Ürün İyileştirme Çalışması, Mac OS için çevrimiçi kullanım kılavuzları, karşılama ekranı kullanıcıları http://www.hp.com adresine veya LaserJet Yazılımı için OS Uygulama Kaynağı sayfasına yönlendirir	
Güvenlik yönetimi	Gömülü Web Sunucusu: parola korumalı, SSL/TLS ile güvenli arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, SNMPv1 topluluk parolası değiştirme; HP ePrint: Sertifika doğrulama ile HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulama; Güvenlik Duvarı ve ACL; SNMPv3	
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Güvenlik Yöneticisi	
Boyutlar ve ağırlık		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 392 x 385,8 x 247,5 mm; En yüksek: 392 x 435 x 247,5 mm;	Minimum 392 x 419 x 247,5 mm; En yüksek: 392 x 475 x 297 mm;
Paket boyutları (G x D x Y)	498 x 298 x 464 mm	498 x 298 x 510 mm
Yazıcı ağırlığı	13,8 kg	14,8 kg
Paket ağırlığı	16,4 kg	17,4 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C; Nem: % 30 - 70 RH	
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C; Nem: % 0 - 95 RH	
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,4 B(A) (renkli/tek taraflı); 6,3 B(A) (siyah beyaz/tek taraflı); Akustik basınç emisyonları: 50 dB(A) (renkli/tek taraflı); 50 dB(A) (siyah beyaz/tek taraflı)	Akustik güç emisyonları: 6,4 B(A)(renkli/çift taraflı); 6,3 B(A)(siyah beyaz/tek taraflı); 6,3 B(A)(siyah beyaz/çift taraflı); 6,3 B(A)(renkli/çift taraflı); Akustik basınç emisyonları: 50 dB(A)(renkli/tek taraflı); 50 dB(A) (siyah beyaz/tek taraflı); 50 dB(A)(siyah beyaz/çift taraflı); 50 dB(A)(renkli/çift taraflı)
Güç	Gereksinimler: 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tüketim: 381 watt (aktif baskı), 7,5 watt (hazır), 0,8 watt (uyku), 0,1 watt (elle kapatma), 0,1 watt (otomatik kapanma/elle açma), 0,8 watt (otomatik kapanma/LAN'da uyandırma); Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı;	Gereksinimler: 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tüketim: 381 watt (aktif baskı), 7,5 watt (hazır), 0,8 watt (uyku), 0,1 watt (elle kapatma), 0,1 watt (otomatik kapanma/elle açma), 0,8 watt (otomatik kapanma/LAN'da uyandırma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Energy Star: 0,664 kWh/hafta; Blue Angel: 0,606 kWh/hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;	
Sertifikalar	CISPR 22:2008 ve CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Blue Angel uyumlu Yok; Lütfen ECI belgesine bakın	CISPR 22:2008 ve CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel RAL-UZ 205
Kutunun içeriği ⁴	HP Color LaserJet Pro M254nw; Tanıtım amaçlı HP LaserJet Renkli kartuşlar (700 sayfa renkli (C/Y/M) ve 800 sayfa siyah beyaz); Kurulum kılavuzu; Yazıcı belgelerini ve yazılımlarını içeren CD-ROM; Güç kablosu; USB kablosu	HP Color LaserJet Pro M254dw; Tanıtım amaçlı HP LaserJet Renkli kartuşlar (700 sayfa renkli (C/Y/M) ve 800 sayfa siyah beyaz); Kurulum kılavuzu; Yazıcı belgelerini ve yazılımlarını içeren CD-ROM; Güç kablosu; USB kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği	

Dipnotlar

- ¹ Karşılaştırma üreticilerin çoğu tarafından 10 Nisan 2017 Pazartesi itibarıyla İlk Sayfa Çıkış Hızı (FP0T) için yayınlanan belirlimlere dayanmaktadır. Fiyatı 450 Euro'dan az olan renkli lazer MFP'ler ve 300 Euro'dan az olan yazıcılar dahildir.
- ² Fiyatı 300 Euro'dan az olan ve dakikada 0-30 sayfa baskı hızına sahip olan HP renkli lazer yazıcıların çoğuyla karşılaştırılmıştır. Otomatik Çift Taraflı Baskı Hızı 12 Haziran 2017 itibarıyla üreticiler tarafından yayınlanan belirlimlere dayanmaktadır.
- ³ Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın.
- ⁴ HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımının yükseltilmesini gerektirebilir.
- ⁵ İsteğe bağlı HP JetAdvantage Security Manager ayrı satın alınabilir. Belirli ürün modelleri ve ürün yazılımı versiyonlarında mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için ürün belgelerine veya <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372KB) adresine bakın.
- ⁶ HP 201X tonerler ile HP 202X Orijinal HP LaserJet Tonerler arasında yapılan baskı kapasitesi karşılaştırmasına dayanır. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/learnaboutsups> adresine bakın.
- ⁷ HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Denetlenen özellikler mobil aygıtın işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir. Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi ve ayrıntılı bilgi için <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640> adresine bakın. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın.
- ⁸ Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için <http://hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.
- ⁹ Baskı öncesinde mobil aygıtın Wi-Fi Direct özelliği bir AiO veya yazıcının Wi-Fi Direct® ağına bağlanması gerekir. Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın. Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Aşağıdaki olası istisnalar dahil Blue Angel TEC yöntemine dayanmaktadır: 1 dakika veya daha kısa uyku gecikme ayarı, Wi-Fi devre dışı.
- ⁴ Tanıtım amaçlı kartuşlar dahildir, 800 sayfa siyah beyaz ve 700 sayfa renkli (C/Y/M) baskı.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA7-1169, Ekim 2018

