



## צג מעוגל HP Z38c בגודל 95.25 ס"מ (37.5 אינץ')

### התרכז בעבודה שלך

צלול לתוך עולם של אלגנטיות רחבה עם המסך המעוגל של HP Z38c. צורה פוגשת פונקציונליות עם תצוגות פנורמיות חדות המאפשרות לך להתמקד בעבודה שלך.



#### הצג המעוגל הרחב ביותר של HP

- צפה בעבודתך בנחות על המסך המעוגל הרחב בגודל 95.25 ס"מ (37.5 אינץ') באלכסון. חוש את ההתמכרות עם רדיוס של 2300 מ"מ המתאים לשדה הראייה הטבעי שלך. זוהי התנוחה הנוחה ביותר לשימוש של לילות כימים.

#### מסך רחב אחד שטח עבודה אחד ללא הפרעות

- הענק לרעיונות גדולים חופש פעולה בתוך יחס גובה-רוחב של 21:9. צפה בפרוייקט שלך בשלמותו ללא המסגרות מסיחות הדעת בתצורה של מסך כפול. אזור צפייה אחד רחב מסייע לך להישאר פרודוקטיבי יותר בעת עבודה עם יישומים מרובים.

#### החזון שלך בפירוט מושלם

- ראה כל היבט של היצירה שלך ברזולוציה ברורה וחדה עם רוחב של 4K - 3840 x 1,600. עם צפיפות פיקסלים ממוטבת, הסמלים והטקסט שלך הם בגודל האידיאלי, כך שתוכל לבזבז פחות זמן בגלילה לצדדים ושינויי מרחק ולהשקיע יותר זמן ביצירה.

#### כולל

- באפשרותך ליהנות מתצוגות פנורמיות מרהיבות עם זוויות הצפייה הרחבות של מסך בגודל 95.25 ס"מ (37.5 אינץ') באלכסון.
- צפה בפרוייקט שלך בשלמותו עם קריאות היקפית מדהימה של המסך המעוגל ברדיוס של 2300 מ"מ.
- ראה כל היבט בפרוייקט שלך בפירוט חד עם רזולוציה ברורה של 4K - 3840 x 1,600. עם 111 פיקסלים לאינץ', הטקסט והגופנים שלך מופיעים בדיוק בגודל הנכון.
- הגדל ככל הניתן את נראות אזור המסך עם קצוות מיקרו ב-3 צדדים.
- ראה תמונות מדויקות וחדות באופן עקבי לרוחב המסך כולו עם זוויות צפייה של עד 178° אופקית/178° אנכית.
- מצא את התצורה המושלמת עם טווח הטיה של 5°- עד 20°+ מעלות אנכית, טווח סיבוב של 45° שמאלה עד 45° ימינה, וטווח כוונת גובה של 120 מ"מ (4.7 אינץ').
- פחות כבלים. פחות אי-סדר. חיבור USB-C™ מספק וידאו, נתונים ומתח של 65 וואט - הכל באמצעות כבל אחד.
- DisplayPort™, חיבורי HDMI וכל הכבלים מצורפים כסטנדרט כדי שתוכל להגדיר במהירות ולהתחבר בקלות לכל התקן.
- כבר מההפעלה הראשונה תוכל לסמוך על צבע שעבר כיול על ידי היצרן, לקבלת צבע אמין על-גבי כל צג ובכל פרוייקט.
- Z38c הוא בעל מתאם תלייה סטנדרטי של VESA לחלייה על זרוע לצג.
- מובטח לך שהמסך שלך לא יסבול מפגמים של תת-פיקסלים בהירים, או ש-HP תחליף אותו.
- פנה את שולחן העבודה שלך על-ידי הרכבת מחשב ה-Mini PC שלך עם מסגרת התלייה למחשב HP B500.

## צג מעוגל HP Z38c בגודל 95.25 ס"מ (37.5 אינץ') טבלת מפרטים



<b>מספר מוצר</b>	Z4W65A4;
<b>צבע מוצר</b>	שחור
<b>גודל תצוגה (באלכסון)</b>	95.25 ס"מ (37.5 אינץ')
<b>סוג תצוגה</b>	IPS עם תאורת LED אחורית
<b>אזור לוח פעיל</b>	36.65 x 87.96 ס"מ;
<b>זווית צפייה</b>	178° אופקי; 178° אנכי
<b>בהירות</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>יחס ניגודיות</b>	1,000:1 סטטי; 50,000:1 דינמי <sup>1</sup>
<b>יחס תגובה</b>	זמן הפעלה/כיבוי של 14 אלפיות השנייה <sup>1</sup>
<b>יחס רוחב-גובה</b>	21:9
<b>רזולוציה טבעית</b>	UWQHD+ (1,600 x 3840 בתדר 60 הרץ)
<b>רזולוציות נתמכות</b>	1600 x 900; 1200 x 1600; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900
<b>מאפייני תצוגה</b>	צפייה נגד ברהק; לוח BrightView; טכנולוגיית in Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; אנטי-סטטי;
<b>פקדים למשתמש</b>	בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; בקרת תמונה; מידע; בקרת הזנה; שפה; ניהול; תפריט; הפעלה
<b>אות קלט</b>	יציאת DisplayPort™ 1.2; יציאת HDMI 2.0 עם תמיכה מ-HDCP
<b>יציאות ומחברים</b>	USB Type-C™ (1.2) DisplayPort, אספקת מתח של עד 65 וואט); 3 יציאות USB 3.0
<b>מתח במבוא</b>	מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC
<b>צריכת מתח</b>	אזור לוח פעיל: 36.65 x 87.96 ס"מ; צריכת חשמל במצב פועל: 64 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 93 קוט"ש; צריכת מתח (מצב המתנה): 0.5 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.5 וואט; תיאור צריכת מתח: 195 וואט (מרבית), 80 וואט (אופייני), 0.5 וואט (המתנה); רזולוציית מסך: UWQHD+ (1,600 x 3840 בתדר 60 הרץ)
<b>ממדים כולל מעמד (ר א ע א ג)</b>	55.87 x 24.8 x 89.55 ס"מ
<b>ממדים ללא מעמד (ר א ע א ג)</b>	39.95 x 10.42 x 89.55 ס"מ
<b>משקל</b>	13.8 ק"ג (עם מעמד)
<b>מאפיינים ארגונומיים</b>	הטיה: -5° עד +20°; סיבוב: 90°; גובה: 120 מ"מ
<b>אישור ותאימות</b>	ErP; ICES; EAC; MEPS; VCCI; WEEE; TUV-S; KC; PSB; SEPA; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standy; FCC; ISC; ISO 9241-307; TÜVus; מקסיקו (CoC); אישור Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8); BIS-1
<b>סביבתי</b>	צג זוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית; דל בהלוגן?
<b>תכולת האריזה</b>	צג; כבל מתח AC; כבל HDMI; תקליטור (כולל מדריך למשתמש, כתב אחריות, מנהלי התקן); פוסטר להתקנה מהירה; כבל USB Type-C™; כבל DisplayPort™ 1.2
<b>אחריות</b>	אחריות מוגבלת ל-3 שנים הכוללת 3 שנות שירות עבור חלקים ועבודה. בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

## צג מעוגל HP Z38c בגודל 95.25 ס"מ (37.5 אינץ')

אביזרים ושירותים (לא כלול)

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי HP B500 שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של HP, מחשב שולחני HP Mini, HP Chromebox או HP Thin Client נבחר ישירות מאחורי צגי HP Z-ו-2017 HP Z-2018 נבחרים.<sup>1</sup>

**מספר מוצר: 2DW52AA**



תושבת תלייה למחשבי HP B500

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.

**מספר מוצר: U8KY4E**

תמיכה של HP בחומרה של צג תלת-ממדי באתר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך 5 שנים



## צג מעוגל HP Z38c בגודל 95.25 ס"מ (37.5 אינץ')

### הערות שוליים להעברת הודעות

[1] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.  
[2] זרועות תלייה הן אופציונליות ונמכרות בנפרד.  
[3] מסגרת התלייה למחשב HP B500 נמכרת בנפרד.

### כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.  
[2] ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

**הירשם לקבלת עדכונים**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

