



HP Engage Go Convertible-system

Få kontakt med kunderne dér, hvor det gør den største forskel

Udfør transaktioner, uanset hvor du og dine kunder i detail- eller servicebranchen befinder sig, med den alsidige og smukke HP Engage Go, som er et system, der er designet til almindelige og mobile salgspunkter.



HP anbefaler Windows 10 Pro.

- Windows 10 Pro²
- Skærm på 12,3" diagonalt

Flot design. Problemfri mobilitet

- Giv dine kunder en optimeret oplevelse med en moderne løsning, der giver dig mulighed for at kontrollere lagerbeholdninger, når du er på farten, gennemføre registreringer og lukke dine salg – både ved kassen eller i butikken.

Beskyt kunde- og virksomhedsdata

- Beskyt systemet og kundernes oplysninger ved hjælp af en selvhelbredende PC BIOS, HP Smart Dock¹-tabletlås, der forhindrer tyveri takket være den medfølgende dock¹, og tofaktorgodkendelse takket være den valgfri, integrerede fingeraftryksflæser¹ eller NFC-læser.¹

Holdbar, hurtig og solid

- Få de bedste resultater med en løsning til de strenge krav i detail- og servicebranchen takket være et utrolig fleksibelt design, hurtig processor og et batteri, der holder længe.¹³

Fremhævede funktioner

- Hold dig til et operativsystem, du kender, med valget mellem Windows 10 Pro eller Windows IoT med Device Guard og Credential Guard.
- Klar hverdagens opgaver takket være et hårdført design, en 7. generations Intel®-processor, effektiv M.2 SSD-lagring og trådløst LAN med Bluetooth®. Genoplad batteriet lynhurtigt med HP Fast Charge.
- Supplér HP Engage Go med elegante sorte eller hvide komponenter, der passer til dine behov og æstetikken med blandt andet en separat strekkodescanner, integrerede eller separate printere til kvitteringer og skærme, der vender mod kunderne.
- Placeres i docken, når du skal arbejde fra en fast plads. Tilføj et særligt etui med integreret rem til hånden eller skulderen, magnetstribelæser til kundekort og medarbejdernes loginsystem eller en integreret strekkodescanner til mobil lagerbeholdningskontrol og kassesystemet.
- Giv kunder og kollegaer en klar og smuk Full HD-skærm på 12,3", som man kan interagere med, mens der bestilles varer, søges i lagerbeholdningen, registreres kunde data, og meget mere.
- Få ekstra beskyttelse via HP Sure Start Gen4, som giver selvhelbredende beskyttelse af hardwaren, HP BIOSphere Gen4, der forhindrer brud på datasikkerheden og nedetider, samt Device Guard og Credential Guard, der gør det muligt at administrere brugernes adgang til applikationer og systemer.
- Anvend et system, der kan holde til regelmæssig brug med et chassis af anodiseret aluminium. Enheden er godkendt i HP's Total-testproces og er designet til at blive godkendt i MIL-STD 810G-tests. Tabletten kan modstå et fald fra højder op til 1,22 m, når den er pakket ind i det valgfrie etui.
- Fastgør docken til en valgfri HP Engage One I/O-forbindelsesbase for at få adgang til serielle forbindelse, USB med strømforsyning, USB, kasseapparat, LAN og videoudgang ved hjælp af USB-C™-forbindelser.
- Planlæg fremadrettet med en tre års livscyklus, der giver dig mulighed for at udrulle ifølge dit eget program. Føl dig sikker med en investering, der giver tre års global, begrænset garanti, og få endnu mere sikkerhed med valgfri HP Care-tjenester.

HP Engage Go Convertible-system Specifikationstabel



Understøttede operativsystemer	Windows 10 Pro 64 ¹ Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) ² FreeDOS 2.0 SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 (kun certificering)
Processorfamilie⁴	7. generations Intel® Core™ i5-processor; 7. generations Intel® Core™ m3-processor; Intel® Pentium®-processor
Tilgængelige processorer^{3,4,12}	Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™ med Intel® HD Graphics 615 (basisfrekvens på 1,2 GHz, op til 3,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ m3-7Y30 med Intel® HD Graphics 615 (basisfrekvens på 1 GHz, op til 2,6 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® 4410Y med Intel® HD Graphics 615 (1,5 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)
Chipsæt	Intel Kaby Lake Premium PCH
Maksimal hukommelse	8 GB DDR3-1866 SDRAM ⁵
Internt storage	128 GB op til 256 GB M.2 SATA SSD ⁶ op til 256 GB PCIe® NVMe™ SSD ⁶
Skærm	WUXGA+ IPS eDP LED-berøringsskærm på 12,3" diagonalt med baggrundsbelysning, som er udstyret med Corning® Gorilla® Glass 4(1920 x 1280) WUXGA+ IPS eDP LED-berøringsskærm på 31,2 cm (12,3") diagonalt med baggrundsbelysning, som er udstyret med Corning® Gorilla® Glass 4(1920 x 1280)
Tilgængelige grafikort	Integreret: Intel® HD Graphics 615
Lyd	HD-lyd med Audio Solution Codec CX7750 og to højttalere
Udvidelsesstik	1 M.2
Porte og stik	Side: 2 USB 3.1, 1. gen. Bagest: 1 kombineret hovedtelefon/mikrofonstik; 1 nano SIM-port
Kommunikation	WLAN: Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2, vPro™; Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2, non-vPro™ ⁷ WWAN: HP lt4132 LTE/HSPA+ w/GPS M.2; Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE-Advance ¹⁴
Miljøansvar	Driftstemperatur: 10 til 40°C Luftfugtighed ved drift: 20% til 85% RH
Tilgængelig software	HP Credential Guard; HP Device Guard; HP Support Assistant; HP BIOSphere med Sure Start 4. generation; HP BIOS-konfigurationstilbehør; HP Manageability Integration Kit ^{2,8,9}
Sikkerhedsstyring	Beskyttelse af brugernavne og adgangskoder; Device guard; HP-fingeraftrykssensor; integreret TPM 2.0-sikkerhedschip (Trusted Platform-modul); Elektromekanisk lås mellem tablet og dock; HP BIOSphere med SureStart Gen 4; NFC; Fastgør docken til tilslutningssoklen, og lås tilslutningssoklen ved hjælp af en sikkerheds lås; HP Engage One-kabellås med nøgle fra tilslutningsbase ^{2,9}
Administrationsfunktioner	Intel® vPro™ Technology ⁴
Strømforsyning	65 W Type-C™-adapter (tablet); 120 W ekstern strømforsyning, op til 88 % effektivitet, aktiv PFC (Basic Retail I/O-forbindelsesbase); 180 W ekstern strømforsyning, op til 89 % effektivitet, aktiv PFC (Advanced Retail I/O-forbindelsesbase)
Mål	28,8 x 20,77 x 1,29 cm (tablet uden etui); 30,2 x 22,17 x 1,8 cm (tablet-pc med etui); 16,2 x 28,4 x 24,5 mm (dock med standardkolonne); 16,2 x 28,4 x 28,5 cm (dock med printerkolonne)
Vægt	1,09 kg (kun tablet); 1,25 kg (tablet med etui); 2,48 kg (standardkolonne); 3,05 kg (printerkolonne) (Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer ¹⁰
Miljøspecifikationer	Lav halogen ¹¹
Garanti	3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

HP Engage Go Convertible-system

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Engage One Serial/USB Thermal Printer



Oplev en helt ny form for af detailudskrivning med HP Engage One Serial USB Thermal-printer, som er en iøjnefaldende, kompakt og kubistisk printer, som er designet til at fungere sammen med din HP Engage One ved kassesystemet. Fås også i hvid- 3GS19AA Omdefinier din opfattelse af detailprint med HP ElitePOS Serial USB Thermal Printer, som er en iøjnefaldende, kompakt, kubistisk printer designet til at arbejde sammen med din HP ElitePOS på salgsstedet.
Produktnummer: 1RL96AA

HP's 5-års løsningsupport næste hverdag på stedet til RPOS



Du får 5 års hardware-support næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U1PW1E

HP Engage Go Convertible-system

Fodnoter

- ² Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com>.
- ³ Microsoft Device Guard og Credential Guard er tilgængelige med Windows 10 IoT Enterprise 2016, som er leveret af HP, eller til kunder med en mængdelicens til at bruge Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard og Credential Guard er ikke tilgængelige med Windows 10 Pro. Installationen af Windows 10 Enterprise og Microsoft Device Guard og Credential Guard er mulige ved hjælp af HP's konfigurations- og installationstjenester.
- ⁴ Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af programarbejdsindsatsen samt software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne.
- ⁵ Genoplader batteriet til 50 % inden for 30 min., når systemet er slukket eller i standbytilstand. Der kræves en strømadapter på mindst 65 W. Når opladningen har nået 50 %, oplades der igen på normal vis. Opladningen kan variere med +/- 10 %, afhængigt af systemets tolerance.
- ⁶ HP Sure Start 4. generation fås til HP Engage Go Convertible, der er udstyret med 7. generations Intel®-processorer.
- ⁷ HP BIOSphere 4. generation fås til HP Engage Go Convertible, der er udstyret med 7. generations Intel®-processorer.
- ⁸ Testresultaterne fra HP Total Test Process er ikke nogen garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver en valgfri HP Care Pack med dækning mod hændelige skader.
- ⁹ MIL-STD 810G-tests er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed i forhold til de kontraktmæssige krav fra det amerikanske forsvarsministerium eller til militære formål. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. I tilfælde af skader under MIL-STD-testbetingelserne og alle andre hændelige skader kræves der en ekstra HP Care Pack med dækning af hændelige skader.
- ¹⁰ HP's faldtestresultater er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. I tilfælde af skader under testbetingelserne og alle andre hændelige skader kræves der en ekstra HP Care Pack med dækning af hændelige skader.
- ¹¹ HP Care Packs skal købes separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af din geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget eller blevet oplyst om ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com>.
- ² Microsoft Device Guard og Credential Guard er tilgængelige med Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, som leveres af HP eller til kunder med en mængdelicens til at bruge Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard og Credential Guard er ikke tilgængelige med Windows 10 Pro. Installationen af Windows 10 Enterprise og Microsoft Device Guard og Credential Guard er mulige ved hjælp af HP's konfigurations- og installationstjenester.
- ³ Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af programarbejdsindsatsen samt software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne.
- ⁴ Visse funktioner i denne teknologi, f.eks. Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, kræver ekstra tredjepartssoftware for at kunne køre. Det er udbyderne af tredjepartssoftware, som afgør, om der udgives "virtuelle udstyrsprogrammer" til Intel vPro-teknologien.
- ⁵ For systemer, der er konfigureret med mere end 3 GB-hukommelse og et 32-bit-operativsystem, vil al hukommelsen muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcekrav. Anvendelse af mere hukommelse end 4 GB kræver et 64-bit-operativsystem. Den faktiske datahastighed bestemmes af systemets processor. Under specifikationerne for processoren kan du se, hvilke dataoverførsels-hastigheder hukommelsen understøtter.
- ⁶ I forbindelse med hårdiske og solid state-drev er GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 36 GB af diskpladsen (Windows 10) er reserveret til systemgennemsnitssoftware.
- ⁷ Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladderform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer afviger fra kladder-specifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
- ⁸ HP Support Assistant kræver Windows og internetadgang.
- ⁹ HP Sure Start 4. generation fås til HP Engage Go Convertible, der er udstyret med 7. generations Intel®-processorer.
- ¹⁰ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land. Du kan se oplysninger om solenergitilbehør i HP's butik med tilbehør fra tredjeparter på www.hp.com/go/options.
- ¹¹ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke med lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke med lavt halogenindhold.
- ¹² Intel Turbo Boost-teknologi kræver en pc med processor, der har Intel Turbo Boost-funktionalitet. Intel Turbo Boost-ydelsen afhænger af hardware, software samt den generelle systemkonfiguration. Få flere oplysninger på www.intel.com/technology/turboboost.
- ¹³ Batteriets levetid på pc'er med Windows 10 MM14 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
- ¹⁴ LTE / HSPA + WWAN-muligheder (ikke tilgængelig med strekkodescanner).

Tilmeld dig for at modtage opdateringer www.hp.com/go/getupdated

