



מערכת HP Engage Go Convertible

התחבר ללקוחות שלך במקומות הנחוצים ביותר



אפשר עסקאות בכל מקום שבו נמצאים לקוחות הקמעונאות והאירוח שלך בעזרת HP Engage Go הרב-תכליתית והנפלאה, מערכת שנועדה עבור חוויות נקודת מכירה מסורתיות וניידות.

עיצוב מלוטש. ביודות חלקה

- ספק חוויה ממוטבת עבור הלקוחות שלך עם פתרון מודרני המאפשר לך לבדוק את המלאי בן וגע, להשלים הרשמות ולסגור מכירות - בדלפק או בכל מקום בקומה.

הגן על נתוני הלקוח ועל הנתונים העסקיים

- הגן על המערכת שלך ועל מידע הלקוח בעזרת BIOS מחשב בתיקון עצמי, בעילת מחשב לוח מסוג HP Smart Dock¹ כדי לסייע במניעת גניבות מתחנת העגינה המצופת¹, ואימות דו-גורמי עם קורא טביעות האצבע המשולב האופציונלי¹ או קורא NFC.

עמיד. מהיר. נועד להאריך ימים

- השג ביצועי שיא עם פתרון המתאים לסיבוב קמעונאות ואירוח תובעניות עם עיצוב עמיד להפליא, מעבד בעל מהירות גבוהה וסוללה עמידה לאורך זמן.¹³


HP ממליצה על Win 10 Pro.

- Windows 10 Pro²
- מסך של 12.3 אינץ' באלכסון

כולל

- בחר במערכת הפעלה שאתה מכיר עם אפשרויות בחירה מבין Windows 10 Pro או Windows IoT Credential Guard ו-Device Guard.
- עבוד במלוא המרץ במהלך ימים תובעניים עם עיצוב קשיח, מעבד Intel[®] מדור שביעי, אחסון M.2 SSD יעיל ו-LAN אלחוטי עם Bluetooth[®]. טען מחדש במהירות הבזק עם HP Fast Charge.
- השלם את HP Engage Go עם רכיבים מתוחכמים ואופציונליים שחזרו או לבן המתאימים לדרישות ולאסתטיקה שלך, כולל סורק ברקודים עצמאי, מדפסת קבלות עצמאית או בטורים ותצוגות המיועדות ללקוחות.
- מקם בתחנת העגינה כדי לעבוד במקום קבוע. הוסף כיסוי Retail אופציונלי עם רצועת יד או רצועת כתף משולבת, קורא פס מגנטי עבור כרטיסי חבר וכניסת צוות או סורק ברקוד משולב עבור מלאי ותשלום ניידים.
- ספק ללקוחות ולשותפים צג Full HD בגודל 12.3 אינץ' באלכסון בהיר ונפלא מקצה לקצה כדי לקיים אינטראקציה בעת ביצוע הזמנות, עיון במלאי, תיעוד נתוני הלקוח ועוד.
- קבל הגנה נוספת מ-HP Sure Start דור רביעי עבור הגנה בתיקון עצמי הנאכפת על-ידי חומרה, HP BIOSphere דור רביעי כדי לסייע במניעת פרוצות נתונים וזמן השבתה ו-Device Guard ו-Credential Guard לשליטה בגישה לאפליקציות ולמערכת.
- פרוס מערכת מוקשחת לטווח הארוך עם מארז אלומיניום בעל ציפוי אנודי. היא עוברת בדיקות Total Test Process של HP ותוכננה לעבור בדיקות גיליות מסוג MIL-STD 810G. כאשר מחשב הלוח עטוף בכיסוי Retail האופציונלי, הוא יכול לעמוד בנפילות עד לגובה של 1.22 מ'.¹
- חבר את תחנת העגינה לבסיס קישוריות קלט/פלט אופציונלי של HP Engage One כדי לגשת ליציאה טורית, יציאת מתח של USB, יציאת USB, מגירת קופה, LAN ויציאת וידאו דרך חיבורי USB-C[™].
- תכנן מראש עם מחזור חיים של שלוש שנים המאפשר לך לפרוס בזמן המתאים לך. קבל את הביטחון של השקעה המגובה באחריות מוגבלת כלל-עולמית לשלוש שנים, והרחב את ההגנה בעזרת שירותי HP Care אופציונליים.

מערכת HP Engage Go Convertible טבלת מפרטים



<p>Windows 10 Pro 64 ¹ Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 ² FreeDOS 2.0 SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 (אישרו בלבד)</p>	<p>מערכת הפעלה זמינות</p>
<p>מעבד Intel® Core™ i5 מדור שביעי; מעבד Core™ i3 מדור שביעי; מעבד Intel® Pentium®</p>	<p>משפחת מעבדים ⁴</p>
<p>Intel® Core™ i5-7Y57 עם כרטיס גרפי Intel® HD 615 (תדר בסיס של 1.2 GHz, עד 3.3 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 4 מגהבייט, 2 ליבות); Intel® Core™ m3-7Y30 עם כרטיס גרפי Intel® HD 615 (תדר בסיס של 1 GHz, עד 2.6 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 4 מגהבייט, 2 ליבות); מעבד Intel® Pentium® 4410Y עם כרטיס גרפי Intel® HD 615 (1.5 GHz), מטמון של 2 מגהבייט, 2 ליבות</p>	<p>מעבדים זמינים ^{3,4,12}</p>
<p>Intel Kaby Lake Premium PCH</p>	<p>ערכת שבבים</p>
<p>זיכרון DDR3-1866 SDRAM של 8 גיגהבייט ⁵</p>	<p>זיכרון מרבי</p>
<p>GB M.2 SATA SSD ⁶ 256 עד GB 128 PCIe® NVMe™ SSD ⁶ 256 GB כונן</p>	<p>אחסון פנימי</p>
<p>מסך מגע WUXGA+ IPS eDP בגודל 12.3 אינץ' באלכסון עם תאורת LED אחורית, 400 cd/m², חיבור ישיר ל-Corning® Gorilla® Glass 4 (1,920 x 1,280) מסך מגע WUXGA+ IPS eDP בגודל 31.2 ס"מ (12.3 אינץ') באלכסון עם תאורת LED אחורית, 400 cd/m², חיבור ישיר ל-Corning® Gorilla® Glass 4 (1,920 x 1,280)</p>	<p>תצוגה</p>
<p>משולב: כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 615</p>	<p>כרטיס גרפי זמין</p>
<p>שמע באיכות HD עם פתרון שמע של CX7750 Codec, ומקולים כפולים</p>	<p>שמע</p>
<p>חריץ M.2</p>	<p>חריצי הרחבה</p>
<p>צד: 2 יציאות USB 3.1 זור ¹ אחורית: יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת ננו-SIM</p>	<p>יציאות ומתחברים</p>
<p>vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac עם משולב Bluetooth® 4.2 ו-WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ⁷ vPro™ (2x2) Wi-Fi® משולב ללא vPro™ WWAN: HP Lt4132 LTE/HSPA+ w/GPS M.2; Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE-Advance ¹⁴</p>	<p>תקשורת</p>
<p>טמפרטורה בהפעלה: 10 עד 40° צלזיוס לחות בהפעלה: 20 עד 85% לחות יחסית</p>	<p>סביבתי</p>
<p>HP Manageability; HP BIOS Config Utility השירות; תוכנית מדור רביעי; HP Credential Guard; HP Device Guard; HP Support Assistant; HP BIOSphere Integration ^{2,8,9}</p>	<p>תוכנות זמינות</p>
<p>מגן אישורים והגנת סיסמה; מגן התקן; חיישן טביעות אצבע של HP; שבב אבטחה משובצת TPM 2.0 Trusted Platform Module; נעילה אלקטרונית-מכנית בין מחשב לוח לתחנת עגינה; HP BIOSphere עם SureStart מדור רביעי; NFC; חבר תחנת עגינה לבסיס הקישוריות ונעל את בסיס הקישוריות למתקן באמצעות חריץ למנעול אבטחה; מנעול כבל HP Engage One Keyed ^{2,9} מבסיס הקישוריות</p>	<p>ניהול אבטחה</p>
<p>טכנולוגיית Intel® vPro™ Technology ⁴</p>	<p>מאפייני ניהול</p>
<p>מתאם USB Type-C™ של 65 וואט (מחשב לוח); מתאם מתח חיובי של 120 וואט, עד 88% יעילות, PFC פעיל (בסיס קישוריות קלט/פלט מסוג Basic Retail); מתאם מתח חיובי של 180 וואט, עד 89% יעילות, PFC פעיל (בסיס קישוריות קלט/פלט מסוג Advanced Retail)</p>	<p>חשמל</p>
<p>28.8 x 20.77 x 1.29 ס"מ (מחשב לוח ללא כיסוי); 30.2 x 22.17 x 1.8 ס"מ (מחשב לוח עם כיסוי); 24.5 x 28.4 x 16.2 ס"מ (תחנת עגינה עם עמודה רגילה); 28.5 x 28.4 x 16.2 ס"מ (תחנת עגינה עם עמודות מדפסת)</p>	<p>ממדים</p>
<p>1.09 ק"ג (רק מחשב לוח); 1.25 ק"ג (מחשב לוח עם כיסוי); 2.48 ק"ג (עמודה סטנדרטית); 3.05 ק"ג (עמודות מדפסת) (נתוני המשקל המזויקים משתנים בהתאם לתצורה.)</p>	<p>משקל</p>
<p>תצורות זמינות עם אישור ENERGY STAR® ורישום EPEAT® ¹⁰</p>	<p>תאימות לניצול יעיל של אנרגיה</p>
<p>דל בהלוגן ¹¹</p>	<p>מפרטים סביבתיים</p>
<p>הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך 3 שנים (3-3-3) וכוללת 3 שנות אחריות עבור חלקים, עבודה ותיקונים באזור הלקוח. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/לאזור. בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.</p>	<p>אחריות</p>

מערכת HP Engage Go Convertible

אביזרים ושירותים (לא כלול)

הגדר מחדש את תפיסת ההדפסה הקמעונית עם המדפסת התרמית בחיבור USB טורי HP Engage One, מדפסת קומפקטית המושכת את העין בסגנון קוביסטי שתוכננה להדפיס ביחד עם HP Engage One בנקודת המכירה. זמין גם בלבן - 3GS19AA הגדר מחדש את תפיסת ההדפסה הקמעונית עם המדפסת התרמית בחיבור USB טורי HP ElitePOS, מדפסת קומפקטית המושכת את העין בסגנון קוביסטי שתוכננה להדפיס לצד HP ElitePOS בנקודת המכירה.
מק"ט: 1RL96AA



HP Engage One Serial/USB Thermal Printer

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שבשימושך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
מק"ט: U1PW1E



תמיכת פתרון של HP באתר הלקוח ביום העבודה הבא עבור RPOS למשך 5 שנים

מערכת HP Engage Go Convertible

הערות שוליים להעברת ההרעות

- ² לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שברכשו בכפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לבצע את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שישוחרר דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שישוחררו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת <http://www.windows.com>.
- ³ HP Sure Start מודר רביעי מין פלטפורמת HP Engage Go Convertible המצוידת במעבדי Intel® מדור שביעי. Multi-Core 4 התקנה של Windows 10 Enterprise עם Microsoft Device Guard ו-Credential Guard זמינים עם Windows 10 IoT Enterprise מ-HP או ללקוחות עם רישיון Volume License לשימוש ב-Microsoft Device Guard ו-Credential Guard אינם זמינים עם Windows 10 Pro. המיתוג ו/או מחרן השמות אינם מודל לביצועים גבוהים יותר.
- ⁴ Multi-Core מתוכנן לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו ברכוח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורתן של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של
- ⁵ טונן את הסוללה עד לקיבולת של עד 50% בתוך 30 דקות כאשר המערכת כבויה או במצב המתנה. דרוש מתאם מתח עם קיבולת מינימלית של 65 ואט. לאחר שהטעינה מגיעה לקיבולת של 50%, הטעינה שבה להיות גרילה. זמן הטעינה עשוי להשתנות בשיעור של 10% +/- עקב סטייה מוחלטת של המערכת.
- ⁶ HP Sure Start מודר רביעי מין פלטפורמת HP Engage Go Convertible המצוידת במעבדי Intel® מדור שביעי. HP BioSphere מודר רביעי מין פלטפורמת HP Engage Go Convertible המצוידת במעבדי Intel® מדור שביעי.
- ⁷ בדיקת HP Total Test Process אינה ערוכה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה. כלל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת טיפול אופציונלית מסוג HP Accidental Damage Protection Care Pack.
- ⁸ בדיקת MIL-STD 810G ממצאת במצב המתנה ולא נועדה להגנים תאימות לחושים מטעם משדר ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי. תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה. כל נזק מקרי או נזק שנגרם בתנאי בדיקת MIL STD מחייב חבילת טיפול אופציונלית מסוג HP Accidental Damage Protection Care Pack.
- ⁹ תוצאות בדיקת הנפילה של HP אינן ערוכה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה. נזק שייגרם בתנאי בדיקה אלה או כל נזק מקרי מחייב חבילת טיפול אופציונלית מסוג HP Accidental Damage Protection Care Pack.
- ¹⁰ חבילת HP Care Pack מנכרת בכפרד. מות השירות חומרי התגובה עבור חבילת HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי שלך. השירות מתחיל בתאריך וכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאילווצים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc.
- ¹¹ הישירות של HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, הנמסרים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות נזירות חוקיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. נזירות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

הערות שוליים למפרטים טכניים

- ¹ לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שברכשו בכפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לבצע את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שישוחרר דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שישוחררו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת <http://www.windows.com>.
- ² HP Sure Start מודר רביעי מין פלטפורמת HP Engage Go Convertible המצוידת במעבדי Intel® מדור שביעי. Multi-Core 4 התקנה של Windows 10 Enterprise עם Microsoft Device Guard ו-Credential Guard זמינים עם Windows 10 IoT Enterprise מ-HP או ללקוחות עם רישיון Volume License לשימוש ב-Microsoft Device Guard ו-Credential Guard אינם זמינים עם Windows 10 Pro. המיתוג ו/או מחרן השמות אינם מודל לביצועים גבוהים יותר.
- ³ Multi-Core מתוכנן לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו ברכוח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורתן של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של
- ⁴ המיתוג ו/או מחרן השמות של Intel אינם מודל לביצועים גבוהים יותר. Intel Virtualization ו-Intel® Active Management ייתכן שישוחררו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שישוחררו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת <http://www.windows.com>.
- ⁵ במערכות שהוגדרו עם זיכרון של יותר מ-8 GB ומערכת הפעלה של 32 סיביות, ייתכן שלא כל הזיכרון יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת. מיעוט כתובות בזיכרון הגדול מ-4 ג'יגהבייט מחייב מערכת הפעלה של 64 סיביות. קצב התחנות בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת. עיין במפרטי המעבד לקבלת קצבי נתוני זיכרון נתמכים.
- ⁶ בכוננים קשיחים ובכונני Solid State Drive, 1 ג'יגהבייט = מיליארד בייט. טרהבייט = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 36 ג'יגהבייט (עבור Windows 10) משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת. [7] דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט. המינות של נקודת גישה אלחוטית ציבורית הינה מוגבלת. המפרטים עבור רשת WLAN בתקן 802.11ac הם מפרטי טיטה ואינם סופיים. אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיטה, הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני WLAN אחרים בתקן 802.11ac.
- ⁸ תוכנת HP Support Assistant דורשת התקנת Windows וגישה לאינטרנט.
- ⁹ HP Sure Start מודר רביעי מין פלטפורמת HP Engage Go Convertible המצוידת במעבדי Intel® מדור שביעי. www.peat.net לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור. לנאגרא אפשרויות צד שלישי של HP עבור אבדודי אבגריה סולרית, בקר בכתובת www.hp.com/go/options.
- ¹⁰ בעל רישום EPEAT היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.peat.net.
- ¹¹ ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד הקיפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שתלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- ¹² טכנולוגיית Intel® Turbo Boost מצריכה מחשב עם מעבד הכולל יכולת Intel Turbo Boost. ביצועי Intel Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. ראה www.intel.com/technology/turboboost לקבלת מידע נוסף.
- ¹³ מחרן חיי הסוללה ב-10MM14 Windows משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות זגם המוצר, התצורה, האפליקציות שנטענו, המאפיינים, השימוש, פונקציונליות האלחוט והגדרות הגיהול של צריכת החשמל. הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש. בקר בכתובת www.bapco.com לקבלת פרטים נוספים.
- ¹⁴ אפשרויות WWAN LTE/HSPA+ מינות (לא זמין עם סורק ברקוד).

הירשם לקבלת עדכונים hp.com/go/getupdated



© 2018 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הבלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשיגאות טכניות, לשיגאות עריכה או להשמטות במסמך זה. Intel, Intel vPro ו-Core הם סימנים מסחריים של Intel Corporation ושל החברות הבנות שלה בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי HP Inc. במסגרת רישיון. USB Type-C™ ו-USB-C™ הם סימנים מסחריים של USB Implementers Forum. ENERGY STAR הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות לשמירה על איוות הסביבה (EPA) בארה"ב.