



HP LaserJet Pro M118dw

Le meilleur rapport qualité/prix de HP pour l'impression recto-verso de qualité laser

Imprimez les documents recto-verso homogènes professionnels que vous attendez de HP avec 1 000 pages de toner immédiatement après déballage. Imprimez en toute simplicité depuis votre périphérique portable et contribuez à économiser du temps et de l'énergie.^{1,2}



Points forts

- Le meilleur rapport qualité/prix de HP pour l'impression recto-verso de qualité laser
- Vitesse d'impression rapide (28 ppm A4)
- Impression recto verso automatique en standard
- Impression mobile et Wi-Fi Direct HP
- Fonction HP Auto-On/Auto-Off pour une consommation d'énergie minimale
- 1,000 pages avec le premier toner
- 23 000 pages avec tambour d'imagerie



2-sided printing



Precision black toner



ePrint



Laser technology



Auto on/off



Wireless direct

Une qualité sans compromis, un rapport qualité-prix inégalé inclus

- Obtenez jusqu'à 1 000 pages immédiatement après déballage, et commencez à imprimer rapidement.
- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Bénéficiez de coûts d'exploitation abordables et contribuez à générer de la valeur avec un tambour d'imagerie conçu pour durer jusqu'à 23 000 pages.³
- Obtenez des documents de qualité professionnelle et les performances que vous attendez grâce aux cartouches de toner HP authentiques.

Gagnez du temps et économisez de l'énergie

- Rapidité grâce à des documents de plusieurs pages avec impression recto-verso automatique.
- Des durées d'attente plus courtes avec une HP LaserJet Pro qui imprime jusqu'à 28 pages par minute(A4).⁴
- Économisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.²

Impression mobile facile avec l'application HP Smart

- Imprimez et numérisez depuis votre smartphone et commandez du toner en toute simplicité avec l'application HP Smart¹.
- Imprimez facilement depuis de nombreux smartphones et tablettes.⁵
- Partagez facilement les ressources : accès et impression grâce à un réseau sans fil.⁶
- Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.⁷

Présentation du produit

Imprimante HP LaserJet Pro M118dw affichée

1. Impression recto-verso automatique
2. Technologie HP Auto-On/Auto-Off
3. Toner noir précision - de 1 000 pages hors de la boîte
4. Tambour d'imagerie conçu pour durer jusqu'à 23 000 pages
5. Vitesses d'impression jusqu'à 30 ppm
6. Les fonctions Ethernet et sans fil intégrées vous permettent d'accéder, d'imprimer et de partager facilement des ressources sur votre réseau
7. Impression Wi-Fi Direct®
8. Imprimez et numérisez depuis votre smartphone et commandez du toner en toute simplicité avec l'application HP Smart.
9. Cartouches de toner spécialement conçues pour un fonctionnement optimal avec les imprimantes traditionnelles et les multifonctions HP



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF232A Tambour d'imagerie LaserJet original HP 32A (23 000 pages)
	CF294A HP 94A Toner noir LaserJet authentique (1 200 pages)
	CF294X HP 94X Toner noir LaserJet authentique (2 800 pages)
Service et Assistance	UG206E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes LaserJet UG086E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet UG289E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes LaserJet (UG206E disponible dans tous les pays de la zone EMEA à l'exception du MO, de l'Afrique, de l'Afrique du Sud, d'Israël, de la Turquie, UG086E disponible en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, République Tchèque, Grèce, Hongrie, Pologne, Slovaquie, UG289E disponible au MO, en Afrique, en Afrique du Sud, en Israël, en Turquie)

Caractéristiques techniques

Modèle	HP LaserJet Pro M118dw
Référence du produit	4PA39A
Panneau de commandes	Bouton LED : 4 voyants à diodes électroluminescentes (LED) (Sans Fil, Prêt, Attention, Toner); 3 boutons (Reprendre, Annuler, Sans fil)
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 28 ppm; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 18 ppm;
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : Vitesse : jusqu'à 6,8 secondes; Noir (A4, veille) : En 6,9 secondes seulement;
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie : HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 20,000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ⁴ : 200 à 2 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	AirPrint®, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, cartouches JetIntelligence, certification Mopria, impression Wi-Fi Direct®, impression recto-verso, application HP Smart
Langages standards de l'imprimante	PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4 mm, Bas: 4 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm;
Impression recto verso	Automatique (standard)
Vitesse du processeur	800 MHz
Connectivité	
Standard	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Ethernet 10/100; Sans fil
Sans fil	Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré
Fonctionnalité d'impression mobile ⁵	Apple AirPrint™; HP ePrint; Impression Wi-Fi® Direct; Google Cloud Print™
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP; IPv4; IPv6; mode direct IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; et HTTP/HTTPS
Fonctionnalités réseau	10 - 100 Ethernet
Mémoire	Standard : 256 Mo; Maximum : 256 Mo
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard : 1 bac principal, plus alimentation prioritaire 10 feuilles; Maximum : 1 bac principal, plus alimentation prioritaire 10 feuilles
Types de supports	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales
Format du support	Personnalisée (métrique) : 76 x 127 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres) : A4 ; A5 ; B5 (JIS) ; A6

Modèle	HP LaserJet Pro M118dw
Référence du produit	4PA39A
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'alimentation de 250 feuilles, bac d'alimentation prioritaire de 10 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles
Grammage du support	60 à 163 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Jusqu'à 10 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes Bac 2: Jusqu'à 250 feuilles Maximum: Jusqu'à 260 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Maximum: Jusqu'à 150 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles⁶	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows® XP SP3 ou version supérieure (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14). Linux (pour en savoir plus, consultez la page http://www.hpipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits; Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1); Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2016
Configuration minimale requise	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows® XP SP3 ou version supérieure (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS 10.14 (Mojave); 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Accès Internet
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : Programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP (sauf Win8+). Pilote pour imprimante HP PCL6, HP Device Experience (DXP), assistance HP Web Services (HP Connected), configuration du périphérique et logiciel, HP Printer Assistant, étude d'amélioration des produits HP, guides d'utilisation en ligne. Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : Guide les utilisateurs pour le téléchargement du logiciel.
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré au réseau, protégé par mot de passe ; Activer/Désactiver les ports réseau ; Modification de mot de passe communautaire SNMPv1
Administration de l'imprimante	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox;
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ⁷	Minimum 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; Maximum: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	438 x 278 x 466 mm
Poids de l'imprimante	6,9 kg
Poids du carton/paquet	9,2 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5 °C Humidité: 30 à 70% HR
Conditions de stockage	Température: -20 à 60 °C Humidité: 10 à 90% HR
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,6 B(A) Pression acoustique émise: 53 dB (A)
Alimentation⁹	Exigences: Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 3,1 A; Consommation: 480 watts (impression), 1,9 watt (prêt), 0,5 watt (veille), 0,8 watt (arrêt/sortie de veille via USB, option activée à l'expédition), 0,05 watt (arrêt automatique/marche manuelle), 0,05 watt (arrêt manuel); Consommation d'électricité typique¹⁰: Blue Angel : 0826 kWh/semaine; Energy Star : 0,810 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré);
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Certifications	CISPR 22:2008/CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Conforme Blue Angel Oui, Blue Angel DE-UZ 205
Pays d'origine	Fabriqué au Vietnam
Contenu de l'emballage¹¹	Imprimante HP LaserJet Pro M118dw; Toner noir HP LaserJet (1 000 pages); Tambour d'imagerie HP LaserJet (23 000 pages); Cordon d'alimentation; Câble USB; Guide de démarrage; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Brochure sur les réglementations; Errata, déclaration (certains pays);
Garantie	Garantie limitée d'un an

Notes de bas de page

- ¹ Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Les fonctionnalités contrôlées peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'appareil mobile. Pour connaître la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour plus de détails, consultez le site <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.
- ³ Basé sur une possession type de cinq ans avec une impression de 350 pages par mois. Sur la base de tests internes à HP, la durée de vie type d'un tambour d'imagerie HP LaserJet 32A authentique est de 23 000 pages.
- ⁴ Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://hp.com/go/learnaboutsups>.
- ⁵ Pour plus d'informations sur les exigences locales d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz. Pour plus d'informations, consultez le site <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Le périphérique mobile doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge le Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
- ⁴ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- ⁵ L'imprimante HP ePrint requiert la création d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peut être nécessaire. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement à 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ - Nécessite une inscription à Google Cloud Print™ et un compte Google. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement à 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Impression Wi-Fi Direct® - Fonction prise en charge sur certains modèles d'imprimantes. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- ⁶ Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits); Les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas tous pris en charge avec les logiciels inclus; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression; Le système d'exploitation Windows Server installe le pilote uniquement par la méthode de ligne de commande; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.
- ⁷ Sans bacs et couvercles non déployés.
- ⁸ Avec cartouches d'impression.
- ⁹ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur les mesures d'un périphérique de 115 V.
- ¹⁰ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- ¹¹ Cartouche échantillon de toner HP LaserJet noir (env. 1 000 pages), tambour d'imagerie authentique HP LaserJet (env. 23 000 pages). Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-3768, Octobre 2018

