



HP LaserJet Pro M118dw

HP's beste optie in prijs/kwaliteit voor dubbelzijdig printen met laserkwaliteit

Maak meteen de consistente en professionele dubbelzijdige documenten die u van HP verwacht met een meegeleverde toner voor 1000 pagina's. Print eenvoudig vanaf uw mobiele apparaat en bespaar tijd en energie.^{1,2}



Voornaamste kenmerken

- HP's beste optie in prijs/kwaliteit voor dubbelzijdig printen met laserkwaliteit
- Hoge printsnelheid (28 ppm A4)
- Automatisch dubbelzijdig afdrucken standaard
- HP mobiel printen en Wi-Fi Direct.
- HP Auto-On/Auto-Off voor een lager stroomverbruik
- eerste toner voor 1000 pagina's
- fotogevoelige rol voor 23.000 pagina's



2-sided printing



Precision black toner



ePrint



Laser technology



Auto on/off



Wireless direct

Kwaliteit zonder compromissen, de beste waarde inbegrepen

- Bij de levering zijn 1000 pagina's inbegrepen en u kunt meteen beginnen met printen.
- Produceer scherpe tekst, diep zwart en duidelijke afbeeldingen met zwarte precisietoner.
- Met voordelige lopende kosten en de optie om nog meer waarde toe te voegen met een fotogevoelige rol die tot 23.000 pagina's print.³
- Produceer professionele pagina's met de performance die u verwacht met originele HP tonercartridges.

Bespaar tijd en energie.

- Druk meerbladige documenten snel af met automatisch dubbelzijdig afdrucken.
- Kortere wachttijden met een HP LaserJet Pro die tot 28 pagina's per minuut print (A4).⁴
- Bespaar stroom met HP Auto-On/Auto-Off technologie.²

Gemakkelijk mobiel printen met HP Smart-app

- Print en scan vanaf uw smartphone en bestel eenvoudig toner met de HP Smart-app.¹
- Print eenvoudig vanaf een groot aantal smartphones en tablets.⁵
- Gemakkelijk hulpbronnen delen – toegang tot en printen via een draadloos netwerk.⁶
- Maak met uw smartphone of tablet rechtstreeks verbinding met de printer en print zonder netwerktoegang.⁷

Productronleiding

Foto: HP LaserJet Pro M118dw printer

1. Automatische duplexfunctie
2. HP Auto-On/Auto-Off technologie
3. Zwarte precisietoner voor 1000 pagina's inbegrepen
4. Fotogevoelige rol die tot 23.000 pagina's kan printen
5. Printsnelheden tot 30 ppm
6. Door de ingebouwde draadloze functionaliteit kunt u binnen een netwerk gemakkelijk bestanden openen, printen en delen
7. Printen met Wi-Fi Direct®
8. Print en scan vanaf uw smartphone en bestel eenvoudig toners met de HP Smart-app.
9. Deze tonercartridges zijn ontworpen om optimaal samen te werken met printers en MFP's van HP



Accessoires, supplies en support

Supplies	CF232A Originele HP 32A LaserJet fotogevoelige rol (23.000 pagina's)
	CF294A HP 94A originele zwarte LaserJet tonercartridge (1200 pagina's)
	CF294X HP 94X originele zwarte LaserJet tonercartridge (2800 pagina's)
Service en support	UG206E HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor LaserJet printers
	UG086E HP 3 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor LaserJet printers
	UG289E HP3 jaar Care Pack met retour aan depot voor LaserJet printers
	(UG206E - beschikbaar in alle landen van EMEA, uitgezonderd het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UG086E - beschikbaar in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije, UG289E - beschikbaar in het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije)

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro M118dw
Bestelnr.	4PA39A
Bedieningspaneel	Knop met LED: 4 leds (light-emitting diode) controlelampjes (draadloos, standby, attentie, toner); 3 knoppen (hervatten, annuleren, draadloos)
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard) Tot 28 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig) : Tot 18 ipm;
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed) : Vanaf 6,8 sec; Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 6,9 seconden;
Printresolutie	Zwart (beste) : 1200 x 1200 dpi; Technologie : HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;
Maandelijks printvolume ³	20,000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ⁴ : 200 tot 2000
Intelligente printersoftwarefuncties	AirPrint®, Instant-on technologie, HP auto-aan/auto-uit technologie, JetIntelligence cartridges, Mopria-certificering, Wi-Fi Direct® printen, dubbelzijdig printen, HP Smart-app
Standaard printertalen	PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen
Printgebied	Printmarges Boven: 4 mm, Onder: 4 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm;
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Processorsnelheid	800 MHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100-netwerk; Draadloos
Draadloos	Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobiele printcapaciteit ⁵	Apple AirPrint™; HP ePrint; Wi-Fi® Direct Printing; Google Cloud Print™
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v1/2/3; en HTTP/HTTPS
Netwerkmogelijkheden	10/100 Ethernet
Geheugen	Standaard : 256 MB; Maximum : 256 MB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard : 1 hoofdlade, invoer met prioriteit voor 10 vellen; Maximum : 1 hoofdlade, invoer met prioriteit voor 10 vellen
Mediatypen	Papier (laser, gewoon, foto, ruw, vellum), enveloppen, etiketten, kaarten, briefkaarten
Mediaformaat	Aangepast (metrisch) : 76 x 127 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch) : A4; A5; B5 (JIS); A6

Model	HP LaserJet Pro M118dw
Bestelnr.	4PA39A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 250 vellen, prioriteitslade voor 10 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerlade voor 150 vellen
Mediagewicht	60 tot 163 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Tot 10 vellen; Tot 10 enveloppen Lade 2: 250 vel Maximum: Tot 260 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: 150 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Maximum: 150 vel
Compatibele besturingssystemen⁵	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bits, 2 GB beschikbare hardeschijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista®: (alleen 32-bits), 2 GB beschikbare hardeschijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare hardeschijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS hoge Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14). Linux (zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts). Unix (zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits; Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1); Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016
Minimum systeemeisen	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bits, 2 GB beschikbare hardeschijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista®: (alleen 32-bits), 2 GB beschikbare hardeschijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare hardeschijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS hoge Sierra (v10.13), macOS 10.14 (Mojave); 2 GB beschikbare hardeschijfruimte; Internettoegang
Bijbehorende software	Voor Windows-besturingssysteem: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (uitgezonderd Win8+). HP PCL6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), installatie van het apparaat en software, HP Printerassistent, HP productverbeteringsonderzoek, online gebruikershandleidingen. Voor Mac OS: Wijst de gebruikers waar software te downloaden.
Beveiligingsbeheer	Geïntegreerde netwerkwebserver met wachtwoordbeveiliging; Netwerkpporten in-/uitschakelen; SNMPv1-communitywachtwoord wijzigen
Printerbeheer	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H) ⁷	Minimum 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; Maximum: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm;
Afmetingen verpakking (b x d x h)	438 x 278 x 466 mm
Gewicht printer ⁸	6,9 kg
Gewicht met verpakking	9,2 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Bewaarmstandigheden	Temperatuur: -20 tot 60 °C Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,6 B(A) Geluidsdrukmissie: 53 dB(A)
Voeding⁹	Vereisten: 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 60 Hz/50 Hz, 3,1 A; Gebruik: 480 watt (printen), 1,9 watt (standby), 0,5 watt (slaapstand), 0,8 watt (auto-uit/wake-on-USB, ingeschakeld bij aflevering), 0,05 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,05 watt (handmatig uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹⁰: Blue Angel: 0826 kWh/week; Energy Star: 0,810 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voeding;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie
Certificaten	CISPR 22:2008/CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Silver Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205
Land van herkomst	Gemaakt in Vietnam
Inhoud van de doos¹¹	HP LaserJet Pro M118dw printer; HP zwarte LaserJet tonercartridge (1000 pagina's); HP LaserJet fotogevoelige rol (23.000 pagina's); Netsnoer; USB-kabel; Installatiegids; Installatieposter; Supportflyer; Flyer met regelgeving; Errata, verklaring (sommige landen).
Garantie	Eén jaar garantie

Voetnoten

- ¹ De HP Smart app moet worden gedownload. Beschikbare functionaliteit varieert per mobiel besturingssysteem. Overzicht van ondersteunde besturingssystemen en informatie op <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ² HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen; een firmwareupdate kan vereist zijn.
- ³ Gebaseerd op een gebruikelijk eigendom van 5 jaar en 350 geprinte pagina's per maand. Gebaseerd op interne testen van HP, is het gebruikelijke rendement van de 32A originele LaserJet fotogevoelige rol 23.000 pagina's.
- ⁴ Opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://hp.com/go/mobielprinten>.
- ⁶ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4GHz- en 5,0GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Om te printen moet het mobiele apparaat verbonden zijn met het Wi-Fi Direct®-signaal van een AiO of printer die printen via Wi-Fi Direct ondersteunt. Meer informatie op <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Registratie van een ePrint-account voor de HP ePrint-printer is vereist. Mogelijk is een app of software nodig. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Apple AirPrint: het mobiele apparaat moet AirPrint® hebben. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™: registratie bij Google Cloud Print™ en een Google-account zijn vereist. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Printen via Wi-Fi Direct® wordt niet op alle printers ondersteund. Om te printen moet het mobiele apparaat zijn verbonden met het signaal van een MFP of printer die printen via Wi-Fi Direct® ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- ⁶ Geen ondersteuning voor Windows® XP (64-bits) en Windows Vista® (64-bits); De meegeleverde software ondersteunt niet alle 'compatibele besturingssystemen'; Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies; Voor oudere Windows-besturingssystemen (XP, Vista en equivalente servers) zijn er alleen printerdrivers beschikbaar; In Windows Server-besturingssystemen kan de driver alleen met behulp van een commandoregel worden geïnstalleerd; Windows RT OS voor tablets (32-bits/64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd; Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het besturingssysteem.
- ⁷ Zonder laden, kleppen niet uitgeschoven.
- ⁸ Met printer cartridges.
- ⁹ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ¹⁰ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- ¹¹ HP zwarte LaserJet introductietoner cartridge (1000 pagina's), originele HP LaserJet fotogevoelige rol (23.000 pagina's). Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/leeroversupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-3768, Oktober 2018

