



HP LaserJet Pro M118dw

HPs bästa värde för pengarna, dubbelsidig utskrift

Skriv ut de konsekventa, professionella dubbelsidiga dokument ni förväntar er av HP med toner för 1 000 sidor – direkt ur förpackningen. Skriv ut enkelt från mobila enheter och spara tid och energi.^{1,2}



Höjdpunkter

- HPs bästa värde för pengarna, dubbelsidig utskrift
- Hög utskriftshastighet (28 sid/min A4)
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- HP Mobile Printing och Wi-Fi Direct
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- 1 000 sidors starttoner
- 23 000 sidors bildtrumma



2-sided printing



Precision black toner



ePrint



Laser technology



Auto on/off



Wireless direct

Kvalitet utan kompromisser, maximalt mervärde i förpackningen

- Få upp till 1 000 sidor direkt ur förpackningen och börja skriva ut snabbt.
- Producera skarp text, djupa svarta nyanser och skarpa linjer med svart precisionstoner.
- Lägre driftskostnader och högre mervärde tack vare en bildtrumma som är utformad för upp till 23 000 sidor.³
- Få utskrifter av proffskvalitet och den prestanda du förväntar dig med HPs originaltonerkassetter.

Spara tid och energi

- Ta dig snabbt igenom flersidiga dokument med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Förkorta väntetiden med en HP LaserJet Pro som skriver ut upp till 28 sidor per minut (A4).⁴
- Hjälptill att spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.²

Enkla mobila utskrifter med HP Smart-appen

- Skriv ut och skanna från smarttelefonen och beställ toner med HP Smart-appen.¹
- Skriv enkelt ut från en mängd olika smarttelefoner och plattor.⁵
- Enkel delning av resurser – åtkomst och utskrift via trådlösa nätverk.⁶
- Anslut smarttelefonen eller plattan direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.⁷

Produkttrundtur

HP LaserJet Pro M118dw-skrivare visas

1. Automatisk dubbelsidig utskrift.
2. HP Auto-On/Auto-Off-teknik
3. Svart precisionstoner – 1000 sidor direkt ur förpackningen
4. Bildtrumma som håller i upp till 23 000 sidor
5. Utskriftshastighet upp till 30 sid/min
6. Med inbyggda trådlösa funktioner blir det enkelt att komma åt, skriva ut och dela resurser i ett nätverk
7. Skriv ut med Wi-Fi Direct®
8. Skriv ut och skanna från en smarttelefon och beställ toner med HP Smart-appen
9. Tonerkassetter som är utformade för att fungera optimalt med HPs skrivare och MFP-enheter



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

| | |
|-----------------------------|---|
| Förbrukningsartiklar | CF232A HP 32A original LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor) |
| | CF294A HP 94A svart original LaserJet-tonerkassett (1 200 sidor) |
| | CF294X HP 94X svart original LaserJet-tonerkassett (2 800 sidor) |
| Service och support | UG206E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för LaserJet-skrivare UG086E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för LaserJet-skrivare UG289E HP 3 års Care Pack med retur till depå för LaserJet-skrivare (UG206E – tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UG086E – tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UG289E – tillgängligt i Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet) |

Tekniska specifikationer

| | |
|---|--|
| Modell | HP LaserJet Pro M118dw |
| Produktnummer | 4PA39A |
| Kontrollpanel | Knapp-LED: 4 LED-lampor, indikatorlampor (trådlöst, klar, varning, toner); 3 knappar (fortsätt, avbryt, trådlöst) |
| Skriv ut | |
| Utskriftsteknik | Laser |
| Utskriftshastighet ¹ | Svart (A4, normal) Upp t 28 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 18 bilder/min; |
| Första sidan ut ² | Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,8 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 6,9 sek; |
| Utskriftsupplösning | Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200; |
| Kapacitet per månad ³ | Upp t 20,000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad⁴: 200 till 2 000 |
| Smarta programfunktioner i skrivaren | AirPrint®, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, JetIntelligence-tonerkassetter, Mopria Certified, Wi-Fi Direct®-utskrift, dubbelsidig utskrift, HP Smart-appen |
| Standardutskriftsspråk | PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG |
| Teckensnitt och typsnitt | 84 skalbara TrueType-teckensnitt |
| Utskriftsområde | Utskriftsmarginaler Högst upp: 4 mm, Underkant: 4 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm; |
| Dubbelsidig utskrift | Automatisk (standard) |
| Processorhastighet | 800 MHz |
| Anslutning | |
| Standard | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 nätverk; Trådlöst |
| Trådlöst | Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Kapacitet för mobil utskrift ⁵ | Apple AirPrint™; HP ePrint; Wi-Fi® Direct-utskrift; Google Cloud Print™ |
| Stöd för nätverksprotokoll | TCP/IP; IPv4; IPv6; IP direktläge; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; och HTTP/HTTPS |
| Nätverksfunktioner | 10/100 Ethernet |
| Minne | Standard: 256 MB; Maximal : 256 MB |
| Mediekapacitet | |
| Antal pappersfack | Standard: 1 huvudfack plus prioriterad matning för 10 ark; Maximal: 1 huvudfack plus prioriterad matning för 10 ark |
| Medietyper | Papper (laser, vanligt, foto, grovt, veläng), kuvert, etiketter, kortpapper, vykort |
| Mediestorlek | Anpassad (metrisk): 76 x 127 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): A4; A5; B5 (JIS); A6 |

| | |
|--|--|
| Modell | HP LaserJet Pro M118dw |
| Produktnummer | 4PA39A |
| Mediekapacitet | Standardinmatning: Inmatningsfack för 250 ark, 10-arksfack för prioriterad matning Standardutmatning: Utmatningsfack för 150 ark |
| Medievikt | 60 till 163 g/m ² |
| Inmatningskapacitet | Fack 1: Upp till 10 ark; Upp till 10 kuvert Fack 2: Upp till 250 ark Maximal: Upp till 260 ark |
| Utmatningskapacitet | Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert Maximal: Upp till 150 ark |
| Kompatibla operativsystem⁶ | Windows [®] 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista [®] : (endast 32-bitars), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows [®] XP SP3 eller högre (endast 32-bitars): valfri Intel [®] Pentium [®] II- och Celeron [®] -processor eller kompatibel processor på 233 MHz, 850 MB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Apple [®] OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14). Linux (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscrips). Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscrips) |
| Kompatibla nätverksoperativsystem | Windows Server 2008 R2 64-bitars; Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1); Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 |
| Lägsta systemkrav | Windows: Windows [®] 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista [®] : (endast 32-bitars), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows [®] XP SP3 eller högre (endast 32-bitars): valfri Intel [®] Pentium [®] II- och Celeron [®] -processor eller kompatibel 233 MHz-processor, 850 MB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Mac: Apple [®] macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS 10.14 (Mojave); 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetåtkomst |
| Medföljande program | Windows OS: HP installationsprogram för programvara, HP avinstallationsprogram för programvara (exkl. Win8+). HP PCL6 skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), enhetskonfiguration och -programvara, HP Printer Assistant, HP produktförbättringsstudie, onlineanvändarhandböcker. Mac OS: Dirigerar användarna till hämtning av programvara. |
| Säkerhetsantering | Lösenordskyddad inbyggd nätverkswebbserver; Aktivering/inaktivering av nätverksportar; Lösenordsändring för SNMPv1-community |
| Skrivarhantering | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
| Mått och vikt | |
| Skrivarens mått (B x D x H) ⁷ | Lägsta 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; Maximal: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm; |
| Emballagets yttermått (B x D x H) | 438 x 278 x 466 mm |
| Skrivarens vikt ⁸ | 6,9 kg |
| Vikt inklusive emballage | 9,2 kg |
| Driftsmiljö | Temperatur: 15 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet |
| Lagringsvillkor | Temperatur: -20 till 60 °C Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet |
| Akustik | Ljudeffekt: 6,6 B(A) Ljudtryck: 53 dB(A) |
| Strömförsörjning⁹ | Krav: 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 3,1 A; Energiförbrukning: 480 W (aktiv utskrift), 1,9 W (startklar), 0,5 W (viloläge), 0,8 W (auto-off/wake on USB, aktiverad vid leverans), 0,05 W (auto-off/manual-on), 0,05 W (manual-off); Typisk elförbrukning (TEC)¹⁰: Blue Angel: 0826 kWh/vecka; Energy Star: 0,810 kWh/vecka; Nättaggeregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning; |
| Energibesparings teknik | HP Auto-On/Auto-Off-tekniken |
| Certifikat | CISPR 22:2008/CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klass B EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 ENERGY STAR [®] -kvalificerad; EPEAT [®] Silver Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 |
| Ursprungsland | Tillverkad i Vietnam |
| Medföljer¹¹ | HP LaserJet Pro M118dw skrivare; HP svart LaserJet-tonerkasset (1 000 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); Ström-kabel; USB-kabel; Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Broschyr med föreskrifter; Korrigeringar, förklaring (i vissa länder). |
| Garanti | Ett års begränsad garanti |

Fotnoter

- ¹ Kräver HP Smart-appen. Funktionerna kan variera beroende på den mobila enhetens operativsystem. En fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.
- ³ Baserat på ett typiskt ägande i fem år med utskrift av 350 sidor per månad. Baserat på HPs interna tester, typisk kapacitet för 32A original LaserJet-bildtrumma är 23 000 sidor.
- ⁴ Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Information om lokala utskriftskrav finns på <http://hp.com/go/mobile printing>.
- ⁶ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en allt-i-ett-enhet eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ HP ePrint – Skrivaren kräver registrering av ett ePrint-konto. En app eller programvara kan krävas. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Apple AirPrint – Den mobila enheten måste ha AirPrint®. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ – Kräver registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct®-utskrift – Funktionen stöds på utvalda skrivare. Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en MFP eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct®. En app eller en drivrutin kan behövas, beroende på vilken mobil enhet som används. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- ⁶ Windows® XP (64-bitars) och Windows Vista® (64-bitars) stöds inte; Alla "kompatibla operativsystem" stöds inte med programvara; Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare; Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskriftsdrivrutiner; Windows Server OS installation av drivrutiner endast via kommandotolken; Windows RT OS för plattor (32-/64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS; Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.
- ⁷ Utan fack och lock inte utfällda.
- ⁸ Med tonerkassetter.
- ⁹ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energiförbrukningsvärden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enheter.
- ¹⁰ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ¹¹ HP svart LaserJet-starttonerkasset (1 000 sidor), HP original LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA7-3768, Oktober 2018

