

# HP LaserJet 4345MFP Serie



Maximieren Sie die Arbeitsgruppenproduktivität dank Drucken, Kopieren, Scan-to-E-Mail und Faxmodem<sup>1</sup>. Dieses flexible Multifunktionsgerät bietet mehrere Papierzuführungen, Heften und Sortieren als Optionen zur Endbearbeitung von Dokumenten<sup>2</sup>, eine 3-fach Ablage<sup>3</sup> und Digital Sending<sup>4</sup>.

**Ideal für Arbeitsgruppen mit hohem Arbeitsaufkommen und 3 – 15 Anwendern in Unternehmen mit nur einem Standort bis hin zu Großunternehmen mit regionalen/entfernten Niederlassungen. Für Anwender, die ein hochproduktives MFP-Produkt für Schwarzweißausdrucke im Format DIN A4 gemeinsam nutzen möchten, das einen umfassenden Funktionsumfang für den geschäftlichen Einsatz bietet.**

**Wird den Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsgruppen mit hohem Druckaufkommen gerecht.**

- Höhere Produktivität in Arbeitsgruppen mit hohem Arbeitsaufkommen dank vielseitigen Funktionen wie Drucken, Kopieren, Digital Sending<sup>4</sup> und Faxen<sup>1</sup>.
- Flexibilität dank Papierzuführungskapazität von bis zu 2.100 Blatt und HP Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck<sup>1</sup>.
- Optionale 3-fach Ablage (3 Ausgabefächer)<sup>3</sup> für getrenntes Bearbeiten von Druck-, Kopier- und Faxaufträgen sowie Zuordnung von Ausgabefächern an Anwender und Sortieren von bis zu 700 Blatt.
- Die optionale automatische Dokumentenzuführung für 50 Blatt sichert höhere Leistungsfähigkeit für die unbeaufsichtigte Dokumentenverarbeitung.

**Macht das Leben leichter und spart Zeit.**

- Optimale Anpassung der integrierten Sendefunktionen<sup>5</sup> des MFPs mit der optionalen HP Digital Sending Software 4.0<sup>6</sup> mit LDAP-Authentifizierung und Auftragspeicherung.
- Eindrucksvolle Ausdrücke, wenn es darauf ankommt – mit Drucken und Kopieren in Schwarzweiß (DIN A4) bei bis zu 43 S./Min.; Ausgabe der ersten Seite in weniger als 10 Sekunden.
- Hochwertige beidseitig bedruckte Dokumente dank HP Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck<sup>1</sup>.
- Verbessern Sie die Dokumentenbearbeitung durch optionale Routing-Software, die Daten an eine Vielzahl von Anwendungen versendet.

**Einfacher, sorgenfreier Betrieb mit der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit des HP LaserJet.**

- Einfache gemeinsame Nutzung – beste Netzwerkeinbindung in dieser Klasse dank HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver.
- Bedienerfreundliches intuitives Bedienfeld mit berührungssensitiven Symbolen.
- Bewährte Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit sowie die Vielseitigkeit eines hochproduktiven MFP-Geräts.
- Konstant hohe Ausgabequalität dank automatischer Optimierung durch HP Smart Drucktechnologie<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Analoge Faxeinheit und automatischer beidseitiger Druck standardmäßig in den Modellen HP LaserJet 4345X, 4345XS und 4345XM enthalten.  
<sup>2</sup> Ausgabefach mit Hefteinrichtung: Standard bei HP LaserJet 4345XS; optionales Zubehör (separat erhältlich) bei den Modellen HP LaserJet 4345, 4345X und 4345XM.  
<sup>3</sup> Multifunktionsausgabefach mit 3 Ausgabefächern: Standard bei HP LaserJet 4345XM; optionales Zubehör (separat erhältlich) bei den Modellen HP LaserJet 4345, 4345X und 4345XS.  
<sup>4</sup> Digitales Senden über optionale Zubehörkomponenten.  
<sup>5</sup> Die integrierten Sendefunktionen beinhalten Send-to-E-Mail, send-to-Network Folder und LDAP-Authentifizierung.  
<sup>6</sup> Die Funktionen für Digital Sending über die optional erhältliche Software werden separat angeboten.  
<sup>7</sup> Der Einsatz von Original HP Zubehör bietet die Möglichkeit, alle HP Smart Druckfunktionen zu nutzen.



HP LaserJet 4345MFP



HP LaserJet 4345X MFP



HP LaserJet 4345XS MFP



HP LaserJet 4345XM MFP

# HP LaserJet 4345MFP Serie

1. Bequeme Bedienung über intuitives berührungssensitives Bedienfeld mit Ziffernwahlfeld
2. Automatische Duplex-Einheit für schnellen beidseitigen Druck
3. Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für bis zu 50 Seiten zum automatischen beidseitigen Scannen von Dokumentvorlagen
4. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung für schwere Druckmedien in Sonderformaten bis zu 200 g/m<sup>2</sup>
5. Anpassbare 500-Blatt-Papierzuführungen 2 und 3
6. MFP-Unterstand mit Vorratsbehälter
7. Bidirektionaler IEEE-1284-B-kompatibler paralleler Anschluss
8. HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver
9. Freier EIO-Steckplatz für Erweiterungen von HP und anderen Herstellern
10. Jetlink-Anschluss für Papierzuführungslösungen von HP und anderen Herstellern
11. FIH-Anschluss
12. 256 MB Gesamtspeicher und ein leistungsfähiger 533 MHz-Prozessor zur schnellen Durchführung komplexer Aufgaben
13. Integrierte 20-GB-Hochleistungsfestplatte (Minimum) für Digital Sending, Private Printing und Auftragsspeicherung
14. Analoges Faxmodem<sup>®</sup>
15. Multifunktionsausgabefach (3 Fächer)



Abbildung: Modell HP LaserJet 4345XM MFP

## Die Serie auf einen Blick



### 4345MFP (Q3942A)

- Drucker, direktes Netzkabel, Bedienfeldaufkleber, Druckkassette, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Informations- und Schulungs-CD, gedruckte Dokumentationen (Kurzanleitung, Bedienungsposter, Netzwerk-konfigurationsanleitung, Flyer mit Informationen zum Telefonsupport) plus:
- 100-Blatt-Mehrzweckzuführung und 500-Blatt-Papierzuführung 2 = 600 Blatt Papierkapazität insgesamt
  - 500-Blatt-Ausgabefach
  - Automatische Dokumentenzuführung für 50 Blatt
  - HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver
  - 256 MB DDR-RAM
  - EIO-Festplatte, 20 GB (Minimum)



### 4345X MFP (Q3943A)

- Basismodell plus:
- Telefonkabel
  - Gedruckte Dokumentation (Faxinstallationsanleitung)
  - 500-Blatt-Papierzuführung 3 = 1100 Blatt Papierkapazität insgesamt
  - Duplex-Einheit für den automatischen beidseitigen Druck
  - Analoges Faxmodem<sup>®</sup>



### 4345XS MFP (Q3944A)

- Basismodell plus:
- Telefonkabel
  - Gedruckte Dokumentation (Faxinstallationsanleitung)
  - 500-Blatt-Papierzuführung 3 = 1100 Blatt Papierkapazität insgesamt
  - Duplex-Einheit für den automatischen beidseitigen Druck
  - Analoges Faxmodem<sup>®</sup>
  - MFP-Unterstand mit Vorratsbehälter
  - Ausgabefach mit Hefteinrichtung



### 4345XM MFP (Q3945A)

- Basismodell plus:
- Telefonkabel
  - Gedruckte Dokumentation (Faxinstallationsanleitung)
  - 500-Blatt-Papierzuführung 3 = 1100 Blatt Papierkapazität insgesamt
  - Duplex-Einheit für den automatischen beidseitigen Druck
  - Analoges Faxmodem<sup>®</sup>
  - MFP-Unterstand mit Vorratsbehälter
  - Multifunktionsausgabefach (3 Fächer)

# Vielseitige, effiziente und zuverlässige Dokumentenerstellung in Ihrem Büro.

## Langfristiger Nutzwert

Die Gesamtbetriebskosten sind ein wichtiger Faktor für die Kaufentscheidung. Mit den Geräten der HP LaserJet 4345MFP Serie können Sie entscheidende Kosteneinsparungen realisieren.

**Ein effizientes Multifunktionsgerät.** Beeindruckende Papierzuführungsfunktionen ermöglichen die Dokumentenproduktion vor Ort. So sparen Sie die mit dem Druck in der zentralen Abteilung verbundenen Mehrkosten.

**Zuverlässigkeit spart Kosten.** HP erhält regelmäßig die Höchstbewertung in der Umfrage der Zeitschrift „PC Magazine“ zu Servicequalität und Zuverlässigkeit und wurde kürzlich als einer der ersten Anbieter mit der Bewertung A+ ausgezeichnet. Diese Zuverlässigkeit trägt entscheidend zur hohen Anwenderproduktivität und den geringen Gesamtbetriebskosten bei.

## Digital Sending Funktionen

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten über die Standardfunktionen für Digital Sending (es ist keine zusätzliche Software erforderlich):

Funktion	Unterstützte Dateitypen	Unterstützte Auflösungen	Beschreibung
Send-to-e-mail	.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF	Bis zu 300 dpi	Einscannen von Dokumenten und Weiterleitung an einen oder mehrere E-Mail-Empfänger in Farbe oder Schwarzweiß
Send-to-network folder	.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF	Bis zu 600 dpi	Einscannen von Dokumenten und Weiterleitung an einen Ordner im Netzwerk

## Die optionalen Komponenten für Ihr maßgeschneidertes MFP-System.



(Q5968A)  
500-Blatt-Papierzuführung – für eine Papierkapazität von bis zu 2100 Blatt



(Q5692A)  
700-Blatt-Multifunktionsausgabefach mit 3 Ausgabefächern, die bestimmten Benutzern oder Gerätefunktionen zugeordnet werden können



(Q5691A)  
Ausgabefach mit Heftleinrichtung – ermöglicht das Heften von bis zu 30 und das Ablegen von bis zu 500 Seiten



(Q2438B)  
Briefumschlagzuführung für 75 Umschläge – ermöglicht effizienten Postversand in Unternehmen



(Q5969A)  
Automatische Duplex-Einheit für schnelles, effizientes beidseitiges Drucken



(Q5970A)  
Druckerunterstand mit Vorratsbehälter – für bequeme Papieraufbewahrung und leichtere Zugänglichkeit



(Q3701A)  
HP LaserJet MFP Faxmodem 300 – Komfort-Faxfunktionen für den Geschäftsalltag



(J6058A)  
HP Jetdirect 680N 802.11b Wireless Printserver für kabelloses Drucken



(J6072A)  
HP BT1300 Bluetooth® Wireless Druckeradapter<sup>10</sup> – ermöglicht das Drucken von Mobiltelefonen oder PDAs aus



(T1936AA)  
HP Digital Sending Software 4.0 – für die Integration gedruckter Dokumente in den elektronischen Workflow



(T1943AA)  
HP AutoStore Software – zum Weiterleiten gescannter Papierdokumente an Anwendungen zur Dokumentenverwaltung



(z.B. Q2627A)  
Speichererweiterung – bis zu 512 MB Speicher über zwei freie 100-Pin-DDR-DIMM-Steckplätze

<sup>9</sup> Der Einsatz des entsprechenden Original HP Zubehörs macht alle intelligenten Funktionen der innovativen HP Drucklösung verfügbar.

<sup>10</sup> Weitere Informationen und eine Liste der unterstützten Telefone und anderer Geräte finden Sie unter [www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter](http://www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter).

## Technische Daten

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Ausgabe der ersten Seite (Schwarzweiß): weniger als 10 Sek. Aufwärmzeit: 2 Minuten (Kaltstart) Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokuments.	
<b>Prozessor</b>	533 MHz, MIPS 20KC Prozessor	
<b>Speicher</b>	256 MB, HP 20 GB Festplatte mit hoher Kapazität, erweiterbar bis zu 512 MB über 2 offene 100-pin DDR DIMM-Steckplätze mit Memory Enhancement technology (MET)	
<b>Drucken</b>	Technologie: Qualität: Geschwindigkeit: Sprachen: Sparbetrieb:	Laser Präsentation: 1200 x 1200 dpi (mit HP Fastres 1200) Normal: 1200 x 1200 dpi (mit HP Fastres 1200) Entwurf: 600 x 600 dpi mit Resolution Enhancement technology (REI) Bis zu 43 S./Min. (DIN A4) HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emulation, Printer Management Language (PML), PDF, XHTML Econo-Modus (spart bis zu 50% Toner bei 600 dpi), sofortige Rückkehr in den Energiesparbetrieb nach jedem Druckauftrag dank Instant-On-Technologie der Fixierereinheit (spart Strom), optionaler automatischer beidseitiger Druck und Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt (spart Papier)
	Schriftarten: Monatliches Druckvolumen: Druckränder:	80 skalierbare TrueType™-Schriften Bis zu 200.000 Seiten pro Monat Oben: 4,2 mm; links: 4,2 mm; rechts: 4,2 mm; unten: 4,2 mm <sup>1</sup>
<b>Fax</b>	Auflösung: Weitere Informationen siehe Datenblatt zum HP LaserJet MFP Faxmodem 300.	Standard: 200 x 100 dpi; fein: 200 x 200 dpi; superfein: 300 x 300 dpi
<b>Digitales Versenden</b>	Funktionalitäten: Dateiformate: Konfiguration:	Integriertes Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, LDAP-Authentifizierung Standard. Optional (über DSS 4.0) Send-to-LAN-Fax, Send-to-Printer, Send-to-Application PDF, JPEG, TIFF, MTIFF HP Embedded Webserver, HP Web Jetadmin
<b>Scanner</b>	Typ: Auflösung: Bit-Tiefe: Anzahl der Graustufen: Scanfläche: Ränder: Weitere Funktionen:	Flachbett, automatische Dokumentenzuführung (ADF) doppelseitig 600 dpi optisch 24 Bit 256 (8 Bit) Scan-Mindestformat: 148 x 210 mm. Maximales Scanformat: 227 x 302 mm Links: 4,2 mm; oben: 4,2 mm; rechts: 4,2 mm; unten: 4,2 mm (Edge-to-Edge-Scannen aus) Scanner (45 Bilder pro Minute) mit automatischer Dokumentenzuführung für beidseitiges Scannen (50 Blatt), Xenon-Lampe für Instant-On Kopieren/Scannen
<b>Kopieren</b>	Geschwindigkeit: Mehrfachkopien: Verkleinern/Vergrößern: Weitere Funktionen:	Bis zu 43 S./Min. (DIN A4) 1:32.000 25 bis 400% Scanner (45 Bilder pro Minute) mit automatischer Dokumentenzuführung für beidseitiges Scannen (50 Blatt)
<b>Druckmedien</b>	Papier (Normalpapier, Vordrucke, Briefpapier, vorgestanztes Papier, Recycling-Papier, farbiges Papier, raues Papier), Transparentfolien, Etiketten, Briefumschläge, Karten	
<b>Medienhandhabung</b>	<b>Zuführung</b> Papierzuführung 1	<b>Gewicht</b> 60 bis 200 g/m <sup>2</sup>  <b>Format</b> DIN A4, DIN A5, DIN B5, US-Executive, 16K, D-Postkarte, Statement, 210 x 297 mm, Briefumschläge (DL, DIN C5, DIN B5, Nr. 10, Commercial), Sonderformate 76 x 127 bis 216 x 356 mm DIN A4, DIN A5, DIN B5, US-Executive, 16K, 210 x 297 mm, Sonderformate 148 x 210 bis 216 x 356 mm DIN A4, DIN A5, DIN B5, US-Executive, 16K
	Papierzuführung 2/3	60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
	Duplex-Einheit	60 bis 120 g/m <sup>2</sup> <b>Ausgabe:</b> Blatt: 4345/X MFP: 500, 4345XS MFP: 500 (oder 15 Pakete à 30 Seiten, geheftet), 4345XM MFP: 700 (500 unteres Fach, je 100 in den beiden oberen Fächern), Briefumschläge: 100, Transparentfolien: 500 <b>Beidseitiger Druck:</b> 4345MFP: Automatisch [optional beim Kauf einer (automatischen) Duplex-Einheit], 4345XS/XS MFP: Automatisch (Standard)
<b>Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten</b>	<b>Standard:</b> Parallelschnittstelle gemäß IEEE 1284-B, HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded PrinterServer (Netzwerkneinbindung), Foreign Interface Harness (FIH) Schnittstelle, Faxschnittstelle (für optionales analoges Faxmodem), freier EIO-Steckplatz <b>Optional:</b> Interne HP Jetdirect (EIO) PrinterServer, externe HP Jetdirect PrinterServer, HP EIO Festplatte und HP Jetdirect EIO-Konnektivitätskarte für USB (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), seriell und LocalTalk	
<b>Betriebssysteme</b>	<b>Standard:</b> Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (nur Parallel- und Netzwerkverbindungen), 2000, XP, Server 2003; Mac OS 9.x und höher, OS X 10.1 oder höher <b>Optional:</b> OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS Die neuesten Treiber für alle unterstützten Betriebssysteme können unter <a href="http://www.hp.com/support/lj4345mfp">http://www.hp.com/support/lj4345mfp</a> heruntergeladen werden. Falls kein Internetzugang vorhanden, siehe mitgelieferten Support-Flyer.	
<b>Netzwerkbetriebssysteme</b>	<b>Standard:</b> Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, Server 2003; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Mac OS 8.6 und höher; Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (nur SPARC-Systeme); IBM® AIX 3.2.5 und höher; MPE-iX <b>Optional:</b> Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, Server 2003; Mac OS 9.x, OS X	
<b>Mindestsystemanforderungen</b>	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM; Windows 2000: 133-MHz-Prozessor, 64 MB RAM; Windows XP: 233-MHz-Prozessor, 64 MB RAM; Windows Server 2003 (Standard Edition): 550-MHz-Prozessor, 128 MB RAM, 220 MB freier Festplattenspeicher für Windows, CD-ROM-Laufwerk oder Internet-Verbindung; bidirektionaler Parallelanschluss gemäß IEEE 1284 160 MB freier Festplattenspeicher, Mac OS 9.x und Mac OS X 10.1 und höher, CD-ROM-Laufwerk, bidirektionaler Parallelanschluss gemäß IEEE 1284-B	
<b>Standard-Software</b>	Druckertreiber und Installations-Software auf CD-ROM HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emulation, HP LaserJet Utility, HP Toolbox, Macintosh Software, PostScript Printer Description (PPD)	
<b>Bedienfeld</b>	Intuitive Bedienung und leicht verständliche Hinweise, berührungssensitives LCD-Display mit 640 x 240 Pixel und Hilfsfunktionen. Anzeige der Meldungen in 20 Sprachen möglich. Tasten: Druckabbruch, Start, Pfeil nach unten, Hilfe, Menü, Pfeil nach oben, Pfeil zurück, numerische Tastatur mit 13 Tasten wie Abbruch, Schlafmodus, Status; Leuchtanzeigen: Bereit, Daten, Achtung	
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Embedded Webserver, HP Web Jetadmin, HP Toolbox, HP LaserJet Utility	
<b>Stromanforderungen</b>	Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), empfohlene Netzkapazität 8 A Externe Stromversorgung (Wechselstrom)	
<b>Abmessungen (B x T x H)</b> (ohne/mit Verpackung)	4345MFP: 730 x 550 x 550 mm (einschl. Ausgabefach)/802 x 648 x 842 mm; 4345X MFP: 730 x 550 x 670 mm/802 x 648 x 1052 mm; 4345XS/XM MFP: 880 x 730 x 1100 mm/1200 x 1000 x 1440 mm	
<b>Gewicht</b> (ohne/mit Verpackung)	4345MFP: 51,6 kg/69,8 kg; 4345X MFP: 54,6 kg/74,4 kg; 4345XS MFP: 69,4 kg/171 kg; 4345XM MFP: 69,3 kg/171 kg	
<b>Betriebsumgebung</b>	Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 10 bis 32,5°C, empfohlene Betriebstemperatur: 10 bis 32,5°C, Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, Lagertemperatur: 0 bis 35°C, Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschemission nach ISO 9296, Schallleistungspegel: LwAd 7,0 B(A) (beim Drucken), 7,2 B(A) (beim Kopieren)	
<b>Produktbescheinigungen</b>	Sicherheitszertifikationen: IEC 60950 (international), EN 60950 (international), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1+A11 Laser-/LED-Produkt der Klasse 1, GB4943, Laser-Erklärung (Finnland), EMV-Zertifikate: IEC 60950 (international), EN 60950 (international), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1+A11 Klasse 1, GB4943, CISPR 22+A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 Klasse B, EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Titel 47 CFR, ICES-003, Ausgabe 3, AS/NZS 3548+A1+A2 GB9254, EMV-Richtlinie 89/336/EWG, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, CE-Kennzeichnung (Europa), EN 55022 Klasse A, Teil 15 der FCC-Vorschriften bei geschlossenem LAN-Kabel. Energy Star®	
<b>Herstellergarantie</b>	1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Optionale HP Care Packs erhältlich	

\*Nur mit PostScript und PCL 6 Sprachen.

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/de> <http://www.hp.com/go/all-in-one>

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

**Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:**

**Deutschland:** Telefon 0180/5 665 775 (0,12 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

**Österreich:** Telefon 0800 242 242

**Schweiz:** Telefon 0848 88 44 66



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Published in EMEA 12/05 5982:8001 DEE

## Bestellinformationen

<b>Q3942A</b>	HP LaserJet 4345MFP
<b>Q3943A</b>	HP LaserJet 4345X MFP
<b>Q3944A</b>	HP LaserJet 4345XS MFP
<b>Q3945A</b>	HP LaserJet 4345XM MFP

Speicher	
<b>Q2625A</b>	HP 64 MB 100-pin DDR DIMM
<b>Q2626A</b>	HP 128 MB 100-pin DDR DIMM
<b>Q2627A</b>	HP 256 MB 100-pin DDR DIMM
<b>Q2628A</b>	HP 512 MB 100-pin DDR DIMM

Zubehör	
<b>Q3701A</b>	HP LaserJet MFP Faxmodem 300

Papierzuführung	
<b>Q5968A</b>	HP 500-Blatt-Papierzuführung
<b>Q5969A</b>	HP Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck
<b>Q2438B</b>	HP 75-Blatt-Briefumschlagzuführung
<b>Q5691A</b>	HP Ausgabefach mit Hefteneinrichtung
<b>Q5692A</b>	Multifunktionsausgabefach mit 3 Ausgabefächern
<b>Q5970A</b>	HP MFP Druckerunterstand mit Vorratsbehälter

Zubehör	
<b>Q6496A</b>	HP ADF Mylar-Austauschblätter (3 Stück)
<b>C8091A</b>	HP Heftkassette, 5.000 Klammern
<b>Q5945A</b>	HP LaserJet Druckkassette <sup>2</sup> (bis zu 18.000 Seiten)

<sup>2</sup>Bis zu 18.000 Standardseiten gemäß ISO/IEC 19752

Drucker-Wartungskits	
<b>Q5997A</b>	HP ADF-Wartungskit
<b>Q5999A</b>	HP Drucker-Wartungskit (220 V)

Anschlussmöglichkeiten	
<b>J7960A</b>	Interne HP Jetdirect 625N Gigabit Ethernet PrinterServer
<b>J7934A</b>	Interne HP Jetdirect 620N Fast Ethernet PrinterServer
<b>J6058A</b>	Interne HP Jetdirect 680N 802.11b Wireless Ethernet PrinterServer
<b>J6072A</b>	HP BT1 300 Bluetooth® Wireless Druckeradapter

Digital Sending Software	
<b>T1936AA</b>	HP Digital Sending Software 4.0
<b>T1943AA</b>	HP AutoStore

Service und Support	
<b>H7668A/E</b>	HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
<b>H7686A/E</b>	HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden
<b>H7688PA/PE</b>	HP Care Pack, 1 Jahr Anschlussgewährleistung, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
<b>H7689PA/PE</b>	HP Care Pack, 1 Jahr Anschlussgewährleistung, Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden
<b>U2010A/E</b>	Installation und Netzwerkkonfiguration

**Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Herstellergarantiefrist kostenlos):**

Telefon 0180/5 258 143 (0,12 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Website <http://welcome.hp.com/country/de/de/support.html>

**Österreich:** Für Garantie- und kostenpflichtige Leistungen, Telefon 0810 00 1000, für HP Care Pack, Telefon 0810 00 2000, für HP Taschenrechner über Ermis Data, Telefon 01-503 72 40/43

**HP Informationsdienste:**

<http://www.hp.com/de>

HP Fax-Abbruch-Service: 0 70 31/14 75 05

CompuServe: GO HP

