



Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise flow M830z NFC/Wireless Direct

Cette puissante imprimante multifonction améliore votre productivité grâce aux options d'envoi flexibles, à une gestion souple du papier, à une numérisation recto-verso et aux touches de finition professionnelles. L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil et la fonction tactile vers imprimante.^{1,2}



Vitesse d'impression: Jusqu'à 55 ppm Noir (normal)
Résolution de numérisation: Jusqu'à 300 x 600 ppp (ADF), Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat) matériel; Jusqu'à 600 ppp optique
Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp noir et couleur (texte et graphiques)
Affichage: Écran tactile SVGA LCD (graphique couleur) 8,0 pouces (20,3 cm)
Connectivité standard: 2 hôtes USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; NFC/Wireless; 1 port FH; 2 hôtes USB internes
Gestion du papier: Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac multifonction de 100 feuilles, bac d'alimentation grande capacité de 3000 feuilles
Volume d'impression maximum: Jusqu'à 300 000 pages

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin

- Laissez les différents services se charger de la numérisation sans vous faire de soucis. HP EveryPage détecte immédiatement les erreurs potentielles ou les pages manquantes.
- Créez des fichiers numérisés permettant des recherches faciles à l'aide du logiciel de reconnaissance optique de caractères intégré.
- Simplicité totale - facilitez le travail de tous vos collaborateurs avec un pilote commun.⁴
- Oubliez la messagerie électronique : numérisez et envoyez vos documents facilement vers Microsoft® SharePoint® en une seule étape.

Dynamisez votre entreprise

- Enregistrez les deux côtés : numérisez vos documents plus vite grâce à la numérisation recto-verso en un seul passage.
- Ajoutez plus rapidement des touches de finition : laissez les employés effectuer plus rapidement la reliure des tâches volumineuses avec les options de finition intégrées.⁷
- N'attendez plus — imprimez immédiatement grâce à la technologie Instant-on.
- Aidez vos collaborateurs à être efficaces, en mettant à leur disposition un écran tactile intuitif et un clavier pour la saisie des informations relatives aux fichiers.

Impression mobile, donc plus efficace

- Impression mobile par simple pression – offrez le confort du tactile pour les impressions depuis des périphériques portables.²
- Simplifiez l'impression. Permettez aux utilisateurs d'accéder simplement et directement à l'imprimante multifonctions grâce à l'impression directe sans fil.¹
- Laissez les employés imprimer depuis des périphériques portables avec une capacité d'impression intégrée ou l'application et le logiciel HP ePrint.⁵
- Impression simplifiée comme Apple® – permettez aux employés d'imprimer sans fil à partir d'un iPad®, iPhone® ou iPod touch®.⁶

Investissement unique, développement aisé et gestion efficace

- Étendez vos options. Facilitez la mise à niveau du micrologiciel selon vos disponibilités. Intégrez facilement des solutions ou périphériques à volonté.
- Améliorez la productivité de votre activité. Surveillance et contrôle centralisés des imprimantes avec HP Web Jetadmin.⁸
- Appliquez des politiques applicables à toute la flotte pour protéger tous vos périphériques HP grâce à HP Imaging and Printing Center.³
- Protégez les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonctions en toute confiance grâce au disque dur sécurisé haute performance de HP.



Easy access USB



¹ L'impression directe sans fil est fournie de série avec le modèle HP LaserJet Enterprise M830z + D7P68A, et peut être ajoutée comme option à HP LaserJet Enterprise M830z et CF367A. Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting. ² La fonction tactile vers imprimante est fournie de série avec le modèle HP LaserJet Enterprise M830z + D7P68A et peut être ajoutée comme option à HP LaserJet Enterprise M830z et CF367A. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir une liste de périphériques compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting. ³ HP Imaging and Printing Security Center doivent être achetés séparément. ⁴ Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse www.hp.com/go/upd. ⁵ Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, des documents et types d'image pris en charge et d'autres détails concernant HP ePrint, rendez-vous sur www.hpconnected.com). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données ou des frais d'utilisation achetés séparément peuvent s'appliquer. Les durées d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet. ⁶ Prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc. ⁷ Les options de gestion du papier dépendent de la configuration de sortie sélectionnée au moment de l'achat. ⁸ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin.

Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise flow M830z NFC/Wireless Direct Tableau de spécifications

Fonctions / Multitâche pris en charge	Impression, copie, scan, fax / Oui
Vitesse d'impression	Letter : Jusqu'à 55 ppm Noir; ¹ Sortie de la première page : Vitesse : 9,5 s Noir; ²
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Technologie d'impression	Laser
Technologies de résolution d'impression	HP ProRes 1200 (1 200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (1 200 ppp de qualité), HP Resolution Enhancement technology, 600 x 600 ppp, 300 x 300 x 300 ppp
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de mise sous tension instantanée, technologie HP mise en marche/arrêt automatiques, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto-verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, enregistrement des travaux d'impression, séparateur de tâches, agrafage, décalage, conception de livrets, perforation
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)
Type de numérisation / Technologie	A plat, chargeur automatique / Scanner par contact (CIS)
Résolution de numérisation	Matériel : Jusqu'à 300 x 600 ppp (ADF) ; Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat) ; Optique : Jusqu'à 600 ppp
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Modes de numérisation	Numérisation, copie, télécopie, e-mail depuis le panneau avant
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents : 11,7 x 17 pouces Maximum; 2,7 x 5 in Minimum; À plat : 11,7 x 17 pouces
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 70 ppm (n&b), jusqu'à 68 ppm (couleur) ³
Fonctions avancées de numérisation	Optimisation du texte / de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; Notification automatique de travaux ; Suppression de page blanche ; Orientation auto ; Rognage auto de la page ; Configurations rapides HP
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers l'e-mail ; Envoi vers dossier ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers imprimante ; Envoi vers application ;
Vitesse de copie	Noir (lettre) : Jusqu'à 56 cpm ⁴
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Couleur (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Nombre maximal d'exemplaires	Jusqu'à 999 copies
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %
Paramètres de copie	Réglage de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Réduire/Aggrandir ; Cadrage automatique ; N-up ; Détection Multi-Feed ; Création de tâches ; Détection Auto-Size ; Bord à bord ; Numérisation ID recto verso ; Optimisation du texte/de l'image ; Mode livre ; One-Pass Duplex ; Changement de format ; Changement d'orientation
Vitesse de télécopie	Jusqu'à : 33,6 kbps ; Letter : 3 s par page ⁵
Résolution de télécopie	Noir (optimal) : Jusqu'à 300 x 300 ppp ; Noir (standard) : 200 x 100 ppp
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées ; archivage de télécopies ; renvoi de télécopies ; adaptation au format ; annuaire de télécopie ; télécopieur LAN/Internet ; confirmation de numéro de télécopie ; programmation de télécopie les jours fériés
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie : Jusqu'à 500 pages ; Réduction de télécopie automatique prise en charge : Oui ; Rappel automatique : Oui ; Envoi différé de télécopie : Non ; Détection de sonneries distinctives prise en charge : Non ; Transfert de télécopie pris en charge : Oui ; Interface T1M de téléphone/télécopie prise en charge : Non ; Liste de distribution de télécopie prise en charge : Oui (demande de réception uniquement) ; Mode de téléphone/télécopie pris en charge : Non ; Rejet des télécopies indésirables pris en charge : Oui ; Nombre maximum de numéros arborés : Jusqu'à 100 numéros ; Interface PC prise en charge : Oui ; Capacité de récupération à distance prise en charge : Non ; Combinaison téléphonique pris en charge : Non
Connectivité standard	2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; NFC/Wireless ; 1 port FH ; 2 hôtes USB internes
Fonctions réseau	Ethernet ; Fast Ethernet ; 802.3/802.3u ; RJ-45 (10/100/1000Base-TX) ; Ethernet sans fil (802.11b/g/n)
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet intégré, WiFi 802.11b/g/n)
Fonctionnalités sans fil	Oui, WiFi 802.11b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Applications mobiles ; Impression sans fil directe HP ⁶
Mémoire	Standard : 1,5 Go ; Maximum : 1,5 Go
Vitesse du processeur	800 Mhz
Taux d'utilisation	Mensuel, lettre : Jusqu'à 300 000 pages ⁷
Volume de pages mensuel recommandé	15 000 à 50 000
Types de support pris en charge	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), étiquettes, papier cartonné, transparents
Poids du support pris en charge	Bac 1 : 16 x 58 lb (papier de haute qualité) ; Bacs 2/3 : 16 à 53 lb (papier haute qualité) ; Bac d'alimentation de grande capacité : 16 à 53 lb (papier de haute qualité)
Formats de supports pris en charge	Bac 1 : Lettre, légal, exécutif, 11 x 17, 12 x 18, 8,5x13, enveloppes (n° 10) ; Bacs 2/3 : Lettre, légal, exécutif, 11 x 17, 8,5 x 13 ; bac d'alimentation de grande capacité : lettre
Formats de support personnalisés	Bac 1 : 3,86 x 7,52 à 12,28 x 18,5 pouces ; Bac 2, 3 : 5,83 x 8,27 à 11,69 x 17,0 in ; Bac d'alimentation de grande capacité : 8,5 x 11 pouces
Gestion du papier	Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac multifonction de 100 feuilles, bac d'alimentation grande capacité de 3 500 feuilles ; Jusqu'à 3 500 feuilles (avec en option agrafeuse/bac de réception, agrafeuse/bac de réception avec perforatrice ou agrafeuse/bac de réception avec module de création de livrets) ; Options recto verso : Automatique (standard) ; Capacité du chargeur automatique de documents : De série, 200 feuilles (20 lb ; 22 mm) ; Bacs d'alimentation d'enveloppes : Non ; Bacs à papier standard : 5 ; Capacités d'entrée : Jusqu'à 4600 feuilles ; Capacités en sortie : Jusqu'à 3 000 feuilles (avec en option bac d'empliement et agrafeuse, bac d'empliement/agrafeuse et perforatrice ou bac d'empliement/agrafeuse avec module de création de livret) ; Jusqu'à 50 enveloppes (n° 10) ; Jusqu'à 100 feuilles

¹Mesuré selon ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ²La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ³Vitesse de numérisation mesurée à partir du chargeur automatique de documents lors de la numérisation vers fichier numérique. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de la numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application. ⁴Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées conformément à ISO/IEC 29183, premier jeu de documents test non compris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁵Basé sur l'image test ITU-T n°1 à résolution standard et encodage MMR, le périphérique de télécopie HP peut offrir une vitesse de transmission de 3 s/page pour V.34 et de 6 s/page pour V.17. ⁶HP ePrint : Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d'une connexion Internet et du courrier électronique. Nécessite l'ouverture d'un compte HP Web Services. Durées d'impression variables. Pour connaître la liste des types de documents et d'images pris en charge, rendez-vous sur hp.com/go/eprintcenter. Impression directe sans fil HP ; Nécessite l'accès au serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2800w en option JB029A accessoire HP. Apple AirPrint™ : Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.0 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch™ (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Applications mobiles ; Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page hp.com/go/mobile-printing-solutions ⁷Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés. ⁸Remendments déclarés moyens selon la norme ISO/IEC 19798 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/learnaboutsupplies ⁹Bac installé, bac universel fermé, Périphérique de joint sortie avec bac étendu ¹⁰Avec des cartouches d'impression ¹¹L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. ¹²Valeurs acoustiques sujettes à modification. Des informations actualisées sont disponibles sur hp.com/support.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles du présent document. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Contenu de l'emballage	D7P68A Imprimante multifonction HP LaserJet M830z Cartouche d'impression noire ; Cache de clavier ; Module Near Field Communications (NFC) ; CD avec logiciel et documentation ; Guide de démarrage rapide ; Cordon d'alimentation ; Choix de périphériques de gestion de sortie papier. L'imprimante doit être commandée avec l'un des quatre accessoires de sortie papier.
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir LaserJet HP 25X (rendement de 40K pages) CF325X ⁸
Dimensions du produit	L x p x h : 65 x 28,1 x 43,3 pouces ⁹ ; Maximum : 77,7 x 28,1 x 43,3 pouces
Poids des produits	449,7 lb (avec agrafeuse/bac de réception et perforure), 491,6 lb (avec module de création de livrets) ¹⁰
Conditions de garantie	Garantie limitée d'un an sur site ; Assistance 24 heures sur 24 ; Assistance téléphonique 7J/7 ;
Panneau de commande	Écran LCD couleur 8,0 pouces (20,3 cm) avec écran tactile capacitatif ; écran pivotant (angle réglable) ; Bouton accueil capacitif et lumineux (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; USB Easy Access ; Compartiment d'intégration matérielle ;
description de l'affichage	Écran tactile SVGA LCD (graphique couleur) 8,0 pouces (20,3 cm)
Logiciels fournis	Pilote d'impression HP PCL 6 Discrete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Installer
Polices et types de caractères	105 polices TrueType interne évolutives dans HP PCL ; 92 polices internes en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation PDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 minimum) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 minimum) (32 bits/64 bits), Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Pour la dernière version de système d'exploitation prise en charge, consultez le document suivant : AirPrint™ (support apple.com/keyboard356) ; Android (android.com) ; Citrix et Windows Terminal Services (hp.com/go/udp) ; Pilote logiciel HP ePrint (hp.com/go/eprintssoftware) ; Linux (hplip.net) ; Novell (novell.com/print) ; Types de périphériques SAP (hp.com/go/sapdrivers) ; impression SAP (hp.com/go/sap/print) ; UNIX (hp.com/go/unix) ; UNIX JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_swfware)
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 8, 1 (32 bits / 64 bits) ; Windows 8 Basic (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Pro (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise N (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise RT (32 bits uniquement) ; Windows 7 (32 bits/64 bits) (avec édition Starter) ; Windows Vista (32 bits) (avec édition Starter) ; Windows Vista (64 bits) ; Windows XP (SP2 ou version supérieure) (32 bits/64 bits) ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2012 (pas de prise en charge d'installateur de logiciel) ; Windows Server Win7/2008 R2 (SP1) ; Windows Server 2008 (édition standard) ; Windows Server 2008, (édition entreprise) ; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP1) ; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP2) ; Windows Server 2008 R2 (32 bits/64 bits) (édition Standard, édition Enterprise) ; Windows Server 2008 Server Terminal Services ; Windows Server 2008 Server Terminal Services avec Citrix® XenApp ; Windows Server 2003 (édition standard) ; Windows Server 2003, (édition entreprise) ; Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1) ; Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP2) ; Windows Server 2003 R2 (32 bits/64 bits) (édition Standard, édition Enterprise) ; Windows Server 2003 Server Terminal Services ; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Metaframe XP avec Feature Release 3 ; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Presentation Server 4.0 ; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Presentation Server 4.5 ; Novell NetWare 6 ; Novell NetWare 6.5 [SP8 minimum pour Windows Vista compatible, Windows 7 et Windows XP (SP7 si uniquement Windows XP)] ; Client Novell Novell iPrint v.4 pour Windows XP, Windows Vista et Windows 7, (x86 et x64) ; Prise en charge de Novell iPrint uniquement ; Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux) ; Novell Novell Open Enterprise Server 6.5 ; autre Citrix (Print) : Citrix XenApp 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5 ; prise en charge d'un autre cluster ; Mac 10.5 ; Mac 10.6.8 ; Mac 10.7.5 ; Mac 10.8.x ; Mac 10.9.x ; Pour les versions de Linux, reportez-vous au site Internet HP Linux : hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Unix HP/UX 11i ; IBM AIX 3.2.5.0 ou supérieur ; MPE-iX ; Serveur Citrix MetaFrame ; Red Hat Linux 7.x ou version ultérieure ; Solaris 2.5 ou version ultérieure (systèmes SPARC uniquement) ; SuSE Linux 8.x minimum. (Pour la compatibilité Microsoft IPv6, utilisez Windows 2003, Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista)
Configuration minimale du système	PC : Windows 8 Windows 7 SP1 ; Windows Vista ; Windows Server 2003 (SP1+) ; Windows Server 2008 ; Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Windows Server 2012 (64 bits) ; Windows XP (SP2+) ; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez microsoft.com ; Mac : Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 ou Lion, OS X 10.8 Mountain Lion ; 1 Go d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatible système d'exploitation, exigences voir apple.com)
Alimentation	Type d'alimentation électrique : Module d'alimentation intégré. Courant nominal en entrée : Tension d'entrée : 100 à 127 V c.a., 50/60 Hz, 11,0 A ; (tension non double, alimentation variante en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option). Consommation d'énergie : 1030 watts (Impression), 60 watts (prêt), 6,0 watts (veille), 0,3 watt (arrêt) ¹¹
Acoustique	Pression sonore émise : 37 dB (A) ¹²
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 50 à 91 °F ; Température de fonctionnement recommandée : 50 à 91 °F ; Température de stockage : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) ; Plage d'humidité à l'arrêt : 10 à 90% HR ; Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR ; Humidité de fonctionnement recommandée : 10 à 80% HR
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, 1 000 codes PIN utilisateur, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos ; prend en charge le plug-in de configuration WIA-10 Psec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès ; Données : Cryptage de stockage, PDF crypté (utilise FIPS 140 bibliothèques cryptographiques validés par Microsoft), Email crypté , effacement sécurisé, SSL / TLS (HTTPS), périphérique d'identification informations cryptées ; Logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; Gestion de sécurité : compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP
Accessoires	Recharge de cartouche pour agrafeuse HP CB091A, Cartouche de 2000 agrafes HP, lot de 2 CC383A, Bac d'alimentation à grande capacité 3500 feuilles HP LaserJet CF379A, Cartouche de toner noir CF325X, Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet C2999A, Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet avec perforation 2/4 C2996A, Module de création de livrets/Imprimeur HP LaserJet C2858A, Kit de maintenance 110v C2H57A, Kit de maintenance 220v C2H57A, Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w JB026A, Accessoire direct/sans fil HP Jetdirect 2800w MFC JB029A, Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP LaserJet C1P70A, Accessoire pour module HP Trusted Platform F5562A, Bac récupérateur de sortie HP LaserJet de 500 feuilles T0F27A, Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet de 1 500 feuilles T0F54A
Options Service et assistance HP	UBC83E - HP 3 ans 4h 9x5 Lr Imprimante multifonction M830 assistance matérielle/UBC84E - HP 3 ans 4h 13x5 Lr Imprimante multifonction M830 assistance matérielle/UBC89E - HP 3 ans JBD + DMR Lsr Jet Imprimante multifonction M830 assistance/UBD06PE - HP 1 an PW 4h 9x5 Lr Imprimante multifonction M830 assistance/UBD07PE - HP 1 an PW 4h 13x5 Lr Imprimante multifonction M830 assistance/UBD08PE - HP 1 an PW Nbd + DMR Lsr Jet M830MFP assistance

Pour en savoir plus, consultez hp.com

