



# Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw Tableau de spécifications

<b>Fonctions / Multitâche pris en charge</b>	Impression, copie, numérisation, télécopie, e-mail / OUI
<b>Vitesse d'impression</b>	<b>Letter</b> : Jusqu'à 28 ppm Noir: Jusqu'à 28 ppm Couleur <sup>17</sup> <b>Sortie de la première page</b> : Vitesse : jusqu'à 8,9 secondes Noir: Vitesse : jusqu'à 9,8 secondes Couleur <sup>19</sup>
<b>Résolution d'impression</b>	<b>Noir (optimal)</b> : 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu'à 38 400 x 600 ppp; <b>Couleur (optimal)</b> : 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu'à 38 400 x 600 ppp
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Technologies de résolution d'impression</b>	HP ImageREt 3600
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	4 (noir, cyan, magenta, jaune)
<b>Langages de l'imprimante standard</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PCLm, PDF, URF, Native Office
<b>Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante</b>	Impression N-up, assemblage, HP ePrint, Apple AirPrint™, certifiée Mopria, Google Cloud Print, Impression directe sans fil, technologie HP Auto-On/Off, panneau de commande tactile intuitif 4,3 pouces, Impression depuis le cloud à l'aide d'applications métier sur le panneau de commande, HP JetAdvantage Private Print, stockage des tâches avec impression par PIN, impression depuis le port USB
<b>Gestion d'imprimante</b>	HP Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator), Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (iMac); HP Device Toolbox (Windows 7)
<b>Type de numérisation / Technologie</b>	A plat, chargeur automatique de documents / Capteur d'image par contact (CIS)
<b>résolution du scanner</b>	<b>Matériel</b> : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Optique</b> : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
<b>Modes de numérisation</b>	Boutons de numérisation, de copie, d'e-mail, de télécopie ou de fichiers sur le panneau avant; Logiciel HP Scan; et application utilisatrice via TWAIN ou WIA
<b>Format de numérisation</b>	<b>Chargeur automatique de documents</b> : 8,5 x 14 pouces maximum; 4 x 6 in Minimum; <b>À plat</b> : 8,5 x 11,7 pouces
<b>Vitesse de numérisation</b>	Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (noir et blanc), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur) <sup>20</sup> <b>Recto-verso</b> : Up to 47 ipm (b&w), up to 30 ipm (color)
<b>Fonctions avancées de scanner</b>	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche de courriel électronique LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto verso en un seul passage
<b>Format de fichier de numérisation natif</b>	PDF, JPG <sup>10</sup>
<b>Format de fichier de numérisation logicielle</b>	Le logiciel de numérisation HP Scan pour Windows prend en charge les formats PDF, PDF Interrogable, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Le logiciel HP Easy Scan pour Mac prend en charge prend en charge les formats PDF, PDF Interrogable, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF <sup>10</sup>
<b>Profondeur de bits / Niveau d'échelle de gris</b>	30 bits / 256
<b>Communication numérique - Fonctionnalités standard</b>	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier; numérisation vers lecteur USB
<b>Vitesse de copie</b>	<b>Noir (lettre)</b> : Jusqu'à 28 cpm; <b>Couleur (lettre)</b> : Jusqu'à 28 cpm <sup>20</sup>
<b>Résolution de copie</b>	<b>Noir (texte et graphiques)</b> : 600 x 600 ppp; 600 x 600 ppp; <b>Couleur (texte et graphiques)</b> : 600 x 600 ppp
<b>Nombre maximum de copies</b>	Jusqu'à 99 copies
<b>Plage d'agrandissement du copieur</b>	25 à 400%
<b>Paramètres de copie</b>	Nombre de copies; réduire/agrandir; plus clair/plus foncé; Optimiser; papier; copie multi-page; Assemblage; sélection du bac; recto verso; mode brouillon; réglage de l'image; définir comme nouveaux paramètres par défaut; restauration des valeurs par défaut
<b>vitesse du fax</b>	<b>Jusqu'à</b> : 33,6 kbps; <b>Letter</b> : 3 s par page <sup>10</sup>
<b>Résolution de télécopie</b>	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 300 x 300 ppp; <b>Noir (standard)</b> : 203 x 96 ppp
<b>Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur</b>	Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente; Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface TAM Interrogation; Système antispam; Détection de sonneries distinctives; Assistant de page de couverture; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger; Invitation à recevoir; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérotation; Impression du journal télécopie
<b>Fonctions du fax</b>	<b>Mémoire de télécopie</b> : Jusqu'à 400 pages; <b>Réduction de télécopie automatique prise en charge</b> : Oui; <b>Rappel automatique</b> : Oui; <b>Envoi différé de télécopie</b> : Oui; <b>Détection de sonneries distinctives prise en charge</b> : Oui; <b>Transfert de télécopie pris en charge</b> : Oui; <b>Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge</b> : Oui; <b>Liste de distribution de télécopie prise en charge</b> : Oui (réception seulement); <b>Mode de téléphone/télécopie pris en charge</b> : Oui; <b>Rejet des télécopies indésirables pris en charge</b> : Oui, correspondance CSID uniquement; (ID d'appelant non pris en charge); <b>Nombre maximum de numéros abrégés</b> : Jusqu'à 120 numéros; <b>Interface d'ordinateur prise en charge</b> : Oui (envoi uniquement); <b>Capacité de récupération à distance prise en charge</b> : Non; <b>Combiné téléphonique pris en charge</b> : Non
<b>Connectivité standard</b>	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Port USB Easy-access
<b>Fonctions réseau</b>	Via Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Gigabit Ethernet à croisement automatique; authentification via 802.1X
<b>Prêt pour le réseau</b>	Standard (Gigabit Ethernet intégré, Wi-Fi)
<b>Fonctionnalités sans fil</b>	Wi-Fi intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Impression directe sans fil
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, certifiée Mopria, Google Cloud Print, applications mobiles
<b>Mémoire</b>	<b>Standard</b> : 256 Mb de mémoire flash NAND, 256 Mb de mémoire DRAM; <b>Maximum</b> : 256 Mb de mémoire flash NAND, 256 Mb de mémoire DRAM
<b>Vitesse du processeur</b>	1 200 Mhz
<b>Taux d'utilisation</b>	<b>Mensuel, lettre</b> : Jusqu'à 50,000 pages <sup>8</sup>
<b>Volume de pages mensuel recommandé</b>	750 à 4 000
<b>Types de supports supportés</b>	Papier (bond, brochure, couleur glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes
<b>Poids du support pris en charge</b>	Bac 1 : 16 à 47 lb (jusqu'à 52 lb avec du papier photo laser glacé HP Color); Bac 2 : 16 à 43 lb (jusqu'à 47 lb avec des cartes postales, jusqu'à 52 lb avec du papier photo laser glacé HP Color); Bac 3 en option : 16 à 43 lb (jusqu'à 47 lb avec des cartes postales, jusqu'à 40 lb avec du papier photo laser glacé HP Color); Unité recto verso automatique : 16 à 43 lb
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Bac 1, bac 2 : Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13 pouces), 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 8 pouces, enveloppes (n° 10, Monarch); Bac 3 en option : Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13 pouces), 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 8 pouces; Unité recto verso automatique : Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13 pouces)
<b>Formats de support personnalisés</b>	Bac 1 : de 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; bac 2 et bac 3 (en option) : de 3,94 x 5,83 à 8,5 x 14 pouces

<b>Gestion du papier</b>	Bac multifonction de 50 feuilles; bac d'alimentation de 250 feuilles; chargeur automatique de document (ADF) de 50 feuilles; Bac de sortie de 150 feuilles; <b>Options recto verso</b> : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) <b>Capacité du chargeur automatique de documents</b> : Standard, 50 feuilles déroulées; <b>Bac d'alimentation pour enveloppes</b> : Non; <b>Bacs à papier standard</b> : 2; <b>Capacités d'entrée</b> : Jusqu'à 300 feuilles; <b>Capacités en sortie</b> : Jusqu'à 150 feuilles; Jusqu'à 20 enveloppes
<b>Contenu de l'emballage</b>	<b>CF377A</b> Imprimante HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir: environ 2 300 pages, Introductory cyan, magenta, jaune: 1 200 pages chaque cartouche individuellement); livré avec documentation (guide de démarrage, poster d'installation) ; Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB <sup>21</sup>
<b>Cartouches de remplacement</b>	HP 410A toner LaserJet noir (env. 2 300 pages) CF410A; HP 410X toner LaserJet noir (env. 6 500 pages) CF410X; HP 410A toner LaserJet cyan (env. 2 300 pages) CF411A; HP 410X toner LaserJet cyan (env. 5 000 pages) CF411X; HP 410A toner LaserJet jaune (env. 2 300 pages) CF412A; HP 410X toner LaserJet jaune (env. 5 000 pages) CF412X; HP 410A toner LaserJet magenta (env. 2 300 pages) CF413A; HP 410X toner LaserJet magenta (env. 5 000 pages) CF413X <sup>5</sup>
<b>Dimensions du produit</b>	<b>L x p x h</b> : 16,4 x 18,1 x 15,7 pouces <sup>14</sup> ; <b>Maximum</b> : 16,8 x 25,2 x 16,3 pouces
<b>poids du produit</b>	48,1 livres <sup>1</sup>
<b>Conditions de garantie</b>	Garantie d'un an limitée au matériel
<b>Panneau de commande</b>	Ecran tactile intuitif 4,3 pouces (CGD)
<b>description de l'affichage</b>	Ecran graphique couleur (CGD) tactile intuitif 4,3 pouces
<b>Logiciels fournis</b>	Pour les systèmes d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP; pilote d'impression HP PCL 6; HP Device Experience (DXP); HP Send Fax; HP Device Toolbox; pilote d'impression HP Fax; Assistant d'installation HP Fax; étude d'amélioration des produits HP; application et pilotes HP Scan; Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail; Assistant d'installation pour la numérisation vers un dossier; mise à jour HP assistance pour l'enregistrement de produit; assistance pour les services Web HP (HP Connected); manuels de l'utilisateur en ligne ("Les logiciels varient selon le système d'exploitation" : Windows XP/Vista = pilote uniquement; Windows 7 = solution complète; Windows 8+ et versions ultérieures = pilotes uniquement; avec des applications supplémentaires disponibles dans le magasin d'applications MS) Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com ou l'App Store) du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet
<b>Polices et types de caractères</b>	84 polices TrueType; taille variable
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus: Windows XP SP3 : toutes les éditions de 32 bits (XP Edition Familiale, XP Professionnel, etc.); Windows Vista : toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Windows 7 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits; Windows 8/8.1 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes); Windows 10 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes); Windows 10 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation universel (depuis http://www.hp.com) ; Windows XP SP3 : éditions de 32 bits et 64 bits (XP Edition Familiale, XP Professionnel, etc.); Windows Vista : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Windows 7 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits; Windows 8/8.1 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes); Windows 10 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur HP.com et dans l'Apple Store); OS X 10.8 Lion; OS X 10.9 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation); iOS, Android; Windows 8/8.1/RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0x, 7.x); Autres systèmes d'exploitation: UNIX <sup>13</sup>
<b>Systèmes d'exploitation réseau compatibles</b>	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus: Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.hp.com; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sous Windows Server 2003/2003R2); Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 & 3); Citrix (sous Windows Server 2008/2008R2); Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 & 3); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (sous Windows Server 2012/2012 R2); Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0/7.5; serveurs Novell (www.novell.com/print); Novell iPrint Appliances v1.0; Novell Open Enterprise Server 11 SP1; Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (www.novell.com/print); Windows 8 (32/64 bits) v5.82+ recommandé; Windows 8.1 v5.94+ recommandé; Windows 7 (32/64 bits) v5.82+ recommandé; Windows Vista (32/64 bits) v5.82+ recommandé; Windows XP/SP3 (32 bits uniquement) v5.82+ recommandé
<b>Configuration minimale du système</b>	<b>PC</b> : Windows XP (SP2) (32 bits) ou version ultérieure, processeur 233 MHz ou version ultérieure, 512 Mo de RAM; 400 Mo d'espace disque disponible; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; USB ou connexion réseau; <b>Mac</b> : OS X 10.7 ou version ultérieure; Internet; USB ou connexion réseau; 1 Go d'espace de disque dur
<b>Alimentation</b>	<b>Type d'alimentation</b> : Module d'alimentation interne (intégré); <b>Courant nominal en entrée</b> : Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consommation électrique</b> : 570 watts (impression active), 18,6 watts (Prêt), 2,5 watts (Veille), 0,6 watt (Auto-On/Off; via une connectivité USB), 0,05 watt (Arrêt actif ou désactif) <sup>3</sup>
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise</b> : 6,3 B (A); <b>Pression sonore émise</b> : 49 dB (A) <sup>7</sup>
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température de fonctionnement</b> : 59 à 86°F; <b>Température de fonctionnement recommandée</b> : 59 à 80,6°F; <b>Température de stockage</b> : -4 à 104°F; <b>Plage d'humidité à l'arrêt</b> : 10 à 95 % d'humidité relative (sans condensation); <b>Humidité en fonctionnement</b> : 10 % à 80 % d'humidité relative (sans condensation); <b>Humidité de fonctionnement recommandée</b> : 20 % à 70% d'humidité relative (sans condensation)
<b>Gestion de la sécurité</b>	Serveur Web intégré; protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau: activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; authentification SASL; Authentification et autorisation LDAP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3, 802.1 X, Secure Boot; authentification via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-Enterprise; chiffrement via AES ou TKIP
<b>accessoires</b>	Chargeur papier HP LaserJet CF404A 550 feuilles; Lecteur mini USB 1.6 Go HP V222wPORB1AA
<b>Options Service et assistance HP</b>	U8TP0E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M477 - 3 ans; U8TP1E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M477 - 4 ans; U8TP2E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M477 - 5 ans; U8TP3E : services avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M477 - 3 ans; U8TP3E : assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures, 9h/7, 24/7 pour imprimante multifonction Color LaserJet M477 - 3 ans; H3110E : service d'installation réseau HP pour Inkjet/LaserJet personnalisé

## Pour en savoir plus, consultez hp.com

