



# Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M125nw

Cette imprimante multifonction HP LaserJet Pro est abordable, facile à installer et imprime des documents nets et clairs. Imprimez, copiez et numérisez avec un appareil compact qui s'adapte parfaitement aux surfaces de petites entreprises.



**Vitesse d'impression:** Lettre : Jusqu'à 21 ppm  
**Résolution d'impression :** Noir (optimal) jusqu'à 600 x 600 ppp  
**Résolution de la technologie d'impression :** FastRes 600 ; FastRes 1200  
**Connectivité standard:** Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré ; Sans fil 802.11b/g/n  
**Fonctionnalité sans fil :** Oui, Wifi 802.11b/g/n intégré  
**Mémoire standard :** 128 Mo  
**Fonctionnalité d'impression mobile :** HP ePrint, impression directe sans fil, Apple AirPrint™  
**Gestion du papier :** Bac d'alimentation de 150 feuilles, bac de sortie face vers le bas de 100 feuilles  
**Affichage:** LCD 2 lignes (texte)

## Étendez vos possibilités d'impression

- Propagez l'impression à travers le bureau. Démarrez n'importe où grâce à l'impression sans fil intégrée.<sup>5</sup>
- Gardez le rythme dans votre entreprise - imprimez, copiez et numérisez à grande vitesse.

## Imprimez selon vos besoins

- Avec Apple® AirPrint™,<sup>3</sup> imprimez à partir de pratiquement n'importe où avec votre Smartphone, tablette ou ordinateur.
- Connectez-vous à votre imprimante sans fil en un clin d'œil à l'aide de la fonction impression directe sans fil.<sup>2</sup>
- Imprimez depuis des périphériques portables avec une capacité d'impression intégrée ou l'application et le logiciel HP ePrint.<sup>4</sup>

## Effectuez l'essentiel.

- Créez rapidement vos documents. Garantissez votre succès grâce à une imprimante multifonction qui imprime, copie et numérise – rapidement.
- Copiez facilement les deux faces d'une carte d'identité recto verso ou tout autre petit document au recto d'une seule page.
- Lancez simplement l'impression, facilement et rapidement - grâce au panneau de commande simple d'utilisation.



<sup>2</sup> Une application ou un pilote peuvent être nécessaires pour utiliser HP Wifi Direct. Pour plus d'informations, voir hpconnected.com. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. <sup>3</sup> Prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc. <sup>4</sup> L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances WiFi dépendent de l'environnement et de la distance physique du point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel peuvent également être requis. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting. <sup>5</sup> Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. <sup>6</sup> Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. La technologie Instant-on basée sur la comparaison avec des produits utilisant la fusion traditionnelle. <sup>7</sup> Par rapport aux produits utilisant la technologie de copie par lampe fluorescente à cathode froide (CCFL). <sup>8</sup> Par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique.

# Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M125nw Tableau de spécifications

<b>Fonctions / Multitâche pris en charge</b>	Impression, copie, numérisation / Oui
<b>Vitesse d'impression</b>	<b>Letter</b> : Jusqu'à 21 ppm Noir; <b>Sortie de la première page</b> : Vitesse : 9,5 s Noir
<b>Résolution d'impression</b>	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Technologies de résolution d'impression</b>	FastRes 600 ; FastRes 1200
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	1 (noir)
<b>Langages de l'imprimante standard</b>	PCLm/PCLm5
<b>Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante</b>	HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, serveur Web intégré
<b>Gestion d'imprimante</b>	HP Device Toolbox ; Alertes d'état (installation par défaut)
<b>Type de numérisation / Technologie</b>	À plat / Capteur d'image par contact (CIS)
<b>Résolution du scanner</b>	<b>Matériel</b> : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Optique</b> : Jusqu'à 1 200 ppp
<b>Format du fichier de numérisation</b>	Le logiciel de numérisation Windows prend en charge les formats de fichier suivants : JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG ; Le logiciel de numérisation Mac prend en charge les formats de fichier suivants : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF rechercheable, RTF, TXT
<b>Modes de numérisation</b>	Centre de solutions Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7, Windows 8) ; Logiciel conforme TWAIN ou WIA
<b>Format de numérisation</b>	<b>À plat</b> : 8,5 x 11,7 pouces
<b>Vitesse de numérisation</b>	Jusqu'à 7 ppm (n&b), jusqu'à 5 ppm (couleur)
<b>Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris</b>	24 bits / 256
<b>Communication numérique - Fonctionnalités standard</b>	Numérisation vers e-mail via logiciel HP; Numérisation vers application via logiciel HP; Numérisation vers fichier via logiciel HP
<b>Vitesse de copie</b>	<b>Noir (lettre)</b> : Jusqu'à 21 cpm; <sup>7</sup>
<b>Résolution de copie</b>	<b>Noir (texte et graphiques)</b> : Jusqu'à 300 x 300 ppp; Jusqu'à 400 x 600 ppp; <b>Couleur (texte et graphiques)</b> : Jusqu'à 400 x 600 ppp
<b>Nombre maximum de copies</b>	Jusqu'à 99 copies
<b>Plage d'agrandissement du copieur</b>	25 à 400 %
<b>Paramètres de copie</b>	Nombre de copies ; plus clair/plus foncé ; réduire/agrandir ; Optimiser (brouillon, texte, mixte, image) ; Format du papier
<b>Connectivité standard</b>	Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré ; Sans fil 802.11b/g/n
<b>Fonctions réseau</b>	Via la capacité de réseau 10/100 Base-TX intégrée
<b>Prêt pour le réseau</b>	Standard (Fast Ethernet intégré, WiFi 802.11 b/g/n)
<b>Fonctionnalités sans fil</b>	Oui, Wifi 802.11b/g/n intégré
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	HP ePrint, impression directe sans fil, Apple AirPrint™ <sup>6</sup>
<b>Mémoire</b>	<b>Standard</b> : 128 Mo; <b>Maximum</b> : 128 Mo
<b>Vitesse du processeur</b>	600 MHz
<b>Taux d'utilisation</b>	<b>Mensuel, lettre</b> : Jusqu'à 8000 pages <sup>10</sup>
<b>Volume de pages mensuel recommandé</b>	250 à 2000 <sup>11</sup>
<b>Types de supports supportés</b>	Papier (ordinaire, LaserJet), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes postales
<b>Poids du support pris en charge</b>	16 à 43 livres
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Letter ; Legal ; Executive ; enveloppes (Com #10, Monarch #7 3/4) ; cartes postales (Standard #10)
<b>Formats de support personnalisés</b>	de 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces
<b>Gestion du papier</b>	Bac d'alimentation de 150 feuilles; Bac de sortie de 100 feuilles (face vers le bas); <b>Options recto verso</b> : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); <b>Capacité du chargeur automatique de documents</b> : Aucun; <b>Bac d'alimentation pour enveloppes</b> : Non; <b>Bacs à papier standard</b> : 1; <b>Capacités d'entrée</b> : Jusqu'à 150 feuilles; <b>Capacités en sortie</b> : Jusqu'à 100 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes; Jusqu'à 75 feuilles
<b>Contenu de l'emballage</b>	<b>CZ173A</b> Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M125nw ; Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages) ; Guide d'installation, guide de mise en route, dépliant d'assistance, guide de garantie ; Documentation et logiciel d'impression sur CD ; cordon d'alimentation ; Câble USB
<b>Cartouches de remplacement</b>	Cartouche de toner noir HP 83A LaserJet (environ 1500 pages) CF283A <sup>4</sup>

<b>Dimensions du produit</b>	<b>L x p x h</b> : 16,5" x 14,4" x 10" <sup>12</sup> ; <b>Maximum</b> : 16,5" x 17,2" x 10"
<b>poids du produit</b>	17,6 lb <sup>2</sup>
<b>Conditions de garantie</b>	Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a>
<b>Conformité en matière d'économie d'énergie</b>	Certifié ENERGY STAR®
<b>Panneau de commande</b>	Ecran LCD 2 lignes; Boutons (Haut, Bas, OK, Annuler, Retour, Réglages, Nombre de copies, Foncé/clair, Copie monochrome, Menu copie, ePrint, Sans fil, Alimentation); 4 voyants LED (Attention, Prêt, Alimentation, Sans fil)
<b>description de l'affichage</b>	LCD 2 lignes (texte)
<b>Logiciels fournis</b>	Windows : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCLm5, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, HP Scan, alarmes d'état, mise à jour HP, DXP ; Mac : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression PCLm5 HP, HP Scan, assistant de configuration HP, utilitaire HP, alarmes HP, mise à jour de microprogramme HP
<b>Polices et types de caractères</b>	Dépend des polices et des graisses de caractères du système d'exploitation
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 10 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou version ultérieure); Installations de pilote uniquement prises en charge sous : Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Edition standard), Windows Server 2008 (Edition entreprise), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure); Mac OS X v 10.6.8 ou version ultérieure; Linux : Veuillez consulter l'assistance en ligne de Linux : <a href="http://www.hpippopensource.com/hpip-web/install.html">http://www.hpippopensource.com/hpip-web/install.html</a> <sup>13</sup>
<b>Systèmes d'exploitation réseau compatibles</b>	Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 minimum); Installations de pilote uniquement prises en charge sous : Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Edition standard), Windows Server 2008 (Edition entreprise), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure); Mac OS X v 10.6.8 ou version ultérieure; Linux : Veuillez consulter l'assistance en ligne de Linux : <a href="http://www.hpippopensource.com/hpip-web/install.html">http://www.hpippopensource.com/hpip-web/install.html</a>
<b>Configuration minimale du système</b>	<b>PC</b> : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 minimum); 200 Mo d'espace disque disponible requis (CD et package Web); 400 Mo d'espace disque disponible requis; 512 Mo de mémoire RAM installée ; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB ou réseau; <b>Mac</b> : Mac OS X v 10.6; processeur PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™ ; 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau
<b>Alimentation</b>	<b>Type d'alimentation</b> : Module d'alimentation intégré; <b>Courant nominal en entrée</b> : Tension d'entrée : 110 à 127 V CA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz) ; Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option); <b>Consommation électrique</b> : 465 W (impression), 110 W (copie), 2,2 W (prêt), 0,7 W (veille prolongée/arrêt automatique), 0,2 W (arrêt manuel) <sup>3</sup>
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise</b> : 6,1 B(A); <b>Pression sonore émise</b> : 48 dB (A) <sup>8</sup>
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température de fonctionnement</b> : 59 à 90,5 °F; <b>Température de fonctionnement recommandée</b> : 63,5 à 77 °F; <b>Température de stockage</b> : -4 à 140 °F; <b>Plage d'humidité à l'arrêt</b> : 10 à 90% HR; <b>Humidité en fonctionnement</b> : 10 à 80% HR; <b>Humidité de fonctionnement recommandée</b> : 30 à 70% HR
<b>Gestion de la sécurité</b>	Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; 802.11 : WEP, WPA, WPA2 ; modification de mot de passe communauté SNMPv1
<b>accessoires</b>	Accessoire d'impression mobile HP 1200w NFC/sans fil E5K46A
<b>Options Service et assistance HP</b>	UQ220E - HP Care Pack de 2 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange le jour ouvré suivant ; UQ221E - HP Care Pack de 3 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange le jour ouvré suivant ; UQ222E - HP Care Pack de 4 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange le jour ouvré suivant ; U6M41E - HP Care Pack de 2 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange sur site ; U6M42E - HP Care Pack de 3 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange sur site ; U6M43E - HP Care Pack de 4 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange sur site

## Pour en savoir plus, consultez [hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> 420 x 266 x 254 mm (sans bacs et couvercles non dépliés) <sup>2</sup> Avec cartouches d'impression <sup>3</sup> Valeurs sujettes à modification. Les valeurs de puissance sont les valeurs les plus élevées mesurées avec toutes les tensions standard. Consultez le site [hp.com/support](http://hp.com/support) pour plus d'informations. Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. <sup>4</sup> Le rendement moyen déclaré de la cartouche de remplacement est de 1 500 pages, selon la norme ISO/IEC 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site : [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies) <sup>5</sup> Cartouche d'encre échantillon fournie; Environ 700 pages selon la norme ISO/IEC 19752 et en impression continue. Le rendement moyen déclaré de la cartouche de remplacement est de 1 500 pages, selon la norme ISO/IEC 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site : [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies) <sup>6</sup> Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible (téléchargement sur le site [hp.com/go/support](http://hp.com/go/support)) <sup>7</sup> Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées suivant la norme ISO/IEC 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site [hp.com/products/1/ISO/digital\\_copy/index.html](http://hp.com/products/1/ISO/digital_copy/index.html). La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>8</sup> Mesurée suivant la norme ISO 7779 et déclarée conformément à la norme ISO 9296; les valeurs sont sujettes à modification. Des informations actualisées sont disponibles sur le site [hp.com/support](http://hp.com/support). Configuration testée : Imprimante multifonction LaserJet Pro M125nw, impression recto sur papier A4. <sup>9</sup> Mesurée suivant la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html](http://hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html). La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>10</sup> Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés. <sup>11</sup> HP recommande un nombre de pages d'impression d'images par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. <sup>12</sup> HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de votre cartouche d'impression est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Pour plus d'informations, consultez le site [hp.com/go/suresupply](http://hp.com/go/suresupply); uniquement disponible avec les consommables HP authentiques; Accès Internet requis. <sup>13</sup> Installations de pilote uniquement prises en charge sous : Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Edition standard), Windows Server 2008 (Edition entreprise), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure)

