

Scanner réseau HP ScanJet Pro 4500 fn1



Numérisez rapidement en recto verso avec un scanner réseau recommandé pour 4 000 feuilles par jour. L'envoi numérique est aisé depuis l'écran tactile via le réseau sans fil ou Wi-Fi Direct. Envoyez des numérisations vers des périphériques portables à l'aide de l'application HP JetAdvantage Capture.¹



Résolution de numérisation: Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et noir et blanc, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat) Matériel; Jusqu'à 600 ppp (couleur et noir et blanc, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat) Optique

Vitesse de numérisation : Jusqu'à 30 ppm/60 ipm

Types de supports de numérisation : Papier (bannière, jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes (vœux, index)

Dimensions maximales pour la numérisation (ADF) : 8,5 x 122 po (216 x 3 100 mm)



Mac



Envoi numérique robuste, même vers des périphériques portables

- Envoyez des numérisations directement du scanner vers la messagerie électronique, des dossiers réseau ou un PC via une connexion Ethernet gigabit.²
- Numérisez directement vers des périphériques portables grâce à l'application HP JetAdvantage Capture, puis modifiez et enregistrez des fichiers.¹
- Surveillez et gérez les tâches à distance et activez les paramètres de sécurité avec le serveur Web intégré.
- Envoyez des numérisations dans le réseau grâce aux protocoles de sécurité et vers des périphériques portables via Wi-Fi Direct.¹

Une numérisation rapide et harmonieuse à chaque page

- Produisez jusqu'à 60 images (30 pages) par minute³ grâce à la numérisation recto verso, recommandé pour 4 000 feuilles par jour.
- Capturez chaque page facilement, même pour les piles de supports mixtes, grâce à HP EveryPage et à un capteur à ultrasons.⁴
- Numérisez des documents jusqu'à 8,5 x 122 pouces (21,6 cm x 309,9 cm) via le chargeur automatique de documents et utilisez le scanner à plat pour les supports volumineux.
- Utilisez des fonctionnalités robustes, notamment la numérisation en réseau et à plat, dans un petit périphérique idéal pour le bureau.

Numérisation personnalisée pour des flux de travail rationalisés

- Numérisez des images directement dans des applications grâce aux logiciels complets Kofax VRS Pro[®], TWAIN et ISIS[®].
- Définissez des profils de numérisation pour les types de documents courants et numérisez vers plusieurs destinations grâce au logiciel HP Scan.
- Capturez avec précision du texte de documents pour y apporter aisément des modifications avec HP Scan et I.R.I.S. Logiciel Readiris[™] Pro OCR.
- Capturez et organisez des documents, des cartes de visite et d'autres types de fichiers grâce au logiciel riche en fonctionnalités.

¹ Nécessite l'application HP JetAdvantage Capture. Téléchargez l'application sur le site <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives. La numérisation Wi-Fi Direct nécessite que le périphérique portable soit connecté directement au réseau Wi-Fi du scanner. ² L'ordinateur de destination doit disposer des pilotes et des logiciels nécessaires et se trouver sur le même réseau que le scanner. Jusqu'à 10 ordinateurs peuvent être enregistrés simultanément. ³ Vitesses de numérisation pouvant atteindre 60 ipm (30 ppm) mesurées à 300 ppp (noir et blanc, échelle de gris et couleur). Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application. ⁴ HP EveryPage s'appelle HP Precision Feed sur les périphériques HP ScanJet commercialisés avant mai 2013. ⁵ Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre aux niveaux d'émissions les moins stricts (les plus élevés) autorisés par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

Scanner réseau HP ScanJet Pro 4500 fn1 Tableau de spécifications

| | | | |
|---|--|--|---|
| Numérisation couleur | Oui | Dimensions du produit | L x p x h : 20,5 x 15,2 x 5,7 pouces; Maximum : 20,5 x 15,2 x 5,7 pouces |
| Technologie de numérisation | CMOS CIS (Capteur par contact) | Poids du produit | 13,2 livres |
| Type de scanner | À plat, chargeur automatique | Conditions de garantie | Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site http://support.hp.com |
| Résolution du scanner | Matériel : Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et noir et blanc, ADF); Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat); Optique : Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et noir et blanc, ADF); Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plat) | Conformité en matière d'économie d'énergie | Certifié ENERGY STAR® |
| Format du fichier de numérisation | Pour du texte et des images : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texte (.txt), Texte enrichi (RTF) et PDF interrogeable. | Panneau de commande | Ecran tactile de 2,8 pouces (7,11 cm), boutons (Retour, Accueil, Aide) |
| Modes de numérisation | Fonction de numérisation sur le panneau avant pour enregistrer au format PDF, enregistrer au format JPEG, envoyer par e-mail au format PDF, envoyer par e-mail au format JPEG, envoyer vers le cloud, ainsi que pour numériser et enregistrer comme texte modifiable (reconnaissance optique de caractères) au quotidien. HP Scan dans Win OS, HP Easy Scan/ICA dans Mac OS et applications tierces via TWAIN. | Logiciels fournis | Pilote de périphérique pour scanner HP; Pilote de numérisation HP WIA; Pilote de numérisation HP TWAIN; HP Scan; Utilitaire HP Scanner Tools; Programme d'installation Windows HP; I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris; Nuance PaperPort; Pilote ISIS; Kofax VRS |
| Vitesse de numérisation | Jusqu'à 30 ppm/60 ipm | Systèmes d'exploitation supportés | Windows 7 ou version ultérieure; Mac : OS X El Capitan 10.11 |
| Format de numérisation maximal | Chargeur automatique de documents : 8,5 x 122 pouces; À plat : 8,5 x 14 pouces | Configuration minimale du système | Windows 7 ou version ultérieure; Processeur 2 GHz, 2 Mo de RAM, 170 Mo d'espace sur le disque dur (installation du pilote uniquement); Port USB 2.0, Moniteur SVGA 1 024 x 768 |
| Fonctions avancées de scanner | Suppression des pages vierges; Orientation automatique; Détection automatique des couleurs; Recadrage automatique de page; Exposition automatique; Suppression des trous; Redressement du contenu; Effacement des bords; Nettoyage de l'arrière-plan; Seuil automatique; Elimination des couleurs; Reconnaissance optique de caractères | Alimentation | Type d'alimentation : Adaptateur d'alimentation externe; Courant nominal en entrée : Tension d'entrée : 100 à 240 VCA; Consommation électrique : 6,11 watts (prêt), 1,35 watt (veille), 0,05 watt (arrêt automatique), 0,05 watt (arrêt) |
| Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Oui | Acoustique | Puissance acoustique émise : 6,3 B (A) |
| Capacité du chargeur automatique de documents | Standard, 50 feuilles (papier de 75 g/m ²) | Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement : 10 à 35 °C; Température de stockage : de -40 à 140°F; Plage d'humidité à l'arrêt : HR entre 0 et 90 % (sans condensation); Humidité en fonctionnement : HR entre 15 et 80 % (sans condensation); Humidité de fonctionnement recommandée : HR entre 15 et 80 % (sans condensation) |
| Détection multi-alimentation | Oui | Gestion de la sécurité | Serveur Web embarqué réseau, protégé par mot de passe |
| Source de lumière (numérisation) | Diode électroluminescente (DEL) | accessoires | Kit de remplacement pour rouleau de chargeur automatique de documents fn1 HP ScanJet Pro 4500 L2742A |
| Paramètres ppp de résolution de sortie | 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; et 1 200 ppp | Options Service et assistance HP | Service HP avec échange sur site le jour ouvré suivant pour ScanJet 4500, 2 ans; Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour ScanJet 4500, 3 ans; Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour ScanJet 4500, 3 ans; Service HP avec échange sur site le jour ouvré suivant pour ScanJet 4500, 3 ans; Service HP avec échange sur site le jour ouvré suivant pour ScanJet 4500, 3 ans; Service HP avec échange standard pour ScanJet 4500, 3 ans; Service HP avec retour pour ScanJet 4500, 3 ans; Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour ScanJet 4500, 1 an de post garantie; Service HP avec échange sur site le jour ouvré suivant pour ScanJet 4500, 1 an de post garantie; Service HP avec échange standard pour ScanJet 4500, 1 an de post garantie |
| Version Twain | Certification TWAIN. Version 2.1 | Pour en savoir plus, consultez hp.com | |
| Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris | 24 bits externes 48 bits internes; 256 | | |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard | Numérisation vers e-mail; Numérisation vers ordinateur; Numérisation vers un réseau | | |
| Connectivité | Standard : Port USB 2.0 et port USB 3.0 (SuperSpeed); Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré | | |
| Ports d'E-S externes | Port USB 2.0 ou port USB 3.0 (SuperSpeed); Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré | | |
| Prêt pour le réseau | Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11 b/g/n | | |
| Mémoire | Standard : 1 Go | | |
| Vitesse du processeur | 550 MHz | | |
| Taux d'utilisation (quotidien) | Taux d'utilisation quotidien recommandé : 4 000 pages (chargeur automatique de documents), 100 pages (scanner à plat) | | |
| types de supports | Papier (bannière, jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes (vœux, index) | | |
| Grammage des supports | 12 to 32 lb | | |
| tailles des supports | Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (UIS) | | |
| Contenu de l'emballage | L2749A Scanner réseau HP ScanJet Pro 4500 fn1; Guide d'installation; CD des logiciels et pilotes HP Scan; CD de logiciels HP Bonus Pack; Brochures d'assistance; Coussins; Câble USB; Adaptateur secteur; Cordons d'alimentation | | |

¹ Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de la numérisation, le type de connectivité, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles du présent document. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

