



Scanner à alimentation feuille à feuille s1 HP Scanjet Pro 2000

Rapide, abordable et conçu pour répondre à tous vos besoins depuis les travaux mono-couleur jusqu'aux flux de travail complexes. Numérisation rapide et fiable de vos projets d'une taille importante à des vitesses pouvant atteindre jusqu'à 30 ppm/60 ipm et un chargeur automatique de documents de 50 pages. ¹ Recommandé pour des volumes de 2 000 pages par jour.



Résolution de numérisation: Jusqu'à 600 ppp (couleur et noir et blanc, bac d'alimentation), matériel; Jusqu'à 600 ppp (couleur et noir et blanc, bac d'alimentation), optique
Vitesse de numérisation : Jusqu'à 30 ppm/60 ipm
Types de supports de numérisation : Réduisez le volume de feuilles de papier, papier imprimés (jet d'encre et laser), papier pré-perforé, chèques bancaires, cartes de visite, factures de marchandises, formulaires sans carbone, supports précédemment agrafés avec dispositif de dégrafage
Dimensions maximales pour la numérisation (ADF) : 8,5 x 122 pouces

Taille réduite. Numérisations rapides. Mêmes résultats fiables.

- Produisez des numérisations à jusqu'à 30 ppm/60 ipm ¹ avec numérisation recto-verso qui capture les deux faces à la fois.
- Libérez de l'espace de travail. Ce scanner HP ScanJet Pro est petit et ultra-plat : un design moderne parfait pour votre bureau.
- N'attendez plus le préchauffage : la numérisation Instant-on vous permet de commencer rapidement la numérisation.
- Placez jusqu'à 50 pages dans le chargeur automatique de documents pour des numérisations rapides sans surveillance.

Optimisez les flux de travail avec une numérisation via une seule touche

- Rationalisez le travail de routine avec le bouton de numérisation unique : créez des paramètres personnalisés avec un seul bouton pour les travaux de numérisation récurrents.
- Numérisez des images directement dans des applications grâce aux logiciels complets TWAIN et ISIS[®].
- Convertissez facilement des numérisations en texte modifiable, en fichiers PDF sécurisés et autres types de fichiers, grâce à l'OCR (système de reconnaissance optique des caractères) intégré.
- Partagez ou archivez rapidement des numérisations directement vers des destinations de cloud populaires avec le logiciel HP Scan.

Capturez des documents d'entreprise comme un pro

- Définissez des profils de numérisation pour les types de documents courants et numérisez vers plusieurs destinations grâce au logiciel HP Scan.
- Capturez et organisez des documents, des cartes de visite et d'autres types de fichiers grâce au logiciel riche en fonctionnalités.
- Produisez des numérisations claires et lisibles à des résolutions pouvant atteindre 600 ppp.



¹ Vitesse de numérisation mesurée à 300 ppp (noir et blanc, niveau de gris et couleur). Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

Scanner à alimentation feuille à feuille s1 HP Scanjet Pro 2000 Tableau de spécifications

Numérisation couleur	Oui	Dimensions du produit	L x p x h : 11,8 x 6,8 x 6 po; Maximum : 11,8 x 19,2 x 11,94 po
Technologie de numérisation	CIS CMOS	poids du produit	5,7 livres
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille	Conditions de garantie	Garantie limitée d'un an avec remplacement de l'unité complète, assistance téléphonique et Web incluse. La garantie peut varier en fonction du pays selon la législation. Rendez-vous sur hp.com/support pour en savoir plus sur les options de service et de support de classe mondiale de HP dans votre région.
résolution du scanner	Matériel : Jusqu'à 600 ppp (couleur et noir et blanc, bac d'alimentation); Optique : Jusqu'à 600 ppp (couleur et noir et blanc, bac d'alimentation)	Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR®; CECP; EPEAT (Silver)
Format du fichier de numérisation	Pour le texte et les images : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texte (.txt), Texte enrichi (RTF) et PDF interrogeable.	Panneau de commande	Bouton de numérisation, bouton d'alimentation avec un voyant à LED et un voyant à LED pour l'affichage d'erreurs
Modes de numérisation	Mode de numérisation par défaut sur le panneau avant pour la numérisation HP dans le système d'exploitation Win OS, HP Easy Scan/ICA dans le système d'exploitation Mac et les applications tierces via TWAIN, ISIS et WIA	Logiciels fournis	Windows : Pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, numérisation HP, utilitaires de numérisation HP, Nuance PaperPort (Windows uniquement), L.R.I.S Readiris, L.R.I.S Cardiris (Windows uniquement), EMC ISIS (Windows uniquement)
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 30 ppm/60 ipm	Systèmes d'exploitation supportés	OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits ou 64 bits
Format de numérisation maximal	Chargeur automatique de documents : 8,5 x 122 pouces	Configuration minimale du système	Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; Disque dur de 1 Go; Internet requis; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits ou 64 bits, 2 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer
Fonctions de numérisation avancées	Détection automatique des couleurs, recadrage automatique, exposition automatique, orientation automatique, reconnaissance optique de caractères, suppression de la bordure, nettoyage de l'arrière-plan, retrait des trous, élimination des couleurs, rectification de la page, numérisation vers le cloud, numérisation vers e-mail, sécurité PDF	Alimentation	Type d'alimentation électrique : Adaptateur secteur externe; Courant nominal en entrée : Tension d'entrée : 90 - 264 V CA, Fréquence nominale : 50 - 60 HZ, utilisation dans le monde entier; Consommation électrique : 3,6 watts (prêt), 1,0 watt (veille), 0,1 watt (arrêt automatique), 0,1 watt (arrêt)
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles de papier Xerox 4024 75 g/m ² .	Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 °F); Température de fonctionnement recommandée : 10 à 35 °C (50 à 95 °F); Température de stockage : -40 à 140 °F; Plage d'humidité à l'arrêt : HR entre 0 et 90 % (sans condensation); Humidité en fonctionnement : HR entre 15 et 80 % (sans condensation); Humidité de fonctionnement recommandée : HR entre 15 et 80 % (sans condensation)
Paramètres ppp de résolution de sortie	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppp	Accessoires	Kit de remplacement de rouleau s1 pour HP ScanJet Pro 2000 (L2760A)
Version Twain	Windows : TWAIN version 2.1; Mac : s/o	Options Service et assistance HP	Service HP avec intervention sur site le jour ouvré suivant et échange pour imprimante SJ Pro 2000 - 2 ans; Service HP avec intervention sur site le jour ouvré suivant et échange pour imprimante SJ Pro 2000 - 3 ans; Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante SJ Pro 2000 - 3 ans; Service HP avec échange standard pour imprimante SJ Pro 2000 - 3 ans; Service HP avec retour pour imprimante SJ Pro 2000 - 3 ans
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits externes 48 bits internes; 256		
Connectivité	Standard : USB 2.0 (haut débit)		
Ports d'E-S externes	1 x port USB 2.0		
Mémoire	Standard : 64 Mo		
Vitesse du processeur	120 MHz		
Taux d'utilisation (quotidien)	Recommandé pour des volumes de 2 000 pages par jour		
Types de supports	Réduisez le volume de feuilles de papier, papier imprimés (jet d'encre et laser), papier pré-perforé, chèques bancaires, cartes de visite, factures de marchandises, formulaires sans carbone, supports précédemment agrafés avec dispositif de dégrafage		
Grammage des supports	13 to 47 lb		
tailles des supports	Lettre US : 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po); Légal U.S. : 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po); U.S.-Executive : 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po); ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 po); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 po); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 po); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 po)		
Contenu de l'emballage	L2759A Scanner avec bac d'alimentation s1 HP Scanjet Pro 2000; Guide d'installation; Brochures d'assistance; Cartes de garantie; 2 CD; Cordons d'alimentation; Adaptateur secteur; Câbles USB (toutes les régions)		

Pour en savoir plus, consultez hp.com

