

# Zakrzywiony monitor HP ENVY 34



## DRESZCZ EMOCJI

Ten monitor ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami oraz realistycznym obrazem i dźwiękiem pobudzi Twoje zmysły. Elegancka konstrukcja z wąskimi krawędziami sprawia, że trudno oderwać wzrok. Dodatkowo obraz i dźwięk zapewniają rozrywkę na poziomie, o którym dotychczas można było tylko marzyć. Elektryzujące wrażenia sprawią, że zaczniesz zupełnie inaczej patrzeć na rozrywkę.



### PRZEŁOMOWY REALIZM

- Poczuj się jak w kinie dzięki zakrzywionemu monitorowi WQHD<sup>1</sup> z wąskimi krawędziami. niesamowita rozdzielczość i doskonały kontrast kolorów zapewniają nowy poziom rozrywki.

### NIE TYLKO SŁUCHAJ. POCZUJ.

- Wzbogacaj każdą chwilę o nowe doznania dzięki niesamowitej jakości dźwięku. Te wysokiej klasy zintegrowane głośniki z systemem Bang & Olufsen wyznaczają nowe standardy.

### DOSKONAŁE POŁĄCZENIE. ODCZUWALNA RÓŻNICA.

- Łącz się ze znajomymi i rodziną w rozdzielczości HD dzięki zintegrowanej kamerze internetowej z funkcjami prywatności i układem dwóch mikrofonów. Ta chowana kamera z certyfikatem Skype for Business zapewnia niesamowitą jakość obrazu i pojawia się tylko wtedy, gdy zostanie włączona.

### Obejmuje

- Dzięki umieszczonym jeszcze bliżej krawędziom ekranu ten zakrzywiony monitor zapewnia niezwykłą jakość obrazu i szersze pole widzenia.
- Nowy poziom wrażeń z rozrywki dzięki imponującej rozdzielczości 3440 × 1440. Zakrzywiony monitor dzięki 5 mln pikseli zapewnia urzekającą rozdzielczość oraz wyjątkowo wyraziste szczegóły<sup>2</sup>.
- Wystarczy podłączyć laptopa lub urządzenie przenośne z portem USB-C™ – jedno połączenie pozwala wyświetlać treści na dużym ekranie i jednocześnie ładować urządzenie.
- Głośniki HP dostrojone we współpracy z ekspertami z Bang & Olufsen zapewniają bogaty, realistyczny dźwięk. Nie tylko słuchaj – zanurz się w realistycznym dźwięku.

<sup>1</sup> Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości WQHD wymagane są treści w rozdzielczości WQHD.

<sup>2</sup> USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum.

<sup>3</sup> Funkcje mogą wymagać oprogramowania lub innych aplikacji firm zewnętrznych w celu zapewnienia opisanych funkcjonalności.

<sup>4</sup> Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

<sup>5</sup> DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi Video Electronics Standards Association (VESA®) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

## Karta produktu

# Zakrzywiony monitor HP ENVY 34



<b>Wielkość wyświetlacza</b>	86,36 cm (34")
<b>Współczynnik kształtu</b>	21:9
<b>Typ wyświetlacza</b>	VA z podświetleniem LED
<b>Wielkość piksela</b>	0,232 mm
<b>Czas odświeżania</b>	6 ms (od szarości do szarości)
<b>Jasność</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Współczynnik kontrastu</b>	3000:1 statyczny; 5M:1 dynamiczny
<b>Kąt podglądu</b>	178° w poziomie; 178° w pionie
<b>Wejściowy sygnał wideo</b>	1 port HDMI 2.0; 1 port DisplayPort™ 1.2
<b>Rozdzielczość</b>	WQHD (3440 × 1440 przy 60 Hz)
<b>Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)</b>	Maks. 145 kHz
<b>Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)</b>	Maks. 100 Hz
<b>Funkcje wyświetlacza</b>	Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Opcje sterowania
<b>Zabezpieczenia fizyczne</b>	Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokady jest sprzedawana oddzielnie)
<b>Zakres przechyłu wyświetlacza</b>	Nachylenie: Od -5 do +20°
<b>Sieci i łączność</b>	1 port USB Type-C™ (maks. zasilanie 60 W); 2 porty USB 3.0 (wejściowe); Wejście sygnałowe audio / wyjście słuchawkowe
<b>Parametry środowiskowe</b>	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu
<b>Zasilacz i wymagania zasilania</b>	Napięcie wejściowe: 100–240 V AC przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 185 W, w typowych warunkach 70 W; Tryb gotowości: 0,5 W
<b>Sprawność energetyczna</b>	Klasa sprawności energetycznej: C; Przekątna widocznego ekranu: 86,36 cm (34"); Pobór mocy włączonego urządzenia: 62 W; Roczne zużycie energii: 91 kWh; Oczekiwanie: 0,5 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,43 W; Rozdzielczość ekranu: WQHD (3440 × 1440 przy 60 Hz)
<b>Opcje kontroli ekranu przez użytkownika</b>	Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Ustawienia obrazu; Opcje wyświetlane na ekranie; Zarządzanie; Język; Informacje; Sterowanie sygnałem wejściowym; Przywracanie ustawień fabrycznych; Menu; Minus („-“); Plus („+“) / sterowanie sygnałem wejściowym; OK/Auto; Zasilanie
<b>Wymiary (sz. x gł. x wys.)</b>	80,98 × 47,65 × 19,82 cm (z podstawą); 80,98 × 39,53 × 10,24 cm (bez podstawy)
<b>Waga</b>	11,14 kg (z podstawą); 7,66 kg (bez podstawy)
<b>Zakres temperatur pracy</b>	5° – 35°C
<b>Zakres wilgotności podczas pracy</b>	20% – 80% (bez kondensacji)
<b>Zakres temperatur w czasie pracy</b>	-20° – 60°C
<b>Zakres wilgotności po wyłączeniu</b>	5% – 95%
<b>Certyfikaty i normy</b>	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa Zelandia; WEEE
<b>Kolor produktu</b>	Czarny i srebrny
<b>Gwarancja</b>	2-letnia gwarancja komercyjna HP
<b>Kraj pochodzenia</b>	Chiny
<b>Zawartość opakowania</b>	Monitor; Przewód zasilania pr. zm.; Przewód HDMI; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki); Przewód USB; Przewód USB Type-C™; Przewód DisplayPort; Uchwyt montażowy VESA; Zasilacz zewnętrzny; Śrubokręt typu L
<b>Mocowanie VESA</b>	Tak
<b>Informacje o zamawianiu</b>	W3T65AA#A2N: 190780870402; W3T65AA#ABB: 889899541753; W3T65AA#ABT: 190780870365; W3T65AA#ABU: 190780870334; W3T65AA#ABV: 190780870389; W3T65AA#ABY: 190780870358; W3T65AA#ACQ: 190780870372; W3T65AA#UUG: 190780870396; W3T65AA#UUZ: 190780870341

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

