



# Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E82560z

Gardez une longueur d'avance. C'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes multifonction HP LaserJet, afin d'optimiser la productivité grâce à une conception simplifiée qui offre une qualité supérieure, un temps de disponibilité maximal et la sécurité la plus élevée.



**Vitesse d'impression :** Jusqu'à 60 ppm en noir et blanc ; Première page imprimée : En 6,4 secondes noir et blanc  
**Résolution d'impression :** Noir et blanc (optimal) : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp vitesse réduite

**Connectivité standard :** 2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de modem télécopieur

**Mémoire standard :** Standard: 7 GB; Maximum: 7 GB

**Fonctionnalité d'impression mobile :** Oui

**Gestion du papier :** Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 2 x 520 feuilles, bac d'alimentation de 520 feuilles, chargeur automatique de documents de 250 feuilles, bac de sortie face vers le bas de 500 feuilles

**Affichage :** Écran tactile CGD (écran graphique couleur) SVGA 8 pouces (20,3 cm)

## Grande qualité, faible coût

- Impression premium, des documents de qualité professionnelle avec des textes et des graphiques nets pour un faible coût.
- Obtenez une qualité et des performances professionnelles constantes sur lesquelles vous pouvez compter avec les tambours et cartouches de toner Original HP.
- Choisissez parmi une vaste gamme d'accessoires modulaires conçus pour s'adapter aux besoins des groupes de travail de toutes tailles.

## Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale.

- Évitez les interruptions avec une imprimante multifonction HP LaserJet Managed conçue pour être optimisée pour une productivité maximale.
- Adaptez cette imprimante multifonction aux besoins de votre entreprise à l'aide d'une large gamme d'accessoires de gestion du papier.
- Numérisez des fichiers directement vers Microsoft® Office 365 et SharePoint, e-mail, USB ainsi que vers des dossiers réseau.<sup>2</sup>
- Récupérez vos documents et continuez votre travail sans attendre. Cette imprimante HP LaserJet se réactive vite et imprime rapidement, jusqu'à 60 ppm<sup>3</sup>.

## L'impression la plus sécurisée au monde<sup>1</sup>

- Avec HP Sure Start, chaque imprimante vérifie régulièrement son code d'exploitation et s'auto-répare après des attaques malveillantes.
- Contribuez à protéger les informations sur l'imprimante multifonction et en transit sur le réseau. Stockez les données sur le disque dur crypté<sup>4</sup>.
- Suivi continu pour détecter et arrêter les attaques, puis redémarrer automatiquement grâce à la surveillance des attaques en mémoire.
- Whitelisting vérifie le micrologiciel au démarrage pour vous assurer qu'il est authentique et dispose du bon code, signé numériquement par HP.

## Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin

- Aidez les groupes de travail à capturer facilement chaque page et à détecter les erreurs potentielles ou les pages manquées à chaque fois.
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant.
- Assurez-vous que tous les documents numérisés soient correctement orientés, recadrés et optimisés en niveaux de gris.
- Placez jusqu'à 250 pages dans le chargeur automatique de documents pour des numérisations rapides sans surveillance.



<sup>1</sup> Basé sur l'enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2016. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> <sup>2</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords. Pour plus de détails, voir <http://www.hpconnected.com> <sup>3</sup> Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>4</sup> Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printsecurity> <sup>5</sup> Vitesse de numérisation mesurée pour une alimentation depuis le chargeur automatique de documents, à 300 ppp (réglage par défaut) (noir et blanc, échelle de gris et couleur). Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

# Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E82560z

<b>Fonctions / Multitâche pris en charge</b>	Impression, copie, numérisation (télécopie et sans fil en option) / Oui
<b>Vitesse d'impression</b>	<b>Letter</b> : Jusqu'à 60 ppm Noir; <b>Sortie de la première page</b> : En 6,4 secondes seulement Noir; <sup>2</sup>
<b>Résolution d'impression</b>	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp vitesse réduite
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	1 (1 cartouche d'encre noire)
<b>Langages de l'imprimante standard</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF (v 1.7), compatible AirPrint™
<b>Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante</b>	Gardez une longueur d'avance avec NBusinesses. C'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes multifonctions HP LaserJet — pour une productivité accrue grâce à une conception simplifiée qui offre une qualité professionnelle, un temps de disponibilité maximal et une sécurité maximale <sup>1</sup> . Une qualité d'impression pour un bon rapport qualité-prix est un choix intelligent pour toute entreprise. Produisez des documents de qualité professionnelle à un prix compétitif à moindre coût grâce à une imprimante multifonction HP LaserJet conçue pour donner le meilleur d'elle-même à votre travail et votre entreprise. Les interruptions ennuyeuses et l'entretien complexe peuvent ralentir l'impression et, finalement, le rythme de votre entreprise. Choisissez une imprimante multifonction HP LaserJet conçue pour un temps de disponibilité maximal, afin de pouvoir compter sur des résultats fiables et ne pas nuire à la productivité. Seules les imprimantes HP Entreprise se réparent en temps réel des attaques, offrant une sécurité intégrée pour protéger votre réseau. Cette sécurité offerte uniquement par HP permet de surveiller automatiquement les menaces, détecter les intrusions et valider les logiciels d'exploitation. Accélérez les flux de travail, améliorez la précision et connectez facilement les personnes de votre entreprise. Réalisez rapidement les travaux de numérisation volumineux, jusqu'à 180 ipm <sup>10</sup> , et évitez les étapes superflues avec une imprimante multifonction Flow conçue pour une productivité optimale.
<b>Gestion d'imprimante</b>	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante pour le pilote HP Universal Print (modèle UPD Active Directory Administrator, Add Print Model to Comments AutoUpgradeUPD, utilitaire de configuration de pilote, utilitaire de déploiement de pilote, HP Managed Printing Administration PRNCONEXE, HPPRL0G, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); Logiciel HP Web Jetadmin; Kit de ressources pour HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager
<b>Type de numérisation / Technologie</b>	A plat, chargeur automatique de documents / Scanner CCD Platine à capteurs CIS numériques
<b>Résolution du scanner</b>	<b>Matériel</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Optique</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Format du fichier de numérisation</b>	Envoi numérique : PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Numérisation vers USB facile d'accès : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Impression à partir de l'USB facile d'accès : Fichiers PDF, PS et prêts à imprimer (.prn, .pcl, .cht)
<b>Modes de numérisation</b>	Applications sur le panneau de commande : Copie; E-mail; Télécopie; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur clé USB; Enregistrement sur la mémoire du périphérique; Applications Open Extensibility Platform (OXP)
<b>Format de numérisation</b>	<b>Chargeur automatique de documents</b> : 8,5 x 17 pouces maximum; 4,3 x 5,5 in Minimum; <b>À plat</b> : 12,7 x 20,3 cm (11 x 17 pouces)
<b>Vitesse de numérisation</b>	Jusqu'à 120 ppm/240 ipm (noir et blanc), jusqu'à 120 ppm/240 ipm (couleur) <b>Recto-verso</b> : Up to 240 ipm (b&w), up to 240 ipm (color)
<b>Fonctions de numérisation avancées</b>	Numérisation vers e-mail ; Numérisation vers dossier réseau (solution autonome) ; Numérisation vers un cloud ; Numérisation vers USB
<b>Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris</b>	24 bits / 256
<b>Communication numérique - Fonctionnalités standard</b>	Numérisation vers e-mail; Envoi vers dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers Sharepoint; Envoi vers FTP; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; Échelle de gris automatique; Orientation automatique; Détection de sélection multiple; Redressement automatique; Recadrage automatique de page
<b>Vitesse de copie</b>	<b>Noir (lettre)</b> : Jusqu'à 60 cpm
<b>Résolution de copie</b>	<b>Noir (texte et graphiques)</b> : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp vitesse réduite; Jusqu'à 1200 x 1200 ppp vitesse réduite; <b>Couleur (texte et graphiques)</b> : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp vitesse réduite
<b>Nombre maximum de copies</b>	Jusqu'à 999 copies
<b>Plage d'agrandissement du copieur</b>	25 à 400 %
<b>Paramètres de copie</b>	Copie recto-verso; Évolativité; ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); texte/image optimisé (texte, mixte, image imprimée, photographie); N-up; Ordre N ou Z; orientation du contenu; assemblage; brochure; Numérisation de carte d'identité; création de tâches; stockage de tâches; filigrane; cachets; numérisations mode livre; effacement des bords; détecte automatiquement les couleur/mono; aéro; copie de l'image;
<b>Vitesse du fax</b>	<b>Jusqu'à</b> : 33,6 kbps; <b>Letter</b> : 3 s par page <sup>1</sup>
<b>Résolution de télécopie</b>	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement); <b>Noir (standard)</b> : 203 x 98 ppp
<b>Fonctions de fax</b>	<b>Mémoire de télécopie</b> : Jusqu'à 500 pages; <b>Réduction de télécopie automatique prise en charge</b> : Oui; <b>Rappel automatique</b> : Oui; <b>Envoi différé de télécopie</b> : Non; <b>Détection de sonneries distinctives prise en charge</b> : Non; <b>Transfert de télécopie pris en charge</b> : Oui; <b>Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge</b> : Non; <b>Liste de distribution de télécopie prise en charge</b> : Oui (demande de réception seulement); <b>Mode de téléphone/télécopie pris en charge</b> : Non; <b>Rejet des télécopies indésirables pris en charge</b> : Oui; <b>Nombre maximum de numéros abrégés</b> : Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 extensions); <b>Interface d'ordinateur prise en charge</b> : Oui; <b>Capacité de récupération à distance prise en charge</b> : Non; <b>Combiné téléphonique pris en charge</b> : Non
<b>Connectivité standard</b>	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de modem télécopieur
<b>Fonctions réseau</b>	Standard (Gigabit intégré 10/100/1000T Ethernet)
<b>Prêt pour le réseau</b>	Standard (Gigabit intégré 10/100/1000T Ethernet)
<b>Fonctionnalités sans fil</b>	Aucune capacité sans fil standard. Des accessoires qui prennent en charge le sans fil sont disponibles en option (communs à tous les produits Jedi actuels). Ils sont indiqués dans la section connectivité, ci-dessus.
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec <sup>3</sup>
<b>Mémoire</b>	<b>Standard</b> : 7 Go; <b>Maximum</b> : 7 Go
<b>Vitesse du processeur</b>	1,2 GHz / <b>disques durs</b> : Deux disques durs cryptés HP haute performance intégrés standards, 640 Go au total; Cryptage matériel AES 256 ou version ultérieure; Capacités d'effacement sécurisé (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk). Remarque : L'article stock du gouvernement des États-Unis comprend un disque dur validé FIPS 140-2 de 500 Go à la place.

<b>Taux d'utilisation</b>	<b>Mensuel, lettre</b> : Jusqu'à 300 000 pages
<b>Volume de pages mensuel recommandé</b>	Jusqu'à 100 000
<b>Types de supports supportés</b>	Papier ordinaire, HP EcoFICIENT, HP mat 90 g, fin 60-74 g, papier, papier recyclé, HP mat 105 g, HP mat 120 g, HP satiné 120 g, HP brillant 120 g, grammage moyen 96-110 g, gros grammage 111-130 g, grammage moyen brillant 96-110 g, gros grammage brillant 111-130 g, HP mat 150 g, HP brillant 150 g, extra fort grammage 131-175 g, Extra fort grammage brillant 131-175 g, HP mat 150 g, HP carton épais, transparence de couleur, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe épaisse, pré-imprimé, pré-perforé, coloré
<b>Poids du support pris en charge</b>	Bac 1, 2, 3 : 16 à 78 livres de bond (indice 78 livres)
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Bac d'alimentation 1 : lettre, lettre R, légal, exécutif, déclaration, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, 8k, 16k, enveloppes #9, enveloppe #10, enveloppe Monarch, bac d'alimentation 2 : lettre, lettre R, légal, exécutif, déclaration, Oficio, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, 16k, enveloppes #9, enveloppe #10, enveloppe Monarch; Bac d'alimentation 3 : lettre, lettre R, légal, exécutif, déclaration, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 4 x 6, 8k, 16k
<b>Formats de support personnalisés</b>	Bac 1 : de 3,86 x 5,5 à 12,59 x 18 pouces ; Bac 2 : de 3,86 x 5,5 à 11,69 x 15,35 pouces ; Bac 3 : de 5,5 x 7,17 à 12,59 x 18 pouces
<b>Gestion du papier</b>	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 2 x 520 feuilles, bac d'alimentation de 520 feuilles, chargeur automatique de documents de 250 feuilles; Bac de sortie de 500 feuilles (face vers le bas); <b>Options recto verso</b> : Automatique (standard); <b>Capacité du chargeur automatique de documents</b> : Standard, 250 feuilles; <b>Bac d'alimentation pour enveloppes</b> : Non; <b>Bacs à papier standard</b> : 3; <b>Capacités d'entrée</b> : Jusqu'à 520 feuilles; <b>Capacités en sortie</b> : Jusqu'à 500 feuilles; Jusqu'à 40 enveloppes
<b>Contenu de l'emballage</b>	Moteur; TCU; Tambours; Plaque signalétique WG ensemble-couleur et étiquette; Cordons d'alimentation; Bloc-CD; Documentation sur l'installation et la configuration du matériel; Brochures d'assistance; NINCLUT PAS LE TONER <sup>10</sup>
<b>Cartouches de remplacement</b>	HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge (ISO Yield 69,000) W9014M <sup>6</sup>
<b>Dimensions du produit</b>	<b>L x p x h</b> : 23 x 30,3 x 36,7 pouces; <b>Maximum</b> : 64,8 x 30,9 x 46,8 pouces
<b>Poids du produit</b>	210,8 lb
<b>Conditions de garantie</b>	90 jours, pièces uniquement. Les options de garantie étendue et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.
<b>Conformité en matière d'économie d'énergie</b>	Energy Star; Blue Angel; EPEAT Silver
<b>Panneau de commande</b>	Écran graphique couleur (CGD) tactile de 8,0 pouces (20,3 cm); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour un retour rapide au menu d'accueil); Port USB 2.0 haut débit; Compartiment d'intégration matérielle; Clavier étendu
<b>Description de l'affichage</b>	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) SVGA 8 pouces (20,3 cm)
<b>Logiciels fournis</b>	Programme d'installation de logiciel HP; programme de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP Connected, Écran d'accueil pour les systèmes d'exploitation Mac OS (dirige les utilisateurs vers 123.HP.com ou la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel de l'imprimante), manuels d'utilisation en ligne
<b>Polices et types de caractères</b>	84 polices TrueType taille variable
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Aller à <a href="http://hp.com/search">hp.com/search</a> pour Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E82560z pour tous les systèmes d'exploitation
<b>Systèmes d'exploitation réseau compatibles</b>	Aller à <a href="http://hp.com/search">hp.com/search</a> pour Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E82560z pour tous les systèmes d'exploitation
<b>Configuration minimale du système</b>	<b>PC</b> : Go d'espace disponible sur le disque dur ; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com; <b>Mac</b> : 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site Apple.com
<b>Alimentation</b>	<b>Type d'alimentation</b> : Module d'alimentation interne (intégré); <b>Courant nominal en entrée</b> : Tension d'entre : 110 à 127 V CA (+/-10 %), 220 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %); <b>Consommation électrique</b> : 1090 Watts (impression), 65 Watts (prêt), 11 Watts (veille), 0,5 Watt (arrêt automatique), 0,1 Watt (arrêté)
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise</b> : 6,6 B(A) impression monochrome recto sur papier A4 à 40 ppm; <b>Pression sonore émise</b> : 51 B(A), impression recto noir et blanc utilisant du papier A4 à 60 ppm
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température de fonctionnement</b> : 59 à 86 °F; <b>Température de fonctionnement recommandée</b> : 59 à 86 °F; <b>Température de stockage</b> : 14 à 104 °F; <b>Page d'humidité à l'arrêt</b> : 10 à 80% HR; <b>Humidité de fonctionnement</b> : 20 à 80 % HR; <b>Humidité de fonctionnement recommandée</b> : 20 à 80 % HR
<b>Gestion de la sécurité</b>	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec
<b>Accessoires</b>	Armoire d'imprimante HP LaserJet Y1G16A; Chargeur double cassette Department HP LaserJet Y1F98A; Bac d'alimentation HP LaserJet - 2 000 feuilles (HC) Y1G21A; Bac d'alimentation HP LaserJet - 3000 feuilles (HC) Serv Y1G20A; Équipement pour création/finition HP LaserJet Y1G00A; Perforation de trous 2/3 création/finition interne HP LaserJet Y1G02A; Perforation de trous 2/4 création/finition interne HP LaserJet Y1G03A; Perforation de trous suédois finition interne HP LaserJet Y1G04A; Module de finition agrafeuse/bac de réception HP LaserJet Y1G18A; Agrafes pour module de finition agrafeuse/bac de réception HP LaserJet Y1G14A; Agrafes pour livrets/interne HP LaserJet Y1G13A; Équipement pour création/finition de brochures HP LaserJet Y1G07A; Perforateur 2/3 trous HP Y1G10A; Accessoire pour perforation de trous 2/4 HP LaserJet Y1G11A; Accessoire pour perforation trous suédois HP LaserJet Y1G12A; Séparateur de travaux Department HP LaserJet Pro Y1G01A; Solution HP SmartCard NIPRNet pour le gouvernement des États-Unis (CS543B); Solution HP SmartCard SIPRNet pour le gouvernement des États-Unis (FB830A); Port FH (Foreign Interface Harness) B5L31A; Ports USB internes HP B5L28A; Disque dur sécurisé haute performance HP B5L29A; Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessoire de communication en langue proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000nw J8030A; Lecteur proximité USB HP Access Control C2208A; Lecteur de carte de proximité USB HP Universal X3D003A; Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500 CC487A
<b>Options Service et assistance HP</b>	USLR0E - Support matériel HP avec service le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimantes multifonctions LaserJet E825xx Managed - 1 an; USLR1E - Support matériel HP avec service le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimantes multifonctions LaserJet E825xx Managed - 3 an; USLR2E - Support matériel HP avec service le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimantes multifonctions LaserJet E825xx Managed - 4 an; USLR3E - Support matériel HP avec service le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimantes multifonctions LaserJet E825xx Managed - 5 an; USLR4E - Support matériel HP avec service tous 4 heures, 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimantes multifonctions LaserJet E825xx Managed - 3 ans de post-garantie; USLR5E - Support matériel HP avec service tous 4 heures, 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimantes multifonctions LaserJet E825xx Managed - 4 ans de post-garantie

## Pour en savoir plus, consultez

[hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> Basé sur l'image test ITU-T n° 1 à une résolution standard et avec encodage MMR, le périphérique de télécopie HP peut transmettre à une vitesse 3 s/page pour V.34 et de 6 s/page pour V.17 <sup>2</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>3</sup> Direct sans fil et sans fil en option <sup>4</sup> Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> <sup>5</sup> Mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24734, premier jeu de documents tests exclus. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>6</sup> Rendements moyens déclarés pour l'impression monochrome et composite couleur (C/M/J) basés sur la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> <sup>7</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application. <sup>8</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V. <sup>9</sup> Résultat basé sur la méthode de consommation d'énergie type TEC-BA avec les exceptions possibles suivantes : réglage du délai de mise en veille d'1 minute ou moins, connexion Wi-Fi désactivée. <sup>10</sup> Non, câble USB vendu séparément (EMOA, Amérique; Asie-Pacifique). Le technicien de service doit installer les unités

