

規格表

HP LaserJet Pro MFP M26 多功能事務機系列



平民價格，超強性能，聰明靈活的商務夥伴¹

最經濟實惠的低價機型，列印、掃描和影印的專業品質與高效性能，滿足所有期望，確保您的工作無後顧之憂。¹



HP LaserJet Pro MFP M26a



HP LaserJet Pro MFP M26nw

從不妥協的卓越品質，堅若磐石

- 黑白文件列印文字銳利清晰，禁得起時間考驗，品質始終如一。²
- 簡單容易操作的控制面板，處理各種任務快速便捷。
- HP Auto-On/Auto-Off 自動開關機技術，和您一起節能愛地球。⁷
- 預安裝的HP原廠雷射碳粉匣，讓您享受開箱即印的貼心服務。

簡潔的設計，企業規模的生產力

- 列印速度每分鐘19頁，保持高度工作效率。³
- 集合列印、掃描和影印多功能於簡約設計中，適用迷你型辦公空間。
- HP 原廠碳粉匣的專業品質，高水準列印成果令人滿意。

輕鬆連線，多功能事務完美搭配⁴

- 透過乙太網路和無線網路輕鬆訪問，列印和共享資源。⁴
- Android™ version 4.4 及更高版本，Google Chrome™ 作業系統隨手就能印。⁵
- 拿起行動裝置隨心所印—無需另外連上公司網路。⁶
- HP ePrint 雲端行動列印，讓您在智慧型手機、平板電腦和筆電隨時都能發送電子郵件操作列印。⁸

¹根據製造商的建議零售價 (MSRP) 最低價聲明。實際價格可能有所不同。

²基於WW 市場1996-2015的出貨量份額，WW彩色黑白雷射印表機類別。來源：IDC 2015年第四季週邊設備紙本追蹤記錄。

³使用 ISO/IEC 24734 標準進行測量。不含第一組測試文件。詳情請見 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。

⁴無線網路效能需視實體點距離和存取點距離而定。無線功能運作時僅相容於2.4 GHz路由器。

⁵功能不適用於 iPhone®, iPad®, 或 Windows® 作業系統的行動裝置。無線功能運作時僅相容於2.4 GHz路由器。印表機需要註冊 ePrint 帳戶。可能需安裝應用程式或軟體。更多資訊請參閱 hp.com/go/mobileprinting。

⁶功能僅限 Android™ 4.4 或更高版本裝置。列印前，行動裝置需直接連接至支援 Wi-Fi Direct® 之多功能事務機或印表機的 Wi-Fi Direct® 訊號。因行動裝置有異，可能需要應用程式或驅動程式。更多資訊請上 <http://www.hp.com/go/mobileprinting>。Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

⁷HP Auto-On/Auto-Off (自動啟動/自動關閉) 技術功能因印表機與設定而異。

⁸印表機需要註冊 ePrint 帳戶。可能需安裝應用程式或軟體。無線功能運作時僅相容於2.4 GHz路由器。更多資訊請參閱 hp.com/go/mobileprinting。

⁹功能僅適用於M26nw機型。

HP LaserJet Pro MFP M26 多功能事務機系列

機型	HP LaserJet Pro MFP M26a	HP LaserJet Pro MFP M26nw
產品型號	T0L49A	T0L50A
功能	列印、影印、掃描	
列印		
雙面列印選項	手動	
列印速度 ¹⁰	黑白 (A4, 一般) : 高達 18 ppm; 黑白 (letter尺寸, 一般) : 高達 19 ppm	
第一頁輸出 ¹²	黑白 (A4, 就緒) : 高達 9.0 秒; 黑白 (A4, 休眠) : 高達 9.7 秒 (@220V); 高達 9.8 秒 (@110V)	黑白 (A4, 就緒) : 高達 9.2 秒; 黑白 (A4, 休眠) : 高達 9.6 秒 (@220V); 高達 9.8 秒 (@110V)
列印技術	雷射	
列印解析度	黑白 (最佳) : 高達 600 x 600 dpi; 黑白 (一般) : 高達 600 x 400 dpi	
列印解析度技術	HP FastRes 600, HP FastRes 1200	
印表機碳粉匣數量	1 個黑色碳粉匣	
標準列印語言	PCLm/PCLmS	
印表機管理	Windows: HP Device Toolbox, Status Alerts (default install)	
掃描		
彩色掃描	有	
掃描技術	類型: 平台式; 技術: 接觸式影像掃描器 (CIS)	
掃描解析度	加強: 高達 1200 dpi; 硬體: 高達 1200 x 1200 dpi; 光學: 高達 1200 dpi	
掃描尺寸	平台式: 216 x 297 公厘	
掃描輸入模式	Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) 或 Device Stage (Windows® 7, 8); TWAIN 相容或 WIA 相容的軟體掃描	
掃描檔案類型	Windows Scan SW 支援檔案格式: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; Mac Scan SW 支援檔案格式: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Searchable, RTF, TXT	
影印		
影印速度 ¹³	黑白 (A4, 一般) : 高達 18 cpm; 黑白 (letter尺寸, 一般) : 高達 19 cpm;	
影印解析度	黑白 (文字與圖像) : 600 x 400 dpi	
最大影印數量	高達 99 份	
影印縮放尺寸	25 至 400%	
影印機設定	影印數量; 墨色較淺/較深; 縮小/放大; 最佳化 (草稿, 文字, 混合, 圖片); 紙張大小	
連線能力		
標準連線能力	高速 USB 2.0 連接埠	高速 USB 2.0 連接埠; 內建快速乙太網路 10/100Base-TX 網路連接埠; 內建 Wi-Fi 802.11b/g/n 無線網路
行動列印能力	無	HP ePrint 雲端行動列印; Mopria 認證
網路功能就緒	無	標準 (內建乙太網路); Wi-Fi 802.11b/g/n 無線網路
無線能力	無	有, 內建 Wi-Fi 802.11b/g/n 無線網路
記憶體	標準: 128 MB	
處理器速度	600 MHz	
列印量週期 (每月) ⁹	高達 5,000 頁; 建議每月列印量: 100 - 1,000 頁	
紙張處理		
輸入	150 頁輸入紙匣	
輸出	100 頁輸出紙匣	
紙材類型	紙張 (雷射紙、普通紙), 信封、標籤、紙卡、明信片	
紙材重量	60 至 163 g/m ²	
自訂紙材尺寸	76 x 127 至 216 x 356 公厘	
尺寸 (寬 x 深 x 高) ²	42 x 26.6 x 25.4 公分	
重量 ²	8.0 公斤	
包裝內容 ¹	HP LaserJet Pro M26a 多功能事務機; 預安裝 HP 原裝進口黑色碳粉匣 (~500 頁); 安裝指南, 設定海報, 支援說明傳單; 保固指南; CD-ROM 光碟包含印表機說明文件和軟體; 電源線、USB 纜線 (亞太限定)	HP LaserJet Pro M26nw 多功能事務機; 預安裝 HP 原裝進口黑色碳粉匣 (~500 頁); 安裝指南, 設定海報, 支援說明傳單; 保固指南; CD-ROM 光碟包含印表機說明文件和軟體; 電源線、USB 纜線
保固	一年有限保固	
系統		
相容作業系統 ¹⁴	Windows: 支援完整的軟體安裝: Windows® 10 32 位元和 64 位元; Windows® 8 & 8.1 32 位元和 64 位元; Windows® 7 32 位元和 64 位元; Windows Vista® 32 位元和 64 位元; Windows® XP 32 位元 (SP2 或更高版本); 驅動程式支援安裝: Windows® 2012; Windows® Server 2008 32 位元和 64 位元; Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32 位元和 64 位元; (SP1 或更高版本), Windows® XP64 位元 (SP2 或更高版本); Apple® OS X El Capitan (v10.11) OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9); 1 GB 硬碟空間; 需要網際網路	
最低系統需求	PC: Windows® 10 32 位元和 64 位元; Windows® 8 32 位元和 64 位元; Windows® 7 (32 位元和 64 位元) 1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器, 1 GB RAM (32 位元) 或 2 GB RAM (64 位元), 400 MB 可用硬碟空間, CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠; Windows Vista® 32 位元: 1 GHz 32 位元 (x86) 處理器, 1 GB RAM (32 位元), 400 MB 可用硬碟空間, CD/DVD-ROM CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠; Windows® XP (32 位元) SP2: Pentium® 233 MHz 處理器, 512 MB RAM 400 MB 可用硬碟空間, CD/DVD-ROM 光碟機或網際網路連線、USB 埠; Windows Server 2003 32 位元 (SP1 或更高版本), Windows Server 2003 R2 32 位元, Windows Server 2008 32 位元 (SP1 或更高版本), Windows Server 2008 64 位元 (SP1 或更高版本), Windows Server 2008 R2 64 位元, Windows Server 2008 R2 64 位元 (SP1): 1 GHz 32-bit (x86) 處理器, 1 GB RAM (32 位元), 400 MB 可用硬碟空間, CD/DVD-ROM 光碟機或網際網路連線、USB 埠 Mac: Mac OS X v10.9, 10.10, 10.11; 1 GB 硬碟空間; 需要網際網路	
字型與字體	使用作業系統預設字體	
控制面板	7 指示燈 (碳粉, 注意, 就緒, 影印數量, 深/淺, 放大/縮小, 電源); 6 按鍵 (往上, 往下, 取消, 設定, 影印, 電源)	2 指示燈 (無線網路, 電源); 13 按鍵 (無線網路, ePrint 雲端行動列印, 設定, 影印, 往左, 往右, 確認, 返回, 取消, 影印數量, 深/淺, 影印設定, 電源)
電源	電源供應類型: 內建電源供應器; 所需電源供應: 輸入電壓: 110 至 127 VAC (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 至 240 VAC (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 耗電量: 355 瓦 (啟動列印) ; 2.2 瓦 (就緒), 1.4 瓦 (休眠), 0.8 瓦 (自動關機/USB 連線喚醒, 不適用於運送中) , 0.15 瓦 (自動關機/手動開機), 0.15 瓦 (手動開機); 典型耗電量 (TEC) 數值: BA: 0.606 kWh/Week; ES: 0.579 kWh/Week	
隨附軟體	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS Print Driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater	
噪音	噪音功率: 6.2 dB(A); 周邊聲壓放射 (運作中、列印中): 47 dB(A)	
作業環境	操作溫度範圍: 15 至 32.5°C; 建議操作溫度範圍: 17.5 至 25°C; 未操作時濕度範圍: 10 至 90% RH; 操作濕度範圍: 10 至 80% RH; 建議操作濕度範圍: 30 至 70% RH	
安全認證與規格	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Class 1 Laser/LED Product), IEC 62479:2010 / EN 62479:2010, GB4943-2011	

更多資訊, 請造訪 hp.com

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 本文內容如有變更, 恕不另行通知。HP 產品及服務的保固, 僅限於相關產品及服務所隨附的保固聲明, 本文件內容並不構成額外的保固。本文件如有技術、編輯錯誤或缺漏, HP 概不負責。
ENERGY STAR 和 ENERGY STAR 標誌為美國的註冊商標。Microsoft 和 Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。AirPrint 和 AirPrint 標誌為 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。Linux 為 Linus Torvalds 的美國註冊商標。UNIX 為 The Open Group 的註冊商標。

