

HP LaserJet Pro MFP M130fn 黑白多功能事務機



最小巧的 HP 雷射智能複合機，搭載 JetIntelligence 碳粉匣，繁忙工作輕鬆整合。透過多數行動裝置¹ 列印專業文件，還可掃描、影印及傳真，超低耗電量，展現強大效能。



列印速度：Letter 尺寸：高達 23ppm(黑白)；
首頁輸出速度：最快可達 7.3 秒(黑白)

列印解析度：黑白(最佳)：高達 600x600dpi，
HP FastRes 1200 (1200 dpi 品質)

列印技術解析度：HPFastRes600，HPFastRes
1200

標準連線能力：高速 USB 2.0 連接埠(裝置)；
內建快速乙太網路 10/100Base-TX network 連接埠；
電話線連接孔(輸入/輸出)

標準記憶體：標準：256 MB

行動列印功能：Apple AirPrint™；HP ePrint™ 雲端
行動列印；Google Cloud Print 2.0；Mopria 認證

紙張處理：150 張進紙匣；100 張出紙槽

顯示器：2 行式 LCD

高效能的絕佳設計

- 雷射複合機兼具列印、掃描、影印和傳真功能，輕巧體積適合狹小工作空間。
- 不再浪費時間等待，每分鐘可印 23 頁²，首頁輸出最快 7.3 秒。⁵
- HP Auto-On / Auto-Off 技術，自動開關機節能又省電。⁶
- 只需幾個簡單步驟，輕鬆掃描雙面文檔。

行動列印好上手易操作

- 透過 AirPrint® 1.5 在 iPhone® 和 iPad® 上列印，自動調整尺寸符合輸出大小。³
- HP ePrint 雲端行動列印⁷，用智慧型手機、平板電腦或筆電，發送電子郵件隨時輕鬆印。
- Google Cloud Print™ 2.0⁴，讓您使用智慧型手機、平板電腦或個人電腦將列印工作傳送至公司的任何一台印表機。

列印品質傲視群倫

- 精細的黑色碳粉技術保證列印墨色飽滿，文字銳利，圖像鮮明。
- 千萬別被山寨版 HP 碳粉匣所騙！HP 的創新防偽技術，確保您所花的每一分錢都值得。
- 採用列印技術追蹤碳粉使用量，帶來列印高生產力，為您的荷包精打細算。⁸
- 自動拆封技術與簡單易開包裝，更換碳粉匣不再是件費時的苦差事。



¹ 無線作業僅與 2.4 GHz 作業相容。此外也可能需要安裝應用程式或軟體，並註冊 HP ePrint 雲端行動列印帳戶。欲獲得其他功能需另外購買相關配件。瞭解更多資訊請上：<http://www.hp.com/go/mobileprinting>² 使用 ISO/IEC 24734 標準進行測量。不含第一組測試文件。實際列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。詳情請參考：<http://www.hp.com/go/printerclaims>³ 行動裝置需具備 AirPrint® 1.5 無線網路功能，同時與 2.4 GHz 作業相容，更多詳情請參閱 <http://www.hp.com/go/mobileprinting>⁴ 需要註冊 Google Cloud Print™ 以及 Google 帳戶。無線作業僅與 2.4 GHz 作業相容。更多資訊請參見：<http://www.hp.com/go/mobileprinting>⁵ 使用 ISO/IEC 17629 標準進行測量。實際的列印速度將根據系統組態、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。欲了解更多請參考：<http://www.hp.com/go/printerclaims>⁶ HP Auto-On/Auto-Off (自動啟動/自動關閉) 技術功能因印表機與設定而異。⁷ 印表機需要註冊 ePrint 帳戶。可能需安裝應用程式或軟體。無線作業僅與 2.4 GHz 作業相容。瞭解更多資訊請參閱：<http://www.hp.com/go/mobileprinting>⁸ 與上一代 HP 產品的碳粉匣量測進行比較。

HP LaserJet Pro MFP M130fn 黑白多功能事務機規格表

功能 / 多工支援	列印、影印、掃描、傳真 / 有
列印速度	Letter 尺寸 ：高達 23 ppm ¹¹ ； 首頁輸出 ：最快可達 7.3 秒 ¹³
列印解析度	黑白 (最佳) ：高達 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi 品質)
列印技術	雷射
列印解析度技術	HP FastRes 600, HP FastRes 1200
列印碳粉匣數量	1 黑白
標準列印語言	PCLmS, URF, PWS
印表機智慧軟體功能	HP ePrint 雲端行動列印； Apple AirPrint™； 瞬間啟動技術； HP 自動開關機功能； JetIntelligence 碳粉匣
印表機管理	HP 印表機助理 (UDC)； HP Device Toolbox； HP Utility (Mac)
掃描類型 / 技術	平台式、ADF / CIS 接觸式影像掃描器
掃描解析度	硬體 ：高達 300 x 300 dpi (彩色和黑白, ADF)； 高達 600 x 600 dpi (彩色, 平台式)； 高達 1200 x 1200 dpi (黑白, 平台式)； 光學 ：高達 300 dpi (彩色和黑白, ADF)； 高達 600 dpi (彩色, 平台式)； 高達 1200 x 1200 dpi (黑白, 平台式)
掃描檔案格式	JPEG, PDF, PNG
掃描輸入模式	透過 HP LaserJet Scan (Windows®)； HP Director (Macintosh) 或 TWAIN 相容或 WIA 相容的軟體掃描
掃描尺寸	ADF ：最大至 8.5 x 11.7 吋； 最小至 5.85 x 8.27 吋； 平台式 ：8.5 x 11.7 吋
掃描速度	最快可達 12 ppm ¹⁶
進階掃描功能	無
本機掃描檔案格式	PDF, JPG
軟體掃描檔案格式	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
位元深度 / 灰階	24 位元 / 256
數位傳送標準功能	無
影印速度	黑白 (letter 尺寸) ：高達 23 cpm ¹⁴
影印解析度	黑白 (文字和圖像) ：600 x 400 dpi； 600 x 400 dpi
最大影印數量	高達 99 份
影印縮放功能	25 至 400%
影印機設定	影印份數； 明暗度調整； 最佳化； 紙材； 多頁影印； 草稿模式
傳真速度	最快可達：4.2 kb/s； Letter 尺寸：每頁 3 秒 ¹⁵
傳真解析度	黑白 (最佳) ：高達 300x300 dpi(半色調有效)； 黑白 (標準) ：203 x 98 dpi
傳真智能軟體功能	無
傳真功能	傳真記憶體 ：高達 1000 頁； 自動傳真縮放 ：有； 自動重撥 ：有； 延遲傳真發送 ：有； 支援區別鈴聲偵測 ：有； 支援傳真轉發 ：有； 支援傳真電話端口 ：有； 支援傳真輪詢 ：有 (輪詢僅限接收傳真)； 支援傳真 / 電話模式 ：有； 支援阻擋垃圾傳真 ：有； 最大快速撥號 ：高達 120 個號碼 (119 群組撥號)； PC 介面支援 ：有； 遠端撥號支援 ：無； 支援電話簡簡 ：有
標準連線能力	高速 USB 2.0 連接埠 (裝置)； 內建快速乙太網路 10/100Base-TX 網路連接埠； 電話線端口 (輸入 / 輸出)
網路功能	10/100 Ethernet 乙太網路
網路功能就緒	標準 (內建乙太網路)
無線網路功能	無
行動列印功能	Apple AirPrint™； HP ePrint 雲端行動列印； Google Cloud Print 2.0； Mopria 認證
記憶體	標準 ：256 MB； 最大 ：256 MB
處理器速度	600 MHz / 硬碟：無
列印量週期	每月，letter 尺寸：高達 10,000 頁 ⁹
建議每月印量	150 至 1,500 頁 ¹⁰
支援紙材類型	紙張 (雷射紙、普通紙、相片紙、粗糙紙、牛皮紙)、信封、標籤、紙卡、明信片
支援紙材重量	16 至 43 磅
支援紙材尺寸	Letter 尺寸； legal 尺寸； executive 尺寸； 8.5 x 13 吋； 信封
自訂紙材尺寸	3 x 5 至 8.5 x 14 吋
紙張處理	150 張輸入紙匣； 100 張輸出紙匣； 雙面列印選項 ：手動； 自動進紙器容量 ：35 張； 標準紙匣 ：1 個； 輸入容量 ：高達 150 張； 輸出容量 ：高達 100 張
包裝內容物	G3059A HP LaserJet Pro MFP M130fn； 隨附試用 HP LaserJet 碳粉匣 (黑色, 約可印 700 頁)； HP LaserJet 感光滾筒 (約可印 12,000 頁)； 電源線； USB 纜線； 使用指南； 設定海報； 支援說明傳單； 保固文件 (CN, Indo, AU, Mex, BR, AG)； CD-ROM 光碟包含印表機說明文件和軟體； 勘誤表 (某些國家) ¹
替換碳粉匣	HP 17A 黑色原廠雷射碳粉匣 CF217A(1600 頁)； HP 19A 原廠雷射感光鼓 CF219A(12000 頁) ¹

產品尺寸	寬 x 深 x 高 ：16.34 x 11.34 x 11 吋； 最大尺寸 ：16.34 x 20.13 x 16.68 吋
產品重量	16.76 磅
保固	1 年保固
控制面板	2 行式 LCD 加數字鍵盤
顯示器說明	2 行式 LCD
隨附軟體	Windows 作業系統：HP 軟體安裝程式； HP 軟體解除安裝程式 (不含 Win8+)； HP PCL6 印表機驅動程式； HP Device Experience (DXP)； HP Web 服務協助 (HP Connected)； 裝置設定與軟體； 線上使用者手冊； HP 印表機助理； HP 產品改善研究； HP 掃描驅動程式； HP 掃描應用程式； HP 傳真驅動程式 (僅限 4:1 套裝)； HP 傳真應用程式 (僅限 4:1 套裝)； Mac 作業系統：歡迎畫面 (將使用者導向至 HP.com 或作業系統應用程式來源以取得 LaserJet 軟體)
相容作業系統	Windows 10、8.1、8、7：32 位元或 64 位元，2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer； Windows Vista：(僅限 32 位元)、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8； Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元)； 任何 Intel Pentium II 處理器、Celeron 或 233 MHz 相容的處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8； Apple OS X El Capitan (v10.11)、Yosemite (v10.10)、Mavericks (v10.9)； 1 GB 硬碟空間； 需要網際網路； USB Linux (更多資訊請上 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) ¹⁸
相容網路作業系統	Windows 10、8.1、8、7：32 位元或 64 位元，2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer； Windows Vista：(僅限 32 位元)、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8； Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元)； 任何 Intel Pentium II 處理器、Celeron 或 233 MHz 相容的處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8； Apple OS X El Capitan (v10.11)、Yosemite (v10.10)、Mavericks (v10.9)； 1 GB 硬碟空間； 需要網際網路； USB Linux (更多資訊請上 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
最低系統需求	PC ：Windows 10、8.1、8、7：32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer； Windows Vista：(僅限 32 位元)、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8； Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元)； 任何 Intel Pentium II 處理器、Celeron 或 233 MHz 相容的處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8； Mac ：OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks、1 GB 硬碟空間； 需要網際網路； USB
電源規格	電源供應器類型 ：內部 (內建) 電源供應器； 所需電源供應 ：110 伏特輸入電壓：110 至 127 VAC (+/- 10%)，60 Hz/50 Hz，4.8 A； 220 伏特輸入電壓：220 至 240 VAC (+/- 10%)，60 Hz/50 Hz，2.8 A； 耗電量 2：255 瓦 (啟動列印)； 4.2 瓦 (就緒)； 1.0 瓦 (休眠)； 0.05 瓦 (自動關機 / USB 連線喚醒，不適用於運送中)； 0.05 瓦 (自動關機 / 手動開機)； 0.05 瓦 (手動關機) ²
噪音	噪音功率 ：6.5 B(A) (以 23 ppm 速度列印時)； 周邊聲壓級 (運作中、列印中) ：51 dB(A)
作業環境	操作溫度範圍 ：15 至 32.5°C； 建議操作溫度範圍 ：17.5 至 25°C； 未操作時溫度範圍 ：10 至 90% RH； 操作濕度範圍 ：10 至 80% RH； 建議操作濕度範圍 ：30 至 70% RH
安全性管理	嵌入式網路伺服器密碼保護； 啟用 / 禁用網路端口； SNMPv1 社群密碼更改

若需詳細資訊，請參閱

hp.com

¹ 隨附試用的 HP 黑色碳粉匣約可印 700 頁，HP 原廠 LaserJet 感光滾筒約可印 12000 頁。實際列印量依列印圖像及其他因素而有相當程度地不同。更多資訊請參考：<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>² 電源需求視印表機銷售國家或地區而定。請勿變換作業電壓，否則會損壞印表機，導致保固失效。耗電量通常以 115 伏特裝置進行測量。³ 電源需求視印表機銷售國家或地區而定。請勿變換作業電壓，否則會損壞印表機，導致保固失效。ENERGY STAR® 的典型耗電量 (TEC) 數值通常以 115 伏特裝置進行測量。⁴ 基於 BA TEC 方法，以下為可能的例外情形：1 分鐘或更少的睡眠延遲設定，停用 Wi-Fi 功能。⁵ 標示列印量是根據 ISO/IEC 19752 標準與連續列印測試。實際列印量依列印圖像及其他因素而有相當程度地不同。欲瞭解詳情請參閱 <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>。⁶ 標示列印量是根據 ISO/IEC 19752 標準與連續列印測試。實際列印量依列印圖像及其他因素而有相當程度地不同。欲瞭解詳情請參閱：<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>。⁷ HP SureSupply 將在碳粉量不足時提醒您，並幫助您於線上，或在當地向 HP 或參與的零售商購買新碳粉。功能僅限 HP 原廠耗材，並需網際網路連線。詳情請見：<http://www.hp.com/go/SureSupply>。⁸ 列印量週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。此數值提供其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 設備相關的產品進行耐用程度比較，得以適當配置印表機及多功能事務機，滿足相關個人與群組的需求。⁹ HP 建議，基於延長保固期內的耗材更換時間間隔以及設備壽命的考量，每月影像輸出頁數應在指定範圍內，以達到最佳設備效能。¹⁰ 使用 ISO/IEC 24734 標準進行測量。不含第一組測試文件。詳情請見 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。¹¹ 使用 ISO 24734 標準測試，採用 A5 橫印。列印速度可能會因內容、個人電腦、媒材方向及媒材種類而有所不同。¹² 使用 ISO/IEC 17629 標準進行測量。詳情請上網查詢：<http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。¹³ 使用 ISO/IEC 17629 標準進行測量。詳情請見 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。¹⁴ 第一頁影印輸出與影印速度使用 ISO/IEC 29183 標準進行測量。不含第一組測試文件。詳情請見 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。¹⁵ 以 ITU-T 測試影像 #1 之標準解析度為基準。越複雜的文件或越高分辨率則所需的傳輸時間會更長。

