

HP LaserJet Pro MFP M130fw

黑白多功能事務機



HP LaserJet Pro 雷射複合機
搭配 JetIntelligence 智能碳粉匣，讓所有工作變得更簡單。使用大多數行動裝置¹列印專業文件，同時掃描、影印、傳真，超強效能又省電。



列印速度：Letter 尺寸：高達 23ppm(黑白)；
首頁輸出速度：最快可達 7.3 秒(黑白)；

列印解析度：黑白(最佳)：高達 600x600dpi,
HP FastRes 1200 (1200 dpi 品質)

列印技術解析度：HPFastRes600, HPFastRes 1200

標準連線能力：高速 USB 2.0 連接埠(裝置)；
內建快速乙太網路 10/100Base-TX network 連接埠；
電話線連接孔(輸入/輸出)；無線網路

標準記憶體：標準：256 MB

行動列印功能：Apple AirPrint™；HP ePrint™ 雲端行動列印；
Google Cloud Print 2.0；Mopria 認證；無線直接列印

紙張處理：150 張進紙匣；100 張出紙槽

顯示器：2.7 吋 LCD 觸控螢幕(彩色圖像)

高效能的極致展現

- 具備列印、掃描、影印和傳真功能，小巧體積適合迷你辦公空間。
- 不浪費時間等待，每分鐘可印高達 23 頁 2，首頁輸出最快 7.3 秒。⁶
- HP Auto-On / Auto-Off 節能技術，自動開關機為您省電省荷包。⁷
- 透過 2.7 吋 (6.9 公分) 彩色觸控螢幕可掃描至 email、隨身碟和雲端資料夾，輕鬆簡便。⁸

行動列印將所有工作化繁為簡

- 使用 AirPrint® 1.5 在 iPhone® 和 iPad® 上列印，自動調整尺寸符合輸出大小。³
- HP ePrint 雲端行動列印，用智慧型手機、平板電腦或筆電，發送電子郵件即刻印。⁹
- 不需連上公司網路，將行動設備連上具 Wi-Fi Direct® 功能印表機，想印就印。⁴
- Google CloudPrint™ 2.0，使用智慧型手機、平板電腦或個人電腦可將列印工作傳送至公司任一印表機。⁵

HP 無可取代的列印高品質

- HP 精細的黑色碳粉技術保證列印墨色飽滿，文字銳利，圖像鮮活。
- 別被盜版 HP 碳粉匣矇混！HP 的創新防偽技術，確保您的花費物有所值。
- 採用列印技術追蹤碳粉使用量¹⁰ — 確保列印高生產力，為您的荷包精打細算。
- 自動拆封技術與簡單易開包裝設計，更換碳粉匣好容易，不再弄得一團糟。



¹ 無線作業僅與 2.4 GHz 作業相容。此外也可能需要安裝應用程式或軟體，並註冊 HP ePrint 雲端行動列印帳戶。欲獲得其他功能需另外購買相關配件。瞭解更多資訊請上：<http://www.hp.com/go/mobileprinting> ² 使用 ISO/IEC 24734 標準進行測量。不含第一組測試文件。實際列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。詳情請參考：<http://www.hp.com/go/printerclaims> ³ 行動裝置需具備 AirPrint® 1.5 無線網路功能，同時與 2.4 GHz 作業相容，更多詳情請參閱 <http://www.hp.com/go/mobileprinting>。 ⁴ 行動裝置於列印前需連接到具有無線 wifi 列印功能的多功能印表機網路。依行動裝置不同，可能需要其他應用程式或驅動程式。更多資訊請參閱：<http://www.hp.com/go/mobileprinting>。 Wi-Fi Direct 無線直接列印功能為 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。 ⁵ 需要註冊 Google Cloud Print™ 以及 Google 帳戶。無線作業僅與 2.4 GHz 作業相容。更多資訊請參見：<http://www.hp.com/go/mobileprinting>。 ⁶ 使用 ISO/IEC 17629 標準進行測量。實際的列印速度將根據系統組態、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。欲了解更多請參考：<http://www.hp.com/go/printerclaims>。 ⁷ HP Auto-On/Auto-Off (自動啟動 / 自動關閉) 技術功能因印表機與設定而異。 ⁸ 印表機需要網際網路連線。可能需要註冊才能獲得服務。應用程式的供應情況視國家、語言及協定而異。詳細資訊請參閱：hpconnected.com。 ⁹ 印表機需要註冊 ePrint 帳戶。可能需安裝應用程式或軟體。無線作業僅與 2.4 GHz 作業相容。瞭解更多資訊請參閱：<http://www.hp.com/go/mobileprinting>。 ¹⁰ 與上一代 HP 產品的碳粉匣量測進行比較。

HP LaserJet Pro MFP M130fw 黑白多功能事務機規格表

功能 / 多工支援	列印、影印、掃描、傳真 / 有
列印速度	Letter 尺寸： 高達 23 ppm ¹¹ ； 首頁輸出： 最快可達 7.3 秒 ¹³
列印解析度	黑白 (最佳)： 高達 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi 品質)
列印技術	雷射
列印解析度技術	HP FastRes 600, HP FastRes 1200
列印碳粉匣數量	1 黑白
標準列印語言	PCLm5, URF, PWG
印表機智慧軟體功能	HP ePrint 雲端行動列印；Apple AirPrint™；瞬間啟動技術；HP 自動開關機功能；JetIntelligence 碳粉匣
印表機管理	HP 印表機助理 (UDC)；HP Device Toolbox；HP Utility (Mac)
掃描類型 / 技術	平台式、ADF / CIS 接觸式影像掃描器
掃描解析度	硬體： 高達 300 x 300 dpi (彩色和黑白, ADF)；高達 600 x 600 dpi (彩色, 平台式)； 高達 1200 x 1200 dpi (黑白, 平台式)；光學：高達 300 dpi (彩色和黑白, ADF)； 高達 600 dpi (彩色, 平台式)；高達 1200 x 1200 dpi (黑白, 平台式)
掃描檔案格式	JPEG, PDF, PNG
掃描輸入模式	透過 HP LaserJet Scan (Windows®)；HP Director (Macintosh) 或 TWAIN 相容或 WIA 相容的軟體掃描
掃描尺寸	ADF: 最大至 8.5 x 11.7 吋；最小至 5.85 x 8.27 吋； 平台式： 8.5 x 11.7 吋
掃描速度	最快可達 12 ppm ¹⁶
進階掃描功能	無
本機掃描檔案格式	PDF, JPG
軟體掃描檔案格式	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
位元深度 / 灰階	24 位元 / 256
數位傳送標準功能	掃描至電子郵件；掃描至網路資料夾
影印速度	黑白 (letter 尺寸)： 高達 23 cpm ¹⁴
影印解析度	黑白 (文字和圖像)： 600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi
最大影印數量	高達 99 份
影印縮放功能	25 至 400%
影印機設定	影印份數；明暗度調整；最佳化；紙材；多頁影印；草稿模式
傳真速度	最快可達： 4.2 kb/s；Letter 尺寸：每頁 3 秒 ¹⁵
傳真解析度	黑白 (最佳)： 高達 300x300 dpi(半色調有效)； 黑白 (標準)： 203 x 98 dpi
傳真智能軟體功能	無
傳真功能	傳真記憶體： 高達 1000 頁； 自動傳真縮放： 有； 自動重撥： 有； 延遲傳真發送： 有； 支援區別鈴聲偵測： 有； 支援傳真轉發： 有； 支援傳真電話端口： 有； 支援傳真輪詢： 有 (輪詢僅限接收傳真)； 支援傳真 / 電話模式： 有； 支援阻擋垃圾傳真： 有； 最大快速撥號： 高達 120 個號碼 (119 群組號碼)； PC 介面支援： 有； 遠端撥號支援： 無； 支援電話簡簡： 有
標準連線能力	高速 USB 2.0 連接埠 (裝置)；內建快速乙太網路 10/100Base-TX 網路連接埠；電話線端口 (輸入 / 輸出)；無線網路
網路功能	10/100 Ethernet 乙太網路
網路功能就緒	標準 (內建乙太網路；Wi-Fi 802.11b/g/n)
無線網路功能	無
行動列印功能	Apple AirPrint™；HP ePrint 雲端行動列印；Google Cloud Print 2.0；Mopria 認證
記憶體	標準： 256 MB； 最大： 256 MB
處理器速度	600 MHz / 硬碟：無
列印量週期	每月，letter 尺寸：高達 10,000 頁 ⁹
建議每月印量	150 至 1,500 頁 ¹⁰
支援紙材類型	紙張 (雷射紙、普通紙、相片紙、粗糙紙、牛皮紙)、信封、標籤、紙卡、明信片
支援紙材重量	16 至 43 磅
支援紙材尺寸	Letter 尺寸；legal 尺寸；executive 尺寸；8.5 x 13 吋；信封
自訂紙材尺寸	3 x 5 至 8.5 x 14 吋
紙張處理	150 張輸入紙匣；100 張輸出紙匣； 雙面列印選項： 手動； 自動進紙器容量： 35 張； 標準紙匣： 1 個； 輸入容量： 高達 150 張； 輸出容量： 高達 100 張
包裝內容物	G3Q60A HP LaserJet Pro MFP M130fw；隨附試用 HP LaserJet 碳粉匣 (黑色，約可印 700 頁)；HP LaserJet 感光滾筒 (約可印 12,000 頁)；電源線；電話線；USB 纜線；使用指南；設定海報；支援說明手冊；CD-ROM 光碟包含印表機說明文件和軟體；動談表 (某些國家) ¹
替換碳粉匣	HP 17A 黑色原廠雷射碳粉匣 (CF217A/1600 頁)；HP 19A 原廠雷射感光鼓 (CF219A/12000 頁) ²

產品尺寸	寬 x 深 x 高： 16.34 x 11.34 x 11 吋； 最大尺寸： 16.34 x 20.13 x 16.68 吋
產品重量	16.76 磅
保固	1 年保固
控制面板	2.7 吋 LCD 觸控螢幕 (彩色圖像)
顯示器說明	2.7 吋 LCD 觸控螢幕 (彩色圖像)
顯示器軟體	Windows 作業系統：HP 軟體安裝程式；HP 軟體解除安裝程式 (不含 Win8+)；HP PCL6 印表機驅動程式；HP Device Experience (DXP)；HP Web 服務協助 (HP Connected)；裝置設定與軟體；線上使用者手冊；HP 印表機助理；HP 產品改善研究；HP 掃描驅動程式；HP 掃描應用程式；HP 傳真驅動程式 (僅限 4:1 套裝)；HP 傳真應用程式 (僅限 4:1 套裝)；Mac 作業系統：歡迎畫面 (將使用者導向至 HP.com 或作業系統應用程式來源以取得 LaserJet 軟體)
相容作業系統	Windows 10、8.1、8、7：32 位元或 64 位元；2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer；Windows Vista：(僅限 32 位元)；2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8；Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元)；任何 Intel Pentium II 處理器、Celeron 或 233 MHz 相容的處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8；Apple OS X El Capitan (v10.11)、Yosemite (v10.10)、Mavericks (v10.9)；1 GB 磁碟空間；需要網際網路；USB Linux (更多資訊請上 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) ¹⁸
相容網路作業系統	Windows 10、8.1、8、7：32 位元或 64 位元；2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer；Windows Vista：(僅限 32 位元)；2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8；Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元)；任何 Intel Pentium II 處理器、Celeron 或 233 MHz 相容的處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8；Apple OS X El Capitan (v10.11)、Yosemite (v10.10)、Mavericks (v10.9)；1 GB 磁碟空間；需要網際網路；USB Linux (更多資訊請上 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
最低系統需求	PC： Windows 10、8.1、8、7：32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer；Windows Vista：(僅限 32 位元)；2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8；Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元)；任何 Intel Pentium II 處理器、Celeron 或 233 MHz 相容的處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 埠、Internet Explorer 8； Mac： OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks、1 GB 磁碟空間；需要網際網路；USB
電源規格	電源供應類型： 內部 (內建) 電源供應器； 所需電源供應： 110 伏特輸入電壓：110 至 127 VAC (+/- 10%)，60 Hz/50 Hz，4.8 A； 220 伏特輸入電壓： 220 至 240 VAC (+/- 10%)，60 Hz/50 Hz，2.8 A；耗電量 2：255 瓦 (啟動列印)；4.2 瓦 (就緒)；1.0 瓦 (休眠)；0.05 瓦 (自動關機 / USB 連線喚醒，不適用於運送中)；0.05 瓦 (自動關機 / 手動關機)；0.05 瓦 (手動關機) 2
噪音	噪音功率： 6.5 B(A) (以 23 ppm 速度列印時)； 周邊聲壓級 (運作中、列印中)： 51 dB(A)
作業環境	操作溫度範圍： 15 至 32.5°C； 建議操作溫度範圍： 17.5 至 25°C； 未操作時溫度範圍： 10 至 90% RH； 操作濕度範圍： 10 至 80% RH； 建議操作濕度範圍： 30 至 70% RH
安全性管理	嵌入式網路伺服器密碼保護；啟用 / 禁用網路端口；SNMPv1 社群密碼更改

若需詳細資訊，請參閱

hp.com

¹ 隨附試用的 HP 黑色碳粉匣約可印 700 頁，HP 原廠 LaserJet 感光滾筒約可印 12000 頁。實際列印量依列印圖像及其他因素而有相當程度地不同。更多資訊請參閱：<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>² 電源需求視印表機銷售國家或地區而定。請勿變換作業電壓，否則會損壞印表機，導致保固失效。耗電量通常以 115 伏特裝置進行測量。³ 電源需求視印表機銷售國家或地區而定。請勿變換作業電壓，否則會損壞印表機，導致保固失效。ENERGY STAR® 的典型耗電量 (TEC) 數值通常以 115 伏特裝置進行測量。⁴ 基於 BA TEC 方法，以下為可能的例外情形：1 分鐘或更少的睡眠延遲設定，停用 Wi-Fi 功能。⁵ 標示列印量是根據 ISO/IEC 19752 標準與連續列印測試。實際列印量依列印圖像及其他因素而有相當程度地不同。欲瞭解詳情請參閱：<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>。⁶ 標示列印量是根據 ISO/IEC 19752 標準與連續列印測試。實際列印量依列印圖像及其他因素而有相當程度地不同。欲瞭解詳情請參閱：<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>。⁷ HP SureSupply 將在碳粉餘量不足時提醒您，並幫助您於線上，或在當地向 HP 或參與的零售商購買新碳粉匣。功能僅限 HP 原廠耗材，並需網際網路連線。詳情請見：<http://www.hp.com/go/SureSupply>。⁸ 行動裝置於列印前需連接到具有無線 wi-fi 列印功能的多功能印表機網路。依行動裝置不同，可能需要其他應用程式或驅動程式。更多資訊請參閱：<http://www.hp.com/go/mobileprinting>。Wi-Fi Direct 無線直接列印功能 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。⁹ 列印量週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。此數值提供其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 設備相關的產品進行耐用程度比較，得以適當配置印表機及多功能事務機，滿足相關個人與群組的需求。¹⁰ HP 建議，基於延長保固期間內的耗材更換時間間隔以及設備壽命的考量，每月影像輸出頁數應在指定範圍內，以達到最佳設備效能。¹¹ 使用 ISO/IEC 24734 標準進行測量。不含第一組測試文件。詳情請見 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。¹² 使用 ISO 24734 標準測試，採用 A5 幅印。列印速度可能會因內容、個人電腦、媒材方向及媒材種類而有所不同。¹³ 使用 ISO/IEC 17629 標準進行測量。詳情請上網查詢：<http://hp.com/go/printerclaims>。實際列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。¹⁴ 第一頁影印輸出與影印速度使用 ISO/IEC 29183 標準進行測量。不含第一組測試文件。詳情請見 hp.com/go/printerclaims。實際列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。¹⁵ 以 ITU-T 測試影像 #1 之標準解析度為基準。越複雜的文件或越高解析度則所需的傳輸時間會更長。

